

CICS per OS/2



Messaggi e codici

Versione 3.1

CICS per OS/2



Messaggi e codici

Versione 3.1

Nota!

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, leggere "Informazioni particolari" a pagina iv.

Seconda edizione (Dicembre 1997)

Questa versione si riferisce al CICS per OS/2 Versione 3.1 e a tutti i successivi rilasci e modifiche se non diversamente indicato in nuove edizioni.

Richieste di altre pubblicazioni vanno indirizzate ad un rivenditore autorizzato IBM o alla filiale IBM della propria città. Le pubblicazioni non sono disponibili all'indirizzo di seguito riportato:

SELFIN S.p.A.
Translation Assurance
Via F. Giordani, 7
80122 Napoli

Se si desidera inviare i propri commenti via fax, utilizzare il seguente numero: 081-660236

Tutti i commenti ed i suggerimenti inviati potranno essere utilizzati liberamente dall'IBM e dalla SELFIN e diventeranno esclusiva delle stesse.

© Copyright International Business Machines Corporation 1989, 1997. Tutti i diritti riservati.

Indice

Informazioni particolari	iv	Capitolo 4. Messaggi FAA3xxx	68
Marchi	iv	Capitolo 5. Messaggi FAA4xxx	80
Prefazione	v	Capitolo 6. Messaggi FAA5xxx	117
Prefazione	v	Capitolo 7. Messaggi FAA6xxx e codici di ritorno	157
Note sulla terminologia	v	Capitolo 8. Messaggi FAA7xxx	169
Capitolo 1. Messaggi FAA0xxx	1	Capitolo 9. Messaggi FAA8xxx	181
Capitolo 2. Messaggi FAA1xxx	25	Capitolo 10. Codici di Abend	195
Capitolo 3. Messaggi FAA2xxx	64		

Informazioni particolari

L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "AS IS" SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune nazioni non escludono le garanzie implicite; di conseguenza la suddetta esclusione potrebbe, in questo caso, non essere applicabile.

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, programmi o servizi non implicano che l'IBM intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera.

Qualsiasi riferimento a programmi su licenza d'uso o ad altri prodotti IBM contenuto in questa pubblicazione non significa che soltanto tali programmi e/o prodotti possano essere usati. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. E' responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri programmi e/o prodotti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'IBM.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, dovrebbero rivolgersi a: Laboratory Counsel, MP151, IBM United Kingdom Laboratories, Hursley

Park, Winchester, Hampshire, England SO21 2JN. Tali informazioni possono essere rese disponibili secondo condizioni contrattuali appropriate che in alcuni casi prevedono il pagamento di un corrispettivo.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi.

Chi desiderasse ricevere informazioni relative a licenze può rivolgersi per iscritto a:

Director of Commercial Relations IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-7030 Boeblingen
Deutschland

Marchi

I seguenti termini sono marchi dell'IBM Corporation:

CICS	CICS/MVS
IBM	OS/2
VTAM	

I seguenti termini sono marchi di altre società:

Microsoft Corporation	Microsoft	Windows
	Windows NT	

Prefazione

Prefazione

Questo manuale, da utilizzare come guida rapida, contiene i messaggi ed i codici di fine anomala relativi al CICS per OS/2 Versione 3.1.

Ogni entrata di messaggio indica l'ID ed il testo del messaggio, il modulo, o i moduli, di emissione e le eventuali ulteriori informazioni diagnostiche o esplicative.

Note sulla terminologia

La terminologia utilizzata in questo manuale è quella nota agli utenti di CICS e OS/2. Il termine *CICS* fa riferimento a CICS per OS/2 Versione 3.1, se non diversamente specificato.

Capitolo 1. Messaggi FAA0xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA0xxx.

FAA0000I CICS per 's' Versione 'n'.

Spiegazione: Questo è il primo messaggio visualizzato durante l'avvio del CICS Dove:

s = Sistema operativo (OS/2 o Windows NT)
n = Versione corrente

Azione del sistema: Procede normalmente all'avvio.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA0001I Livello di servizio 'm'. Rilasciato il 'd'

Spiegazione: Queste informazioni vengono visualizzate durante l'avvio del sistema. Dove:

m = Livello di rilascio del servizio corrente.
d = Data di rilascio.

Azione del sistema: Procede l'avvio normale.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA0003I Avvio dell'inizializzazione del sistema CICS

Spiegazione: Questo messaggio indica che l'inizializzazione del sistema CICS è in fase di avvio.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA0050I Apportate 'n' modifiche al record

Spiegazione: Questo messaggio indica che sono state apportate 'n' modifiche al record associato al messaggio e viene memorizzato in un file di registrazione insieme alle modifiche apportate.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Questo messaggio è solo informativo. Viene emesso dal programma di utilità di configurazione del sistema. Esso conferma che le modifiche relative ad un particolare record sono state apportate al file di controllo CICS FAACTFTB.BTR.

Modulo: FAASYPCM

FAA0051W Errore nell'aggiornamento del record

Spiegazione: Questo messaggio indica che le modifiche elencate nel file di registrazione per il programma di utilità di configurazione del sistema non sono state apportate al file di controllo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua. Le modifiche elencate nel file di registrazione non vengono apportate al file di controllo CICS.

Risposta dell'utente: Nessuna. Questo messaggio è informativo e viene emesso dal programma di utilità di configurazione del sistema. Esso indica che le modifiche elencate per un particolare record non sono state apportate al file di controllo CICS FAACTFTB.BTR.

Modulo: FAASYPCM

FAA0052I File di controllo aggiornato con esito positivo

Spiegazione: Questo messaggio indica che le modifiche specificate nel File di configurazione sono state apportate al File di controllo CICS (FAACTFTB.BTR).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna. Questo messaggio è solo informativo. Viene emesso dal programma di utilità di configurazione del sistema. Esso indica che le modifiche elencate nel file di registrazione sono state aggiunte con esito positivo al file di controllo CICS.

Modulo: FAASYPCM

FAA0053E Il file di controllo non è stato aggiornato

Spiegazione: Questo messaggio indica che le modifiche specificate nel File di configurazione non sono state apportate al file di controllo CICS (FAACTFTB.BTR).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: E' necessario individuare la causa dell'errore. Assicurarsi che i valori specificati nel File di configurazione siano validi per i campi aggiornati. Consultare la documentazione fornita con il prodotto relativa al programma di utilità per l'aggiornamento della configurazione del sistema.

Modulo: FAASYPCM

FAA0054I Licenza aggiunta da 'file', utenti iscritti 'utenti'

Spiegazione: E' stata aggiunta una licenza dal file indicato ed è stato iscritto il numero di utenti specificato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Questo messaggio è solo informativo. Il numero di utenti si riferisce al numero di utenti che possono usare il sistema CICS contemporaneamente.

Modulo: FAASYPCM

FAA0055W Aggiunta licenza da 'file' non riuscita, RC = 'rc'

Spiegazione: Non è stato possibile importare nel database delle licenze il file delle licenze specificato

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma la licenza non viene iscritta

Risposta dell'utente: Questo messaggio indica che non è stato possibile iscrivere il file delle licenze specificato con l'IFOR/LS. Contattare il rappresentante IBM per avere la necessaria assistenza per la licenza, indicando il codice di ritorno visualizzato da questo messaggio.

Modulo: FAASYPCM

FAA0056W File delle licenze non trovato

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file delle licenze specificato

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma la licenza non viene iscritta

Risposta dell'utente: Questo messaggio indica che non è stato possibile trovare il file delle licenze specificato e che non è stata possibile l'iscrizione nel database IFOR/LS. Quindi, non si dispone della licenza per eseguire il CICS. Accertarsi che il percorso e il

nome del file siano corretti nel file CICSCFG.DAT, memorizzato nel sottoindirizzario CICS310\RUNTIME\DATA. Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante IBM per assistenza relativa all'ottenimento delle licenze.

Modulo: FAASYPCL

FAA0057W File licenze assunto 'file' non trovato

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file delle licenze specificato

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma la licenza non viene iscritta

Risposta dell'utente: Questo messaggio indica che non si è stato possibile trovare il file delle licenze assunto e che non è stata possibile l'iscrizione nel database IFOR/LS. Quindi, non si dispone della licenza per eseguire il CICS. Aggiornare la parola chiave CICS_LICENSEFILE nel file CICSCFG.DAT (in CICS310\RUNTIME\DATA) in modo che punti alla propria licenza o assicurarsi che il file delle licenze assunto, specificato nel messaggio, sia memorizzato nel sottoindirizzario CICS310\RUNTIME\DATA. Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante IBM per assistenza relativa all'ottenimento delle licenze.

Modulo: FAASYPCL

FAA0060I Configurazione di sistema aggiornata con esito positivo

Spiegazione: Questo messaggio indica che il File di controllo CICS (FAACTFTB.BTR) è stato aggiornato con le impostazioni definite nel File di configurazione del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Durante l'installazione, il file di configurazione del sistema viene modificato per consentire la sostituzione delle impostazioni predefinite. Questo messaggio viene visualizzato quando il CICS viene avviato per la prima volta, e le modifiche vengono apportate al file di controllo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di registrazione CICSCFG.LOG. Questo file è memorizzato nell'indirizzario CICS RUNTIME.

Modulo: FAAOMPML

FAA0061W Aggiornamento configurazione di sistema non riuscito, RC = 'rc'

Spiegazione: Questo messaggio indica che il file di controllo CICS (FAACTFTB.BTR) non è stato aggiornato con le impostazioni definite nel file di configurazione del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Durante l'installazione, il file di configurazione del sistema viene modificato per consentire la sostituzione delle impostazioni predefinite. Questo messaggio viene visualizzato quando il CICS viene avviato il CICS per la prima volta e indica che le modifiche potrebbero non essere applicate. Il sistema prosegue con l'inizializzazione, usando le impostazioni assunte fornite con il sistema stesso. Per informazioni relative ai valori del codice di ritorno, fare riferimento alla documentazione fornita oppure consultare il file di intestazione CICS_CFG.H.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di registrazione CICSCFG.LOG. Questo file è memorizzato nell'indirizzario CICS RUNTIME.

Modulo: FAAOMPML

FAA0065E Errore nel caricamento del modulo di Configurazione di sistema, 'modulo', RC = 'rc'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito a caricare il modulo Configurazione di sistema specificato.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Il modulo di Configurazione del sistema viene utilizzato per applicare le impostazioni definite durante l'installazione. Se il sistema è stato avviato per la prima volta dopo l'installazione, questo errore indica che non saranno applicate al sistema tutte le impostazioni. In questo caso, vengono utilizzate le impostazioni assunte fino a quando il sistema non è in grado di applicare i nuovi valori. Se il sistema è già stato aggiornato con le impostazioni applicate, questo messaggio può essere ignorato.

Modulo: FAAOMPML

FAA0101S Apertura del file di elenco 'nomefile' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di elenco del programma di conversione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Leggere la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire (in quanto il codice di ritorno è visualizzato dal sistema operativo).

Modulo: FAAPRPML

FAA0102S Apertura del file di immissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di immissione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Leggere la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire (in quanto il codice di ritorno è visualizzato dal sistema operativo).

Modulo: FAAPRPML

FAA0103S Apertura del file di emissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di emissione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Leggere la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire (in quanto il codice di ritorno è visualizzato dal sistema operativo).

Modulo: FAAPRPML

FAA0104S Nome file di immissione non specificato

Spiegazione: Il file di immissione non è stato specificato sulla riga comandi.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Immettere nuovamente il comando specificando il file di immissione.

Modulo: FAAPRPML

FAA0105S Chiusura del file 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile chiudere il file per la ragione indicata dal messaggio.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file rimane aperto.

Risposta dell'utente: Il codice di ritorno è emesso dal sistema operativo. Consultare la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire.

Modulo: FAAPRPML

FAA0106W Direttiva 'direttiva' del programma di conversione non valida

Spiegazione: Le direttive valide del programma di conversione sono: APOST'QUOTE, ASCII'EBCDIC, COBOL2, DBCS'NODBCS, DEBUG'NODEBUG, EDF'NOEDF, LINECOUNT(nnn), LOADCALL'NOLOADCALL, OLDCOPY'NOOLDCOPY, PROCESSCOPY'NOPROCESSCOPY, BINARY(NATIVE'S370) e /B.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua, usando, per tutte le direttive che non sono valide, i valori assunti. L'errore viene notificato.

Risposta dell'utente: Correggere e immettere nuovamente il comando oppure correggere, se necessario, l'istruzione XOPTS CBL o la direttiva #pragma 'C'.

Modulo: FAAPRPML

FAA0108W Valore 'numero' della direttiva LINECOUNT del programma di conversione non valido

Spiegazione: Il valore specificato nella direttiva LINECOUNT(n) non è compreso fra 5 e 255. Il valore assunto è 060.

Azione del sistema: Il programma di conversione continua, usando il valore assunto, ma l'errore viene notificato.

Risposta dell'utente: Correggere e immettere nuovamente il comando oppure correggere, se necessario, l'istruzione XOPTS CBL o la direttiva #pragma 'C'.

Modulo: FAAPRPML

FAA0109E Valore insert della direttiva BINARY del programma di conversione non valido

Spiegazione: Il valore specificato nella direttiva BINARY(n) non è valido. Il valore deve essere NATIVE o S370. Il valore assunto è NATIVE.

Azione del sistema: Il programma di conversione continua, usando il valore assunto, ma l'errore viene notificato.

Risposta dell'utente: Correggere ed immettere di nuovo il comando usando un valore valido della direttiva BINARY.

Modulo: FAAPRPML

FAA0110S Lettura del file di immissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di immissione è stato aperto, ma non è stato possibile leggerlo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Usare una copia di riserva del file, se disponibile. Se la lettura ancora non riesce, prendere nota del codice

di ritorno emesso dal sistema operativo e contattare il responsabile del sistema.

Modulo: FAAPRPML

FAA0111E Lettura del file di copia 'nomefile' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: C'è un errore sul disco o è stato specificato il nome di file errato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Usare un'altra versione del file di copia o correggere il programma. Se la lettura ancora non riesce, prendere nota del codice di ritorno emesso dal sistema operativo e contattare il responsabile del sistema.

Modulo: FAAPRPML

FAA0112S Errore nell'apertura del file di messaggi

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file che contiene l'elenco dei messaggi CICS.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file messaggi FAAMGFMG si trovi nell'indirizzario dati o (in OS/2) nell'indirizzario a cui punta la variabile di ambiente CICSTEXT. In ambiente Windows NT, accertarsi che il File Manager sia in esecuzione e, se il file è stato trasferito dopo l'installazione, accertarsi che sia stato eseguito il file FAAUTCFG.

Modulo: FAAPRPML

FAA0113S Errore nella chiusura del file di messaggi

Spiegazione: L'esecuzione del programma di conversione sta terminando, ma il file che contiene l'elenco dei messaggi di errore CICS non è stato chiuso.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file messaggi rimane aperto.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema operativo e riconvertire il programma. Se l'errore permane, ripristinare il file messaggi da una copia di riserva.

Modulo: FAAPRPML

FAA0115E La copia inserita nel file 'nomefile' è maggiore di 5

Spiegazione: Il numero massimo consentito di livelli nidificati è 5.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0116E Parametri di sostituzione della copia non accoppiati

Spiegazione: I parametri REPLACING nel comando COPY devono essere accoppiati.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0117E Copy book 'nomefile' non trovato

Spiegazione: Il file non può essere trovato in uno dei due indirizzari:

- indirizzario corrente;
- indirizzario specificato nella variabile di ambiente CICSBOCOPY.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Modificare il programma o inserire il copy book in uno dei due indirizzari:

- indirizzario corrente;
- indirizzario specificato nella variabile di ambiente CICSBOCOPY.

Modulo: FAAPRPML

FAA0120S Scrittura del file di emissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di emissione è stato aperto, ma non accetta l'emissione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Leggere la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire (in quanto il codice di ritorno è visualizzato dal sistema operativo).

Modulo: FAAPRPML

FAA0123E Sintassi del comando non valida

Spiegazione: E' stato trovato un errore di sintassi nel corso dell'elaborazione di un comando EXEC CICS.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per la corretta sintassi del comando, consultare il manuale CICS Application Programming.

Modulo: FAAPRPML

FAA0125E Scrittura del file di elenco 'nomefile' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La scrittura nel file di elenco del programma di conversione specificato non è riuscita con il codice di ritorno indicato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua, ma non viene registrato alcun messaggio di errore.

Risposta dell'utente: Leggere la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire (in quanto il codice di ritorno è visualizzato dal sistema operativo).

Modulo: FAAPRPML

FAA0127E Simbolo previsto '(' mancante.

Spiegazione: Manca una parentesi aperta dall'operando DFHRESP o DFHVALUE. Questi operandi devono essere racchiusi tra parentesi.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Correggere l'operando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0129E Simbolo previsto ')' mancante

Spiegazione: Manca una parentesi chiusa dall'operando DFHRESP o DFHVALUE. Questi operandi devono essere racchiusi tra parentesi.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Correggere l'operando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0130E CICS mancante dal comando EXEC CICS 'comando'

Spiegazione: Nel comando EXEC CICS manca la parola CICS.

Azione del sistema: Il comando viene ignorato. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0131E Comando EXEC CICS 'comando' non valido

Spiegazione: Il comando non è valido.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0132E Il comando EXEC CICS contiene parentesi non corrispondenti

Spiegazione: Il comando contiene un singolo simbolo di '(' o di ')'.

Risposta dell'utente: Correggere il comando. Il comando deve contenere entrambe le parentesi (o nessuna delle due) due).

Modulo: FAAPRPML

FAA0133W Comando EXEC CICS 'comando' non supportato

Spiegazione: Il comando EXEC CICS indicato può essere utilizzato in altri ambienti CICS, ma non in questa versione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0134W Comando EXEC 'comando' non convertito

Spiegazione: L'istruzione EXEC DLI nel programma sorgente non è riconosciuta e non è stata convertita.

Risposta dell'utente: Accertarsi che l'istruzione sia stata codificata correttamente. Alcuni compilatori, ad esempio, supportano altre istruzioni di tipo EXEC e questo potrebbe essere corretto.

Modulo: FAAPRPML

FAA0135W SERVICE RELOAD non valido per la direttiva COBOL2

Spiegazione: I comandi SERVICE RELOAD non sono validi per il COBOL2.

Azione del sistema: Questi comandi vengono convertiti in commenti e ignorati.

Risposta dell'utente: Eliminare i comandi SERVICE RELOAD o effettuare la conversione senza la direttiva COBOL2.

Modulo: FAAPRPML

FAA0136E L'utilizzo del registro speciale ADDRESS OF richiede la direttiva COBOL2

Spiegazione: Il registro speciale ADDRESS OF non è valido se non viene utilizzata la direttiva del programma di conversione COBOL2.

Azione del sistema: Questa opzione ADDRESS OF viene ignorata.

Risposta dell'utente: Riconvertire, specificando la direttiva COBOL2.

Modulo: FAAPRPML

FAA0137W Carattere non valido nell'area di continuazione (colonna 7)

Spiegazione: Nella colonna 7 non è stato codificato un carattere '*', '/', ' ', '\$', 'd', 'D' o '-'. Questo programma potrebbe non eseguire la conversione su un altro sistema CICS.

Azione del sistema: La conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma, se necessario.

Modulo: FAAPRPML

FAA0138W Trovato il comando dell'estensione di 'comando' del CICS

Spiegazione: Questo comando è un'estensione all'API EXEC CICS e non è disponibile su tutti i sistemi CICS.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma prima di trasferirsi, se necessario, su un altro sistema CICS.

Modulo: FAAPRPML

FAA0140E I parametri nel comando 'comando' sono in conflitto

Spiegazione: A seconda del comando, alcuni parametri devono essere utilizzati insieme e alcuni si escludono reciprocamente.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare il comando e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0141E Nel comando 'comando' mancano degli operandi obbligatori

Spiegazione: Sono stati omessi dal comando gli operandi richiesti.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando indicato nel messaggio e correggere il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0142E Nessun valore specificato per l'operando 'operando'

Spiegazione: E' necessario un valore per l'operando.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi dell'operando e correggere il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0143E Operando SYSID del comando 'comando' specificato senza LENGTH

Spiegazione: Se viene specificato SYSID per un comando di file, quale, ad esempio, READ, READNEXT, WRITE e così via, deve essere specificato anche LENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0144E Operando SYSID del comando 'comando' specificato senza KEYLENGTH

Spiegazione: Se viene specificato SYSID, deve essere specificato anche KEYLENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0145W L'operando 'operando' ignorato per il comando INQUIRE START o END

Spiegazione: Un comando START o END di tipo-risorsa INQUIRE EXEC CICS accetta solo un operando di tipo-risorsa. Gli altri operandi vengono ignorati.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Questo è solo un messaggio di avvertenza e il comando viene eseguito normalmente. Eliminare, se necessario, l'operando indicato.

Modulo: FAAPRPML

FAA0146W CSA non corrispondente ad altre versioni del CICS

Spiegazione: E' stato specificato un comando ADDRESS con l'operando CSA. Viene restituito l'indirizzo del CSA, ma il formato del CSA non è lo stesso di quello di altri sistemi CICS.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Non è necessaria alcuna azione. Questo è E' un messaggio di avvertenza.

Modulo: FAAPRPML

FAA0147E Operando 'operando' del comando ASSIGN non valido

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Verificare gli operandi del comando e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0148E Valore 'valore' per operando 'operando' non ammesso

Spiegazione: E' stato specificato un valore non valido per un operando.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0149E Operando CICS EXEC 'operando' per comando 'comando' non valido

Spiegazione: L'operando non è valido per il comando.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0150E Il comando HANDLE ha più di 16 voci

Spiegazione: Il numero massimo di operandi nel comando HANDLE è 16.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0151E L'istruzione COPY richiede il periodo mancante

Spiegazione: L'istruzione COPY deve terminare con un punto.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0152E Parola chiave 'parola chiave' del comando HANDLE non valida

Spiegazione: La parola chiave non è valida con il comando HANDLE.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando HANDLE e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0153E HANDLE 'parola chiave'condizione' non valida

Spiegazione: L'operando non è valido per questa parola chiave di HANDLE.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando HANDLE e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0155E HANDLE 'parola chiave'operando' non supportato

Spiegazione: L'operando non è supportato per questa parola chiave di HANDLE.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando HANDLE e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0157E Non è stato possibile creare il valore assunto dell'operando per il comando SEND o RECEIVE MAP

Spiegazione: Non è stato possibile creare i valori assunti per gli operandi nel comando SEND o RECEIVE MAP.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando SEND o RECEIVE MAP.

Modulo: FAAPRPML

FAA0158W Comando ASSIGN 'operando' non supportato

Spiegazione: L'operando non è supportato per il comando ASSIGN.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi del comando ASSIGN e modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0160E IL livello di collegamento 01 per 'parametro' non è stato trovato

Spiegazione: L'operando non è definito come livello 01 nella Sezione Linkage del programma.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0161E E' necessario che il comando 'comando' abbia un operando

Spiegazione: Non è stato specificato alcun operando per il comando.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0162E Manca l'operando 'operando' obbligatorio

Spiegazione: Il comando non contiene un operando obbligatorio.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0163E Il comando ASSIGN ha più di 16 voci

Spiegazione: Il comando ASSIGN non può avere più di 16 voci.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0164E Gli operandi RBA o RRN e KEYLENGTH sono in conflitto

Spiegazione: L'operando KEYLENGTH non è valido con l'operando RBA (indirizzo relativo byte) o con RRN (numero relativo record).

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0165E Gli operandi ASIS e FROM sono in conflitto

Spiegazione: L'operando ASIS, relativo ad un terminale, e l'operando FROM, relativo ad un'area dati del programma, non possono essere utilizzati insieme in un comando RECEIVE o ASSIGN.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0169E Comando 'comando' operando 'operando' non è valido nel contesto

Spiegazione: L'operando non è valido per questo comando nel contesto corrente.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0170E Nome di condizione 'nome' di DFHRESP non valido

Spiegazione: La condizione 'nome' non è supportata.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per un elenco di condizioni valide, consultare il manuale Application Programming.

Modulo: FAAPRPML

FAA0171E L'operando ITEM non è valido in un comando TD 'READQ/WRITEQ'

Spiegazione: L'operando ITEM è valido solo con i comandi TS READQ e TS WRITEQ.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0173E Il valore 'valore' di LENGTH non è compreso nell'intervallo

Spiegazione: L'operando LENGTH deve essere compreso tra 1 e 32767, estremi inclusi.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare l'operando del comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0174E Tipo di risorsa 'tipo' non valido per 'comando'

Spiegazione: E' stato utilizzato il comando SET o INQUIRE in un tipo di risorsa non supportata (ad esempio, un programma)

Risposta dell'utente: Verificare il tipo di risorsa utilizzato nel comando SET o INQUIRE.

Modulo: FAAPRPML

FAA0175E IGNORE 'parola chiave' 'operando' non supportato

Spiegazione: L'operando non è supportato per il comando IGNORE CONDITION.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0176E IGNORE CONDITION 'operando' non valido

Spiegazione: L'operando non è valido per il comando IGNORE CONDITION.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0177E Parola chiave 'parola chiave' del comando IGNORE non valida

Spiegazione: L'unica parola chiave valida del comando IGNORE è CONDITION.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0178E Manca operando di DFHVALUE

Spiegazione: E' stato specificato DFHVALUE senza un operando.

Azione del sistema: La conversione non riuscirà.

Risposta dell'utente: Includere un operando dopo DFHVALUE.

Modulo: FAAPRPML

FAA0179E Il valore 'valore' CVDA DFHVALUE non è valido

Spiegazione: Il valore di CVDA (CICS VALUE DATA AREA) non è valido.

Azione del sistema: La conversione non riesce.

Risposta dell'utente: Correggere il valore.

Modulo: FAAPRPML

FAA0180E Eccedenza tabella comandi

Spiegazione: Un comando ha superato il massimo di 50 operandi ammessi per ogni comando.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Controllare il numero di operandi per ciascun comando e modificare il programma come necessario.

Modulo: FAAPRPML

FAA0181E Non è stata trovata alcuna istruzione PROCEDURE DIVISION.

Spiegazione: Una applicazione COBOL CICS deve contenere un'istruzione PROCEDURE DIVISION.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Accertarsi che l'applicazione contenga un'istruzione PROCEDURE DIVISION. Questo errore potrebbe verificarsi se l'ortografia di PROCEDURE DIVISION non è corretta.

Modulo: FAAPRPML

FAA0182E Eccedenza tabella gestione

Spiegazione: La Tabella gestione contiene più di 40 etichette per routine di gestione errori.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0185E Incontrata la fine del file di immissione prima dell'operando END-EXEC

Spiegazione: Ogni comando EXEC CICS deve essere delimitato da un operando END-EXEC. Il programma contiene un comando EXEC CICS senza un delimitatore e il programma di conversione ha effettuato una ricerca nella parte restante del file.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Accertarsi che ciascun comando EXEC CICS sia delimitato da un operando END-EXEC.

Modulo: FAAPRPML

FAA0188E Costante letterale non valida per operando 'operando'

Spiegazione: L'operando avrebbe dovuto specificare un'area dati, ma è stato codificato come una costante letterale.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0189E La costante letterale non contiene coppie di virgolette o di apici

Spiegazione: Una costante letterale è delimitata da virgolette o apici singoli. Una virgoletta o un apice all'interno di una costante letterale deve essere raddoppiato per distinguerlo da un delimitatore. In ogni costante letterale ci deve sempre essere, pertanto, un numero pari di questi caratteri.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Ricodificare la costante letterale, accertandosi che siano presenti i delimitatori di apertura e di chiusura e che tutte le virgolette o gli apici all'interno della costante siano ripetuti; ad esempio: 'O"CONNOR'.

Modulo: FAAPRPML

FAA0190E Parametro di CALL omissso

Spiegazione: E' stato omissso un parametro in un'istruzione CALL.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Fornire il parametro mancante (nome del programma o verbo USING se si passano i parametri).

Modulo: FAAPRPML

FAA0191W Opzione 'parola chiave' non supportata

Spiegazione: L'opzione specificata, trovata in un comando EXEC CICS, non è supportata.

Azione del sistema: L'opzione viene ignorata e l'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Non è necessario eliminare l'opzione non supportata, ma occorre stare attenti che non abbia alcun effetto.

Modulo: FAAPRPML

FAA0192W Il valore 'lunghezza' di LENGHT deve essere di tipo aritmetico

Spiegazione: Per specificare l'operando LENGTH, è necessario utilizzare valori numerici.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare l'operando del comando.

Modulo: FAAPRPML

FAA0193E PROCEDURE DIVISION obbligatoria

Spiegazione: E' stata incontrata un'istruzione EXEC CICS nel programma sorgente senza una precedente istruzione PROCEDURE DIVISION.

Azione del sistema: L'istruzione viene ignorata e l'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Correggere il programma sorgente inserendo un'istruzione PROCEDURE DIVISION.

Modulo: FAAPRML

FAA0195E Comando 'comando' non è chiuso da un operando END-EXEC

Spiegazione: Ogni comando EXEC CICS deve essere delimitato da un operando END-EXEC. Il programma contiene un comando EXEC CICS senza un delimitatore.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Accertarsi che ciascun comando EXEC CICS sia delimitato da un operando END-EXEC.

Modulo: FAAPRML

FAA0199I Conversione CICS terminata con 'numero' errori, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Se l'esecuzione della conversione termina senza alcun errore, il codice di ritorno è 0000. Se ci sono stati errori, il numero di errori è riportato nel messaggio e la causa è indicata dal codice di ritorno.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Modificare il programma se sono stati trovati errori.

Modulo: FAAPRML

FAA0201E Variabile 'variabile' non definita

Spiegazione: E' stata specificata una variabile che non è valida.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Usare PF5 per visualizzare il pannello Variabili e definire la variabile. Eseguire di nuovo il comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0202E Valore numerico 'num' non valido per operando 'operando'

Spiegazione: Un valore numerico 'num' non è un numero valido.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Verificare che la costante letterale sia stata immessa correttamente e che non contenga caratteri non numerici.

Modulo: FAAATPCI

FAA0203E L'operando 'operando' deve specificare una variabile

Spiegazione: Il valore di questo operando deve essere una variabile e non un valore assoluto.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0204E L'operando 'operando' non è univoco

Spiegazione: L'operando nel comando di immissione non è univoco.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Rendere univoco l'operando specificando più caratteri.

Modulo: FAAATPCI

FAA0205W Assunta una parentesi di chiusura prima di 'operando'

Spiegazione: Una parentesi destra è stata omessa da un parametro fornito.

Azione del sistema: Viene assunta una parentesi destra prima del seguente operando o della fine della riga.

Risposta dell'utente: Aggiungere la parentesi destra mancante.

Modulo: FAAATPCI

FAA0206W Specificato parametro nel comando 'comando'. Parametro ignorato

Spiegazione: E' stato specificato un parametro nella parola chiave del comando.

Azione del sistema: Il parametro specificato viene ignorato.

Risposta dell'utente: Eliminare il parametro dal comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0210E Caratteri non esadecimali ignorati per operando 'operando'

Spiegazione: Sono stati immessi uno o più caratteri non esadecimali.

Azione del sistema: I caratteri vengono ignorati.

Risposta dell'utente: Correggere il valore relativo all'operando. Deve contenere solo caratteri compresi tra 0 e 9 e tra A e F.

Modulo: FAAATPCI

FAA0215E L'aiuto non è disponibile

Spiegazione: Non è stato possibile caricare le routine di aiuto. Con macchine DOS, ciò è molto probabilmente dovuto a mancanza di memoria.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Provare a liberare la memoria extra. Per le informazioni diagnostiche successive ad un errore, visualizzare il file di traccia.

Modulo: FAAATPCI

FAA0220E Valore 'valore' fuori dalla gamma

Spiegazione: E' stata specificata una variabile che è superiore al massimo consentito. Tale valore corrisponde a 32767 per una variabile definita come una mezza parola e a 2147 milioni per una variabile a parola intera.

Azione del sistema: L'errore viene ignorato e la transazione prosegue.

Risposta dell'utente: Specificare il valore corretto.

Modulo: FAAATPCI

FAA0221E Impossibile determinare la lunghezza della variabile 'variabile'

Spiegazione: E' stato rilevato un errore nella definizione della lunghezza associata a questa variabile.

Azione del sistema: L'errore viene ignorato e la transazione prosegue.

Risposta dell'utente: Correggere il valore relativo alla lunghezza della variabile.

Modulo: FAAATPCI

FAA0222E La variabile 'variabile' è già specificata

Spiegazione: E' stato tentato di definire una variabile che è già specificata.

Azione del sistema: La variabile appena definita viene ignorata.

Risposta dell'utente: Creare una nuova variabile con un nome diverso.

Modulo: FAAATPCI

FAA0223E La variabile 'variabile' non è stata specificata correttamente

Spiegazione: E' stato tentato di definire una variabile, iniziando la definizione con uno spazio dove si aspettava una &.

Azione del sistema: La variabile che si è tentato di definire viene ignorata.

Risposta dell'utente: Creare una nuova variabile, iniziando con una &.

Modulo: FAAATPCI

FAA0230W Immeso comando ambiguo 'com1'; assunto 'com2'

Spiegazione: Il comando è ambiguo. Ad esempio, nel caso si immetta WRIT che potrebbe essere WRITE o WRITEQ.

Azione del sistema: Viene elaborato il comando assunto.

Risposta dell'utente: Ignorare l'errore se il comando assunto è quello desiderato. Altrimenti, correggere il comando immettendo più lettere.

Modulo: FAAATPCI

FAA0231E Comando 'comando' non valido

Spiegazione: Il comando non è valido.

Azione del sistema: CECI attende che venga immesso un comando valido.

Risposta dell'utente: Immettere un comando valido che sia supportato da CECI.

Modulo: FAAATPCI

FAA0232W Immeso operando 'operando1' ambiguo, assunto 'operando2'

Spiegazione: L'operando è ambiguo.

Azione del sistema: Viene elaborato l'operando assunto.

Risposta dell'utente: Ignorare l'errore se l'operando assunto è quello desiderato. Altrimenti, correggere l'operando immettendo più lettere.

Modulo: FAAATPCI

FAA0241E Nel comando 'comando' mancano degli operandi obbligatori

Spiegazione: Sono stati omessi dal comando gli operandi richiesti.

Risposta dell'utente: Correggere la sintassi del comando 'comando'.

Modulo: FAAATPCI

FAA0242E Nessun valore specificato per l'operando 'operando'

Spiegazione: E' necessario un valore per l'operando.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi dell'operando del comando e correggere il comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0246W CSA non corrispondente ad altre versioni del CICS

Spiegazione: E' stato specificato un comando ADDRESS con l'operando CSA.

Risposta dell'utente: Non è necessaria alcuna azione. Questo è E' un messaggio di avvertenza.

Modulo: FAAATPCI

FAA0248E Valore 'valore' per operando 'operando' non ammesso

Spiegazione: E' stato specificato un valore non valido per un operando.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Immettere un nuovo comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0249E Operando 'operando' per comando 'comando' non valido

Spiegazione: L'operando non è valido per il comando.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Immettere un nuovo comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0250E Lunghezza 'lunghezza1' maggiore della lunghezza 'lunghezza2' della variabile

Spiegazione: E' stata specificata una lunghezza superiore a quella della variabile definita nei pannelli relativi alle "variabili" CECI (visualizzati premendo il tasto PF5).

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto 'lunghezza2' come lunghezza della variabile.

Risposta dell'utente: Definire nuovamente la variabile o la lunghezza nei pannelli relativi alle "variabili".

Modulo: FAAATPCI

FAA0255E HANDLE 'parola chiave' operando' non supportato

Spiegazione: L'operando non è supportato per questa parola chiave di HANDLE.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0261E E' necessario che il comando 'comando' abbia un operando

Spiegazione: Non è stato specificato alcun operando per il comando.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Immettere un nuovo comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0266E Comando 'comando' operando 'operando1' in conflitto con 'operando2'

Spiegazione: I due operandi non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0267E Il comando 'comando' richiede l'operando 'operando'

Spiegazione: Manca un operando obbligatorio in questo contesto. Per l'operando che manca una possibilità è l'operando 'operando'. Se sono richiesti più operandi o se è possibile utilizzare più operandi in questo contesto, viene visualizzato anche il messaggio FAA0268E.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAATPCI, FAAPRCE1

FAA0268E ...or 'command' command requires 'operand' operand

Spiegazione: Questo messaggio fornisce un operando richiesto alternativo a quello indicato nel messaggio FAA0267E.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRCE1

FAA0269E Comando 'comando' operando 'operando' non è valido nel contesto

Spiegazione: L'operando non è valido per questo comando nel contesto corrente.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Modificare il comando.

Modulo: FAAPRCE1

FAA0272E Comando 'comando' operando 'operando' non è valido

Spiegazione: Questo operando non è valido per questo comando.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Immettere un nuovo comando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0273E Il valore 'valore' di LENGTH non è compreso nell'intervallo

Spiegazione: L'operando LENGTH deve essere compreso tra 1 e 32767, estremi inclusi.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Correggere il valore dell'operando LENGTH.

Modulo: FAAATPCI

FAA0274W La lunghezza del valore di 'operando' supera i 'valore' caratteri, il valore è stato troncato.

Spiegazione: Il valore associato a questo operando supera la lunghezza dei caratteri.

Azione del sistema: Il valore viene troncato alla lunghezza prevista.

Risposta dell'utente: Cambiare il valore associato a questo operando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0275E E' necessario che l'operando 'operando' sia di tipo F

Spiegazione: Era prevista una variabile di tipo F, che rappresenta una FULLWORD, ma la variabile fornita è stata di un tipo diverso.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Cambiare il tipo associato alla variabile.

Modulo: FAAATPCI

FAA0280E Eccedenza tabella comandi

Spiegazione: Un comando ha superato il massimo di 50 operandi ammessi per ogni comando.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Controllare il numero di operandi per il comando e correggere il comando come necessario.

Modulo: FAAPRCE1

FAA0288E Costante letterale non valida per operando 'operando'

Spiegazione: L'operando avrebbe dovuto specificare una variabile, ma è stato codificato come una costante letterale.

Azione del sistema: CECI attende che il comando venga corretto.

Risposta dell'utente: Correggere il comando o l'operando.

Modulo: FAAATPCI

FAA0291W Opzione 'parola chiave' non supportata

Spiegazione: L'opzione specificata, trovata in un comando EXEC CICS, non è supportata.

Azione del sistema: Il comando viene eseguito. L'opzione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eliminare l'opzione o semplicemente continuare.

Modulo: FAAATPCI

FAA0298W Errore interno nella logica di controllo dell'operando a 'codice'

Spiegazione: Si è verificato un errore interno nella logica di controllo del comando nell'area logica 'codice' indicata nel messaggio.

Azione del sistema: Il comando non può essere eseguito.

Risposta dell'utente: Se questo errore si ripete, contattare la propria organizzazione di supporto fornendo i dettagli dei comandi.

Modulo: FAAPRCE1

FAA0300E Comando *insert* non valido

Spiegazione: Il comando CICS *insert* non è un comando CICS valido.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare i comandi CICS disponibili, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0301W Comando *insert* non supportato

Spiegazione: Il comando CICS *insert* non è supportato da questa versione di CICS.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare i comandi CICS disponibili, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0302W Richiesta opzione non NOEDF/NOHANDLE/RESP/RESP2

Spiegazione: Il comando CICS contiene solo opzioni non supportate se non le opzioni NOEDF/NOHANDLE/RESP/RESP2.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare le opzioni disponibili per il comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0303E Il comando CICS *insert* contiene troppe opzioni

Spiegazione: Il numero di opzioni specificate per il comando CICS supera il limite consentito per il comando.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare il numero delle opzioni disponibili per il comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0304E Opzione *insert* non valida

Spiegazione: L'opzione *insert* non è un'opzione valida per il comando CICS.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare le opzioni disponibili per il comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0305W Opzione *insert* non supportata

Spiegazione: L'opzione *insert* non è supportata da questa versione di CICS.

Azione del sistema: L'opzione viene ignorata. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare le opzioni disponibili per il comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0306E Con le opzioni correnti è richiesta l'opzione *insert*

Spiegazione: Con l'insieme corrente di opzioni specificate per il comando CICS è richiesta l'opzione *insert*.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare l'interdipendenza delle opzioni relative al comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0307E L'opzione *insert* è già stata specificata

Spiegazione: L'opzione *insert* è già stata specificata come un'opzione del comando CICS. Non è necessario specificare l'opzione più volte.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Eliminare dal comando CICS l'opzione duplicata. Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0308E Opzioni 'opzioni' in conflitto

Spiegazione: Le opzioni %1 e %2 non possono essere specificate insieme; si escludono reciprocamente.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare l'interdipendenza delle opzioni relative al comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0309E Per l'opzione *insert* non deve essere specificato un argomento

Spiegazione: L'opzione *insert* ha un argomento, ma non ne deve essere specificato alcuno.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0310E L'opzione *insert* deve specificare un argomento

Spiegazione: L'opzione *insert* deve specificare un argomento.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0311W Il comando *insert* è ambiguo; viene assunto il comando *insert*

Spiegazione: Il comando abbreviato *insert* è ambiguo; è stato assunto il comando *insert*.

Azione del sistema: Viene eseguito il comando assunto.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAATPCI

FAA0312W L'opzione *insert* è ambigua; viene assunta l'opzione *insert*

Spiegazione: L'opzione abbreviata *insert* è ambigua; è stata assunta l'opzione *insert*.

Azione del sistema: Il comando verrà eseguito con l'opzione assunta.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAATPCI

FAA0313E Errore di elaborazione interno, ID = *insert*

Spiegazione: Il programma di conversione COBOL ha trovato un errore interno. L'ID indica la natura dell'errore. ID=1, Impossibile acquisire memoria ID=2, Mancata corrispondenza delle opzioni nella tabella di gestione ID=3, La conversione di caratteri in bit per la chiamata del servente non è riuscita.

Azione del sistema: Il programma di conversione cessa l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Se l'errore si ripete, chiamare il supporto IBM fornendo i dettagli dei comandi che si stanno elaborando.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0314E Contesto dell'opzione *insert* non valido

Spiegazione: L'utilizzo dell'opzione *insert* non è valido in questo contesto.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0315E L'argomento *insert* deve essere una stringa

Spiegazione: Per l'opzione *insert* è richiesto un argomento stringa.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0316E E' richiesta una delle seguenti opzioni *insert*

Spiegazione: E' richiesta un'opzione da *insert*, ma non è stata fornita con il comando CICS.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare l'interdipendenza delle opzioni relative al comando CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0317E Argomento *insert* dell'opzione *insert* non valido

Spiegazione: L'argomento fornito per l'opzione non era un argomento valido.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per determinare i valori validi per l'opzione del comando CICS consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0318W Comando EXEC *insert* ignorato.

Spiegazione: Il comando EXEC *insert* è stato ignorato dal programma di conversione.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0319E Valore *insert* non valido per l'opzione *insert*

Spiegazione: Il valore fornito per l'opzione *insert* non era un valore valido.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0320E Tipo errato per il valore *insert*

Spiegazione: Il tipo dei dati codificati per il valore *insert* non è corretto.

Azione del sistema: Il comando non viene convertito. L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0321E La variabile fornita per l'opzione *insert* è troppo piccola

Spiegazione: La variabile codificata nella riga comandi CECI è troppo piccola per contenere i dati richiesti.

Azione del sistema: Il comando non viene eseguito. L'analisi dei comandi continua.

Risposta dell'utente: Per i riferimenti alla sintassi dei comandi CICS, consultare il manuale CICS Application Programming Reference.

Modulo: FAAATPCI

FAA0322E E' stato immesso un valore decimale compatto non valido per la variabile *insert*

Spiegazione: Il valore immesso per la variabile decimale compatta *insert* non era corretto.

Azione del sistema: Il valore è stato scartato ed è stato ripristinato per la variabile il valore originale.

Risposta dell'utente: Immettere per la variabile un valore decimale compatto valido, se occorre che il valore venga cambiato.

Modulo: FAAPRPML, FAAATPCI

FAA0323W Opzione *insert* ambigua; è stata assunta l'opzione *insert*

Spiegazione: E' stata immessa l'opzione *insert* che non identifica univocamente un'opzione; è stata assunta l'opzione *insert*.

Azione del sistema: E' stata assunta un'opzione anche se non è identificabile in modo univoco sulla base dei dati immessi.

Risposta dell'utente: Correggere l'entrata se il valore assunto non è corretto o consentire che tale valore venga assunto.

Modulo: FAAATPCI

FAA0324I L'argomento per l'opzione *insert* non deve essere presente e viene ignorato

Spiegazione: L'argomento *insert* specificato non deve essere specificato.

Azione del sistema: Il programma di conversione ha ignorato l'argomento che è stato codificato.

Risposta dell'utente: Correggere l'entrata per liberarsi di questo messaggio informativo.

Modulo: FAAATPCI, FAAPRPML

FAA0333E Sono stati forniti per la costante letterale dei caratteri di apici che non corrispondono

Spiegazione: E' stata specificata una costante letterale e gli apici utilizzati come delimitatori non corrispondono

Azione del sistema: Il sistema attende che venga corretto l'errore

Risposta dell'utente: Correggere l'errore nel testo.

Modulo: FAAATPCI

FAA0401I Pagina *insert* di *insert*

Spiegazione: Questo messaggio indica che questa pagina è parte di un'emissione composta da più pagine.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Questo messaggio è solo informativo.

Modulo: FAAUTPHM

FAA0501S Errore nell'apertura del file di testo messaggi

Spiegazione: Non è stato specificato un file di testo messaggi valido per il programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Verificare che il file sia presente, nell'indirizzario DATA (quello assunto), o (in OS/2) nel percorso impostato dalla variabile di ambiente CICSTEXT, se utilizzata. In ambiente Windows NT, verificare che il File Manager sia in esecuzione e, se il file messaggi è stato trasferito dopo l'installazione, verificare che sia stato eseguito FAAUTCFG.

Modulo: FAACPSGD

FAA0502S Nome file di immissione non specificato

Spiegazione: Non è stato specificato un file di immissione valido per il programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Specificare un file di immissione valido.

Modulo: FAACPPML

FAA0503S Apertura del file di prospetto 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di resoconto specificato per il programma di conversione non è valido o non può essere aperto. Il codice di ritorno è emesso dalla funzione Aprire del programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia valido. In caso affermativo, controllare il percorso specificato dalla variabile di

ambiente CICSTRL. Se questo è corretto, usare il programma di utilità ATTRIB per vedere se il file è di sola lettura. In caso negativo, controllare per un eventuale errore su disco o problema analogo.

Modulo: FAACPPML

FAA0504S Apertura del file di immissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: E' stato specificato un file di immissione che non esiste. Il codice di ritorno è emesso dalla funzione Aprire del programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del file. Ricordare che se l'estensione non è .CCS, è necessario specificarla.

Modulo: FAACPPML

FAA0505S Apertura del file di emissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di emissione specificato per il programma di conversione non è valido o non può essere aperto. Il codice di ritorno è emesso dalla funzione Aprire del programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia valido. In caso affermativo, controllare il percorso specificato dalla variabile di ambiente CWRK. Se questo è corretto, usare il programma di utilità ATTRIB per vedere se il file è di sola lettura. In caso negativo, controllare per un eventuale errore su disco o problema analogo.

Modulo: FAACPPML

FAA0506E Chiusura del file 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file è diventato indisponibile prima che sia stato possibile chiuderlo, probabilmente a causa di un errore su disco. Il codice di ritorno è emesso dalla funzione Chiudere del programma di conversione C.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file rimane aperto.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPPML

FAA0507S Chiusura del file di messaggi non riuscita

Spiegazione: Il file è diventato indisponibile prima che sia stato possibile chiuderlo a causa di un errore su disco o di un problema analogo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file messaggi rimane aperto.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPPML

FAA0508S Errore nell'accesso al file di messaggi

Spiegazione: Si è verificato un errore su disco o un problema analogo mentre il programma di conversione C provava ad accedere al file messaggi.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPSGD

FAA0509E Fine file non prevista per il file di immissione 'nome file'

Spiegazione: Mancavano alcuni dati alla fine del file, a causa di un errore dell'utente o di un problema sul disco.

Azione del sistema: La conversione termina.

Risposta dell'utente: Controllare il programma per verificare la presenza di errori di sintassi. In caso di assenza di errori, controllare eventuali errori sul disco.

Modulo: FAACPSPA

FAA0510E CICS mancante dal comando EXEC CICS

Spiegazione: Il programma contiene la parola 'EXEC' senza 'CICS' o 'SQL' dopo di essa.

Azione del sistema: Il comando non ha alcun effetto.

Risposta dell'utente: Correggere il comando.

Modulo: FAACPSPA

FAA0511W Opzione 'opzione' del programma di conversione non valida

Spiegazione: E' stata specificata un'opzione non valida per il programma di conversione C.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora l'opzione.

Risposta dell'utente: Specificare un'opzione valida fra quelle riportate di seguito:

EDF 'NOEDF
 DEBUG 'NODEBUG
 DBCS 'NODBCS
 MAIN
 LINECOUNT
 CPP[(extn)]

Modulo: FAACPPML

FAA0512S Lettura del file di immissione 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore su disco mentre il programma di conversione stava leggendo il file di immissione.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPSH

FAA0513E Valore 'valore' dell'opzione LINECOUNT del programma di conversione non valido

Spiegazione: Il valore specificato per LINECOUNT è inferiore a 8 o maggiore di 255.

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto 60.

Risposta dell'utente: Se non si desidera un valore di LINECOUNT di 60, specificare un numero compreso nella gamma valida.

Modulo: FAACPPML

FAA0514E Formato non valido per l'opzione LINECOUNT

Spiegazione: LINECOUNT non è stato specificato con il formato corretto: LINECOUNT(numero) senza alcuno spazio.

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto 60.

Risposta dell'utente: Se non si desidera un valore di LINECOUNT di 60, specificarlo nel formato corretto.

Modulo: FAACPPML

FAA0515E E' necessario che il numero di parametri nella funzione FAACSERV sia 'numero_parametri'

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV in cui non sono specificati parametri 'numero_parametri'.

Azione del sistema: La chiamata della funzione FAACSERV non genera alcun codice.

Risposta dell'utente: Verificare che in tutte le chiamate della funzione FAACSERV siano specificati parametri 'numero_parametri'.

Modulo: FAACPSPA

FAA0516W Opzione 'opzione' del programma di conversione specificata più di una volta

Spiegazione: Un'opzione per il programma di conversione C è stata specificata più di una volta.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la ripetizione.

Risposta dell'utente: Verificare che siano state specificate tutte le opzioni che sono richieste.

Modulo: FAACPPML

FAA0517E Opzione 'opzione1' del programma di conversione in conflitto con opzione 'opzione2'

Spiegazione: Due delle opzioni che sono state specificate per il programma di conversione C sono in conflitto tra loro. Le opzioni contraddittorie sono:

EDF e NOEDF
DBCS e NODBCS
DEBUG e NODEBUG

Azione del sistema: Il programma di conversione accetta solo la prima delle due opzioni.

Risposta dell'utente: Decidere quale opzione si desidera e specificarla.

Modulo: FAACPPML

FAA0518S File di immissione e di emissione specificati entrambi come 'nome file'

Spiegazione: Il nome del file di immissione ha un'estensione .C e i percorsi di immissione ed emissione sono gli stessi. Il programma di conversione C ha tentato di generare un file di emissione con lo stesso nome e nello stesso indirizzario del file di immissione.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Cambiare l'estensione del file di immissione oppure il percorso di immissione o di emissione.

Modulo: FAACPPML

FAA0519E Nessun valore specificato con l'opzione LINECOUNT del programma di conversione

Spiegazione: E' stato specificato LINECOUNT senza un valore per il programma di conversione C.

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto 60.

Risposta dell'utente: Se non si desidera un valore di LINECOUNT di 60, specificare LINECOUNT con il valore che si richiede.

Modulo: FAACPPML

FAA0520I Conversione C CICS terminata con 'numero' errore(i), RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Questo messaggio segnala il numero di errori/avvisi prodotti dalla conversione. Il significato del codice di ritorno è il seguente:

- 0 - OK
- 4 - Emessi degli avvisi
- 8 - Segnalati degli errori.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Eseguire l'azione appropriata in base ai messaggi di errore o di avvertenza visualizzati.

Modulo: FAACPPML

FAA0522S Scrittura del file di emissione 'nome file' non riuscita , RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore su disco mentre il programma di conversione stava scrivendo nel file di emissione.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPSSH

FAA0523S Errore di assegnazione memoria

Spiegazione: Il programma di conversione C ha esaurito la memoria nella macchina e non è possibile scambiare su disco.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Chiudere un altro processo per liberare della memoria oppure abilitare lo scambio su disco.

Modulo: FAACPSSH

FAA0524E Simbolo '(' previsto dopo 'main' mancante

Spiegazione: La parola 'main' non è seguita da una parentesi.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera un codice di correzione per la funzione 'main'.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che 'main' sia seguita da parentesi sulla stessa riga.

Modulo: FAACPSPA

FAA0525E Scrittura del file di prospetto 'nome file' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il programma di conversione non ha potuto scrivere nel file di prospetto a causa di un errore su disco o problema analogo.

Azione del sistema: Non vengono scritti ulteriori messaggi nel file di prospetto, ma essi continuano ad essere scritti nel file di emissione.

Risposta dell'utente: Controllare il disco.

Modulo: FAACPSSH

FAA0526E stringa letterale non valida come parametro di FAACSERV

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV con un parametro non valido. Una stringa letterale non può essere un parametro di FAACSERV.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione FAACSERV.

Risposta dell'utente: Specificare correttamente il parametro.

Modulo: FAACPSPA

FAA0527E Il numero di opzioni nel comando CICS supera 'massimo_opzioni'

Spiegazione: Il programma contiene un comando con un numero di opzioni superiore a quelle consentite in un comando CICS.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando non valido.

Risposta dell'utente: Correggere il numero di opzioni.

Modulo: FAACPSPA

FAA0528E Nei parametri di FAACSERV era prevista una virgola (','), non 'carattere'

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV i cui parametri non sono separati da virgole.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione FAACSERV.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri relativi alla chiamata della funzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0529E Simbolo di '(' previsto dopo FAACSERV mancante

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV senza parentesi sulla stessa riga.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione FAACSERV.

Risposta dell'utente: Correggere la chiamata della funzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0530W Punto e virgola mancanti nel comando CICS

Spiegazione: Il programma contiene un comando EXEC CICS che non termina con un punto e virgola.

Risposta dell'utente: Inserire un punto e virgola dopo il comando.

Modulo: FAACPSPA

FAA0531E Comando 'comando' non valido

Spiegazione: Il programma contiene una parola che non è un comando CICS.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Correggere il comando.

Modulo: FAACPSSA

FAA0532E Comando non specificato

Spiegazione: Il programma contiene un'istruzione EXEC CICS che non è seguita da un comando o da parentesi.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere l'istruzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0533W Comando 'comando' non supportato

Spiegazione: Il programma contiene un comando che è supportato in alcune versioni del CICS, ma non in questa realizzazione.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Modificare il programma in modo che usi solo comandi supportati.

Modulo: FAACPSSA

FAA0534E Non sono consentiti commenti all'interno di comandi CICS

Spiegazione: Il programma contiene un comando CICS con all'interno un commento.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando

Risposta dell'utente: Eliminare il commento dal comando.

Modulo: FAACPSPA

FAA0535E Nuova riga non valida in una stringa letterale

Spiegazione: Il programma contiene una stringa senza un apice di chiusura o una che prosegue in una seconda riga.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa.

Modulo: FAACPSSH

FAA0536E Simbolo '(' previsto mancante prima di 'stringa'

Spiegazione: Il programma contiene una stringa che non è preceduta da una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che tutte le stringhe siano racchiuse tra parentesi.

Modulo: FAACPSPA

FAA0537E Comando 'comando' non valido

Spiegazione: Il programma contiene un comando CICS inesistente.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Correggere il comando.

Modulo: FAACPSPA

FAA0538E Costante carattere 'carattere' non valida

Spiegazione: Il programma contiene una costante carattere non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere il carattere non valido.

Modulo: FAACPSPA

FAA0539E Fine del comando non prevista. Parentesi di chiusura mancante.

Spiegazione: Il programma contiene un comando con un'opzione che non è chiusa da una parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Inserire nella posizione corretta la parentesi di chiusura.

Modulo: FAACPSPA

FAA0540E Opzione 'opzione1' in conflitto con opzione 'opzione2'

Spiegazione: Il programma contiene un comando CICS con opzioni in conflitto tra loro.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Verificare che siano state specificate le opzioni richieste ed annullare le opzioni non desiderate.

Modulo: FAACPSSA

FAA0541E Valore di argomento non inserito tra le parentesi.

Spiegazione: Il programma contiene delle parentesi senza alcun argomento.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Inserire l'argomento richiesto.

Modulo: FAACPSPA

FAA0542E Nessun valore di argomento specificato per l'opzione 'opzione'

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione che richiede un argomento, ma non ne è stato specificato alcuno.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Specificare l'argomento.

Modulo: FAACPSSA

FAA0543E Carattere 'carattere' non valido

Spiegazione: Il programma contiene un carattere non valido.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Sostituire il carattere non valido.

Modulo: FAACPSPA

FAA0544E Troppe opzioni nel comando CICS 'comando'

Spiegazione: Il programma contiene un comando CICS (RECEIVE MAP o SEND MAP) con troppe opzioni.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Controllare la sintassi per il comando ed eliminare le opzioni non necessarie.

Modulo: FAACPSSA

FAA0545E 'argomento' non valido. L'opzione 'opzione' non prende alcun argomento

Spiegazione: Il programma contiene un argomento per un'opzione che non dovrebbe averne uno.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Eliminare l'argomento.

Modulo: FAACPSSA

FAA0546E Simbolo ')' previsto dopo i parametri di FAACSERV mancante.

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV i cui parametri non sono chiusi da una parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi mancante.

Modulo: FAACPSPA

FAA0547E Opzione 'opzione' specificata più di una volta

Spiegazione: Il programma contiene un comando, una delle opzioni del quale è specificata più di una volta.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Eliminare la duplicazione non necessaria.

Modulo: FAACPSSA

FAA0548E Non sono consentiti commenti all'interno di comandi FAACSERV

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV con un commento al suo interno.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione.

Risposta dell'utente: Eliminare il commento.

Modulo: FAACPSPA

FAA0549E Opzione 'opzione' non valida

Spiegazione: Il programma contiene un comando con un'opzione non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSSA

FAA0550E Specifica non corretta per il valore 'valore' di 'opzione'

Spiegazione: L'opzione INTERVAL o TIME ha un valore non valido.

Azione del sistema: Il programma di conversione tronca il valore.

Risposta dell'utente: Sostituire il valore dell'opzione con una costante intera della lunghezza massima di 6 cifre.

Modulo: FAACPSCG

FAA0551S File di immissione e di prospetto specificati come 'nome file'

Spiegazione: Il nome del file di immissione ha un'estensione .trl e i percorsi di immissione e di emissione sono gli stessi. Pertanto, il programma di conversione C ha tentato di generare un file di resoconto con lo stesso nome e nello stesso indirizzario del file di immissione.

Azione del sistema: Il programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Cambiare l'estensione del file di immissione oppure il percorso di immissione o di emissione.

Modulo: FAACPPML

FAA0552E Nessuna opzione specificata per il valore di argomento 'argomento'

Spiegazione: Il programma contiene un argomento con nessuna opzione davanti.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Inserire il nome dell'opzione o cancellare l'argomento.

Modulo: FAACPSSA

FAA0553E Stringa letterale non consentita come argomento per l'opzione 'opzione'

Spiegazione: Il programma contiene una stringa utilizzata come argomento per un'opzione che non consente questa operazione.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere il comando.

Modulo: FAACPSSA

FAA0554E Punto e virgola non contenuto nel comando EXEC CICS

Spiegazione: Il programma contiene un comando EXEC CICS che non termina con un punto e virgola.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando

Risposta dell'utente: Inserire un punto e virgola dopo il comando.

Modulo: FAACPSPA

FAA0555E Argomento mancante nel comando FAACSERV

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV, uno degli argomenti della quale manca (cioè, compaiono due virgole insieme senza niente tra di loro).

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione.

Risposta dell'utente: Inserire l'argomento mancante o eliminare la virgola in eccesso.

Modulo: FAACPSPA

FAA0556E E' necessario che l'argomento per l'opzione 'opzione' sia una stringa letterale

Spiegazione: Il programma contiene un argomento non stringa per un'opzione che non lo consente.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere l'argomento.

Modulo: FAACPSSA

FAA0557E Stringa letterale 'stringa' non valida

Spiegazione: Il programma contiene una costante letterale stringa non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa non valida.

Modulo: FAACPSPA

FAA0558W Opzione 'opzione' non supportata

Spiegazione: Il programma contiene un comando con un'opzione che è supportata in alcune versioni del CICS, ma non in questa realizzazione.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Eliminare l'opzione non supportata.

Modulo: FAACPSSA

FAA0559W Comando 'parola1 parola2' non supportato

Spiegazione: Il programma contiene un comando di due parole che è supportato in alcune versioni del CICS, ma non in questa realizzazione.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Modificare il programma in modo che usi solo comandi supportati.

Modulo: FAACPSSA

FAA0560E E' necessario che l'argomento per l'opzione 'opzione' non sia un numero

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione il cui argomento è un numero, dove questo non è valido.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'opzione.

Risposta dell'utente: Modificare l'argomento in uno valido.

Modulo: FAACPSSA

FAA0561W Il comando 'comando' richiede almeno un'opzione

Spiegazione: Il programma contiene un comando per il quale dovrebbe essere specificata almeno un'opzione.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora il comando.

Risposta dell'utente: Cancellare il comando o codificare un'opzione.

Modulo: FAACPSSA

FAA0562W Il comando 'comando' richiede un'opzione diversa da NOEDF, RESP o RESP2

Spiegazione: Il programma contiene un comando senza alcuna opzione che non sia NOEDF, RESP o RESP2. E' richiesta almeno un'altra opzione.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora il comando.

Risposta dell'utente: Cancellare il comando o codificare un'ulteriore opzione.

Modulo: FAACPSSA

FAA0563W Comando 'parola1 parola2 parola3' non supportato

Spiegazione: Il programma contiene un comando di tre parole supportato in alcune versioni del CICS ma non in questa.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Modificare il programma in modo che usi solo comandi supportati.

Modulo: FAACPSSA

FAA0564E L'argomento per l'opzione 'opzione' non deve essere un indirizzo

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione il cui argomento è un indirizzo, dove questo non è valido.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'opzione.

Risposta dell'utente: Modificare l'argomento in uno valido.

Modulo: FAACPSSA

FAA0565E Il comando 'comando' richiede l'opzione 'opzione'

Spiegazione: Il programma contiene un comando che richiede un'opzione diversa da quella specificata.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSSA

FAA0566E L'argomento per l'opzione 'opzione' non deve essere una condizione DFHRESP

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione il cui argomento è una condizione DFHRESP, dove questa non è valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'opzione.

Risposta dell'utente: Modificare l'argomento in uno valido.

Modulo: FAACPSSA

FAA0567E Comando 'comando' richiede opzione 'opzione'

Spiegazione: Il programma contiene un comando che richiede un'opzione diversa da quella specificata. Questo messaggio segue sempre il FAA0565.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per il comando.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSSA

FAA0568E L'argomento per l'opzione 'opzione' non deve essere una condizione DFHVALUE

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione il cui argomento è una condizione DFHVALUE, dove questa non è valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'opzione.

Risposta dell'utente: Modificare l'argomento in uno valido.

Modulo: FAACPSSA

FAA0569E L'opzione 'opzione' è specificata al di fuori del contesto

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione non valida nel contesto delle altre opzioni specificate.

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per l'istruzione.

Risposta dell'utente: Correggere le opzioni.

Modulo: FAACPSSA

FAA0571E Nome condizione 'condizione' di DFHRESP non supportato

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHRESP con un nome di condizione non supportato.

Azione del sistema: La chiamata viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACPSPA

FAA0572E Nome opzione 'opzione' di DFHVALUE non supportato

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHVALUE con un nome di opzione non supportato.

Azione del sistema: La chiamata viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACPSA

FAA0573E Simbolo '(' previsto dopo 'DFHRESP' mancante

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHRESP che non è seguita da una parentesi aperta.

Azione del sistema: La chiamata viene ignorata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi e, se necessario, la condizione.

Modulo: FAACPSA

FAA0574E Simbolo '(' previsto dopo 'DFHVALUE' mancante

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHVALUE che non è seguita da una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi e, se necessario, l'opzione.

Modulo: FAACPSA

FAA0575E Nome della condizione 'nome condizione' di DFHRESP non valido

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHRESP con un nome di condizione non valido.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Correggere il nome di condizione.

Modulo: FAACPSA

FAA0576E Costante carattere non valida come parametro di FAACSERV

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata della funzione FAACSERV con un parametro non valido. (Una costante carattere non può essere un parametro di FAACSERV).

Azione del sistema: Il programma di conversione non genera alcun codice per la chiamata della funzione FAACSERV.

Risposta dell'utente: Specificare correttamente il parametro.

Modulo: FAACPSA

FAA0577E Nome dell'opzione 'opzione' di DFHVALUE non valido

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHVALUE con un'opzione non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSA

FAA0578E Costante carattere non ammessa come argomento per l'opzione 'opzione'

Spiegazione: Il programma contiene una costante carattere utilizzata come argomento per un'opzione che non consente questa operazione.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora il comando.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSA

FAA0579E Nome della condizione di DFHRESP non inserito tra parentesi

Spiegazione: Le parentesi non racchiudono una condizione valida di DFHRESP.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che le parentesi contengano una condizione valida di DFHRESP.

Modulo: FAACPSA

FAA0580E Nome dell'opzione DFHVALUE non inserito tra parentesi

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di DFHVALUE non racchiusa tra parentesi.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire le parentesi.

Modulo: FAACPSA

FAA0581E Simbolo ')' dopo il nome della condizione di DFHRESP mancante

Spiegazione: Il programma contiene una condizione di DFHRESP senza parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura.

Modulo: FAACPSA

FAA0582E Simbolo ')' dopo il nome dell'opzione di DFHVALUE mancante

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di DFHVALUE senza una parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura.

Modulo: FAACPSA

FAA0583E Non sono consentiti commenti nelle specifiche DFHRESP

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHRESP con all'interno dei commenti.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Eliminare il commento.

Modulo: FAACPSA

FAA0584E Non sono consentiti commenti nelle specifiche DFHVALUE

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di DFHVALUE con all'interno dei commenti.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Eliminare il commento.

Modulo: FAACPSPA

FAA0585E Manca un apice

Spiegazione: Il programma contiene una costante carattere in cui manca un apice.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora l'istruzione.

Risposta dell'utente: Inserire l'apice mancante.

Modulo: FAACPSSH

FAA0586E Manca un carattere

Spiegazione: Il programma contiene due apici senza alcuna costante carattere tra di essi.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora l'istruzione.

Risposta dell'utente: Eliminare gli apici o inserire il carattere mancante.

Modulo: FAACPSSH

FAA0587E Carattere 'carattere' non previsto

Spiegazione: Il programma contiene due apici senza alcuna costante carattere tra di essi.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora l'istruzione.

Risposta dell'utente: Eliminare gli apici o inserire il carattere mancante.

Modulo: FAACPSPA

FAA0588W Comando EXEC DLI/DL1 non convertito

Spiegazione: Il programma contiene una istruzione EXEC DLI o EXEC DL1.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora l'istruzione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il programma debba avere questa istruzione. Verificare che il compilatore supporti le istruzioni EXEC DLx.

Modulo: FAACPSPA

FAA0589E Operando CICS EXEC 'operando' per comando 'comando' non valido

Spiegazione: L'operando non è valido per il comando.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAACPSSA

FAA0590W CSA non corrispondente ad altre versioni del CICS

Spiegazione: E' stato specificato un comando ADDRESS con l'operando CSA.

Risposta dell'utente: Non è necessaria alcuna azione. Questo è E' un messaggio di avvertenza.

Modulo: FAACPSCG

FAA0591E Parentesi mancante nell'opzione CPP

Spiegazione: E' stata specificata l'opzione CPP con un sub-operando facoltativo nel quale manca una parentesi di apertura o di chiusura.

Azione del sistema: La conversione termina con un errore.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la sintassi del comando sia corretta.

Modulo: FAACPPML

FAA0592E Manca il nome dell'estensione nell'opzione CPP

Spiegazione: E' stata specificata l'opzione CPP senza alcun nome di estensione facoltativo racchiuso tra parentesi. Per usare l'estensione assunta, non sono richieste parentesi.

Azione del sistema: La conversione termina con un errore.

Risposta dell'utente: Specificare un nome di estensione tra le parentesi oppure usare l'opzione CPP senza alcuna parentesi.

Modulo: FAACPPML

FAA0593E Nome dell'estensione troppo lungo nell'opzione CPP

Spiegazione: Il nome di estensione facoltativo indicato nell'opzione CPP contiene più di 3 caratteri.

Azione del sistema: La conversione termina con un errore.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il nome di estensione indicato sia lungo da 1 a 3 caratteri.

Modulo: FAACPPML

FAA0594I Utilizzo dell'estensione C++ assunta: 'estensione_assunta'

Spiegazione: E' stata specificata l'opzione CPP senza alcun parametro e, pertanto; viene utilizzata l'estensione assunta.

Azione del sistema: Nessuna. Il messaggio è informativo.

Risposta dell'utente: Nessuna. Il messaggio conferma che per il file di emissione verrà utilizzata l'estensione C++ assunta.

Modulo: FAACPPML

FAA0595E Nome di estensione non valido nell'opzione CPP

Spiegazione: Il nome di estensione facoltativo indicato inizia con un carattere non alfanumerico.

Azione del sistema: La conversione termina con un errore.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome di estensione facoltativo contenga solo caratteri validi.

Modulo: FAACPPML

FAA0596I Estensione 'estensione_utente' del file di emissione specificata nell'opzione CPP

Spiegazione: L'estensione indicata come parametro facoltativo per l'opzione CPP verrà utilizzata come estensione del file di emissione.

Azione del sistema: Nessuna. Il messaggio è informativo.

Risposta dell'utente: Nessuna. Il messaggio conferma che il parametro facoltativo è valido e verrà utilizzato al posto del valore assunto.

Modulo: FAACPPML

FAA0597W Tipo di ritorno 'tipo1' dalla funzione 'main' è stato cambiato in 'tipo2'

Spiegazione: Il tipo di ritorno dalla funzione 'main' in un programma C++ deve essere conforme al prototipo 'tipo2'.

Azione del sistema: Il programma di conversione sostituisce il tipo di ritorno indicato 'tipo1' con il 'tipo2' richiesto.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta necessaria. Il tipo di ritorno per main sarà modificato, consentendo alla conversione di continuare.

Modulo: FAACPSSH

FAA0598E Nome dell'opzione 'opzione' di EYUVALUE non supportato

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUVALUE con un nome di opzione non supportato.

Azione del sistema: La chiamata viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACPSPA

FAA0599E Simbolo '(' previsto dopo 'EYUVALUE' mancante

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUVALUE che non è seguita da una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi e, se necessario, l'opzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0600E Il nome dell'opzione 'opzione' di EYUVALUE non è valido

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUVALUE con un'opzione non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0601E Nome dell'opzione EYUVALUE non è inserito tra parentesi

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di EYUVALUE non racchiusa tra parentesi.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire le parentesi.

Modulo: FAACPSPA

FAA0602E Simbolo ')' previsto dopo il nome dell'opzione di EYUVALUE mancante

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di EYUVALUE senza la parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura.

Modulo: FAACPSPA

FAA0603E Non sono consentiti commenti nelle specifiche EYUVALUE

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUVALUE con all'interno dei commenti.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Eliminare il commento.

Modulo: FAACPSPA

FAA0604E Nome dell'opzione 'opzione' EYUTABLE non supportato

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUTABLE con un nome di opzione non supportato.

Azione del sistema: La chiamata viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACPSPA

FAA0605E Simbolo '(' previsto dopo 'EYUTABLE' mancante

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUTABLE che non è seguita da una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi e, se necessario, l'opzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0606E Nome dell'opzione 'opzione' di EYUTABLE non valido

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUTABLE con un'opzione non valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione.

Modulo: FAACPSPA

FAA0607E Nome dell'opzione EYUTABLE non inserito tra parentesi

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di EYUTABLE non racchiusa tra parentesi.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire le parentesi.

Modulo: FAACPSPA

FAA0608E Simbolo ')' dopo il nome dell'opzione di EYUTABLE mancante

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di EYUTABLE senza la parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura.

Modulo: FAACPSPA

FAA0609E Commenti non ammessi nelle specifiche EYUTABLE

Spiegazione: Il programma contiene una chiamata di EYUTABLE con all'interno dei commenti.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Eliminare il commento.

Modulo: FAACPSPA

FAA0610E Simbolo ';' mancante dopo il nome dell'opzione di EYUTABLE

Spiegazione: Il programma contiene un'opzione di EYUTABLE senza un punto e virgola di chiusura.

Azione del sistema: Il programma di conversione ignora la chiamata.

Risposta dell'utente: Inserire il punto e virgola di chiusura.

Modulo: FAACPSPA

FAA0611E Nel comando RECEIVE MAP è specificato ASIS senza TERMINAL

Spiegazione: Se viene specificato ASIS, deve essere specificato anche TERMINAL.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0612E Nel comando EXTRACT PROCESS è specificato PROCLENGTH senza PROCNAME

Spiegazione: Se viene specificato PROCLENGTH, deve essere specificato anche PROCNAME.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0613E Gli operandi INVITE e ERASE si escludono reciprocamente

Spiegazione: L'operando INVITE è applicabile solo per il comando SEND (APPC). L'operando ERASE è applicabile solo per il comando SEND(terminale). I due operandi non possono coesistere nello stesso comando SEND.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0614E Nel comando WRITE OPERATOR è specificato TEXTLENGTH senza TEXT

Spiegazione: Il comando WRITE OPERATOR richiede che siano indicati entrambi gli operandi TEXT e TEXTLENGTH o nessuno dei due.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0615E Nel comando WRITE OPERATOR è specificato TEXT senza TEXTLENGTH

Spiegazione: Il comando WRITE OPERATOR richiede che siano indicati entrambi gli operandi TEXT e TEXTLENGTH o nessuno dei due.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0616E Specificato operando SYSID, omessi RBA, RRN e KEYLENGTH

Spiegazione: Se è specificato SYSID, deve essere specificato RBA, RRN o KEYLENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

FAA0617E RBA, RRN o KEYLENGTH specificati senza l'operando RIDFLD

Spiegazione: Se è specificato RBA, RRN o KEYLENGTH, deve essere specificato l'operando RIDFLD.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAPRPML

Capitolo 2. Messaggi FAA1xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA1xxx.

FAA1301E Nessuna azione selezionata

Spiegazione: Non è stata selezionata un'azione dalla barra azioni.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere F10 per spostare il cursore sulla barra azioni. Selezionare un'azione. Premere, quindi, Invio.

Modulo: FAAAEPMN

FAA1302I Gruppo(i) applicazione importato(i). Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Questo messaggio conferma che i dati dell'applicazione sono stati importati.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAAAEPMN

FAA1303I Gruppo(i) applicazione esportato(i). Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Questo messaggio conferma che i dati dell'applicazione sono stati esportati.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAAAEPMN

FAA1304I Gruppo(i) applicazione cancellato(i). Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Questo messaggio conferma che il gruppo delle applicazioni è stato cancellato.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1305W Messaggi di avviso scritti sulla coda di memorizzazione temporanea 'nome coda'

Spiegazione: Nella coda di memoria temporanea sono stati scritti dei messaggi di avviso che segnalano possibili errori.

Il formato del record è rrrr xxxxxxxx

dove rrrr è:

- 1311 se non è stata trovata una mappa
- 1312 se non è stato trovato un programma
- 1313 se il record di emissione è sovrascritto
- 1321 se c'è un errore di apertura nel file di programma
- 1322 se c'è un errore di lettura nel file di programma

xxxxxxx è una mappa, uno schermo o una chiave record.

Risposta dell'utente: Analizzare il contenuto della coda ed accertarsi che si siano esportati i gruppi corretti.

Modulo: FAAAPEX

FAA1306E Nome di gruppo non valido

Spiegazione: Il nome di gruppo contiene uno o più caratteri che non sono validi o non è riconosciuto come un nome di gruppo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dall 0 al 9, @, #, \$.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAAAEPMN, FAAAEPDL

FAA1307E Questo campo deve contenere Y o N

Spiegazione: Sono ammessi soltanto Y per Sì o N per No.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAAAEPMN

FAA1309E Impossibile importare dal file della copia di riserva ed eseguire contemporaneamente la copia di riserva

Spiegazione: Non è possibile importare dal file della copia di riserva (FAAAEFBU) ed eseguire contemporaneamente la copia di riserva del sistema esistente.

Risposta dell'utente: Modificare il valore del campo Importare da file della copia di riserva o quello del campo Copia di riserva dei dati esistenti.

Modulo: FAAAEPMN

FAA1310W Nessun record del gruppo da esportare

Spiegazione: Per questo gruppo non sono stati precedentemente creati o importati record per questo gruppo.

Azione del sistema: Il programma di esportazione termina senza esportare alcun record.

Risposta dell'utente: Verificare che sia stato specificato il gruppo corretto.

Modulo: FAAAPEX

FAA1311W Mappa 'nome-mappa' non trovata

Spiegazione: La mappa non può essere trovata nel file principale BMS.

Azione del sistema: Il programma di esportazione ignora la richiesta e continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Controllare la definizione nel PPT per la mappa e correggere la voce o aggiungere la mappa al file principale.

Modulo: FAAAPEX

FAA1312W Programma 'nome-programma' del gruppo 'nome-gruppo' non trovato

Spiegazione: Il programma non può essere trovato nel percorso definito.

Azione del sistema: Il programma di esportazione ignora la richiesta e continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Controllare la definizione nel PPT per il programma e correggere la voce o aggiungere il programma al percorso.

Modulo: FAAAPEX

FAA1313W Voce 'nome-voce' di 'tipo-tabella' del gruppo 'nome-gruppo' sovrascritta

Spiegazione: Il file di esportazione conteneva un record con la stessa chiave del record esportato. Il vecchio record è stato sostituito.

Azione del sistema: Il programma di esportazione continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Se si vuole la vecchia voce, ripristinare la copia di riserva del file.

Modulo: FAAAPEX, FAAAEPIM

FAA1314W Nessun record del gruppo da importare

Spiegazione: Non sono stati precedentemente esportati record per questo gruppo.

Azione del sistema: Il programma di importazione termina senza importare nessun record.

Risposta dell'utente: Verificare che sia stato specificato il gruppo corretto.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1315W File 'nomefile' non disponibile, importazione/esportazione arrestata

Spiegazione: Non è possibile trovare il file richiesto.

Azione del sistema: L'importazione o l'esportazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Rendere il file disponibile e provare di nuovo.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1316W Incongruenza nel file 'nomefile'

Spiegazione: Si è verificato un errore di immissione per la transazione di cancellazione del gruppo di applicazioni CADL. Non è possibile trovare il record da cancellare.

Azione del sistema: La cancellazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Controllare il nome del file ed eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1317W Il programma di importazione/esportazione è terminato in modo anomalo con un codice di fine anomala 'codice'

Spiegazione: L'importazione o l'esportazione non può continuare.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Consultare lo schermo di aiuto per il codice di fine anomala ed eseguire l'azione consigliata su tale schermo.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1318E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare elementi su uno schermo riepilogativo, si deve usare una /. Tutti gli altri caratteri provocano questo messaggio di errore.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando la /.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1319I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Come misura di sicurezza, onde evitare che vengano cancellati dei file per errore, viene richiesta la conferma dell'azione.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per confermare che si desidera la cancellazione del record corrente. Altrimenti premere F12.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1320E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato selezionato Cancellare, Aggiornare o Visualizzare dalla barra azioni, ma non è stato selezionato un record dallo schermo di riepilogo.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, selezionare Aggiunta e immettere facoltativamente un nome nel campo di immissione. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dall'elenco o digitare il nome di un record nel campo di immissione.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1321E Errore di apertura del programma 'nome-programma' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire il file che contiene il modulo di caricamento. Il codice di ritorno è emesso da OPEN DOS.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Controllare che il file non sia stato danneggiato e che non lo stia utilizzando un'altra elaborazione. Dopo aver convalidato il file, immettere di nuovo la richiesta.

Modulo: FAAAPEX, FAAAEPIM, FAAAEPDL

FAA1322W Errore di lettura del programma 'nome-programma' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di leggere il file che contiene il modulo di caricamento.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Controllare che il file non sia stato danneggiato o che non lo stia usando un'altra elaborazione. Dopo aver convalidato il file, immettere di nuovo la richiesta.

Modulo: FAAAPEX

FAA1323W Errore di scrittura del programma 'nome-programma' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di scrivere nel file che contiene il modulo di caricamento.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Immettere di nuovo la richiesta dopo aver cancellato il file danneggiato.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1324W Nessun record del gruppo cancellato

Spiegazione: Non ci sono record nel file di controllo che corrisponde al nome di gruppo specificato.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta dall'utente.

Risposta dell'utente: Controllare che il nome del gruppo sia corretto.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1325I Voce 'nome-voce' di 'tipo-tabella' del gruppo 'nome-gruppo' cancellata

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dal file.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1326W Esportazione del programma 'nome-programma' non eseguita - risiede su un sistema remoto

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo di esportare un programma che risiede su un sistema remoto.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAPEX

FAA1327E Gruppo specificato non trovato nel file selezionato

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo di cancellare un gruppo, dal file principale o dal file della copia di riserva, ma il gruppo non è stato trovato.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Controllare che il nome immesso nel file del gruppo sia digitato correttamente e che sia stato selezionato il file corretto.

Modulo: FAAAPEX

FAA1331E Errore di apertura del file dati 'nome-file' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire il file specificato.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Controllare che il file non sia stato danneggiato o che non lo stia usando un'altra elaborazione. Dopo aver convalidato il file, immettere di nuovo la richiesta.

Modulo: FAAAPEX, FAAAEPIM

FAA1332E Errore di lettura per il file dati 'nome-file' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di leggere il file di dati specificato.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Controllare che il file non sia stato danneggiato o che non lo stia usando un'altra elaborazione. Dopo aver convalidato il file, immettere di nuovo la richiesta.

Modulo: FAAAPEX

FAA1333E Errore di scrittura per il file dati 'nome-file' del gruppo 'nome-gruppo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di scrivere nel file dati specificato.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Cancellare il file danneggiato e immettere di nuovo la richiesta.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1334W Il file dati 'nome-file' del gruppo 'nome-gruppo' non è chiuso.

Spiegazione: E' stato richiesto di esportare un file dati che non è stato chiuso.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Chiudere il file ed eseguire di nuovo la transazione di esportazione.

Modulo: FAAAPEX

FAA1335W Il file dati 'nome-file' del gruppo 'nome-gruppo' non è chiuso.

Spiegazione: E' stato richiesto sostituire un file dati che non è stato chiuso.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Chiudere il file ed eseguire di nuovo la transazione di sostituzione.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1336W Esportazione di 'nome-file' del 'nome-gruppo' non eseguita.

Spiegazione: La richiesta di esportazione del file specificato non può essere eseguita.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Verificare che il file di dati specificato sia chiuso ed eseguire nuovamente la transazione di esportazione.

Modulo: FAAAPEX

FAA1337W Importazione di 'nome-file' del 'nome-gruppo' non eseguita.

Spiegazione: La richiesta di importazione del file specificato non può essere eseguita.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'elaborazione continua senza l'immissione specificata.

Risposta dell'utente: Verificare che il file di dati specificato sia chiuso ed eseguire nuovamente la transazione di importazione.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1340E Scrittura in CAEX della coda di registrazione TD non riuscita con EIBRESP = 'eibresp'

Spiegazione: Il programma di esportazione non è riuscito a scrivere un record di registrazione nella CAEX della coda di partizione extra, per la ragione specificata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza la registrazione. Gli errori continuano ad essere scritti nella coda di Memorizzazione temporanea.

Risposta dell'utente: Controllare la voce DCT per la coda CAEX.

Modulo: FAAAPEX

FAA1341I Voce 'nome-voce' di 'tipo-tabella' del gruppo 'nome-gruppo' esportata

Spiegazione: Il record specificato è stato esportato con successo nel file di esportazione.

Modulo: FAAAPEX

FAA1342I 'nomefile'

Spiegazione: Questo messaggio fornisce il nome interamente qualificato di un file che si sta elaborando e che ha sollevato un errore. E' preceduto da uno dei messaggi FAA1312W, FAA1321E, FAA1322W, FAA1331E o FAA1332E, che dovranno essere esaminati per ricercare la causa dell'errore.

Modulo: FAAAPEX

FAA1343I 'nomefile' esportato

Spiegazione: Questo messaggio fornisce il nome interamente qualificato di un file che è stato esportato con successo.

Modulo: FAAAPEX

FAA1344I Esportata mappa 'nome-mappa' dell'insieme di mappe 'nome-insieme-mappe' del gruppo 'nome-gruppo'

Spiegazione: La mappa specificata è stata esportata con successo nel file di esportazione.

Modulo: FAAAPEX

FAA1345I Voce 'nome-voce' di 'tipo-tabella' del gruppo 'nome-gruppo' importata

Spiegazione: La voce specificata è stata importata con successo nel CICS.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1346I 'nomefile'

Spiegazione: Questo messaggio fornisce il nome interamente qualificato di un file che si sta elaborando e che ha sollevato un errore. E' preceduto da uno dei messaggi FAA1312W, FAA1321E, FAA1322W, FAA1331E o FAA1332E, che dovranno essere esaminati per ricercare la causa dell'errore.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1347I 'Nomefile' importato

Spiegazione: Questo messaggio fornisce il nome interamente qualificato di un file che è stato importato con successo.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1348I Insieme di mappe 'nome-insieme-mappe' mappa 'nome-mappa' del gruppo 'nome-gruppo' importata

Spiegazione: La mappa specificata è stata importata con successo nel file principale BMC del CICS.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1349E Scrittura in CAEX della coda di registrazione TD non riuscita con EIBRESP = 'eibresp'

Spiegazione: Il programma di importazione non è stato in grado, per la ragione riportata, di scrivere un record di registrazione in CAEX della coda esterna alla partizione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza la registrazione. Gli errori continuano ad essere scritti nella coda di Memorizzazione temporanea.

Risposta dell'utente: Controllare la voce DCT per la coda CAEX.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1350I Esportazione del gruppo 'nome-gruppo' nel file 'nome-file'

Spiegazione: E' in corso di elaborazione una richiesta di esportazione del gruppo specificato nel file di importazione o di esportazione (FAAAEFIE) o nel file di riserva (FAAAEFBU).

Modulo: FAAAPEX

FAA1351I Importazione del gruppo 'nome-gruppo' dal file 'nome-file'

Spiegazione: E' in corso di elaborazione una richiesta di importazione del gruppo indicato dal file specificato.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1352I Esportazione del gruppo 'nome-gruppo' nel file 'nome-file' completata, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: E' stata elaborata una richiesta di esportazione del gruppo specificato nel file di importazione/esportazione (FAAAEFIE) o nel file di riserva (FAAAEFBU).

Azione del sistema: Elaborazione terminata.

Risposta dell'utente: Controllare i messaggi precedenti per eventuali errori che potrebbero essere stati rilevati.

Modulo: FAAAPEX

FAA1353I Importazione gruppo 'nome-gruppo' dal file 'nome-file' completata, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: E' stata elaborata una richiesta di importazione del gruppo specificato dal file specificato. Se l'operazione ha avuto successo, il codice di ritorno è 0, altrimenti il codice di ritorno viene riportato nel messaggio di errore precedente.

Azione del sistema: Elaborazione terminata.

Risposta dell'utente: Controllare i messaggi precedenti per eventuali errori che potrebbero essere stati rilevati.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1354E Se sono inclusi SNT e CVT, è necessario specificare il nome del gruppo.

Spiegazione: Non sono ammessi nomi di gruppo generici quando si seleziona l'opzione "Esportare SNT e CVT nel gruppo".

Azione del sistema: La richiesta viene respinta.

Risposta dell'utente: Cambiare il nome del gruppo specificato in un nome intero. Se si richiede un'esportazione generica, specificare 'N' nell'opzione "Esportare SNT e CVT nel gruppo".

Modulo: FAAAEPMN

FAA1357W 'Nomefile' sostituito

Spiegazione: Questo messaggio fornisce il nome interamente qualificato di un file che è stato sostituito.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1358W La lunghezza massima del record in FCT per FAAMSFSC è troppo piccola.

Spiegazione: Il valore della lunghezza massima del record nella definizione FCT per FAAMSFSC è troppo piccolo per le dimensioni della mappa che si sta esportando.

Azione del sistema: La mappa non verrà esportata.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore della lunghezza massima del record nella definizione FCT per FAAMSFSC. Il valore raccomandato è 23088.

Modulo: FAAAPEX

FAA1359W La lunghezza massima del record in FCT per FAAMSFSC è troppo piccola.

Spiegazione: Il valore della lunghezza massima del record nella definizione FCT per FAAMSFSC è troppo piccolo per le dimensioni della mappa che si sta importando.

Azione del sistema: La mappa non verrà importata.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore della lunghezza massima del record nella definizione FCT per FAAMSFSC. Il valore raccomandato è 23088.

Modulo: FAAAEPIM

FAA1360E La lunghezza massima del record in FCT per FAAAIE o FAAAEFBU è troppo piccola.

Spiegazione: Il valore della lunghezza massima del record nella definizione FCT per il file principale FAAAIE o per il file di riserva FAAAEFBU è troppo piccolo.

Azione del sistema: Il Riepilogo Importazione/Esportazione non può continuare in maniera affidabile.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore della Lunghezza massima del record nella definizione FCT per entrambi i record. Il valore raccomandato è 23088.

Modulo: FAAAEPDL

FAA1401I Funzione: 'funzione' Data: 'data' Ora: 'ora'

Spiegazione: Questo messaggio viene visualizzato ogni volta che vengono utilizzate le procedure di gestione del sistema. Unitamente alla data e all'ora viene visualizzata la procedura particolare che è stata usata, (importazione, esportazione o impostazione-campo).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1404I Gruppo(i) dell'applicazione cancellato(i) durante l'importazione

Spiegazione: I gruppi di applicazioni specificati dalla procedura di importazione della gestione sistema sono stati cancellati.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1405I Gruppo(i) dell'applicazione cancellato(i) durante l'esportazione

Spiegazione: I gruppi di applicazioni specificati dalla procedura di esportazione della gestione sistema sono stati cancellati.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1410W Nessun record del gruppo da esportare

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema non ha alcuna voce.

Azione del sistema: L'operazione di esportazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Specificare un altro nome di gruppo nell'operazione di esportazione della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1411W Insieme di mappe 'nome insieme di mappe' non trovato

Spiegazione: L'insieme di mappe specificato non è stato trovato nel file principale degli insiemi di mappe FAAMSFSC.

Azione del sistema: L'operazione di esportazione o importazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Controllare che la voce PPT sia corretta. In caso affermativo, eseguire CICS MAP per la voce PPT. Questa operazione la conversione dell'insieme di mappe nel file FAAMSFSC.

Modulo: FAAAESOF

FAA1414W Nessun record del gruppo da importare

Spiegazione: Il gruppo specificato per l'operazione di importazione della gestione sistema non ha voci.

Azione del sistema: L'operazione di importazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Specificare un altro nome di gruppo nell'operazione di importazione della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1421E Apertura non riuscita per il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo' durante l'importazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un programma DLL nel corso di una procedura di importazione della gestione sistema.

Azione del sistema: Il programma non viene importato.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1422E Lettura non riuscita per il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di leggere un programma DLL.

Azione del sistema: Il programma non viene importato o esportato.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1423E Scrittura non riuscita per il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di scrivere in un programma DLL.

Azione del sistema: Il programma non viene importato o esportato.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1424W Nessun record per il gruppo 'nome gruppo' cancellato durante importazione

Spiegazione: Il gruppo specificato per l'operazione di importazione della gestione sistema non ha voci.

Azione del sistema: L'operazione di importazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Specificare un altro nome di gruppo nell'operazione della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1425I Voce 'nome tabella' di 'tipo tabella' del gruppo 'nome gruppo' cancellata durante l'importazione

Spiegazione: La tabella specificata nell'operazione di importazione della gestione sistema è stata cancellata con successo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1426I Voce 'nome tabella' di 'tipo tabella' del gruppo 'nome gruppo' importata

Spiegazione: La tabella specificata nell'operazione di importazione della gestione sistema è stata importata con successo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1428E Apertura non riuscita per il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo' durante l'esportazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un programma DLL nel corso di una procedura di esportazione della gestione sistema.

Azione del sistema: Il programma non viene esportato.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1429E Apertura non riuscita per il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo' durante la cancellazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un programma DLL nel corso di una procedura di importazione o di esportazione della gestione sistema.

Azione del sistema: Il programma non viene importato o esportato.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1431E Apertura non riuscita per il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo' durante l'importazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un file dati nel corso di una procedura di gestione sistema di importazione.

Azione del sistema: Il file dati non viene importato.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1432E Lettura non riuscita per il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di leggere un file dati.

Azione del sistema: Il file di dati non viene importato o esportato.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1433E Scrittura non riuscita per il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di scrivere in un file dati.

Azione del sistema: Il file di dati non viene importato o esportato.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1434W Non è stato cancellato alcun gruppo per il gruppo 'nome gruppo' durante l'esportazione

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema non ha alcuna voce.

Azione del sistema: L'operazione di esportazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Specificare un altro nome di gruppo nell'operazione della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1435I Voce 'nome tabella' di 'tipo tabella' del gruppo 'nome gruppo' cancellata durante l'esportazione

Spiegazione: La tabella specificata nell'operazione di esportazione della gestione sistema è stata cancellata con successo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1436I Voce 'nome tabella' di 'tipo tabella' del gruppo 'nome gruppo' esportata

Spiegazione: La tabella specificata nell'operazione di esportazione della gestione del sistema è stata esportata con esito positivo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1437E Apertura non riuscita per il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo' durante l'esportazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un file dati nel corso di una procedura di esportazione della gestione sistema.

Azione del sistema: Il file di dati non viene esportato.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1438E Apertura non riuscita per il file 'nome file' del gruppo 'nome gruppo' durante l'esportazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire il file denominato nel corso di una procedura di esportazione della gestione sistema.

Azione del sistema: La procedura di esportazione non viene completata.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1439E Apertura non riuscita per il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo' durante la cancellazione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire un file dati nel corso di un'operazione di cancellazione in una procedura della gestione sistema.

Azione del sistema: Il file di dati non viene cancellato.

Risposta dell'utente: Verificare che il file esista e che non sia danneggiato.

Modulo: FAAAESOF

FAA1444I Esportato l'insieme di mappe 'nome insieme di mappe' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: L'insieme di mappe specificato nell'operazione di esportazione della gestione del sistema è stata esportato con esito positivo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1448I Importato l'insieme di mappe 'nome insieme di mappe' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: L'insieme di mappe specificato nell'operazione di importazione della gestione del sistema è stato importato con esito positivo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1450I Avviata l'esportazione del gruppo 'nome gruppo' nel file 'nome file'

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema è in corso di esportazione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1451I Importazione del gruppo 'nome gruppo' dal file 'nome file' avviata

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di importazione della gestione sistema è in corso di importazione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1452I Esportazione del gruppo 'nome gruppo' nel file 'nome file' completata

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema è stato esportato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1453I Importazione del gruppo 'nome gruppo' dal file 'nome file' completata

Spiegazione: Il gruppo specificato nell'operazione di importazione della gestione sistema è stato importato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1456I Sovrascritto l'insieme di mappe 'nome insieme di mappe' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: L'insieme di mappe specificato nel comando di gestione sistema è stato ricoperto. Per un'operazione di esportazione, l'insieme di mappe ricoperto si trova nel file di importazione/esportazione FAAAEFIE. Per un'operazione di importazione, l'insieme di mappe ricoperto si trova nel file di elaborazione delle tabelle di controllo FAACFTB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1460I Sovrascritto il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Il programma specificato nel comando di gestione sistema è stato sovrascritto. Per un'operazione di esportazione, il programma sovrascritto è nel file di importazione/esportazione FAAAEFIE. Per un'operazione di importazione il programma ricoperto si trova nel file di elaborazione delle tabelle di controllo FAACFTB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1462I Importato il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Il programma specificato nell'operazione di importazione della gestione sistema è stato importato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1463I Esportato il programma 'nome programma' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Il programma specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema è stato esportato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1464I Sovrascritto il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Il file specificato nel comando di gestione sistema è stato sovrascritto. Per un'operazione di esportazione, il file sovrascritto è nel file di importazione/esportazione FAAAEFIE. Per un'operazione di importazione, il file sovrascritto è nel file di elaborazione delle tabelle di controllo FAACFTB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1466I Importato il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo'

Spiegazione: Il file specificato nell'operazione di importazione della gestione sistema è stato importato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1467I Esportato il file dati 'nome file' del gruppo 'nome gruppo' esportato

Spiegazione: Il file specificato nell'operazione di esportazione della gestione sistema è stato esportato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1468E Esecuzione copia di riserva non riuscita

Spiegazione: L'esecuzione della copia di riserva specificata nella procedura di importazione della gestione sistema non è riuscita. La causa più probabile è che il file della copia di riserva sia danneggiato.

Azione del sistema: Non vengono eseguite né la copia di riserva né l'importazione.

Risposta dell'utente: Ripristinare il file della copia di riserva (FAAAEFBU nel sistema fornito) e ripetere l'operazione.

Modulo: FAAAESOF

FAA1469I Esecuzione copia di riserva completata

Spiegazione: E' stato immesso un comando di importazione della gestione sistema, con un'esecuzione della copia di riserva nel relativo file specificato. La copia di riserva è stata completata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1470I Esecuzione copia di riserva avviata

Spiegazione: E' stato immesso un comando di importazione della gestione sistema, con un'esecuzione della copia di riserva nel relativo file specificato. Questa operazione è stata avviata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAAESOF

FAA1473E Si è verificata una violazione di riservatezza

Spiegazione: L'ID utente specificato nella procedura di gestione sistema non esiste.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Cambiare l'ID utente oppure inserire una nuova voce per l'utente nella Tabella di collegamento (SNT).

Modulo: FAAAESOF

FAA1474E Si è verificato un errore I/E nella funzione di lettura del file 'nome file'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di leggere il file specificato.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file esista e che sia stato correttamente specificato nella procedura della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1475E Record di controllo per la voce 'nome tabella' nel gruppo 'nome gruppo' non trovato

Spiegazione: La tabella di controllo specificata (nella procedura di impostazione-campo della gestione sistema) non è stata definita in CEDA e pertanto non si trova nel file di elaborazione tabelle di controllo FAACFTB.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Specificare un nome di tabella che dispone di una voce CEDA.

Modulo: FAAAESOF

FAA1476E Il valore del campo di calcolo 'nome campo simbolico' per la voce 'nome tabella' nel gruppo 'nome gruppo' non è valido

Spiegazione: Nella procedura di impostazione-campo della gestione sistema, non è riuscito un tentativo di aggiornare un campo. Il valore specificato per il campo non è compreso nell'intervallo o nell'insieme di valori consentiti.

Azione del sistema: La procedura di impostazione-campo della gestione sistema viene arrestata.

Risposta dell'utente: Modificare il valore specificato per il campo.

Modulo: FAAAESOF

FAA1477E Spazio su disco insufficiente per scrivere nel file 'nome file' in una funzione di scrittura

Spiegazione: Non è disponibile spazio per un'operazione di scrittura in una procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo).

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Liberare spazio su disco e ripetere la procedura.

Modulo: FAAAESOF

FAA1478E Spazio su disco insufficiente per scrivere nel file 'nome file' in una funzione di riscrittura

Spiegazione: Non è disponibile spazio per un'operazione di scrittura in una procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo).

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Liberare spazio su disco e ripetere la procedura.

Modulo: FAAAESOF

FAA1479E Il valore del campo binario 'nome campo simbolico' per la voce 'nome tabella' nel gruppo 'nome gruppo' non è valido

Spiegazione: Nella procedura di impostazione-campo della gestione sistema, non è riuscito un tentativo di aggiornare un campo. Il valore specificato per il campo non è compreso nell'intervallo o nell'insieme di valori consentiti.

Azione del sistema: La procedura di impostazione-campo della gestione sistema viene arrestata.

Risposta dell'utente: Modificare il valore specificato per il campo.

Modulo: FAAAESOF

FAA1480E Il valore del campo caratteri 'nome campo simbolico' per la voce 'nome tabella' nel gruppo 'nome gruppo' non è valido

Spiegazione: Nella procedura di impostazione-campo della gestione sistema, non è riuscito un tentativo di aggiornare un campo. Il valore specificato per il campo non è compreso nell'intervallo o nell'insieme di valori consentiti.

Azione del sistema: La procedura di impostazione-campo della gestione sistema viene arrestata.

Risposta dell'utente: Modificare il valore specificato per il campo.

Modulo: FAAAESOF

FAA1483W Riga 'riga': non ha un formato corretto

Spiegazione: La riga indicata nel file di testo ASCII non ha un formato valido per una definizione di record di risorsa.

Azione del sistema: La riga viene ignorata. L'operazione di lettura e aggiornamento continua.

Risposta dell'utente: Correggere la riga pertinente nel file di immissione ASCII.

Modulo: FAAAESLD

FAA1484E Si è verificato un errore I/E nella funzione di "lettura successiva" del file 'nome file'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di leggere il file specificato.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file esista e che sia stato correttamente specificato nella procedura della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1485E Si è verificato un errore I/E nella funzione di riscrittura del file 'nome file'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di scrivere nel file specificato.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file esista e che sia stato correttamente specificato nella procedura della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1486E Si è verificato un errore I/E nella funzione di avvio/esame del file 'nome file'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di aprire il file specificato.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file esista e che sia stato correttamente specificato nella procedura della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1487E Si è verificato un errore I/E nella funzione di scrittura del file 'nome file'

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si cercava di scrivere nel file specificato.

Azione del sistema: La procedura di gestione sistema (importazione, esportazione o impostazione-campo) viene arrestata.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il file esista e che sia stato correttamente specificato nella procedura della gestione sistema.

Modulo: FAAAESOF

FAA1488I Tabella di inizializzazione sistema caricata dal gruppo 'gruppo'

Spiegazione: CICS ha caricato una Tabella di inizializzazione sistema dal gruppo specificato.

Azione del sistema: Questa tabella sarà utilizzata per determinare il programma di gestione della riservatezza da usare per la convalida degli aggiornamenti dell'Importazione/Esportazione e delle tabelle.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo. Se il gruppo specificato non è ciò che si aspetta, assicurarsi che CICSGRP sia impostato al(i) gruppo(i) richiesto(i). CICS carica la SIT dall'ultimo gruppo in ordine alfabetico che si trova nell'elenco fornito.

Modulo: FAAAESOF

FAA1489I Viene utilizzato il programma di gestione esterno della riservatezza ('esm')

Spiegazione: La Tabella di inizializzazione sistema caricata dal CICS specifica il programma di gestione esterno della riservatezza 'esm'.

Azione del sistema: CICS usa il programma di gestione esterno della riservatezza specificato per convalidare utenti che eseguono aggiornamenti dell'Importazione/Esportazione e delle Tabelle.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo. Se non era previsto che fosse utilizzato questo programma di gestione della riservatezza, controllare che la SIT che è caricata sia corretta. CICS usa la variabile di ambiente CICSGRP per definire quali SIT devono essere caricate.

Modulo: FAAAESOF

FAA1490W Tabella di inizializzazione del sistema non caricata

Spiegazione: CICS non è stato in grado di caricare una Tabella di inizializzazione sistema dal file di controllo.

Azione del sistema: L'operazione di importazione/esportazione o di aggiornamento della tabella richiesta prosegue con il controllo della riservatezza disattivato.

Risposta dell'utente: CICS usa la variabile di ambiente CICSGRP per definire le SIT da usare. Se questa non è definita, CICS tenta di usare l'ultima voce di SIT nel file di controllo. Se non è possibile individuare alcun record SIT non è possibile applicare il

controllo della riservatezza all'operazione di aggiornamento della tabella o di importazione/esportazione.

Modulo: FAAAESOF

FAA1491E Errore nella copia del file di controllo, RC = 'rc'

Spiegazione: Il programma di utilità per il caricamento del file di controllo non è stato in grado di eseguire una copia del file di controllo prima di eseguire gli aggiornamenti richiesti.

Azione del sistema: Il programma di utilità termina. Il file di controllo originale non viene interessato e non viene apportato alcun aggiornamento.

Risposta dell'utente: Cercare di scoprire la ragione del fallimento dell'operazione di copia. In ambiente OS/2, i possibili codici di ritorno sono:

- 2 File non trovato** Verificare che il nome file sia corretto
- 3 Percorso non trovato** Verificare che il percorso sia corretto
- 5 Accesso non consentito** uno o entrambi i file potrebbero già essere in uso
- 32 Violazione della condivisione** uno o entrambi i file potrebbero già essere in uso
- 112 Disco pieno** creare spazio per il nuovo file

Se possibile, correggere i parametri passati al programma di utilità CICSLOAD.

Modulo: FAAAESLD

FAA1492I Cancellazione record: tipo tabella 'tabella', nome 'nome', gruppo 'gruppo'

Spiegazione: Il record specificato sta per essere cancellato.

Azione del sistema: Verrà eseguita l'operazione di cancellazione come indicato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Se il tipo di tabella è riportato tra apici singoli, non è stato riconosciuto come un tipo di tabella noto.

Modulo: FAAAESOG

FAA1493W Avvertenza: cancellazione non riuscita per 'nome' del 'gruppo', RC = 'rc'

Spiegazione: Il record specificato tramite 'nome' e 'gruppo' non è stato cancellato. Il valore di 'rc' indica la causa.

Azione del sistema: Il valore di ritorno viene inviato al programma applicativo.

Risposta dell'utente: E' possibile ignorare l'errore e continuare oppure uscire. Il programma di utilità CICSLOAD ignora gli errori di cancellazione e continua l'elaborazione delle definizioni dei record. Il codice di ritorno è specificato nel formato: 'Maggiore / Minore' sotto forma di valori decimali. Per informazioni relative ai valori del codice di ritorno, consultare i file di intestazione FAAAEOHOF.H, FAAAEOHOF.CPY e FAAAEOHOF.INC e il manuale Customization.

Modulo: FAAAESOG

FAA1494I Aggiunta record: tipo tabella 'tabella', nome 'nome', gruppo 'gruppo'

Spiegazione: Il record specificato sta per essere aggiunto al file di controllo.

Azione del sistema: L'operazione di aggiunta viene eseguita come indicato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Se il tipo di tabella è riportato tra apici singoli, non è stato riconosciuto come un tipo di tabella noto.

Modulo: FAAAESOG

FAA1495E Errore: aggiunta non riuscita per 'nome' di 'gruppo', RC = 'rc'

Spiegazione: Il record specificato tramite 'nome' e 'gruppo' non è stato aggiunto al file di controllo. Il valore di 'rc' indica la causa.

Azione del sistema: Il valore di ritorno viene inviato al programma applicativo.

Risposta dell'utente: E' possibile ignorare l'errore e continuare oppure uscire. Il programma di utilità CICSLOAD ignora gli errori di aggiunta e prosegue con l'elaborazione delle definizioni dei record. Il codice di ritorno è specificato nel formato: 'Maggiore / Minore' sotto forma di valori decimali. Per informazioni relative ai valori del codice di ritorno, consultare i file di intestazione FAAAEOHOF.H, FAAAEOHOF.CPY e FAAAEOHOF.INC e il manuale Customization.

Modulo: FAAAESOG

FAA1496I Esecuzione del controllo di riservatezza per l'utente 'idutente'

Spiegazione: Prima dell'accesso al file di controllo, il sistema deve accertare che l'utente sia autorizzato ad accedere al file.

Azione del sistema: Viene eseguito, per l'id utente specificato, il controllo di riservatezza.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo.

Modulo: FAAAESOF

FAA1497I Aggiunta record riuscita per 'nome' di 'gruppo'

Spiegazione: Il record con il nome 'nome' nel gruppo 'gruppo' è stato aggiunto con successo al file di controllo.

Azione del sistema: Nessuna. Questo messaggio conferma che l'operazione di aggiunta ha avuto successo.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo. Se 'gruppo' è 'Nessun gruppo', ciò significa che a questo record non è associato un gruppo.

Modulo: FAAAESOG

FAA1498I Cancellazione record riuscita per 'nome' di 'gruppo'

Spiegazione: Il record con il nome 'nome' nel gruppo 'gruppo' è stato cancellato con successo dal file di controllo.

Azione del sistema: Nessuna. Questo messaggio conferma che l'operazione di cancellazione ha avuto successo.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo. Se 'gruppo' è 'Nessun gruppo', ciò significa che a questo record non è associato un gruppo.

Modulo: FAAAESOG

FAA1499W Riga n: 'testo' non è un identificativo di campo valido, RC = 'rc'

Spiegazione: La definizione di record nel file di testo ASCII alla riga n contiene un identificativo di campo ('testo') non valido.

Azione del sistema: Questo campo viene ignorato. L'operazione di lettura e aggiornamento continua.

Risposta dell'utente: Correggere la riga pertinente nel file di immissione ASCII. Gli identificativi di campo validi sono definiti nei file di intestazione FAAAEOHOF.H, FAAAEOHOF.CPY e FAAAEOHOF.INC e nel manuale Customization. Il codice di ritorno è specificato nel formato: 'Maggiore / Minore' sotto forma di valori

decimali. Per una spiegazione dei valori del codice di ritorno, vedere una delle fonti sopracitate.

Modulo: FAAAESLD

FAA1500I Ricerca record: tipo tabella 'tabella', nome 'nome', gruppo 'gruppo'

Spiegazione: Si sta ricercando il record specificato dal file di controllo.

Azione del sistema: L'operazione di ricerca continua.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo. Se il tipo di tabella è riportato tra apici singoli, non è stato riconosciuto come un tipo di tabella noto.

Modulo: FAAAESOG

FAA1501E Errore: ricerca successiva non riuscita per 'nome' di 'gruppo', RC = 'rc'

Spiegazione: Il record successivo a quello specificato tramite 'nome' e 'gruppo' non è stato reperito dal file di controllo. Il valore di 'rc' indica la causa. Ciò può derivare dal fatto che l'esame ha raggiunto la fine del file; in questo caso non si tratta di un vero e proprio errore.

Azione del sistema: Il valore di ritorno viene inviato al programma applicativo.

Risposta dell'utente: E' possibile ignorare l'errore e continuare oppure uscire. Il programma di utilità CICSREAD termina quando non è in grado di reperire un record. Notare che il nome del record specificato è utilizzato come una chiave per un'operazione READNEXT. Pertanto, il record descritto tramite 'nome' e 'gruppo' non è in errore.

Il codice di ritorno è specificato nel formato: 'Maggiore / Minore' sotto forma di valori decimali. Per informazioni relative ai valori del codice di ritorno, consultare i file di intestazione FAAAEOHOF.H, FAAAEOHOF.CPY e FAAAEOHOF.INC e il manuale Customization.

Modulo: FAAAESOG

FAA1502I Ricerca record riuscita per 'nome' di 'gruppo'

Spiegazione: Il record con il nome 'nome' nel gruppo 'gruppo' è stato reperito con successo dal file di controllo.

Azione del sistema: Nessuna. Questo messaggio conferma che l'operazione di ricerca ha avuto successo.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo. Se 'gruppo' è 'Nessun gruppo', ciò significa che a questo record non è associato un gruppo. Nel caso del programma di utilità CICSREAD, questo messaggio indica che questo record è stato reperito dal file di controllo e che sta per essere aggiunto al file di testo ASCII.

Modulo: FAAAESOG

FAA1503W Errore: l'identificativo di campo 'id' non è valido e viene ignorato

Spiegazione: Il record corrente contiene un campo con un valore di identificativo che non è valido.

Azione del sistema: Il campo del record non viene scritto nel file e viene ignorato. L'elaborazione continua con il campo successivo del record.

Risposta dell'utente: I valori di identificativo di campo sono definiti nei file di intestazione FAAAEOHOF.H, FAAAEOHOF.CPY, FAAAEOHOF.INC. Controllare il valore indicato da questo messaggio per avere conferma che non è definito. In tal caso, contattare il

tecnico dell'assistenza IBM. Una possibile causa di questo errore è che il record del file è di una versione diversa dall'attuale livello di CICS che è stato installato.

Modulo: FAAAESDP

FAA1504W Si è verificato un errore durante l'elaborazione di 'nome' del 'gruppo'

Spiegazione: Il record corrente conteneva almeno un campo non riconosciuto che è stato ignorato nel corso dell'elaborazione.

Azione del sistema: Nessuna. Questo messaggio indica che si sono verificati errori durante l'elaborazione del record specificato, prima di scrivere nel file di emissione ASCII.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Questo messaggio è solo informativo. La registrazione messaggi conterrà uno o più messaggi con il numero FAA1503W, che indicano i campi che potrebbero non essere elaborati. I campi non riconosciuti vengono ignorati e non vengono scritti nel file di emissione. Una possibile causa di questo errore è che il record del file è di una versione diversa dall'attuale livello di CICS che è stato installato.

Modulo: FAAAESDP

FAA1600S Errore di scrittura nella coda globale, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione attività locale non è in grado di scrivere nella coda globale delle richieste attività.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1601S Errore nell'assegnazione della memoria condivisa per 'blocco di controllo / nome tabella', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: CICS non può assegnare un'area di memoria condivisa in quanto esiste già un'area con lo stesso nome, probabilmente perché CICS è già in esecuzione.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Se non è già in esecuzione un altro sistema CICS, riavviare il sistema. Se l'errore si ripresenta, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1602S Errore nell'opzione di avvio 'parametro'

Spiegazione: Esiste un errore nei parametri di avvio specificati.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri di avvio.

Modulo: FAAOISMM

FAA1603W Errore nell'apertura del file 'nome file', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il File Manager non può aprire il file. Il file potrebbe già essere in uso o potrebbe essere stato danneggiato.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua. Al termine dell'inizializzazione, viene offerta la scelta di chiudere il CICS o di continuare.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato

nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1604S Errore nella lettura del record di inizializzazione del sistema, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile leggere il record di inizializzazione sistema nel file di controllo.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto. Se il record di controllo del sistema non è presente, occorrerà creare di nuovo il file di controllo.

Modulo: FAAOISMM

FAA1605E Numero massimo di attività superato

Spiegazione: Il numero di terminali definito in TCT supera il numero massimo di attività specificate in SIT.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di terminali definiti in TCT in base a quello delle attività specificate in SIT o aumentare il numero di attività (AMAXTASK) specificate in SIT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1606E Errore nella creazione del file 'nomefile', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il File Manager non può creare il file di memorizzazione temporaneo.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1607S Errore nella creazione del semaforo 'id', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: E' stato superato il numero di semafori ammessi.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. Il codice di ritorno è emesso dal sistema operativo. Usare la documentazione del sistema operativo per stabilire l'azione da eseguire.

Modulo: FAAOISMM

FAA1608S Errore nell'accesso alla memoria condivisa per 'blocco di controllo/nome tabella', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile accedere all'area di memoria condivisa.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1609S Errore nell'allocazione della memoria assegnabile, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore interno in CSA del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT, FAAOISMM

FAA1610S Errore nella selezione dell'unità disco 'unità disco', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore interno in CSA del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1611S Errore nella selezione dell'indirizzario 'ind', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore interno in CSA del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1612S Errore di apertura del file tabelle di controllo 'nomefile', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile aprire il file della tabella di controllo.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1613S Voce'id' del terminale non trovata

Spiegazione: Il terminale non ha una voce in TCT.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Immettere nella TCT una voce per il terminale e riavviare il processo di inizializzazione.

Modulo: FAAOISTT

FAA1614S Errore nel caricamento del modulo 'identificativo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile caricare il modulo. Potrebbe non essere presente.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1615S Errore nella chiusura del file di controllo 'nomefile', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il CICS non può chiudere il file.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1616S Voce 'voce' del file non trovata, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La voce non può essere trovata nel file.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. Si può ottenere un aiuto relativo ai codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1619S Errore nell'apertura del semaforo 'id', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il semaforo non può essere aperto.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1620W Attività 'attività' in attesa del semaforo 'id', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema ha tentato di aprire il semaforo, ma non ha avuto successo.

Azione del sistema: Il sistema tenterà di nuovo di aprire il semaforo. Se il sistema non riesce ad aprire il semaforo dopo aver tentato un certo numero di volte, verrà emesso il messaggio FAA1619S.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1622W Numero di terminali uguale ad AMAXTASK ('id').
Nessuna attività libera avviata**

Spiegazione: Il numero di terminali avviati eguaglia il numero massimo di attività impostate nella SIT.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, ma non può essere eseguita alcuna attività a bassa priorità.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di terminali in funzione o aumentare il numero massimo del campo attività nella SIT.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1623W Numero di terminali > AMAXTASK ('id'). Nessuna
attività libera avviata**

Spiegazione: Il numero di terminali avviati è maggiore del numero massimo di attività specificate nella SIT.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, ma non viene avviata alcuna attività a bassa priorità e non vengono avviate tutte le attività dei terminali.

Risposta dell'utente: Modificare nella SIT il numero massimo della voce attività.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1624S Ampiezza memoria di 'ampiezza', per 'tabella'
supera 65536, il sistema è stato fermato**

Spiegazione: L'ampiezza massima per qualsiasi tabella è di 64K byte. La tabella ha troppe voci e supera questa ampiezza massima consentita.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Ripristinare il file di controllo utilizzando una copia di riserva. Ridurre il numero di voci necessarie in questa tabella.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1626W Valore Y KATAKANA ignorato per il terminale
'terminale'**

Spiegazione: E' stato immesso KATAKANA = Y, ma il terminale non è in esecuzione in ambiente OS/2EE J.

Azione del sistema: L'avvio continua con KATAKANA = N.

Risposta dell'utente: Immettere KATAKANA = N in TCT.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1627E Questa transazione può essere eseguita solo su
terminale video 3270**

Spiegazione: La transazione è stata richiamata in un processo che non dispone di un terminale video 3270 collegato.

Azione del sistema: La transazione non viene completata.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione su un terminale video 3270.

Modulo: FAAOISSET

**FAA1628W Impossibile caricare il supporto APPC, voce TCS
'idsis' non installata**

Spiegazione: La voce TCS 'idsis' è definita come una connessione APPC, ma non si è potuto caricare un DLL di supporto APPC. Poiché non sarebbe possibile comunicare con il sistema, la voce TCS non è installata. In OS/2, il nome DLL del supporto APPC è APPC.DLL. In Windows NT, è WINAPPC.DLL. In ambiente OS/2, è molto probabile che non sia stato installato sulla stazione di lavoro il Communications Manager oppure che sia stato installato senza il supporto APPC. In ambiente Windows NT, è molto probabile che non sia stato installato il Server SNA.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua senza il supporto APPC.

Risposta dell'utente: Se le comunicazioni APPC non sono richieste con 'idsis', usare CEDA per cancellare la sua voce TCS. Altrimenti, in OS/2, assicurarsi che il Communications Manager sia stato installato correttamente, con il supporto per l'APPC. In Windows NT, assicurarsi che sia stato installato correttamente il Server SNA.

Modulo: FAAOISMM

FAA1631W File mancante(i) 'nomefile1' 'nomefile2' 'nomefile3'

Spiegazione: Non è possibile individuare i file indicati.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con i file disabilitati.

Risposta dell'utente: Se i file mancanti sono necessari, assicurarsi che siano nelle ubicazioni specificate nella FCT e riavviare l'inizializzazione.

Modulo: FAAOISTT

FAA1632W 'identificativo' del terminale per DEBUG non trovato

Spiegazione: Il terminale richiesto per DEBUG non è disponibile o non può essere trovato.

Azione del sistema: Il sistema si ferma e attende una conferma di ricezione.

Risposta dell'utente: Premere Invio per proseguire con l'inizializzazione senza ricerca e correzione errori.

Modulo: FAAOISMM

**FAA1633S Errore nell'accesso alla memoria condivisa per
'ambiente', RC = 'codice di ritorno'**

Spiegazione: CICS non può assegnare un'area di memoria condivisa dal segmento di ambiente indicato.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Reinstallare il sistema.

Modulo: FAAOISMM

FAA1634W Specificata opzione /N senza alcuna attività libera.

Spiegazione: E' stato richiesto un avvio minimizzato, ma è stato specificato nella SIT un valore 0 per il numero di attività libere.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: E' stato richiesto di scegliere tra continuare (con un'attività libera) o chiudere. Per evitare che questo avviso venga ripetuto, potrebbe essere opportuno aumentare il numero di attività libere nella voce SIT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1635W Il numero minimo di attività libere è zero.

Spiegazione: Il numero minimo di attività libere come specificato nella SIT è zero e pertanto non viene avviata alcuna attività libera.

Azione del sistema: Nessuna. Non viene avviata alcuna attività libera.

Risposta dell'utente: Se sono richieste attività libere, modificare la voce in SIT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1636W Impossibile avviare il numero minimo di attività libere 'numero'

Spiegazione: Il numero minimo di attività libere specificato nella SIT aggiunto al numero di terminali installati è maggiore del numero massimo di attività specificate nella SIT.

Azione del sistema: Vengono avviate tutte le attività possibili entro il limite impostato nella SIT dal numero massimo del campo attività.

Risposta dell'utente: Se sono richieste più attività libere, aumentare nella SIT il numero massimo del campo attività libere o diminuire il numero dei terminali.

Modulo: FAAOISMM

FAA1637W Il numero di terminali e il numero minimo di attività libere sono entrambi zero.

Spiegazione: Il numero di terminali installati nella TCT è zero e lo stesso è il numero minimo di attività libere nella SIT.

Azione del sistema: Viene avviata un'attività libera.

Risposta dell'utente: Aggiungere terminali alla TCT o aumentare il numero di attività libere nella SIT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1638W TS/TD non protetti forzati nell'indirizzario corrente

Spiegazione: Il file per la TS (memoria temporanea) non protetta è FAATSFU1.TMP e il file per i TD (dati transitori) è FAATDFU1.TMP. Tali file non hanno una definizione valida nelle tabelle di controllo oppure l'unità di destinazione non ha sufficiente memoria libera. I file vengono aperti nell'indirizzario corrente.

Azione del sistema: Il sistema continua.

Risposta dell'utente: Usare FCT CEDA per controllare la definizione del percorso dei file. Controllare anche che esista spazio sufficiente nell'unità disco di destinazione.

Modulo: FAAOISMM

FAA1639W Recupero TS/TD disabilitato - 'codice di ritorno' dell'errore nella creazione di 'nome file'

Spiegazione: Il file per la TS (memoria temporanea) protetta e per i TD (dati transitori) è FAATSPF1.TMP. Questo file non ha una definizione valida nelle tabelle di controllo oppure l'unità disco di destinazione non ha sufficiente memoria libera. Il file non viene creato.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma falliranno i riferimenti alla TS o ai TD protetti.

Risposta dell'utente: Usare la FCT CEDA per controllare la definizione del percorso del file. Controllare anche che esista spazio sufficiente nell'unità disco di destinazione.

Modulo: FAAOISMM

FAA1640W Numero di file non recuperabili 'num' supera il massimo della sessione 'num max'

Spiegazione: Il numero di file non recuperabili, come definito dalle voci della FCT, supera il numero massimo di file che possono essere aperti per questa sessione del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Ridurre l'ampiezza massima CI (pagina) specificata nella FCT o ridurre il numero di file definiti non recuperabili nella FCT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1641W Impossibile aprire il file 'nomefile' come non recuperabile, impostarlo come recuperabile

Spiegazione: Dopo che sono stati aperti il numero massimo di file non recuperabili, ogni successivo file non recuperabile viene reimpostato dal CICS a recuperabile e, quindi, aperto. Questo messaggio viene visualizzato per ognuno di tali file.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di file definiti come non recuperabili nella FCT.

Modulo: FAAOISMM

FAA1642W Terminale/connessione 'nome' non installato, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il codice di ritorno è un codice CICS interno:

- | | |
|-----------|---|
| 12 | indica un nome di funzione duplicato. |
| 20 | indica memoria insufficiente |
| 52 | indica che non è stato caricato un modulo logico. |

Il terminale o il tipo di connessione dell'id terminale o dell'id sistema potrebbero puntare al modulo logico come specificato qui di seguito:

FAAMSSOT 3270 PM (OS/2)
FAAMSSOJ 3270 DBCS (OS/2)
FAAMSSO4 3151
FAAMSSOP 3270 FS o Debug VIO (OS/2)
FAAMSSOP 3270 Windowed (Windows NT)
FAANBSPH NetBIOS
FAAO6SPH LU 6.2

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione, ma alcune funzioni non saranno operative.

Risposta dell'utente: Per prima cosa, controllare che CICSWRK sia correttamente impostato. Per una connessione non riuscita, controllare che nel sistema operativo ci sia il supporto per il modulo di comunicazioni. Se la memoria è insufficiente, tentare di liberarne una parte. Per RC12, verificare eventuali nomi duplicati.

Modulo: FAAOISMM

FAA1644W Errore nell'apertura del file 'nome file', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il File Manager non può aprire il file. Il file potrebbe essere in uso o potrebbe essere stato danneggiato.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua. Al termine dell'inizializzazione si può scegliere tra chiudere il CICS o continuare.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Quest'operazione relativi ai codici di ritorno. Se non si riesce a

trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT, FAAOISMM

FAA1645W La variabile di ambiente CICSSTACK non è un valore valido

Spiegazione: La variabile di ambiente CICSSTACK non è un valore valido

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: La variabile di ambiente CICSSTACK definisce l'ampiezza in kilobyte dello stack dei programmi PL/I. La variabile di ambiente CICSSTACK definisce l'ampiezza in kilobyte dell'insieme dei programmi PL/I. Modificare l'impostazione di questa variabile in un numero valido compreso nell'intervallo 8-999999 kilobyte, come, ad esempio, CICSSTACK=2048. L'ampiezza effettiva dell'insieme usata sarà questo valore arrotondato fino al limite di 4 kilobyte. L'ampiezza assunta dell'insieme dei programmi PL/I, se non è impostata la variabile di ambiente CICSSTACK, è 1024 Kilobyte.

Modulo: FAAOISMM

FAA1646S Errore nell'apertura del semaforo 'id', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il semaforo non può essere aperto.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare il codice di ritorno riportato nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1647W Il file di schermo è stato aperto nell'indirizzario corrente

Spiegazione: Non si è potuto trovare il file di schermo FAAMSFSC come specificato nella parte del nome del Dataset della voce FCT, ma è stato trovato e aperto nell'indirizzario corrente.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare la transazione CEDA per correggere la voce FCT per il file FAAMSFSC e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1648S Errore nell'apertura del file di schermo 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di schermo FAAMSFSC. Il codice di ritorno proviene dal File Manager.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Controllare il codice di ritorno. Il file potrebbe trovarsi nell'indirizzario sbagliato o potrebbe essere danneggiato. Trasferire il file nell'indirizzario corretto o ripristinarlo dall'ultima copia di riserva e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1649S Il file di schermo non è definito

Spiegazione: Non esiste alcuna voce della Tabella controllo file (FCT) per il file di schermo FAAMSFSC.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Il file di definizione risorse CICS FAACFTB potrebbe essere stato danneggiato. Ripristinare l'ultima copia di riserva e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1650W Recupero TS/TD disabilitato - 'RC' dell'errore nell'apertura di 'nomefile'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file recuperabile della Memoria temporanea e dei Dati transitori durante un avvio Warm/Emergency; 'RC' è il codice di ritorno del File Manager. Non è possibile recuperare le code TS e TD.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Il file potrebbe essere stato danneggiato. Se la condizione permane, eseguire un avvio a freddo del CICS per reinizializzare il file.

Modulo: FAAOISMM

FAA1651W Errore nell'apertura del file 'nome', il file è in uso su un'altra stazione

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file specificato per questa attività CICS in quanto vincolato da un altro processo del sistema operativo oppure dal sistema se il file è in rete.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare CECI per aprire il file quando è libero.

Modulo: FAAOISTT

FAA1652W Errore nell'assegnazione dello stack dei programmi PL/I, 'ampiezza' byte, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile assegnare lo stack necessario per eseguire i programmi delle transazioni PL/I.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Se è richiesto il supporto PL/I, tentare di ridurre l'utilizzo delle risorse del sistema e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISTT

FAA1653I In attesa del file 'nome file'

Spiegazione: L'inizializzazione CICS ha tentato di aprire/aggiornare un file mentre un'altra applicazione manteneva un blocco su quel file.

Azione del sistema: Il CICS tenterà di nuovo l'operazione finché il blocco non verrà rilasciato.

Risposta dell'utente: Rivedere l'utilizzo del file in questione da parte dell'applicazione e tentare di ridurre la finestra di aggiornamento se questo è un problema persistente.

Modulo: FAAOISTT

FAA1654I In attesa del file 'nome file'

Spiegazione: L'inizializzazione CICS ha tentato di aprire/aggiornare un file mentre un'altra applicazione manteneva un blocco su quel file.

Azione del sistema: Il CICS tenterà di nuovo l'operazione finché il blocco non verrà rilasciato.

Risposta dell'utente: Rivedere l'utilizzo del file in questione da parte dell'applicazione e tentare di ridurre la finestra di aggiornamento se questo è un problema persistente.

Modulo: FAAOISMM

FAA1655E La transazione EXIT non è valida per questo tipo di terminale

Spiegazione: La transazione EXIT è supportata solo per i terminali video 3270 locali e non è valida per altri tipi di terminali o per terminali instradati su un sistema remoto usando CRTE.

Azione del sistema: Il comando viene ignorato.

Risposta dell'utente: Immettere un comando supportato.

Modulo: FAAOISMM

FAA1656W File 'nome file' aperto nell'indirizzario corrente

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file specificato come indicato nella parte del nome del Dataset della sua voce FCT, ma è stato trovato e aperto nell'indirizzario corrente.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare la transazione CEDA per correggere la voce FCT relativa al file e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1657W Voce del file 'nomefile' non trovata, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il CICS sta tentando di aprire un file definito come un file con Indice alternativo e non può localizzare il file Base definito nella voce FCT AIX.

Azione del sistema: Il programma di inizializzazione non apre il file con Indice alternativo.

Risposta dell'utente: Controllare le definizioni che si trovano nella FCT per entrambe le voci del file Base e dell'Indice alternativo.

Modulo: FAAOISMM

FAA1658W Superato il numero massimo di file segmentati o a chiavi multiple

Spiegazione: Sono stati definiti nella FCT più di 390 file KSDS che hanno chiavi multiple e/o segmentate.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, ma i file eccedenti non saranno accessibili tramite chiavi alternative o segmentate.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di file che dispongono di chiavi multiple o segmentate.

Modulo: FAAOISMM

FAA1659E Caricamento del modulo esterno del File Manager non riuscito 'nome-programma'

Spiegazione: La tabella Inizializzazione sistema ha definito il nome di un File Manager esterno. Il sistema ha tentato di caricare il modulo senza riuscirci.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, ma non è possibile accedere ai file definiti per l'utilizzo del File Manager esterno.

Risposta dell'utente: Controllare se il nome indicato è corretto e se il modulo esiste come un .DLL nel percorso specificato dalla variabile di ambiente CICSWRK.

Modulo: FAAOISMM

FAA1660I Inizializzazione del Sistema 'idsis', ID Appl 'idappl'

Spiegazione: Il Sistema ha iniziato l'installazione delle definizioni di tabella per il sistema 'idsis' che è definito con un ID Appl di 'idappl'.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema continua normalmente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1661I Richiesta traccia

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stata richiesta l'opzione di traccia.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1662I DEBUG richiesto su terminale 'identificativo'

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stata richiesta la ricerca e correzione errori sul terminale.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1663I Richiesto avvio a freddo

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stato richiesto un avvio a freddo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1664I Richiesto avvio di emergenza

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stato richiesto un avvio di emergenza.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1665I Richiesto avvio a caldo

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stato richiesto un avvio a caldo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1666I Avvio a freddo della memoria temporanea in 'id file'

Spiegazione: La richiesta di avvio a freddo è stata attuata con successo e la memoria temporanea è stata inizializzata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1667I Coinvolte transazioni in movimento

Spiegazione: E' stato richiesto un avvio a freddo dopo un malfunzionamento ed eventuali transazioni in esecuzione sono state chiuse senza che fossero recuperate. Ci potrebbero pertanto essere dei dati incompatibili nei file CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1668I Ripristino delle transazioni riuscito

Spiegazione: Questo messaggio conferma che le transazioni in esecuzione sono state ripristinate con successo dopo un riavvio di emergenza.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1669I Creare di nuovo file di memoria temporanea 'nomefile'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante l'apertura del file di memoria temporanea e pertanto il file di memoria temporanea utilizzato non è protetto.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1670I Attività 'tipo terminale', ID attività 'attività'

Spiegazione: Questo messaggio conferma che l'attività è avviata. Il valore 'tipo terminale' può essere TERMINAL o NON-FACILITY.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISTT

FAA1671S Testo di CICSRRGP non in formato corretto

Spiegazione: CICSRRGP è utilizzato per specificare quali gruppi devono essere caricati al momento dell'inizializzazione. Il formato corretto è:

CICSRRGP=xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx

dove ogni xxxxxx è il nome di un gruppo richiesto di risorse dell'applicazione.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Correggere il formato.

Modulo: FAAOISMM

FAA1672S Errore nell'apertura del file 'file', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il File Manager non può aprire il file. Il file potrebbe già essere in uso o potrebbe essere stato danneggiato.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1673S Errore nella creazione del semaforo della coda globale, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione locale delle attività non è in grado di creare il semaforo della coda globale utilizzato per sincronizzare le richieste globali.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1674I Avvertenza(e) registrata(e) per l'attività 'attività'

Spiegazione: Sono stati ricevuti dei messaggi di avviso e sono stati inviati alla registrazione messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Scegliere Invio per continuare.

Modulo: FAAOISM4

FAA1675I Errore(i) registrato(i) per l'attività 'attività'

Spiegazione: Sono stati ricevuti dei messaggi di errore e sono stati inviati alla registrazione messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Scegliere Invio per continuare.

Modulo: FAAOISM4

FAA1676I Errore(i) grave(i) registrato(i) per attività 'attività'

Spiegazione: Sono stati ricevuti dei messaggi di errori gravi e sono stati inviati alla registrazione messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Scegliere Invio per continuare.

Modulo: FAAOISM4

FAA1677I Avviso(i) registrato(i) per attività 'attività'. Si desidera chiudere il CICS?

Spiegazione: Sono stati ricevuti dei messaggi di avviso e sono stati inviati alla registrazione messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Scegliere Sì, No o Annulla (per esaminare la registrazione messaggi).

Modulo: FAAOISM4

FAA1678I Errore(i) registrato(i) per attività 'attività'. Si desidera chiudere il CICS?

Spiegazione: Sono stati ricevuti dei messaggi di errore e sono stati inviati alla registrazione messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Rispondere Sì, No o Annulla (per esaminare la registrazione messaggi).

Modulo: FAAOISM4

FAA1679I Chiusura di CICS in corso

Spiegazione: E' stato registrato un errore grave per un' attività. In uscita dalla funzione di esame messaggi, il sistema chiude.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta dall'utente.

Risposta dell'utente: Scegliere Invio (per chiudere) o Annulla (per esaminare la registrazione messaggi).

Modulo: FAAOISM4

FAA1680I Richiesta chiusura del sistema CICS

Spiegazione: E' stato selezionato Chiudere dal menu di sistema della finestra messaggi o dal menu delle attività del programma di gestione attività.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta dall'utente.

Risposta dell'utente: Scegliere OK nella finestra concatenata per chiudere il sistema o Annulla per lasciare il sistema in esecuzione.

Modulo: FAAOISM2

FAA1681I Richiesta chiusura (immediata) del sistema CICS

Spiegazione: E' stato selezionato Chiudere dal menu di sistema della finestra messaggi o dal menu delle attività del programma di gestione attività.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta dall'utente.

Risposta dell'utente: Scegliere OK nella finestra concatenata per chiudere il sistema o Annulla per lasciare il sistema in esecuzione.

Modulo: FAAOISM2

FAA1682W L'individuazione di RDO 'id term' dell'unità 3151 non ha avuto esito positivo.

Spiegazione: L'inizializzazione corretta del terminale non ha avuto successo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua ma l'unità terminale 3151 non funzionerà.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISTT

FAA1683W Apertura porta 'COMn' unità 3151 non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema operativo non è riuscito ad aprire la porta di comunicazioni.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua ma l'unità terminale 3151 non funzionerà.

Risposta dell'utente: In OS/2, controllare il programma di controllo dell'unità. Controllare che l'entrata CONFIG.SYS sia corretta. L'entrata dovrà essere DEVICE=C:\OS2\COM02.SYS o una equivalente, se si sta usando la propria scheda di comunicazioni. In Windows NT, controllare le impostazioni delle Porte nell'applicazione Pannello di controllo.

Modulo: FAAOISTT

FAA1684W Impostazione BPS porta 'COMn' unità 3151 non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema operativo non è riuscito ad aprire la porta di comunicazioni.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua ma l'unità terminale 3151 non funzionerà.

Risposta dell'utente: In OS/2, controllare il programma di controllo dell'unità. Controllare che l'entrata CONFIG.SYS sia corretta. L'entrata dovrà essere DEVICE=C:\OS2\COM02.SYS o una equivalente, se si sta usando la propria scheda di comunicazioni. In Windows NT, controllare le impostazioni delle Porte nell'applicazione Pannello di controllo.

Modulo: FAAOISTT

FAA1685W Impostazione parità porta 'COMn' unità 3151 non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema operativo non è riuscito ad aprire la porta di comunicazioni.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua ma l'unità terminale 3151 non funzionerà.

Risposta dell'utente: In OS/2, controllare il programma di controllo dell'unità. Controllare che l'entrata CONFIG.SYS sia corretta. L'entrata dovrà essere DEVICE=C:\OS2\COM02.SYS o una equivalente, se si sta usando la propria scheda di comunicazioni. In Windows NT, controllare le impostazioni delle Porte nell'applicazione Pannello di controllo.

Modulo: FAAOISTT

FAA1686W Impostazione DCB porta 'COMn' unità 3151 non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema operativo non è riuscito ad aprire la porta di comunicazioni (DCB è un blocco di controllo dati interno).

Azione del sistema: L'inizializzazione continua ma l'unità terminale 3151 non funzionerà.

Risposta dell'utente: In OS/2, controllare il programma di controllo dell'unità. Controllare che l'entrata CONFIG.SYS sia corretta. L'entrata dovrà essere DEVICE=C:\OS2\COM02.SYS o una equivalente, se si sta usando la propria scheda di comunicazioni. In Windows NT, controllare le impostazioni delle Porte nell'applicazione Pannello di controllo.

Modulo: FAAOISTT

FAA1687S Errore nell'impostazione del semaforo attività per l'attività 'attività', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non può essere impostato un semaforo attività.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Annotare gli elementi seguenti e contattare, quindi, la propria organizzazione di supporto:

- Il numero del messaggio
- Il numero dell'attività
- Il codice di ritorno

Modulo: FAAOISTT e FAAOISMM

FAA1688I Record dati di avvio %1 cancellati

Spiegazione: Durante l'inizializzazione del sistema è stato cancellato un 'numero' di record di Memoria temporanea per voci ICE non scadute. Tutte le voci ICE non scadute sono andate perdute tra riavvii di sistema sia a caldo che a freddo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1689I Code page partner 'pagina1' non supportata sostituita con code page 'pagina2' per il sistema 'sistema'

Spiegazione: La code page partner per il sistema remoto è stata definita come una code page ASCII. La code page partner è la code page dei dati di instradamento della transazione sul collegamento di comunicazioni e deve essere una code page EBCDIC. Se il sistema remoto è un sistema ASCII, allora il sistema remoto convertirà, nella o dalla sua code page locale, i dati che sul collegamento sono nella code page partner EBCDIC. Poiché la code page partner deve essere EBCDIC, è stata sostituita una code page EBCDIC alla code page ASCII che è stata definita.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, sebbene per arrestare la comparsa di questo messaggio, bisogna definire la voce TCS con una code page partner EBCDIC.

Modulo: FAAOISMM

FAA1690I CICSRRGP non specificato. Caricati tutti i gruppi

Spiegazione: La variabile di ambiente di sistema CICSRRGP non è stata impostata. Il CICS caricherà tutte le voci del gruppo. Se il nome di una risorsa, per un particolare tipo, è definito più di una volta, verrà caricata solo l'ultima voce.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1691I Sono state caricate voci per il gruppo 'nome-gruppo'

Spiegazione: E' stata impostata la variabile di ambiente di sistema CICSRRGP e il 'nome-gruppo' è uno dei gruppi specificati. Per il gruppo sono state caricate una o più definizioni di tabella.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna. Nota: Se è specificato CICSRRGP, il CICS caricherà solo le risorse che appartengono ai gruppi specificati.

Modulo: FAAOISMM

FAA1692W Non è stato caricato il gruppo 'nome-gruppo'

Spiegazione: E' stata impostata la variabile di ambiente di sistema CICSRRGP e il 'nome-gruppo' è uno dei gruppi specificati. Non è stata localizzata alcuna voce per il gruppo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Verificare che i nomi di gruppo specificati per la variabile CICSRRGP siano corretti e che siano state definite le voci di tabella per i gruppi specificati. Se è specificato CICSRRGP, il CICS caricherà solo le risorse che appartengono ai gruppi specificati.

Modulo: FAAOISMM

FAA1693I Terminale modello 'nome' utilizzato dall'interfaccia PNA

Spiegazione: Il Terminale specificato è stato caricato per essere utilizzato come una voce modello dal supporto PNA (Programmable Network Architecture).

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1694W Terminale modello 'nome' non caricato per l'interfaccia PNA

Spiegazione: Il terminale indicato è stato specificato nella SIT come terminale modello PNA (Programmable Network Architecture), ma non dispone di alcuna voce nella TCT.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare la transazione CEDA per definire la voce della TCT o correggere il nome del terminale modello PNA nella SIT e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1695W Terminale 'nome' non definito come un modello

Spiegazione: Il terminale indicato è stato specificato nella SIT come terminale modello PNA (Programmable Network Architecture), ma la sua voce TCT non è definita come modello.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare la transazione CEDA per modificare in 'Y' il campo Modello della voce TCT oppure correggere nella SIT il nome del Terminale modello PNA e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1696S Il record di configurazione 'record' non è valido per questa versione del CICS.

Spiegazione: E' stato letto un record di configurazione dalle TCS, SIT, TCT o PCT che non è stato convertito dal programma di utilità di conversione del CICS CICSMMGR.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Usare CICSMMGR per convertire il file di controllo FAACFTB.BTR nel nuovo formato v3.10. In questo modo, viene utilizzato il file di controllo fornito e viene creato un file di controllo chiamato FAACFTB.310. Questo file dovrà essere copiato in FAACFTB.BTR nel percorso cui punta la variabile di ambiente CICSRD.

Modulo: FAAOISMM

FAA1697W Gruppo 'nome-gruppo' specificato più di una volta in CICSRRGP

Spiegazione: E' stata impostata la variabile di ambiente di sistema CICSRRGP e 'nome-gruppo' è stato specificato più di una volta.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Verificare i nomi di gruppo specificati nella variabile di ambiente CICSRRGP e cancellare i nomi duplicati.

Modulo: FAAOISMM

FAA1698I Tabella di inizializzazione del sistema caricata dal gruppo 'nome-gruppo'

Spiegazione: Per avviare il sistema il CICS ha utilizzato la voce di Tabella Inizializzazione sistema in 'nome-gruppo'.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1699I Caricata la versione 'versione' del File Manager di sistema

Spiegazione: Il sistema CICS sta usando la versione riportata del File Manager del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1700E Errore nella creazione del semaforo ENQ TCA, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione attività locale non è in grado di creare il semaforo ENQ TCA utilizzato per l'elaborazione ENQ.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1701S Rilevato errore di integrità del sistema CICS. Codice diagnostico interno = 'codice'

Spiegazione: Durante i controlli di convalida del sistema, il CICS ha rilevato un errore e non è stato in grado di continuare.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta e il CICS esce.

Risposta dell'utente: Contattare per assistenza la propria organizzazione di supporto. Se questa è una copia EIP o una copia di prova del CICS, occorrerà acquistare la versione completa. Il codice diagnostico riportato è solo per utilizzo interno IBM - rivolgersi all'assistenza tecnica IBM.

Modulo: FAAOISMM

FAA1702S Questa copia del CICS è scaduta

Spiegazione: Questa versione del CICS è stata valida solo per un periodo limitato. Ora che il periodo di prova è trascorso, questa copia non sarà più eseguita.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta e il CICS esce.

Risposta dell'utente: Occorrerà acquistare la versione completa del CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1703S Questa copia del CICS non sarà più eseguita

Spiegazione: Si è verificato un errore durante l'inizializzazione oppure è stato rilevato che la copia del CICS non è valida. Il sistema non sarà più inizializzato ed eseguito.

Azione del sistema: L'inizializzazione si arresta e il CICS esce.

Risposta dell'utente: Contattare per assistenza la propria organizzazione di supporto. Se questa è una copia EIP o una copia di prova del CICS, occorrerà acquistare la versione completa.

Modulo: FAAOISMM

FAA1704I E' in uso una copia di prova del CICS

Spiegazione: Questo è un messaggio informativo emesso quando si è verificato un errore di convalida o è stato inviato un avviso.

Azione del sistema: Questo messaggio è solo per informazione. Comunque, può essere emesso dopo che è stato registrato un errore grave e pertanto il sistema potrebbe chiudere.

Risposta dell'utente: Se questa è una copia EIP o di prova del CICS, per proseguire con l'esecuzione occorrerà acquistare la versione completa. Per situazioni relative a questo messaggio, vedere i messaggi FAA1701S, FAA1702S, FAA1703S, FAA1707W e FAA1708W.

Modulo: FAAOISMM

FAA1705I Questa copia del CICS scadrà in n giorni

Spiegazione: Questa versione del CICS è valida solo per un numero limitato di giorni. Questo messaggio indica quanti giorni rimangono prima della scadenza del prodotto.

Azione del sistema: Nessuna, il messaggio è solo per informazione. L'inizializzazione continua normalmente.

Risposta dell'utente: Occorrerà acquistare la versione completa del CICS.

Modulo: FAAOISMM

FAA1706I Questa copia del CICS scadrà in 1 giorno

Spiegazione: Questa versione del CICS è valida solo per un numero limitato di giorni. Questo messaggio segnala che manca solo un giorno alla scadenza del prodotto.

Azione del sistema: Nessuna, il messaggio è solo per informazione. L'inizializzazione continua normalmente.

Risposta dell'utente: Occorrerà acquistare la versione completa del CICS. NOTA: il sistema non funzionerà oltre la data di scadenza.

Modulo: FAAOISMM

FAA1707W Avviso! Questa copia del CICS sta per scadere!

Spiegazione: Questa versione del CICS è valida solo per un numero limitato di giorni. Questo messaggio segnala che il periodo di validità è quasi alla fine.

Azione del sistema: Nessuna, il messaggio è solo un avviso. L'inizializzazione continua normalmente.

Risposta dell'utente: Occorrerà acquistare la versione completa del CICS. NOTA: il sistema non funzionerà oltre la data di scadenza.

Modulo: FAAOISMM

FAA1708W Questo è l'ultimo giorno del periodo di prova del CICS

Spiegazione: Questa versione del CICS è valida solo per un numero limitato di giorni. Questo messaggio segnala che questo è l'ultimo giorno del periodo di prova.

Azione del sistema: Nessuna, il messaggio è solo un avviso. L'inizializzazione continua normalmente, ma solo per oggi.

Risposta dell'utente: Occorrerà acquistare la versione completa del CICS. NOTA: il sistema dopo di oggi non funzionerà più.

Modulo: FAAOISMM

FAA1709I Questa copia del CICS è ora abilitata per l'utilizzo illimitato

Spiegazione: Questa versione del CICS può ora essere aggiornata per un uso illimitato e non è più soggetta ad un periodo di scadenza.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: La transizione dall'uso limitato a quello illimitato di questa copia del CICS dovrà essere completata nel modo descritto dalla documentazione o dal rappresentante IBM. Questo messaggio non significa che si dispone già dell'uso illimitato e questa copia continuerà ad avere una scadenza fino a quando non sarà completata la transizione. Contattare la propria organizzazione di supporto, se è necessaria assistenza.

Modulo: FAAOISMM

FAA1710I Si usa la variabile di ambiente 'nome' per accedere alle mappe BMS 'tipo'.

Spiegazione: L'utente ha specificato una variabile di ambiente per localizzare le mappe BMS. All'indirizzario che contiene le mappe dell'utente punta la variabile CICSUserMap. All'indirizzario che contiene le mappe di sistema punta la variabile CICSSystemMap.

Azione del sistema: Se queste variabili di ambiente sono specificate, il CICS per l'OS/2 ricerca l'indirizzario specificato per il file che interessa. Le mappe generate dall'utente si trovano nel file FAAMSFSC.BTR, mentre quelle fornite dal sistema si trovano nel file FAAMSFYSY.BTR. Questa variabile di ambiente non viene usata nel CICS per Windows NT.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAOISMM

FAA1711S Inizializzazione del programma di gestione delle tabelle non riuscita

Spiegazione: E' fallita l'inizializzazione del programma di gestione interno delle tabelle CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema CICS termina.

Risposta dell'utente: Tentare di riavviare il sistema e di prendere una traccia del sistema CICS, specificando l'opzione di inizializzazione /T. Se l'errore permane, contattare la propria organizzazione di supporto, avendo disponibile una copia della registrazione del messaggio CICS e il file di traccia binario.

Modulo: FAAOISMM

FAA1712S Il CICS non è riuscito a caricare il modulo di convalida del sistema

Spiegazione: Le routine di inizializzazione CICS hanno tentato di localizzare e caricare un modulo di sistema. Ciò non è riuscito.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Se il sistema è stato installato di recente, verificare eventuali errori nelle registrazioni di installazione e, se necessario, reinstallare il prodotto. Altrimenti, contattare, per assistenza, la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1713S Errore non previsto visualizzato restituito dal modulo di convalida del sistema

Spiegazione: Il sistema ha registrato un errore inatteso nella fase di convalida del sistema in linea.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Tentare di riavviare il sistema e di prendere una traccia del sistema CICS, specificando l'opzione di inizializzazione /T. Se l'errore permane, contattare la propria organizzazione di supporto, avendo disponibile una copia della registrazione del messaggio CICS e il file di traccia binario.

Modulo: FAAOISMM

FAA1714E Errore nella creazione del semaforo di richieste interno, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione di attività locale non è in grado di creare il semaforo di richieste interno.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1715E Errore nella creazione della coda di richieste interna 1 'nome-coda', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione di attività locale non è in grado di creare la coda di richieste interna per il sottoprocesso 1.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1716E Errore nella creazione del semaforo di accesso PPT, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione di attività locale non è in grado di creare il semaforo locale di accesso PPT ad esclusione reciproca.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1717E Errore nella creazione del sottoprocesso di richieste interno, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione di attività locale non è in grado di creare il sottoprocesso di richieste interno.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1718S Errore nell'inizializzazione dell'attività con il programma di gestione tabelle, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'attività locale non è riuscita ad inizializzare se stessa con il programma di gestione tabelle interno del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione dell'attività locale del CICS termina.

Risposta dell'utente: Tentare di riavviare il sistema e di prendere una traccia del sistema CICS, specificando l'opzione di inizializzazione /T. Se l'errore permane, contattare la propria organizzazione di supporto, avendo disponibile una copia della registrazione del messaggio CICS e il file di traccia binario.

Modulo: FAAOISTT

FAA1719E Errore nella creazione della coda di richieste interna 2 'nome-coda', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione di attività locale non è in grado di creare la coda di richieste interna per il sottoprocesso 2.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1720S File Manager del CICS non attivo

Spiegazione: Il File Manager interno del CICS non è attivo e, di conseguenza, il CICS non può accedere alle risorse.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Quando il CICS termina, provare ad avviare il File Manager del CICS e riavviare il CICS. A seconda del File Manager utilizzato, questa operazione viene eseguita con metodi differenti. Per il CICS per Windows NT, usare l'elemento di programma pertinente nel gruppo CICS o il comando CFMGO fornito e riavviare, quindi, il CICS.

Modulo: FAAOMPML

FAA1721I Avviare il File Manager, quindi riavviare il CICS

Spiegazione: Il sistema ha fallito a causa di un grave errore FAA1720S. Il File Manager interno del CICS non è attivo e, di conseguenza, il CICS non può accedere alle risorse.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Quando il CICS termina, provare ad avviare il File Manager del CICS e riavviare il CICS. A seconda del File Manager utilizzato, questa operazione viene eseguita con metodi differenti. Per il CICS per Windows NT, usare l'elemento di programma pertinente nel gruppo CICS o il comando CFMGO fornito e riavviare, quindi, il CICS.

Modulo: FAAOMPML

FAA1722I Richiesta Traccia di emulazione

Spiegazione: Questo messaggio conferma che è stata richiesta l'opzione traccia di Emulazione. Questa opzione è supportata solo dal CICS per Windows NT. Fornisce un livello ulteriore di traccia che, per sua natura, può causare la generazione di una grande quantità di dati di traccia. Per questo motivo, la traccia di Emulazione dovrà essere usata con attenzione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1723S File Manager del CICS non inizializzato dall'interfaccia PNA.

Spiegazione: Il File Manager interno del CICS è attivo, ma non è stato possibile inizializzarlo per questa elaborazione.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Arrestare e poi riavviare il File Manager del CICS. Eseguire questa operazione usando gli elementi di programma pertinenti nel gruppo CICS per Windows NT o i comandi CFMSTOP e CFMGO forniti. Se il problema permane, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAXSFS

FAA1724S File Manager del CICS non in esecuzione. Avviarlo e ripetere l'operazione.

Spiegazione: Il File Manager interno del CICS non è attivo e pertanto il programma non può accedere a nessuna risorsa CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Avviare il File Manager interno del CICS usando il programma pertinente nel gruppo CICS per Windows NT o il comando CFMGO fornito. Ripetere l'operazione che ha causato l'errore.

Modulo: FAAXSFS

FAA1725S Il File Manager del CICS non ha risorse.

Spiegazione: Nessuna risorsa disponibile per File Manager CICS

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Arrestare il File Manager interno del CICS usando il programma programma nel gruppo CICS per Windows NT o il comando CFMSTOP fornito. Aumentare il numero delle sessioni che il File Manager del CICS può supportare - per informazioni fare riferimento al Manuale operativo del CICS per Windows NT. Riavviare il File Manager interno del CICS usando il programma nel gruppo CICS per Windows NT o il comando CFMGO fornito. Ripetere l'operazione che ha causato l'errore.

Modulo: FAAXSFS

FAA1726S Il File Manager del CICS ha incontrato un errore di natura sconosciuta.

Spiegazione: Non è stato possibile inizializzare il File Manager interno del CICS per questo processo a causa di un errore sconosciuto.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina immediatamente.

Risposta dell'utente: Arrestare e poi riavviare il File Manager del CICS. Eseguire questa operazione usando gli elementi di programma pertinenti nel gruppo CICS per Windows NT o i comandi CFMSTOP e CFMGO forniti. Se il problema permane, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAXSFS

FAA1727S L'inizializzazione del File Manager del CICS non è riuscita, ID attività = 'attività'

Spiegazione: Il File Manager interno del CICS è attivo, ma non è stato possibile iniziarlo per questa attività.

Azione del sistema: L'attività termina.

Risposta dell'utente: Nel CICS per Windows NT la causa più probabile di questo errore è che il File Manager non dispone di sessioni sufficienti. Prima di eseguire nuovamente il CICS, aumentare il numero delle sessioni del File Manager del CICS. Per una spiegazione su come eseguire questa operazione, vedere il testo di aiuto per il messaggio FAA1725S.

Modulo: FAAXSFS

FAA1728S Il File Manager del CICS non è stato in grado di aprire il file messaggi

Spiegazione: Il File Manager del CICS non è stato in grado di aprire il file messaggi.

Azione del sistema: L'attività termina.

Risposta dell'utente: Nel CICS per Windows NT, controllare che il file messaggi FAAMGFMG sia definito per il CICS File Manager. Nel CICS per OS/2, controllare che il file messaggi FAAMGFMG.BTR sia nel percorso CICSTEXT. Se il problema permane, contattare il proprio rappresentante di supporto.

Modulo: FAAOTPTK

FAA1729E Errore nella creazione del semaforo del sottoprocesso 2 di richieste interno, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione attività locale non è in grado di creare il semaforo del sottoprocesso 2 di richieste interno.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISTT

FAA1730W Il CICS non è riuscito a inizializzare il file ESDS 'file', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Nel corso della sua inizializzazione il sistema ha tentato di scrivere il dettaglio dell'intestazione in un file ESDS che non è stato inizializzato in precedenza ed è stato rilevato un errore.

Azione del sistema: L'elaborazione continua. Il file è inutilizzabile.

Risposta dell'utente: E' necessario che il file sia cancellato e assegnato nuovamente. Verificare le definizioni del File Manager del sistema e ripetere l'operazione.

Modulo: FAAOISMM

FAA1731S Caricamento del modulo messaggi non riuscito

Spiegazione: Il CICS non ha potuto caricare il modulo per richiamare i messaggi.

Azione del sistema: L'attività termina.

Risposta dell'utente: Controllare che il modulo FAAMGACF sia nel percorso CICSWRK e tentare di riavviare l'attività. Se il problema permane, contattare il proprio rappresentante di supporto.

Modulo: FAAOTPTK

FAA1732S Inizializzazione modulo messaggi non riuscita

Spiegazione: Il modulo di ricerca messaggi è caricato, ma non è stato possibile iniziarlo.

Azione del sistema: L'attività termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file messaggi, FAAMGFMG.BTR, sia nel percorso e tentare di riavviare l'attività. Se il problema permane, contattare il proprio rappresentante di supporto. Se il problema permane, contattare il proprio rappresentante di supporto.

Modulo: FAAOTPTK

FAA1735I Avvio a freddo di dati transitori in 'id file'

Spiegazione: E' stata eseguita una richiesta di avvio a freddo e i dati transitori sono stati inizializzati. I dati per le code TD recuperabili si trovano nel file FAATDFP1, mentre il file FAATDFU1 contiene dati per code non recuperabili.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1736W Record CVT non validi per questa versione del CICS

Spiegazione: E' stato letto un record di configurazione CVT che non è stato convertito dal programma di utilità di conversione del CICS CICS MIGR.

Azione del sistema: I record CVT vengono ignorati e l'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Usare CICS MIGR per convertire il file di controllo FAACFTB.BTR nel nuovo formato v3.10. In questo modo, viene utilizzato il file di controllo fornito e viene creato un file di controllo chiamato FAACFTB.310. Questo file dovrà essere copiato in FAACFTB.BTR nel percorso cui punta la variabile di ambiente CICS RD.

Modulo: FFAOISMM

FAA1740I Viene avviato il Listener NetBIOS per l'adattatore 'adattatore'

Spiegazione: Nel corso della sua inizializzazione il sistema ha installato una definizione TCS per un sistema NetBIOS. Questo comporta che venga avviato il Listener NetBIOS e che la definizione SIT installata non abbia definito eventuali risorse per il NetBIOS. Per il numero delle sessioni per l'adattatore è stato preso il valore assunto di sedici.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna. Se il numero assunto delle sessioni non è idoneo, la definizione SIT il sistema dovrà essere aggiornata in modo da specificare il numero delle sessioni e il numero dell'adattatore.

Modulo: FFAOISMM

FAA1741I Viene avviato il Listener TCP/IP

Spiegazione: Nel corso della sua inizializzazione il sistema ha installato una definizione TCS per un sistema TCP/IP. Questo comporta che venga avviato il Listener TCP/IP avviato e che la definizione SIT installata non abbia definito eventuali risorse per il TCP/IP. Per il numero di connessioni è stato preso il valore assunto di sedici.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna. Se il numero assunto delle sessioni non è idoneo, la definizione SIT il sistema dovrà essere aggiornata in modo da specificare il numero delle sessioni e il numero dell'adattatore.

Modulo: FFAOISMM

FAA1742W Inizializzazione del Client locale non riuscita.

Spiegazione: Durante l'inizializzazione, il sistema prova ad avviare il client locale. Il client locale permette l'esecuzione dei programmi ECI ed EPI nel server senza installare un Client CICS. Solo uno dei sistemi CICS può usare il client locale, per cui comparirà questo messaggio nel caso in cui siano stati avviati più sistemi CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna. Se sono in esecuzione più sistemi CICS, i programmi ECI ed EPI in esecuzione nel server si collegheranno esclusivamente al sistema che ha accesso al client locale. I programmi ECI ed EPI possono usare il Client CICS per collegarsi ai sistemi CICS che non hanno un client locale.

Modulo: FFAOISMM

FAA1745W File Manager esterno non definito

Spiegazione: Durante l'inizializzazione del sistema, il CICS ha caricato una definizione della FCT (File Control Table) che ha specificato che è necessario accedere al file utilizzando un File Manager esterno. Tuttavia, la SIT (System Initialization Table) non ha specificato il nome del File Manager esterno.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Non si può accedere al file. Qualsiasi comando API CICS che faccia riferimento al file darà luogo ad una condizione IOERR. Correggere la definizione della FCT o della SIT e riavviare il CICS.

Modulo: FFAOISMM

FAA1746I Caricato modulo 'nome' del File Manager esterno

Spiegazione: Nella SIT (System Initialization Table) è stato specificato un File Manager esterno e questo modulo è stato caricato con successo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FFAOISMM

FAA1748W Code page 'code-page' per terminale 'idterminale' non supportata; viene utilizzata 'code-page'

Spiegazione: La definizione per il terminale specificato indicava una codepage non disponibile per il sistema operativo.

Azione del sistema: La procedura di inizializzazione sostituisce la code page per il terminale con la code page iniziale definita nel sistema operativo.

Risposta dell'utente: Riesaminare la code page definita per il terminale e verificare che la definizione del terminale sia supportata dal sistema.

Modulo: FFAOISMM

FAA1749E Il numero massimo di attività, 'numero', supera il limite del sistema

Spiegazione: Il valore specificato per il numero massimo di attività supera il limite di sei.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, con il numero massimo di attività limitato a sei.

Risposta dell'utente: E' necessario aggiornare il record di inizializzazione del sistema utilizzato per avviare il sistema per correggere il valore specificato per il numero massimo di attività.

Modulo: FFAOISMM

FAA1750I Codice nazione 'codice' usa la lingua nazionale 'lingua' assunta dalla nazione 'nazione'

Spiegazione: I file di lingua nazionale del CICS per il codice nazione 'codice' non possono essere trovati nei file messaggi che sono stati installati. Viene usata una lingua nazionale assunta con lingua nazionale CICS 'lingua', basata sul codice nazione assunto 'codice' e l'inizializzazione continua. La lingua nazionale controlla la lingua dei messaggi. Il codice nazione controlla il formato data/ora della registrazione messaggi e la conversione in lettere maiuscole.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, a meno che non si desideri cambiare il codice nazione che si sta usando o che si abbiano file messaggi alternativi per il codice nazione, nel qual caso si devono rendere disponibili i file corretti. Potrebbe essere necessario

installare nuovamente CICS. Per cambiare il codice nazione, editare CONFIG.SYS (OS/2) o usare il Pannello di controllo (Windows NT). Non sono attualmente disponibili file alternativi.

Modulo: FAAOISMM

FAA1751W Errore durante il caricamento dell'impostazione della stazione di lavoro

Spiegazione: Non è possibile individuare o caricare l'insieme di caratteristiche di terminale specificato.

Azione del sistema: Viene utilizzato l'insieme di caratteristiche di terminale standard e l'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Chiedere al responsabile del sistema di:

- modificare il campo WSU nella TCT in un nome WSU valido oppure
- aggiungere una voce WSU che abbia un nome che corrisponda alla voce WSU nella TCT.

Riavviare, quindi, il CICS.

Modulo: FAAOISII

FAA1753E Errore durante il caricamento dell'impostazione della stazione di lavoro

Spiegazione: Non è possibile individuare o caricare l'insieme di caratteristiche di terminale specificato.

Azione del sistema: Viene utilizzato l'insieme di caratteristiche di terminale standard e l'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Chiedere al responsabile del sistema di:

- modificare il campo WSU nella TCT in un nome WSU valido oppure
- aggiungere una voce WSU che abbia un nome che corrisponda alla voce WSU nella TCT.

Riavviare, quindi, il CICS.

Modulo: FAAITS02

FAA1755W Errore nel caricare il modulo License Use Management, 'module'

Spiegazione: Il CICS non ha potuto caricare il modulo specificato.

Azione del sistema: Il sistema non è in grado di eseguire il License Use Management per questa sessione. L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Il License Use Management (IFOR/LS) deve essere installata sul proprio sistema. Accertarsi che il LIBPATH nel proprio CONFIG.SYS punti agli indirizzari nei quali si trovano i moduli.

Modulo: FAAOISMM

FAA1756W Impossibile caricare il CICS License Manager

Spiegazione: Il CICS non ha potuto caricare e inizializzare il modulo di gestione delle licenze, FAALMPI4.

Azione del sistema: Il sistema non è in grado di eseguire il License Use Management per questa sessione. L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Il License Use Management (IFOR/LS) deve essere installata sul proprio sistema. Il modulo FAALMPI4.DLL si trova nell'indirizzario CICS in fase di esecuzione, che deve trovarsi in LIBPATH. Questo errore può verificarsi se il modulo non è in grado di inizializzare IFOR/LS. Se questo errore permane, contattare il

proprio rappresentante IBM per avere assistenza in merito alla gestione delle licenze.

Modulo: FAAOISMM

FAA1760W Codice lingua IBM non trovato per lingua nazionale 'lingua'

Spiegazione: Non è stato trovato il valore del codice lingua IBM corrispondente al codice lingua nazionale 'lingua' non è stato trovato.

Azione del sistema: La procedura di inizializzazione continua, ma non viene impostato alcun valore per il codice lingua IBM. Ciò significa che le informazioni non sono disponibili per le transazioni che ne faranno richiesta. Questo valore non viene utilizzato dal CICS e il sistema continua a funzionare normalmente.

Risposta dell'utente: Verificare che le informazioni nazionali per il proprio sistema siano corrette. La sostituzione delle informazioni relative alla propria nazione potrebbe richiedere una nuova installazione del CICS per installare le versioni corrette di alcuni file di sistema.

Modulo: FAAOISMM

FAA1761S Impossibile registrare il sistema con idapplicazione 'idapplicazione' e idsistema 'idsistema'

Spiegazione: Un altro sistema CICS è già in esecuzione con questo id applicazione o id sistema

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Se si desidera eseguire più copie del CICS, ogni sistema deve avere un unico id applicazione ed un unico id sistema. Se non è già in esecuzione un altro sistema CICS, riavviare il sistema. Se l'errore si ripresenta, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISMM

FAA1762E Impossibile caricare il SIT dal gruppo sovrapposto 'gruppo' del SIT

Spiegazione: I parametri di avvio specificano un gruppo sovrapposto SIT, tuttavia il gruppo non esiste oppure nessun SIT è stato trovato nel gruppo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua. Al termine dell'inizializzazione è possibile chiudere il CICS o continuare con il SIT scelto dal CICS.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri di avvio.

Modulo: FAAOISMM

FAA1763S Errore nella lettura del file di controllo, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file delle tabelle di controllo è danneggiato o non esiste.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile ottenere aiuto con i codici di ritorno digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo o digitando CHLP FAA6000 su uno schermo CICS vuoto. Questa operazione consente di visualizzare una serie di pannelli contenenti informazioni relative ai codici di ritorno. Se non si riesce a trovare il codice di ritorno in questi pannelli, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAITS02

FAA1769S Errore nel caricamento di 'tabella', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La tabella non può essere caricata dal file di elaborazione delle tabelle di controllo FAACTFTB che è probabilmente danneggiato.

Azione del sistema: L'inizializzazione termina.

Risposta dell'utente: Usare una copia di riserva del file o reinstallare il CICS e reimportare le applicazioni. Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAITS02

FAA1771I L'avvio di 'id transazione iniziale' su 'id terminale' ha avuto esito positivo

Spiegazione: Questo messaggio conferma che la transazione iniziale è stata avviata con successo sul terminale indicato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISII

FAA1772E Avvio 'id transazione iniziale' su 'id terminale' non riuscito, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: A causa di un errore interno del CICS non è riuscito l'avvio della transazione iniziale.

Azione del sistema: Il CICS continua.

Risposta dell'utente: Prendere nota dei parametri contenuti nel messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISII

FAA1783W Record di impostazione della stazione di lavoro 'nomegruppo' 'nome WSU' non valido

Spiegazione: Un record WSU di impostazione della stazione di lavoro è stato impostato usando il CEDA. CEDA. Il record è stato trovato, ma non è valido.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'impostazione assunta della stazione di lavoro.

Risposta dell'utente: Usare il CEDA per controllare il record WSU indicato.

Modulo: FAAOISII

FAA1784W Errore nella localizzazione del record di impostazione stazione di lavoro 'nome WSU'

Spiegazione: Il nome WSU immesso nella TCT non corrisponde ad alcun record WSU.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'impostazione assunta della stazione di lavoro.

Risposta dell'utente: Usare il CEDA per verificare che il record WSU esista nelle tabelle WSU. Verificare che sia stato specificato il nome corretto.

Modulo: FAAOISII

FAA1785W Errore nella lettura della definizione RDO per l'elaborazione

Spiegazione: Si tratta di un errore interno. Un'elaborazione è stata definita da un record RDO (Resource Definition Online), ma non è stato possibile trovarlo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISII

FAA1786W Errore nella localizzazione TCTSE per l'elaborazione

Spiegazione: Si tratta di un errore interno. E' stato definito un processo tramite un record TCS, ma non è stato possibile trovarlo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISII

FAA1787S Errore durante l'elaborazione del parametro CICSRRGP

Spiegazione: Si tratta probabilmente di un errore interno relativo al parametro della variabile di ambiente CICSRRGP (che specifica quali gruppi vengono caricati all'atto dell'inizializzazione).

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Controllare l'entrata per la variabile di ambiente CICSRRGP. Se questa è corretta, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOISII

FAA1788W Avvertenza. Impossibile avviare TPSTART.EXE. APPC in entrata non utilizzabile.

Spiegazione: Il CICS non è stato in grado di avviare TPSTART.EXE, una componente del Microsoft SNA Server versione 2.1. TPSTART viene utilizzato per richiamare programmi di transazione CICS ogni volta che i sistemi CICS remoti provano ad avviare conversazioni APPC con il CICS per Windows NT. Il malfunzionamento nell'avvio di TPSTART significa che queste conversazioni non verranno avviate.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Viene richiesto se si desidera continuare o chiudere. E' consigliabile chiudere per cercare di scoprire la ragione per la quale non è stato possibile avviare TPSTART.EXE. Nota: Questo messaggio viene visualizzato dopo che il CICS è riuscito a localizzare alcune componenti dello SNA Server, ma quando non è stato possibile avviare TPSTART. E' possibile che si stia usando una versione dello SNA Server precedente a v2.1.

Modulo: FAAOISMM

FAA1789I Caricato programma di gestione riservatezza esterno

Spiegazione: Il programma di gestione riservatezza esterno specificato nella Tabella Inizializzazione Sistema (SIT) è stato caricato con successo.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMM

FAA1790E Parametro 'parametro1' in conflitto con 'parametro2'

Spiegazione: I parametri parametro1 e parametro2 si escludono reciprocamente (ad esempio sono stati specificati sia l'avvio a caldo che l'avvio a freddo).

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare, il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare i parametri specificati nel comando CICSRUN, correggere i parametri indicati e riavviare il sistema.

Modulo: FAAOISMM

FAA1791W Il parametro 'parametro1' non è valido e viene ignorato

Spiegazione: Il parametro parametro1 non è valido per questa versione del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua, ignorando questo parametro.

Risposta dell'utente: Verificare il parametro indicato e correggerlo opportunamente. Potrebbe essere un'opzione supportata in una versione precedente del CICS, che non è richiesta per questa versione. Se il parametro non è corretto, consultare la documentazione per individuare l'opzione corretta per l'azione richiesta.

Modulo: FAAOISMM

FAA1792S Errore nell'inizializzazione del programma di gestione riservatezza esterno, RC = codice di ritorno

Spiegazione: Il programma di gestione riservatezza esterno specificato nella Tabella Inizializzazione Sistema (SIT) non può essere inizializzato.

Azione del sistema: L'attività termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il programma di gestione riservatezza esterno sia disponibile e tentare di riavviare l'attività. Se l'errore si ripresenta, contattare il rappresentante IBM, indicando il valore del codice di ritorno riportato nel testo del messaggio.

Modulo: FAAOISTT

FAA1793I Viene avviato il listener MRO per l'ID Appl 'idappl'

Spiegazione: L'utente ha richiesto l'avvio del listener MRO.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione. Questo messaggio conferma che il parametro -M di avvio è stato riconosciuto e che il listener sarà avviato per il sistema specificato.

Modulo: FAAOISMM

FAA1794I Il listener MRO è stato avviato utilizzando l'indirizzo 'indirizzo' e la porta 'numero'

Spiegazione: Il listener MRO del sistema è stato inizializzato con esito positivo.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione. Il sistema genera un indirizzo e un numero di porta che viene utilizzato dal protocollo di comunicazioni interno. Per abilitare il client CICS, in esecuzione sullo stesso sistema del server, e per utilizzare il protocollo di trasmissione MRO, sarà necessario specificare nel file .INI l'indirizzo e il numero della porta.

Modulo: FAAOISMM

FAA1795E Inizializzazione listener MRO non riuscita

Spiegazione: L'inizializzazione del listener MRO non ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema continua. Tuttavia, il listener MRO non sarà disponibile prima del riavvio del sistema.

Risposta dell'utente: Verificare la definizione relativa all'idappl e all'idsis locale, definite nella SIT (System Initialisation Table) e utilizzate per l'inizializzazione del sistema. Sia l'idappl che l'idsis locale devono essere univoci per tutti i sistemi attivi. Se l'errore permane, avviare il sistema con l'opzione -T per raccogliere una traccia e rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISMM

FAA1801I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Come misura di sicurezza, onde evitare che possano essere cancellate mappe per errore, viene richiesta la conferma dell'azione.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per confermare che si desidera la cancellazione del record corrente. Altrimenti premere F12.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1802E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, selezionare una voce dall'elenco o digitare il nome di un record esistente nel campo di immissione.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1803E Non è stato possibile trovare il record

Spiegazione: E' stata selezionata un'azione DELETE o VIEW dalla barra azioni, ma non è stato possibile trovare la mappa specificata nei campi MAPSET NAME e MAP NAME.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Correggere il nome della mappa.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1804E La mappa è troppo grande per questo terminale

Spiegazione: E' stata selezionata un'azione VIEW dalla barra azioni, ma la mappa richiesta è definita come troppo grande per questo terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Utilizzare un'ampiezza di terminale di dimensioni adeguate oppure visualizzare un'altra mappa.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1807E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare elementi su uno schermo riepilogativo, si deve usare una /. Tutti gli altri caratteri provocano questo messaggio di errore.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando la /.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1810I Record cancellato con successo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Questo messaggio conferma che il record è stato cancellato.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1822E Cancellazione voce CICS. Premere Invio per confermare

Spiegazione: E' stata selezionata, per la cancellazione, una mappa di sistema (il nome di mappa inizia con FAA).

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per confermare che si desidera la cancellazione della mappa. Altrimenti, premere F12 per annullare la cancellazione.

Modulo: FAAMSPDM

FAA1891E Codepage ASCII DBCS 'codepage' non valida

Spiegazione: La codepage 'codepage' specificata non è una codepage DBCS supportata da CICS.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Specificare una codepage ASCII DBCS supportata.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1892E Il campo DBCS puro PS=8 non è un numero pari in lunghezza

Spiegazione: Il campo DFHMDF specificato è definito come PS=8 che indica un campo DBCS puro e la lunghezza specificata non è un numero pari di caratteri.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Correggere il campo mappe specificato.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1893I Campi DBCS PS=8 riempiti con spazio DBCS di codepage 'codepage'

Spiegazione: La mappa di origine contiene uno o più campi DBCS puri PS=8 che è necessario estendere fino alla lunghezza specificata e non è stata fornita alcuna opzione CODEPAGE. Il programma di conversione ha utilizzato la codepage del processo corrente per il riempimento dello spazio in DBCS.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Se la codepage assunta non è corretta specificare l'opzione CODEPAGE(nnn).

Modulo: FAAMSPTR

FAA1894E Opzione CODEPAGE 'opzione' non valida

Spiegazione: L'opzione CODEPAGE 'opzione' non è stata specificata correttamente. Il formato deve essere CODEPAGE(nnn), dove nnn è una codepage DBCS valida.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione CODEPAGE.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1895W COLOR non valido. Viene utilizzato il valore assunto NEUTRAL

Spiegazione: L'opzione COLOR specificata non è un valore valido. Viene selezionato il colore assunto neutro.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Correggere la mappa origine.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1896E Opzione 'opzione' di CURSLOC non valida

Spiegazione: E' stata specificata un'opzione non valida per CURSLOC. Le opzioni valide sono NO e SI. L'opzione CURSLOC è usata per determinare se BMS dovrà impostare l'indicatore di cursore sui campi di immissione, se il cursore era presente nel campo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua usando il valore esistente dell'opzione CURSLOC.

Risposta dell'utente: Correggere la sorgente delle mappe e specificare CURSLOC=NO o CURSLOC=SI. Se non viene fornita alcuna definizione CURSLOC; CURSLOC=NO. Una definizione CURSLOC valida in DFHMDI sostituisce la definizione in DFHMDS.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1897E Campo definito al di fuori dei parametri dell'operando SIZE

Spiegazione: La combinazione di LENGTH e POS del campo dato lo farebbe debordare oltre la fine della mappa. L'ampiezza della mappa è stata definita nella macro DFHMDI all'inizio della mappa.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Modificare il SIZE della mappa oppure i parametri LENGTH o POS del campo interessato.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1898W E' richiesto IC per un campo protetto.

Spiegazione: Nella mappa BMS è specificato l'operando IC per un campo protetto.

Azione del sistema: Il cursore è inserito nella posizione richiesta e il programma di conversione continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Correggere l'origine della mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1899W Opzioni NUM e PROT di ATTRB in conflitto, viene utilizzata l'opzione ASKIP

Spiegazione: NUM e PROT sono opzioni in conflitto per l'operando ATTRB. In questo caso viene assunta l'opzione ASKIP poiché l'impostazione di questi bit nel byte di attributo 3270 causerebbe un salto automatico.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua a costruire la mappa.

Risposta dell'utente: Correggere la mappa origine.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1900E Le parentesi di apertura o di chiusura non corrispondono in 'macro'

Spiegazione: 'macro' specificherà 'DFHMSD' 'DFHMDI' o 'DFHMDF'. C'è una parentesi Aperta che non ha una corrispondente parentesi Chiusa OPPURE c'è una parentesi Chiusa che non ha una corrispondente parentesi Aperta in uno o più dei parametri parola chiave in questa macro.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappe continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Aggiungere o cancellare delle parentesi in modo da produrre su questa macro un numero pari di parentesi.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1901S Apertura del file di elenco 'nomemappa.TRL' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile aprire il file prospetto dei messaggi di errore. Il file potrebbe non essere presente o potrebbe essere stato danneggiato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Usare una copia di riserva del file, se disponibile. Verificare il percorso del sistema operativo per accertarsi che l'indirizzario corrente sia corretto e (in OS/2) che la variabile di ambiente BMS sia definita correttamente.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1902S Apertura del file di immissione 'nomemappa.BMS' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di immissione del programma di conversione BMS specificato 'nomemappa.BMS' non può essere trovato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del file di immissione e riavviare il programma di conversione. Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1903S Apertura del file di emissione 'nomeinsiememappe.ext' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile aprire il file di emissione del programma di conversione BMS specificato a causa di un errore del disco, che potrebbe verificarsi se un'altra attività del sistema operativo sta utilizzando il file, oppure perché nella macro non viene fornito il nome dell'insieme di mappe. L'estensione del file è '.CBL' per una mappa COBOL o '.H' per una mappa C. Il codice di ritorno è

un Codice di Stato di File Esteso da OPEN; per dettagli, vedere il Manuale di riferimento del Sistema COBOL.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Correggere l'errore su disco o la macro, a seconda del caso. Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1904S Manca il nome del file di immissione

Spiegazione: Il nome del file di immissione del programma di conversione BMS 'nomemappa.BMS' non è stato specificato nella riga comandi.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Correggere la riga comandi e reimmettere il comando.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1905S Non in grado di aprire il file principale BMS (FAAMSFSC)

Spiegazione: Non è possibile aprire il file principale BMS. Manca o è stato danneggiato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Usare una copia di riserva del file. Verificare il nome del percorso del sistema operativo per assicurarsi che l'indirizzario corrente sia corretto e (in OS/2) che sia corretta la variabile di ambiente BMS (BMSMAP). Se questo non elimina il problema, contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1906E Opzione 'opzione' di FOLD non valida

Spiegazione: E' stata specificata un'opzione non valida per FOLD. Le opzioni valide sono UPPER e LOWER. L'opzione FOLD è usata per stabilire se le definizioni della memoria di lavoro generate nei file di intestazione C sono in maiuscolo o minuscolo.

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto FOLD=LOWER.

Risposta dell'utente: Se richiesto specificare FOLD=UPPER

Modulo: FAAMSPTR

FAA1907E Valore 'valore' per l'opzione del programma di conversione SYSPARM non valido

Spiegazione: E' stata specificata un'opzione non valida per SYSPARM.

Azione del sistema: E' in vigore l'opzione TYPE nel file BMS. Se TYPE=&SYSPARM, per SYSPARM viene assunto DSECT.

Risposta dell'utente: Specificare il valore che si richiede per SYSPARM. Le opzioni valide sono MAP e DSECT.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1908S Errore nell'apertura del file di messaggi (FAAMGFMG)

Spiegazione: Non è riuscita l'apertura del file in cui si trova l'elenco dei messaggi di errore CICS.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: In OS/2, controllare che la variabile di ambiente CICSTEXT sia impostata correttamente. In caso affermativo, creare di nuovo FAAMGFMG dalla copia di riserva. In ambiente Windows NT accertarsi che il File Manager sia in esecuzione e, se il file è stato trasferito dopo l'installazione, accertarsi che sia stato eseguito FAAUTCFG. Ancora, se tutto è corretto, creare di nuovo FAAMGFMG dalla copia di riserva.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1909S Errore nella chiusura del file testo messaggi

Spiegazione: L'esecuzione del programma di conversione sta terminando, ma il file che contiene l'elenco dei messaggi di errore CICS non è stato chiuso.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file messaggi rimane aperto.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema operativo e convertire nuovamente il programma. Se l'errore si ripresenta, ripristinare il file messaggi (FAAMGFMG) da una copia di riserva.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1910S Lettura del file di immissione 'nomemappa.BMS' non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di immissione del programma di conversione BMS specificato è stato trovato e aperto, ma non può essere letto.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Creare di nuovo il file. Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1911W Trovate due macro DFHMSD senza una macro intermedia DFHMDI

Spiegazione: La sequenza delle definizioni di mappa deve essere:

```
DFHMSD
DFHMDI
DFHMDF
DFHMDF
:
DFHMDI
DFHMDF
:
:
DFHMSD
```

con almeno una DFHMDI tra le DFHMSD.

Risposta dell'utente: Correggere il modulo origine per le mappe.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1912S Scrittura non riuscita per il file di emissione 'nomemappa.CBL', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file di emissione specificato è stato aperto, ma non accetta dati.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Creare di nuovo il file. Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1913S Numero di nomi di mappa nel file BMS ha superato 99 durante la creazione del file C

Spiegazione: Il file BMS può contenere al massimo 99 nomi di mappa durante la creazione di un file di intestazione in linguaggio C. Il file mappa BMS fornito supera questo numero.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Eseguire di nuovo il programma di conversione, specificando un numero minore di nomimappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1914E Scrittura non riuscita per il file di elenco 'nomemappa.TRL', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file dei messaggi di errore del programma di conversione BMS specificato non accetterà emissione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua, ma i messaggi di errore non vengono registrati.

Risposta dell'utente: Se il problema permane, prendere nota del codice di ritorno e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1915S Chiusura del file 'nomemappa' non riuscita, RC= 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il file non può essere chiuso per il motivo indicato nel codice di ritorno.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina, ma il file rimane aperto.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema operativo e convertire nuovamente il programma. Se l'errore si ripresenta, ripristinare il file da una copia di riserva.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1916S Cancellazione di 'nomeinsiememappe.nomemappa' nel file principale BMS non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Durante un aggiornamento non è stato possibile cancellare dal file un record di insieme mappe. Il file potrebbe essere danneggiato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1917S Non è riuscita l'aggiunta di 'nomeinsiememappe.nomemappa' nel file principale BMS, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile, nel corso di un aggiornamento, aggiungere un record al file. Il file potrebbe essere danneggiato.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1918S Il numero di descrizioni campo specificate supera 1023

Spiegazione: Il numero massimo di campi che una mappa può contenere è 1023.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione si arresta.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1919S Il numero di descrizioni campo specificate e non specificate supera 1023

Spiegazione: Il numero totale di campi specificati e non specificati supera il massimo di 1023.

Azione del sistema: Il programma di conversione mappa è terminato

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1920E L'operando deve seguire la macro nella riga di immissione

Spiegazione: Il nome della macro non è seguito da un operando. Il formato generale della riga di immissione è: 'Nome campo' 'nomemacro' 'primo operando'

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione si arresta.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1921E Nome di campo 'nome' non seguito da una macro

Spiegazione: Il formato di una riga di immissione è: 'Nome campo' 'nomemacro' 'primo operando'

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione si arresta.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1922E Opzione linguaggio 'opzione' non supportata

Spiegazione: E' stato specificato un linguaggio non valido. I linguaggi validi sono COBOL e C.

Azione del sistema: Viene utilizzata l'opzione assunta di LANG=COBOL.

Risposta dell'utente: Se è richiesto specificare LANG=C.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1923E Opzione 'opzione' non valida

Spiegazione: L'operando contiene un errore.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1924W Opzione 'opzione' non supportata

Spiegazione: Questo operando è disponibile su altri sistemi CICS, ma non in questa realizzazione.

Azione del sistema: L'operando viene ignorato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1925E Opzione FOLD 'opzione' non valida per LANG=COBOL

Spiegazione: E' stata specificata l'opzione FOLD e LANG=COBOL. L'opzione FOLD è valida solo per C.

Azione del sistema: L'opzione FOLD viene ignorata.

Risposta dell'utente: Se è richiesto il linguaggio C specificare LANG=C, altrimenti non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1926E Rilevata una fine anomala dell'immissione

Spiegazione: E' presente nella colonna 72 il carattere di continuazione, ma non c'è un operando nella riga successiva.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Cancellare il carattere di continuazione dalla colonna 72 o inserire un operando nella riga successiva.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1927E Opzione BASE non supportata per LANG=C

Spiegazione: E' stata specificata l'opzione BASE e LANG=C. L'opzione BASE è valida solo per COBOL

Azione del sistema: L'opzione BASE viene ignorata.

Risposta dell'utente: Se si intendeva specificare LANG=COBOL, farlo, altrimenti non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1928W Record di continuazione non valido.

Spiegazione: Un record occupa più di una riga, ma non rispetta le regole del linguaggio Assembler per i record di continuazione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Controllare che il record contenga:

- Colonne vuote da 1 a 15 sulla prima riga del record.
- Una virgola alla fine della riga che continua.
- Un carattere nella colonna 72.
- Spazi vuoti nelle colonne da 1 a 15 della riga di continuazione.

Correggere il programma.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1929W Valore di SYSPARM non specificato. Assunto DSECT

Spiegazione: Non è stato specificato un valore per SYSPARM.

Azione del sistema: E' in vigore l'opzione TYPE nel file BMS. Se TYPE=&SISPARM, per SYSPARM viene assunto DSECT.

Risposta dell'utente: Specificare il valore che si richiede per SYSPARM. Le opzioni valide sono MAP e DSECT.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1930E Manca un tipo di macro dal record di immissione

Spiegazione: Manca uno dei tre tipi di macro richiesti per una definizione valida dell'insieme di mappe. Le macro valide sono:

DFHMSD Definizione di insieme di mappe
DFHMDI Definizione mappa
DFHMDF Definizione campo

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione si arresta.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1931E Il nome dell'insieme di mappe TYPE=FINAL DFHMSD non corrisponde a quello di TYPE=INITIAL DFHMSD

Spiegazione: Il nome dell'insieme di mappe specificato nella macro TYPE=INITIAL DFHMSD precedente non corrisponde al nome dell'insieme di mappe nella macro TYPE=FINAL DFHMSD. Per definire l'inizio e la fine di un insieme di mappe è necessario usare lo stesso nome di insieme di mappe.

Azione del sistema: L'esecuzione continua usando il nome iniziale dell'insieme di mappe.

Risposta dell'utente: Eseguire nuovamente il programma di conversione con un nuovo nome di insieme di mappe, se necessario.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1932E Sequenza di macro non valida oppure carattere di continuazione mancante

Spiegazione: Questo può essere visualizzato in seguito ad una delle due condizioni riportate di seguito:

1. La sequenza di macro è errata. La sequenza deve essere

DFHMSD Definizione di insieme di mappe
DFHMDI Definizione mappa
DFHMDF Definizione campo

2. C'è una virgola dopo l'operando, ma manca il carattere di continuazione dalla colonna 72

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione si arresta.

Risposta dell'utente: Correggere la sequenza di macro o inserire un carattere di continuazione.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1933E Opzione SIZE 'opzione' maggiore di 240

Spiegazione: Entrambe le opzioni SIZE di riga e colonna devono avere un valore compreso nella gamma da 1 a 240.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1934E 'Comando' opzioni 'opzione1' e 'opzione2' in conflitto

Spiegazione: Non è possibile usare queste opzioni nello stesso comando opzioni.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1935W Etichetta 'etichetta' troncata

Spiegazione: Il nome di un'Insieme mappe o di una Mappa non deve contenere più di sette caratteri. I nomi campo non possono superare la lunghezza di 30 caratteri. Se si superano queste lunghezze il nome viene troncato, e il programma di conversione ignorerà tutti caratteri in eccedenza.

Tuttavia, se vengono utilizzati nomi campo lunghi, consultare il manuale del proprio programma di compilazione per assicurarsi che non ci siano alte restrizioni relative alla lunghezza.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Accettare la riduzione oppure modificare l'etichetta.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1936W Operandi 'operando1' e 'operando2' in conflitto. Viene utilizzato 'operando1'

Spiegazione: Non è possibile utilizzare questi due operandi contemporaneamente.

Azione del sistema: Il programma di conversione usa il primo operando e ignora il secondo.

Risposta dell'utente: Correggere la mappa se questo non è ciò che si desidera.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1937E Nome mappa non specificato

Spiegazione: Ogni mappa deve essere identificata da un nome da 1 a 7 caratteri.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Inserire un nome di mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1938W Opzione PS non valida con EXTATT=NO

Spiegazione: L'opzione PS non può essere usata con l'opzione EXTATT=NO. EXTATT=NO implica che non ci sia alcun attributo di schermo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1939W Opzione VALIDN non valida con EXTATT=NO

Spiegazione: L'opzione VALIDN non può essere usata con l'opzione EXTATT=NO. EXTATT=NO implica che non ci sia alcun attributo di schermo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1940E Opzione MODE 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni valide per l'opzione MODE sono IN, OUT e INOUT.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1941W I parametri PS=8 e SOSI=SI non possono essere utilizzati contemporaneamente

Spiegazione: PS=8 è utilizzato per campi DBCS puri. SOSI=YES è utilizzato per campi misti che contengono caratteri a doppio e singolo byte.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1942E Opzione LANGUAGE 'opzione' non valida

Spiegazione: Con questa versione di CICS possono essere utilizzati solo COBOL e C.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1943E Opzione BASE 'opzione' non valida

Spiegazione: Il formato dell'opzione BASE non è valido. Il formato è BASE=nome, dove nome è un nome base di memoria.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1944E I parametri BASE e STORAGE non possono essere utilizzati contemporaneamente

Spiegazione: Le opzioni BASE e STORAGE si escludono reciprocamente. L'opzione BASE è utilizzata per specificare una base di memoria che sarà utilizzata per le mappe a descrizione simbolica provenienti da più di un'insieme di mappe. L'opzione STORAGE=AUTO è utilizzata per specificare che ciascuna mappa usa un'area diversa di memoria.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1945E AUTO è l'unica opzione STORAGE valida

Spiegazione: L'opzione STORAGE non è valida.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1946E Opzione TERM 'parametro' non valida

Spiegazione: L'opzione TERM non è corretta. Con questa realizzazione CICS i soli parametri validi per TERM sono 3270 e 3270-2.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1947W Le sole opzioni TERM valide sono 3270 e 3270-2

Spiegazione: Nella macro DFHMSD è fornita l'opzione TERM per CONSENTIRE la compatibilità. Gli unici valori validi sono '3270' e '3270-2'.

Azione del sistema: Il valore specificato per questo parametro viene ignorato. L'elaborazione mappa continua con il parametro successivo.

Risposta dell'utente: Cambiare la mappa per specificare uno dei valori supportati.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1948E Opzione KEXTATT 'opzione' non valida

Spiegazione: KEXTATT deve essere SI, NO o MAPONLY.

Azione del sistema: La conversione continua.

Risposta dell'utente: Correggere l'operando di KEXTATT

Modulo: FAAMSPTR

FAA1949E Opzione KEXTATT definita più di una volta per un campo

Spiegazione: KEXTATT è stata definita in precedenza.

Azione del sistema: Viene usata la prima definizione, la seconda viene ignorata.

Risposta dell'utente: Cancellare, se necessario, la prima definizione.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1950E Opzione CONTROL 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni di controllo valide sono: PRINT, lunghezza (L40, L60, L80 o HONEOM), FREEKB, ALARM e FRSET.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1951E Opzione OUTLINE 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni per OUTLINE sono LEFT, RIGHT, OVER, UNDER e BOX. E' specificata l'opzione BOX, non è ammessa alcuna altra opzione.

Azione del sistema: Ignora l'errore e continua la conversione.

Risposta dell'utente: Correggere le opzioni OUTLINE nella mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1952E Opzione MAPATTS 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni MAPATTS valide sono: COLOR, HILIGHT, OUTLINE, PS, SOSI e VALIDN.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1953W Opzione MAPATTS 'opzione' non supportata

Spiegazione: L'opzione MAPATTS TRANSP è disponibile in altri sistemi CICS, ma non in questa versione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1954E Opzione SOSI 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni per SOSI sono SI o NO.

Azione del sistema: Ignora l'errore e continua la conversione.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione SOSI nella mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1955E Opzione DSATTS 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni DSATTS valide sono COLOR, HILIGHT, OUTLINE, PS, SOSI e VALIDN.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1956W Opzione DSATTS 'opzione' non supportata

Spiegazione: L'opzione DSATTS TRANSP è disponibile in altri sistemi CICS, ma non in questa versione.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1957E Opzione PS 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni possibili per PS sono:

BASE, per l'insieme di simboli di base,
8 (carattere EBCDIC) per DBCS,
X'F8'(codice esadecimale) per DBCS.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Correggere l'opzione PS nella mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1958E Le sole opzioni EXTATT valide sono SI, NO e MAPONLY

Spiegazione: Questa opzione è fornita solo per la compatibilità. Le opzioni valide sono YES, NO e MAPONLY. E' necessario usare le opzioni DSATTS e MAPATTS per definire gli attributi estesi individuali.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Cambiare la mappa per usare le opzioni DSATTS e MAPATTS.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1959E Errore nella conversione dei dati, RC = 'codice di ritorno1', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Questo errore si verifica quando si tenta di convertire gli operandi XINIT (quando è stata specificata la direttiva EBCDIC nel comando CICS MAP).

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione senza convertire la stringa dati XINIT.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo o controllare che le code page specificate nella direttiva CICS MAP siano valide.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1960W Opzione NO di TIOAPFX non supportata

Spiegazione: Questo messaggio è emesso solo per informazione; la conversione continua. La sola opzione TIOAPFX supportata da questa realizzazione è SI.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1961E La sola opzione valida per TIOAPFX è SI

Spiegazione: La sola opzione TIOAPFX valida è SI. L'opzione NO non è supportata, ma non provoca, se usata, alcun errore tranne l'emissione di un messaggio di avviso.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1962E Opzione 'opzione' di KEXTATT in conflitto con l'opzione di EXTATT

Spiegazione: Sono possibili le seguenti opzioni KEXTATT:

- Se EXTATT=NO, anche KEXTATT deve essere NO.
- Se EXTATT=MAPONLY, KEXTATT deve essere MAPONLY o NO.
- Se EXTATT=YES, KEXTATT può essere SI, MAPONLY o NO.

Azione del sistema: L'opzione di KEXTATT viene ignorata.

Risposta dell'utente: Correggere, come necessario, le opzioni KEXTATT o EXTATT.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1963E La sola valida per DATA è FIELD

Spiegazione: L'opzione DATA non è valida.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1964W Opzione DATA 'opzione' non supportata

Spiegazione: La sola opzione DATA supportata è FIELD.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1965S Istruzione DFHMSD TYPE=FINAL mancante. MAPSET 'nome' non generata

Spiegazione: Una definizione di insieme di mappe deve terminare con una macro di formato: [insiememappe] DFHMSD TYPE=FINAL

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina senza aggiungere la mappa al file principale BMS.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1966E Operandi 'operando1' e 'operando2' in conflitto

Spiegazione: Questi operandi non possono essere utilizzati insieme.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1967E Opzioni BOX e 'opzione' di OUTLINE in conflitto

Spiegazione: Se per OUTLINE è data l'opzione BOX, non sono ammesse altre opzioni. Se non viene usata l'opzione BOX, è possibile utilizzare una qualsiasi combinazione di LEFT, RIGHT, UNDER e OVER).

Azione del sistema: La conversione continua. Viene utilizzata la prima opzione elencata.

Risposta dell'utente: Correggere le opzioni OUTLINE.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1968E Nome direttiva 'nome' non valido

Spiegazione: Il nome della direttiva deve essere ASCII o EBCDIC.

Azione del sistema: Viene assunto ASCII.

Risposta dell'utente: Correggere, se necessario, il nome della direttiva.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1969E Opzione EBCDIC 'opzione' non valida

Spiegazione: Il formato dell'opzione EBCDIC deve essere (nnn, mmm) dove la conversione avviene dalla code page nnn nella code page mmm.

Azione del sistema: Viene utilizzato il valore assunto (037, 437).

Risposta dell'utente: Correggere, se necessario, l'opzione EBCDIC.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1970E Il valore PICTURE non inizia con un apice

Spiegazione: I valori PICIN e PICOUT devono essere racchiusi tra apici.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1971E Valore carattere 'carattere' di PICTURE non valido

Spiegazione: Caratteri PICIN validi sono: A P S V X 9 / (Caratteri PICOUT validi sono: A E P S V X Z 0 9 , . + - \$ (CR DB

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1972E Lunghezza dell'opzione PICOUT non in corrispondenza

Spiegazione: La lunghezza data dell'opzione PICOUT deve corrispondere a quella dell'opzione LENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1973E Lunghezza dell'opzione PICIN non in corrispondenza

Spiegazione: La lunghezza dell'opzione PICIN deve corrispondere a quella dell'opzione LENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1974E Opzione LENGTH obbligatoria per un campo con nome

Spiegazione: Per un campo con nome, è richiesta l'opzione LENGTH, a meno che non sia specificata PICIN o PICOUT, nel qual caso LENGTH è facoltativa.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1975W I dati dell'opzione INITIAL/XINIT superano la lunghezza del campo. Troncati

Spiegazione: I dati della costante o assunti specificati per un campo di emissione superano il valore specificato nell'opzione LENGTH. I dati verranno troncati al numero di caratteri specificato nell'opzione LENGTH.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1976E L'opzione INITIAL non inizia con un apice

Spiegazione: I dati carattere specificati nell'opzione INITIAL devono essere racchiusi tra apici in questo modo ('dati carattere').

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1977E L'opzione XINIT ha un numero dispari di cifre esadecimali

Spiegazione: I dati esadecimali sono scritti come un numero pari di cifre esadecimali; ad esempio 00, C1.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1978E Opzione XINIT: carattere esadecimale dispari 'carattere' non valido

Spiegazione: I dati specificati hanno un carattere pari (a destra) che non è valido. I caratteri validi sono quelli da 0 a 9 e da A ad F.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1979E Opzione XINIT: carattere esadecimale pari 'carattere' non valido

Spiegazione: I dati specificati hanno un carattere pari (a destra) che non è valido. I caratteri validi sono quelli da 0 a 9 e da A ad F.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1980E La lunghezza totale dei dati iniziali supera i 2560 caratteri

Spiegazione: La somma dei valori delle opzioni LENGTH dei campi utilizzati per i dati iniziali (i dati specificati da INITIAL e XINIT) non deve superare i 2560 caratteri.

Azione del sistema: Tutti i caratteri dopo il 2560esimo vengono ignorati.

Risposta dell'utente: Abbreviare gli operandi LENGTH per i campi dati iniziali.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1981E Opzione COLOR 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni COLOR valide sono: BLUE, GREEN, NEUTRAL, PINK, RED, TURQUOISE, YELLOW e DEFAULT.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1982W Opzione COLOR non valida con EXTATT=NO

Spiegazione: L'opzione COLOR non può essere usata con l'opzione EXTATT=NO. EXTATT=NO implica che non ci sia alcun attributo di schermo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1983S Macro DFHMDI o DFHMDF trovate prima di una macro DFHMSD

Spiegazione: Il programma di conversione BMS ha trovato una macro DFHMDI o DFHMDF, ma nessuna DFHMSD. Per definire l'inizio della definizione di un'insieme di mappe è necessaria una macro.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1984E Opzione HILIGHT 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni valide sono: OFF, BLINK, REVERSE e UNDERLINE.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1985E Opzione COLUMN 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni COLUMN valide sono:

numero di colonna
NEXT
SAME

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1986E Opzione VALIDN 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni valide sono: MUSTFILL, MUSTENTER e TRIGGER.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1987E Opzione LINE 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni LINE valide sono:

numero di riga
NEXT
SAME

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1988E Opzione JUSTIFY 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni valide sono: LEFT, RIGHT, FIRST, LAST e BOTTOM.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1989I Conversione della mappa BMS terminata con (NR) errori, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il messaggio indica se si sono verificati o meno degli errori durante l'esecuzione del programma di conversione. Il codice di ritorno indica la gravità più elevata.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione termina.

Risposta dell'utente: Correggere il programma sorgente.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1990E Opzione ATTRIBUTE 'opzione' non valida

Spiegazione: Le opzioni valide sono: ASKIP, PROT, UNPROT, NUM, BRT, NORM, DRK, DET, IC e FSET.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1991E Opzione GRPNAME 'opzione' non valida

Spiegazione: Non è stato immesso un valore per l'opzione GRPNAME.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Immettere un valore per GRPNAME.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1992E Opzioni OCCURS e GRPNAME non possono essere utilizzate contemporaneamente

Spiegazione: OCCURS specifica che le entrate indicate per il campo sono generate in una mappa e che la definizione della mappa deve essere generata in maniera tale che i campi siano indirizzabili come entrate in una matrice o in una schiera. L'opzione GRPNAME fornisce il nome utilizzato per generare definizioni di memoria simboliche e per combinare campi specifici in un nome di gruppo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1993E Opzione OCCURS 'opzione' maggiore di 1023

Spiegazione: Il numero massimo di opzioni OCCURS non può superare 1023.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1994E Opzione OCCURS specificata in un campo senza nome

Spiegazione: L'opzione OCCURS deve essere su una riga di immissione con un nome di campo e un nome di macro.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1995E Opzione GRPNAME specificata in un campo senza nome

Spiegazione: L'opzione GRPNAME deve essere su una riga di immissione con un nome di campo e un nome di macro.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1996E Opzione OCCURS 'opzione' inferiore ad 1

Spiegazione: L'opzione OCCURS non può essere inferiore ad 1.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1997W Opzione HILIGHT non valida con EXTATT=NO

Spiegazione: L'opzione HILIGHT non può essere usata con l'opzione EXTATT=NO, che implica che non ci sia alcun attributo di schermo.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1998E Opzione TYPE 'opzione' non valida

Spiegazione: Le sole opzioni valide per TYPE sono DSECT, specificando una descrizione simbolica, e MAP, specificando una mappa fisica.

Azione del sistema: L'esecuzione del programma di conversione continua.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

FAA1999S Istruzione DFHMSD TYPE=FINAL trovata. Il file principale BMS non viene aggiornato

Spiegazione: E' stata trovata una macro DFHMSD TYPE=FINAL senza che fosse preceduta da una macro DFHMSD TYPE=MAP.

Azione del sistema: L'esecuzione della conversione è terminata senza aggiornare il file principale.

Risposta dell'utente: Modificare la mappa.

Modulo: FAAMSPTR

Capitolo 3. Messaggi FAA2xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA2xxx.

FAA2001E Sessione EDF già in esecuzione su questo terminale

Spiegazione: E' stato tentato di avviare l'EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione), ma è già in esecuzione su questo terminale.

Azione del sistema: Lo stato dell'EDF non è cambiato. La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Arrestare l'EDF usando CEDF OFF oppure eseguire sotto EDF la transazione da visualizzare.

Modulo: FAAATPDF

FAA2002I Sessione EDF attiva per questo terminale

Spiegazione: La sessione EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) è stata avviata con esito positivo su questo terminale.

Azione del sistema: L'EDF è abilitata in modo schermo singolo per questo terminale.

Risposta dell'utente: Eseguire sotto EDF la transazione da visualizzare.

Modulo: FAAATPDF

FAA2003I Sessione EDF attiva sul terminale 'terminale'

Spiegazione: La sessione EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) è stata avviata con esito positivo per il terminale specificato.

Azione del sistema: L'EDF è abilitato in modo schermo doppio. Il terminale specificato è visualizzato tramite EDF.

Risposta dell'utente: Eseguire sotto EDF la transazione da visualizzare.

Modulo: FAAATPDF

FAA2005E Sessione EDF non in esecuzione su questo terminale

Spiegazione: E' stato tentato di chiudere su questo terminale l'EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) quando non era attiva.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAATPDF

FAA2006I La sessione EDF è stata chiusa correttamente su questo terminale.

Spiegazione: L'EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) è chiusa.

Azione del sistema: L'EDF in modo schermo singolo ha terminato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAATPDF

FAA2007I La sessione EDF è stata chiusa con successo per terminale 'terminale'.

Spiegazione: L'EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) è chiusa.

Azione del sistema: L'EDF in modo schermo doppio ha terminato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAATPDF

FAA2008E La sessione EDF non ha avuto esito positivo.

Spiegazione: Si è verificato un malfunzionamento generale della funzione diagnostici durante l'esecuzione (EDF).

Azione del sistema: L'EDF viene chiusa.

Risposta dell'utente: Se questo messaggio si presenta frequentemente, informare il responsabile del sistema.

Modulo: FAAATPDF

FAA2009E Sessione EDF già in esecuzione su terminale 'terminale'

Spiegazione: La sessione EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) è già attiva sul terminale specificato.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione che deve essere visualizzata sotto EDF.

Modulo: FAAATPDF

FAA2010E Sessione EDF non in esecuzione sul terminale specificato

Spiegazione: E' stato tentato di chiudere sul terminale specificato l'EDF (funzione diagnostici durante l'esecuzione) quando non era attiva.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del terminale.

Modulo: FAAATPDF

FAA2011E Il modo deve essere 'ON' o 'OFF'

Spiegazione: E' stato immesso il comando CEDF in modo non corretto, non specificando un nome valido. Il formato corretto è: CEDF modo terminale oppure: CEDF modo, dove modo è ON o OFF.

Azione del sistema: L'EDF non è avviata.

Risposta dell'utente: Immettere il comando CEDF nel formato corretto.

Modulo: FAAATPDF

FAA2012E ID terminale 'terminale' inesistente

Spiegazione: E' stato specificato, come parte del comando CEDF, un ID terminale non valido (uno che non esiste nella TCT).

Azione del sistema: L'EDF non è avviata.

Risposta dell'utente: Reimmettere il comando con un ID terminale valido oppure aggiungere nella TCT l'ID del terminale richiesto.

Modulo: FAAATPDF

FAA2013I Avviamento sessione EDF.

Spiegazione: E' stata richiesta una sessione EDF.

Azione del sistema: L'EDF sta tentando di avviarsi. Una volta avviata, si riceverà un messaggio in quel senso.

Risposta dell'utente: Attendere il messaggio che segnala che l'EDF è avviata.

Modulo: FAAATPDF

FAA2014I La sessione EDF continuerà.

Spiegazione: L'attività corrente è finita, ma è stato richiesto che l'esecuzione dell'EDF continui.

Azione del sistema: L'esecuzione dell'EDF continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAATPDF

FAA2015E Attività a bassa priorità EDF non disponibile

Spiegazione: L'EDF sull'attività del terminale non è in grado di stabilire un contatto con la sua attività di supporto a bassa priorità.

Azione del sistema: L'EDF termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'EDF se necessario.

Modulo: FAAATPDF

FAA2016E Terminale 'terminale' non disponibile

Spiegazione: E' stato specificato che si desidera eseguire il comando CEDF su un terminale che non è in stato di acquisito.

Azione del sistema: L'EDF non è avviata.

Risposta dell'utente: Immettere nuovamente il comando specificando un terminale acquisito o riacquisire il terminale specificato prima di provare ad eseguire nuovamente il comando CEDF.

Modulo: FAAATPDF

FAA2230I Scollegamento completato

Spiegazione: Lo scollegamento ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: Il terminale attende che una transazione venga messa in coda.

Risposta dell'utente: Specificare il nome di una transazione da elaborare. Poiché su questo terminale non è collegato alcun utente, non è possibile eseguire transazioni sicure.

Modulo: FAALSPSF

FAA2231E Immessi caratteri non validi

Spiegazione: La sola risposta valida in questo caso è LOGOFF o non immettere alcun carattere.

Azione del sistema: La transazione termina senza scollegamento.

Risposta dell'utente: Immettere LOGOFF o niente.

Modulo: FAALSPSF

FAA2232I Scollegamento completato con esito positivo. L'opzione LOGOFF viene ignorata.

Spiegazione: Lo scollegamento ha avuto esito positivo. L'opzione LOGOFF specificata è stata ignorata in quanto non valida quando viene utilizzato l'Instradamento delle transazioni. Questo include la transazione CRTE e le transazioni che sono in esecuzione, originate da terminali Client.

Azione del sistema: La transazione termina normalmente.

Risposta dell'utente: Il LOGOFF non dovrà essere specificato per la transazione CESF quando è in atto l'Instradamento delle transazioni. La CESF ignorerà l'opzione LOGOFF, se presente, e effettuerà lo scollegamento normale.

Modulo: FAALSPSF

FAA2233I Scollegamento completato con esito positivo.

Spiegazione: Lo scollegamento ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: Il terminale attende che una transazione venga messa in coda.

Risposta dell'utente: Specificare il nome di una transazione da elaborare. Poiché su questo terminale non è collegato alcun utente, non è possibile eseguire transazioni sicure.

Modulo: FAALSPFL

FAA2234E Immessi caratteri non validi

Spiegazione: La sola risposta valida in questo caso è LOGOFF o non immettere alcun carattere.

Azione del sistema: La transazione termina senza scollegamento.

Risposta dell'utente: Immettere LOGOFF o niente.

Modulo: FAALSPFL

FAA2235E Transazione CSSF non più supportata. Utilizzare la transazione CESF

Spiegazione: La transazione CSSF non è più supportata ed è stata sostituita dalla transazione CESF.

Azione del sistema: La transazione termina senza scollegamento.

Risposta dell'utente: Immettere la transazione CESF con l'opzione LOGOFF se richiesta.

Modulo: FAALSPFL

FAA2239E Lo scollegamento non è stato in grado di contrassegnare il terminale rilasciato

Spiegazione: E' stato immesso CESF LOGOFF, ma il CICS non è stato in grado di rilasciare il terminale.

Azione del sistema: L'elaborazione continua con il terminale collegato.

Risposta dell'utente: Se è necessario rilasciare il terminale provare ad usare il comando CEMT per ottenere il rilascio del terminale.

Modulo: FAALSPSF

FAA2250I Scollegamento completato con esito positivo.

Spiegazione: Conferma l'avvenuto scollegamento.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Si possono ora richiamare su questo terminale transazioni protette.

Modulo: FAALSPSN

FAA2251E Nome collegamento sconosciuto

Spiegazione: Il nome utilizzato per il collegamento non è riconosciuto dal sistema.

Azione del sistema: Il sistema non consentirà il collegamento.

Risposta dell'utente: Potrebbe essere stato commesso un errore di digitazione e, pertanto, occorre tentare di nuovo. Se il sistema non consente ancora il collegamento, contattare il responsabile del sistema.

Modulo: FAALSPSN

FAA2252I Collegamento completato con esito positivo e Parola d'ordine cambiata

Spiegazione: Conferma che il collegamento è avvenuto e che è stata cambiata la parola d'ordine dell'utente.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Si possono ora richiamare su questo terminale transazioni protette. La prossima volta che ci si collega, usare la nuova parola d'ordine.

Modulo: FAALSPSN

FAA2253E Nuove parole d'ordine non corrispondenti

Spiegazione: Le voci nei due campi Nuova parola d'ordine non sono le stesse. Per cambiare la propria parola d'ordine, la si deve immettere due volte per evitare un cambio errato.

Azione del sistema: Il sistema non consentirà il collegamento.

Risposta dell'utente: Reimmettere con attenzione la propria nuova parola d'ordine in entrambi i campi.

Modulo: FAALSPSN

FAA2254E La parola d'ordine è obbligatoria

Spiegazione: Non è stata fatta un'immissione nel campo Parola d'ordine. Il tentativo di collegamento è stato respinto perché il proprio id utente richiede una parola d'ordine oppure è stata fatta un'immissione nei campi Nuova parola d'ordine. Non si può cambiare la propria parola d'ordine senza immettere la propria parola d'ordine attuale unitamente alla nuova parola d'ordine.

Azione del sistema: Il sistema non consentirà il collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere nel campo Parola d'ordine la propria parola d'ordine attuale.

Modulo: FAALSPSN

FAA2255E Parola d'ordine non valida

Spiegazione: La propria parola d'ordine non è riconosciuta dal sistema.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Ripetere la richiesta di collegamento. Se questo messaggio si ripresenta, contattare il responsabile del sistema per verificare la propria parola d'ordine.

Modulo: FAALSPSN

FAA2256E E' richiesta la nuova parola d'ordine

Spiegazione: La propria parola d'ordine è scaduta e deve essere fornita una nuova parola d'ordine.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere una nuova parola d'ordine in ENTRAMBI i campi previsti.

Modulo: FAALSPSN

FAA2257E La nuova parola d'ordine non è accettabile

Spiegazione: La nuova parola d'ordine immessa non è accettabile per l'External Security Manager. La causa varia a seconda dei criteri applicati dall'ESM. Generalmente la parola d'ordine contiene dei caratteri inaccettabili oppure è troppo simile ad una delle parole d'ordine precedenti.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere una nuova parola d'ordine diversa in ENTRAMBI i campi previsti.

Modulo: FAALSPSN

FAA2258E USERID non autorizzato ad usare questo terminale

Spiegazione: L'External Security Manager ha indicato che l'ID UTENTE che ha tentato di collegarsi non è autorizzato ad usare questo particolare terminale.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Usare un ID UTENTE diverso oppure usare un terminale diverso oppure contattare il Responsabile della riservatezza.

Modulo: FAALSPSN

FAA2259E USERID revocato

Spiegazione: L'External Security Manager ha segnalato che l'ID UTENTE che ha tentato di collegarsi è stato revocato.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Usare un ID UTENTE diverso oppure contattare il Responsabile della riservatezza.

Modulo: FAALSPSN

FAA2260E Codice sconosciuto restituito dall'External Security Manager

Spiegazione: L'ESM(External Security Manager) ha restituito un codice che non viene riconosciuto dal CICS.

Azione del sistema: Non sarà consentito il proseguimento del collegamento.

Risposta dell'utente: Prendere la traccia CICS e contattare il responsabile della riservatezza per esaminare l'ESM.

Modulo: FAALSPSN

FAA2261I Uscita dal collegamento. Collegamento non eseguito

Spiegazione: Il programma di collegamento ha chiuso prima che avvenisse un collegamento.

Azione del sistema: Il processo di collegamento termina senza che si realizzi il collegamento.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta. Eseguire la transazione CESN per collegarsi, se necessario. Nota: qualsiasi utente precedentemente collegato avrà il terminale scollegato.

Modulo: FAALSPSN

FAA2262E Errore durante il collegamento. Collegamento non eseguito

Spiegazione: Il programma di collegamento ha chiuso prima che avvenisse un collegamento, a causa di un errore durante l'elaborazione.

Azione del sistema: Il processo di collegamento termina senza che si realizzi il collegamento.

Risposta dell'utente: Esaminare la traccia CICS per scoprire la causa dell'errore. Nota: qualsiasi utente precedentemente collegato avrà il terminale scollegato.

Modulo: FAALSPSN

FAA2263W I dati della riga comando contenevano degli errori

Spiegazione: I dati immessi nella riga comandi contenevano almeno un errore.

Azione del sistema: Viene visualizzato lo schermo di collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere l'id utente e la parola d'ordine, e la nuova parola d'ordine se richiesta. La sintassi della riga comandi è la seguente: CESN USERID=id utente PS=parola d'ordine NEWPS=nuova parola d'ordine. L'id utente è obbligatorio.

Modulo: FAALSPSN

FAA2264E Id utente o parola d'ordine non validi

Spiegazione: Un collegamento non ha avuto esito perché l'id utente o la parola d'ordine non erano validi.

Azione del sistema: Viene visualizzato lo schermo di collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere un id utente e una parola d'ordine corretti e tentare di nuovo il collegamento. Questo messaggio viene visualizzato quando il programma di gestione della riservatezza è UPM. UPM restituisce lo stesso codice di ritorno sia per un id utente errato che per una parola d'ordine non valida. Questo messaggio indica che l'id utente non è valido o che non è valida la parola d'ordine fornita. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della riservatezza UPM, consultare la documentazione.

Modulo: FAALSPSN

FAA2266E E' necessario immettere un id utente

Spiegazione: E' stata tentata un'operazione di collegamento senza l'immissione di un id utente.

Azione del sistema: Viene visualizzato lo schermo di collegamento.

Risposta dell'utente: Immettere un id utente e una parola d'ordine se richiesti.

Modulo: FAALSPSN

FAA2267I Nuova parola d'ordine abbandonata, premere INVIO per continuare

Spiegazione: La conferma della nuova parola d'ordine è stata abbandonata, ma il collegamento continuerà senza l'aggiornamento della parola d'ordine.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per collegarsi con l'id utente e la parola d'ordine già immessi oppure modificare questi campi.

Modulo: FAALSPSN

FAA2269I Reimmettere la nuova parola d'ordine per conferma, premere F3 per uscire.

Spiegazione: La nuova parola d'ordine deve essere confermata prima che possa essere eseguito un aggiornamento.

Azione del sistema: Il sistema attende che venga digitata di nuovo la nuova parola d'ordine.

Risposta dell'utente: Reimmettere la nuova parola d'ordine nel relativo campo o premere F3 per abbandonare la modifica della parola d'ordine. Se si preme F3 su questo schermo, si tornerà al pannello di collegamento iniziale per continuare con l'operazione di collegamento.

Modulo: FAALSPSN

FAA2301E Collegamento abbandonato

Spiegazione: Il terzo tentativo di collegamento non è riuscito.

Azione del sistema: Il processo di collegamento termina.

Risposta dell'utente: Richiedere al responsabile del sistema di verificare il proprio id utente e la parola d'ordine. Assicurarsi che l'ID utente e la parola d'ordine siano validi per il programma di gestione della riservatezza attualmente utilizzato al momento.

Modulo: FAALSPSN

FAA2401I Terminale 'id terminale' la cui definizione può essere inviata ad altro sistema cancellato in SYSID 'id sistema'.

Spiegazione: La definizione inviata del terminale è stata cancellata sul sistema remoto. La cancellazione sul sistema remoto è innescata da una modifica alla definizione locale.

Azione del sistema: Se è necessario cancellare eventuali altre definizioni di terminale, le richieste devono essere inoltrate al sistema remoto. Quando sono state inoltrate tutte le richieste, il processo termina.

Modulo: FAAOIPTD

Capitolo 4. Messaggi FAA3xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA3xxx.

FAA3201E Fine anomala 'codice di fine anomala' della transazione 'id' nel programma 'nome programma'

Spiegazione: Il programma è terminato in modo anomalo.

Azione del sistema: La transazione si chiude.

Risposta dell'utente: Ricerare la causa della fine anomala. Usare CHLP per determinare il tipo di errore. Se il problema è relativo all'applicazione, correggere il programma. Se il problema è relativo alle comunicazioni, verificare che il collegamento sia attivo e tentare di nuovo la transazione. Se la fine anomala è conseguenza di un errore del sistema CICS, vedere, per ulteriore guida, l'aiuto fornito con la segnalazione della fine anomala.

Modulo: FAASRSM

FAA3204E Impossibile ripristinare file durante il processo di fine anomala

Spiegazione: I file non possono essere riportati alla condizione in cui si trovavano all'inizio della LUW.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo la transazione usando la copia di riserva dei file.

Modulo: FAASRSM

FAA3212E Impossibile contrassegnare l'avvio di una LUW dopo una fine anomala

Spiegazione:

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Chiudere il sistema e riavviarlo, in quanto il sistema non sarà in grado di ripristinare i file dopo eventuali ulteriori condizioni di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

FAA3221E Punto di sincronizzazione non riuscito sul terminale 'id terminale' collegato in remoto

Spiegazione: Durante un comando SYNCPOINT il sistema non è stato in grado di inviare il messaggio di emissione finale ad un terminale remoto o collegato tramite PNA.

Azione del sistema: Il sistema provoca una fine anomala 'ASPL' o 'AEXJ'. Questo errore si verifica durante la fase finale di un processo di punto di sincronizzazione, dopo che le risorse, se esistono, sono state sincronizzate.

Risposta dell'utente: Verificare il collegamento del terminale. La causa più probabile di questo errore è che lo scollegamento del terminale si verifica nel corso dell'elaborazione di una transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3222E Il punto di sincronizzazione non è riuscito a contrassegnare l'avvio di una LUW

Spiegazione: In risposta a un comando SYNCPOINT in una transazione recuperabile, non può essere contrassegnato l'inizio della LUW successiva.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala ASPL. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo la transazione. Se il problema si ripresenta, chiudere il CICS e riavviare il sistema. Rieseguire, quindi, la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3224E Rollback non riuscito sul sistema locale

Spiegazione: E' stato tentato il rollback del sistema locale, o perché una transazione è terminata in modo anomalo o perché il programma ha specificato un punto di sincronizzazione con rollback, ma il rollback non è riuscito. Il rollback è stato eseguito su eventuali risorse remote o gestite esternamente.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala ASPL. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Verificare lo stato dei propri file locali, poiché potrebbero essere in uno stato incompatibile. Ripristinare i file, se necessario, ed eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3226E Sistema remoto non disponibile per il rollback del punto di sincronizzazione

Spiegazione: Si è verificato un malfunzionamento nel sistema remoto o nei collegamenti. Il rollback della transazione sul sistema remoto potrebbe non essere riuscito, ma è stato eseguito per tutte le eventuali risorse gestite esternamente o recuperabili in locale..

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala ASPL. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato dei propri file sul sistema remoto, poiché questi potrebbero essere incompatibili con eventuali file locali e gestiti esternamente. Ripristinare i file, se necessario, prima di eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3227E Il rollback non è riuscito per il 'nome' del programma di gestione risorse

Spiegazione: Il programma di gestione risorse esterno specificato non è riuscito ad eseguire il rollback delle sue risorse. Il rollback è stato eseguito per eventuali risorse remote o locali recuperabili.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala ASPL. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato dei propri file esterni, poiché questi potrebbero essere incompatibili con file locali e remoti. Ripristinare i file, se necessario.

Modulo: FAASRSM

FAA3228E Il punto di sincronizzazione non è riuscito sul sistema locale

Spiegazione: Non è riuscito un tentativo del punto di sincronizzazione di aggiornare le risorse di sistema locale. Eventuali risorse su un sistema remoto o gestite da un programma di gestione risorse esterno sono state sincronizzate.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala AEXJ. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Verificare lo stato dei propri file locali, poiché potrebbero essere in uno stato incompatibile. Ripristinare i file, se necessario, ed eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3230E Malf funzionamento del punto di sincronizzazione sul sistema remoto

Spiegazione: Un punto di sincronizzazione di un sistema remoto potrebbe non essere riuscito. Il rollback è stato eseguito per eventuali risorse gestite esternamente o locali recuperabili.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala AEXJ. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato dei propri file sul sistema remoto, poiché questi potrebbero essere incompatibili con eventuali file locali e gestiti esternamente. Ripristinare i file, se necessario, prima di eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3231E Sistema remoto non disponibile per il punto di sincronizzazione

Spiegazione: Si è verificato un malf funzionamento nel sistema remoto o nel collegamento di comunicazioni. Il punto di sincronizzazione della transazione sul sistema remoto potrebbe non essere riuscito ed è stato eseguito il rollback di eventuali risorse gestite esternamente o locali recuperabili.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala AEXJ. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato dei propri file sul sistema remoto, poiché questi potrebbero essere incompatibili con eventuali file locali e gestiti esternamente. Ripristinare i file, se necessario, prima di eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3232E Punto di sincronizzazione non riuscito per il nome 'nome' del programma di gestione risorse

Spiegazione: Il programma di gestione risorse esterno specificato non è riuscito ad eseguire il punto di sincronizzazione delle sue risorse. Eventuali risorse su sistemi remoti o gestite da programmi di gestione esterni precedentemente registrati saranno stati sincronizzati. Per eventuali risorse locali e risorse esterne gestite da programmi di gestione esterni registrati successivamente sarà stato eseguito il rollback.

Azione del sistema: La transazione si chiude con un codice di fine anomala AEXJ. Viene effettuata una copia del contenuto della memoria, se l'opzione Dump, nel campo di fine anomala nella SIT, è impostata a Y.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato dei propri file remoti, gestiti esternamente e locali, poiché questi potrebbero essere incompatibili. Ripristinare i file, se necessario, prima di eseguire di nuovo la transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3233E Errore nell'assegnazione della memoria, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non può essere assegnata la memoria richiesta. Il codice di ritorno è emesso dalla chiamata API del sistema.

Azione del sistema: La transazione si chiude.

Risposta dell'utente: Ridurre le esigenze di memoria della transazione.

Modulo: FAASRSM

FAA3234E Errore di liberazione memoria 'classe', RC = 'rc', Indirizzo = 'indirizzo'

Spiegazione: E' stato rilevato un errore nella liberazione della memoria. L'errore potrebbe essere dovuto ad un indirizzo non valido che sta per essere liberato o ad un'area di conteggio memoria danneggiata. RC è un codice di ritorno del sistema o un codice di ritorno del programma di gestione della memoria:

0	OK
12	ASCB; SAA danneggiata
20	InvRic; indirizzo non valido

Classi di memoria:

'G'	Utente EXEC CICS GETMAIN
'T'	Utente EXEC CICS SET
'S'	Memoria attività di sistema
'C'	Memoria permanente di sistema

Azione del sistema: La transazione continua, ma viene restituito un errore alla routine di chiamata, che potrebbe causare una fine anomala.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo la transazione. Se il problema si ripresenta, chiudere il CICS e riavviare il sistema. Rieseguire, quindi, la transazione. Se il problema si presenta ancora con la classe di memoria di 'Memoria attività di sistema' o 'Memoria permanente di sistema', raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: Il file di registrazione dei messaggi CICS e della traccia binaria CICS insieme ad una copia del contenuto della memoria del sistema CICS.

Modulo: FAASRSM

FAA3235E Indicatori 'indicatori' per funzione 'funzione' non validi, RC = 'Codice-ritorno'

Spiegazione: Il server API ha ricevuto un'insieme di indicatori EIB EXEC Interface Block che contiene un indicatore non conosciuto.

Azione del sistema: Il sistema ignorerà l'Indicatore EIB sconosciuto.

Risposta dell'utente: Prendere nota del contenuto di questo messaggio e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAASRSM

FAA3242E Ricerca del messaggio FAAnnnE non riuscita ('IDTrans') ('Nome-programma') ('Codice-fine anomala')

Spiegazione: Il sistema non è riuscito a reperire un messaggio di errore. Dove:

nnnn è il numero del messaggio
IDTrans è l'ID della transazione
Nome programma è il nome del programma attivo
Codice-fine anomala è il codice di errore proveniente dalla ricerca messaggi

Azione del sistema: Il sistema continua l'operazione dopo aver notificato l'errore.

Risposta dell'utente: Ricercare nella registrazione dei messaggi CICS eventuali errori di sistema con il file messaggi 'FAAMGFMG'. Riavviare il sistema. Se l'errore permane, fare una traccia CICS e una copia della registrazione dei messaggi CICS e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAASRSM

FAA3243E Ricerca messaggi non riuscita per 'messaggio' ('Dati1', 'Dati2', 'Dati3')

Spiegazione: Il sistema non è riuscito a reperire un messaggio di errore. Dove: 'Messaggio' è il numero del messaggio 'Dati1', 'Dati2' e 'Dati3' sono i dati che accompagnano il messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua l'operazione dopo aver notificato l'errore.

Risposta dell'utente: Ricercare nella registrazione dei messaggi CICS eventuali errori di sistema con il file messaggi 'FAAMGFMG'. Riavviare il sistema. Se l'errore permane, fare una traccia CICS e una copia della registrazione dei messaggi CICS e contattare la propria organizzazione di supporto. Si può usare il numero del messaggio dato per individuare quale dovrebbe essere il testo associato.

Modulo: FAAMGACF

FAA3500E Tipo di richiesta di emulazione 'tipo' non valida

Spiegazione: E' stata ricevuta dal modulo di emulazione video 3270 una richiesta non riconosciuta.

Azione del sistema: Il sistema ignora la richiesta e continua.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAMSSOT

FAA3601E Errore di scrittura dell'unità 3151. RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Un'operazione di scrittura sul terminale 3151 non è riuscita, producendo un codice di ritorno del sistema operativo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma vengono prodotti degli errori.

Risposta dell'utente: Fare riferimento al messaggio precedente associato a questo processo (esaminare i messaggi numerati da FAA1682 a FAA1686). Chiudere il sistema e correggere gli errori.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3602E Errore di lettura dell'unità 3151. RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Un'operazione di lettura sul terminale 3151 non è riuscita, producendo un codice di ritorno del sistema operativo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma verranno prodotti degli errori.

Risposta dell'utente: Fare riferimento al messaggio precedente associato a questo processo (esaminare quelli numerati da 1682 a 1686). Chiudere il sistema e correggere gli errori.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3603E Supero tempo in scrittura dell'unità 3151.

Spiegazione: Il programma di controllo dell'unità ha creato una situazione di eccedenza nella sua memoria di transito, durante un'operazione di scrittura.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma vengono prodotti degli errori.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che l'unità 3151 sia accesa e che funzioni correttamente.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3604E Unità 3151 impostata per parole di 7 bit

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per la lunghezza delle parole è di 8 bit.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Riconfigurare l'unità e riavviare.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3605E Unità 3151 impostata per parità 'parità'

Spiegazione: La parità non è stata impostata correttamente nella procedura di impostazione per il terminale 3151. L'impostazione corretta per la parità è NO.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Riconfigurare l'unità e riavviare.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3606W Unità 3151 non impostata per controllo linea IPRTS

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per il Controllo linea è IPRTS.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Riconfigurare l'unità e riavviare.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3607W Pacing di emissione dell'unità 3151 disabilitato

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per il Pacing è XON/XOFF o DTR.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Se questo errore porta ad una perdita di dati, riconfigurare l'unità e riavviare.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3608W Pacing di immissione dell'unità 3151 disabilitato

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per il pacing è XON/XOFF o DTR.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Se questo errore porta ad una perdita di dati, riconfigurare l'unità e riavviare.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3609W Pacing dell'unità 3151 modificato in controllo XON/XOFF

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per il Pacing è XON/XOFF o DTR. A seguito della riconfigurazione del terminale, questo messaggio conferma che è stata apportata una modifica del pacing a XON/XOFF.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3610W Pacing dell'unità 3151 modificato in controllo DTR

Spiegazione: Nella procedura di impostazione per il terminale 3151, l'impostazione corretta per il Pacing è XON/XOFF o DTR. A seguito della riconfigurazione del terminale, questo messaggio conferma che è stata apportata una modifica del pacing a DTR.

Azione del sistema: Il CICS non può accedere al terminale finché non viene corretto l'errore.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3611W Velocità dell'unità 3151 cambiata in 'velocità'

Spiegazione: Il sistema è passato ad una velocità inferiore a quella impostata durante la configurazione.

Azione del sistema: L'operazione del terminale prosegue alla velocità inferiore.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3612I Recupero dell'errore dell'unità 3151 eseguito con esito positivo.

Spiegazione: Il recupero dell'errore dell'unità 3151 ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3613I Collegata 3151-PC ASYNC

Spiegazione: L'unità 3151 è stata collegata con successo al CICS per OS/2.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3614I Collegata 3164 ASYNC

Spiegazione: L'unità 3164 si è collegata con successo al CICS per OS/2.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3615I Errore per 'Set control 2' di ASYNC 3164

Spiegazione: Il sistema ha tentato di interrogare la 3164 per informazioni sull'unità ed ha ricevuto un errore.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza l'unità.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo di collegare il terminale. Se l'errore permane, controllare che il terminale sia impostato correttamente.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3616I 3151/820 ASINC collegata

Spiegazione: L'unità 3151 è stata collegata con successo al CICS per OS/2.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3617I Unità ASYNC non riconosciuta

Spiegazione: Un'unità asincrona è stata collegata con successo al CICS per OS/2, ma il tipo di unità non viene riconosciuto.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMSSO4

FAA3701E Il PNA non è attivo

Spiegazione: L'inizializzazione del sistema ha tentato di avviare l'interfaccia CICS / PNA e ha trovato che il sistema PNA non è stato avviato.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'interfaccia CICS / PNA disabilitata.

Risposta dell'utente: Se l'interfaccia PNA è necessaria, eseguire le seguenti azioni:

1. Avviare il PNA.

2. Eseguire il CEPN delle transazioni fornito dal CICS con l'opzione 'OPEN' per inizializzare l'interfaccia CICS / PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3702E Impossibile collegarsi al PNA, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: La richiesta 'connessione' di interfaccia CICS al PNA è stata respinta dal PNA.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'interfaccia CICS / PNA disabilitata.

Risposta dell'utente: Se l'interfaccia PNA è necessaria eseguire le seguenti azioni: Riavviare il PNA ed eseguire il CEPN delle transazioni fornito dal CICS con l'opzione 'OPEN' per inizializzare l'interfaccia CICS / PNA. Se l'errore permane, rivedere le definizioni del sistema PNA. Se le definizioni sono corrette, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: Il file di registrazione dei messaggi CICS e della traccia binaria CICS insieme ad una traccia del sistema PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3703E Collegamento al PNA non riuscito, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: La richiesta 'connessione' di interfaccia CICS al PNA non ha avuto esito.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'interfaccia CICS / PNA disabilitata.

Risposta dell'utente: Se l'interfaccia PNA è necessaria eseguire le seguenti azioni: Riavviare il PNA ed eseguire il CEPN delle transazioni fornito dal CICS con l'opzione 'OPEN' per inizializzare l'interfaccia CICS / PNA. Se l'errore permane, rivedere le definizioni del sistema PNA. Se le definizioni sono corrette, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: Il file di registrazione dei messaggi CICS e della traccia binaria CICS insieme ad una traccia del sistema PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3704E Impossibile avviare l'interfaccia di ricezione del PNA, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile avviare l'interfaccia di ricezione CICS PNA.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'interfaccia CICS / PNA disabilitata.

Risposta dell'utente: Riavviare il CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3705E Impossibile avviare l'interfaccia di apertura del PNA, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito l'avvio dell'interfaccia di apertura CICS PNA.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua con l'interfaccia CICS / PNA disabilitata.

Risposta dell'utente: Riavviare il CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3706I Interfaccia PNA avviata

Spiegazione: Questo è un messaggio informativo che indica che l'interfaccia CICS / PNA è stata inizializzata con successo.

Azione del sistema: L'inizializzazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3707E Impossibile individuare il terminale CICS 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di trovare nelle sue tabelle interne il terminale specificato.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua, ma la richiesta del terminale viene ignorata.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane raccogliere le seguenti informazioni e richiedere al responsabile del sistema di contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3708I Terminale 'idterm' rilasciato dal CICS

Spiegazione: Un terminale collegato al PNA si è scollegato dal CICS.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3709E Errore nella chiusura del terminale 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Il PNA ha restituito un errore all'interfaccia CICS durante l'elaborazione di una richiesta 'chiusura'.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia del sistema PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3710E Errore nello scollegamento dell'interfaccia PNA, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Il sistema PNA ha restituito un errore all'interfaccia CICS durante l'elaborazione di una richiesta 'scollegamento'.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia del sistema PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3711I Interfaccia PNA scollegata

Spiegazione: L'interfaccia CICS / PNA è stata interrotta con successo.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Comunque, nessun terminale collegato tramite PNA può comunicare con il CICS finché l'interfaccia non viene riavviata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3712E Impossibile individuare il terminale collegato al PNA 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'interfaccia CICS / PNA non è riuscita a localizzare nella sua tabella interna il terminale specificato.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia del sistema PNA.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3713E Impossibile individuare il terminale CICS 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'interfaccia CICS / PNA non è riuscita a localizzare, nella sua tabella interna il terminale specificato.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3714E Il terminale CICS 'idterm' non è definito come un terminale collegato al PNA

Spiegazione: E' stata ricevuta una richiesta, dall'interfaccia CICS PNA, di chiudere un terminale.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata e l'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3715E Tentativo di chiusura del terminale CICS 'idterm' non riuscito

Spiegazione: Il sistema ha tentato di cancellare dalla TCT (Tabella controllo terminali) la definizione del terminale.

Azione del sistema: L'operazione del sistema continua.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSCD

FAA3740E Errore nell'apertura dell'interfaccia PNA sul terminale 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Il sistema PNA ha restituito un errore inatteso all'interfaccia CICS.

Azione del sistema: L'interfaccia viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare sia il sistema PNA che il CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3741W Errore nell'apertura dell'interfaccia PNA sul terminale 'idterm' che ritenta

Spiegazione: E' stato restituito un errore dal sistema PNA, quando si stava collegando un terminale.

Azione del sistema: L'interfaccia CICS riprova, fino a cinque volte, l'apertura del terminale.

Risposta dell'utente: Se il sistema non riesce a risolvere la situazione di errore, rivedere le definizioni dei terminali PNA e riavviare sia il sistema PNA che il CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3742E Installazione del terminale PNA 'id sessione' non riuscita

Spiegazione: L'interfaccia CICS aveva restituito un errore inatteso mentre chiedeva la caratteristiche del terminale PNA. L'id sessione PNA indica il terminale collegato al PNA che ha dei problemi.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3743E Installazione del terminale PNA 'idterm' non riuscita, RC 'Codice d'errore'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di installare il terminale collegato al PNA.

Azione del sistema: L'interfaccia disconnette il terminale.

Risposta dell'utente: Il codice di errore può essere uno dei seguenti: 1 Richiesta non valida 3 Installazione non riuscita 5 Id terminale non valido 6 Id modello non valido 7 Annullato dall'uscita utente Le cause più probabili della malfunzione sono l'uscita utente che respinge la richiesta del terminale o che genera un ID terminale non valido o duplicato. Se il terminale ha il permesso di collegarsi al CICS, rivedere l'uscita utente per determinare il perché del malfunzionamento della richiesta.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3744E Impossibile pianificare la transazione iniziale del terminale 'idterm'

Spiegazione: La richiesta di pianificare una transazione iniziale sul terminale è stata respinta.

Azione del sistema: Il sistema continua l'operazione senza che venga pianificata la transazione iniziale.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3745E Errore dell'interfaccia durante l'apertura del terminale 'idterm'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito a collegare un terminale al sistema. Questo messaggio è preceduto dal messaggio FAA3741W.

Azione del sistema: L'interfaccia viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare sia il sistema PNA che il CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3746E Terminale 'idterm' duplicato, impossibile installare nome partner 'nomerete'

Spiegazione: Il nome del terminale esiste già all'interno del sistema CICS.

Azione del sistema: Il terminale viene disconnesso dal CICS.

Risposta dell'utente: Rivedere l'elenco dei nomi dei terminali CICS installati. Assicurarsi che l'uscita utente non stia generando id terminali duplicati o nomi che corrispondono ad un nome esistente di un terminale installato.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3747I Terminale collegato al PNA 'nomerete' installato come terminale CICS 'idterm'

Spiegazione: Un terminale collegato al PNA è stato connesso con successo al sistema CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, questo messaggio registra l'informazione della connessione del terminale al sistema.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3748E Installazione terminale 'idterm' non riuscita, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Il CICS non è riuscito a installare il terminale.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dal sistema CICS.

Risposta dell'utente: Verificare i terminali che sono attualmente installati. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3749I 'idtrans' avviata con successo su terminale 'idterm'

Spiegazione: Il terminale ha una transazione iniziale associata ad esso che è stata accodata con successo per essere iniziata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, questo messaggio è informativo.

Modulo: FAAPNSOP

FAA3760E Errore di terminale PNA su terminale 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'interfaccia CICS ha ricevuto un errore inatteso dall'interfaccia PNA.

Azione del sistema: Il terminale è stato scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Ricercare la causa per la quale il terminale è stato scollegato dal sistema. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3762E Terminale di ricezione PNA 'idterm', risorse non sufficienti per l'interfaccia

Spiegazione: L'aiuto CICS, generato come risultato dell'immissione del terminale, non può essere aggiunto alla catena di aiuti CICS.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Per eventuali messaggi di errore relativi a questa situazione, esaminare la registrazione dei messaggi CICS e, quindi, riavviare il sistema CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi e il file della traccia binaria del CICS.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3763E Terminale interfaccia PNA 'idterm' non trovato

Spiegazione: Un terminale collegato al PNA ha immesso alcuni dati, ma l'interfaccia CICS non può localizzare il terminale CICS associato.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3764E Terminale 'idterm' non localizzato nella TCT

Spiegazione: Un terminale collegato al PNA ha immesso alcuni dati, ma l'interfaccia CICS non può localizzare il terminale CICS associato nella Tabella di controllo dei terminali CICS.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3766E Errore in ricezione non previsto sul terminale 'idterm', RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'interfaccia di ricezione CICS PNA ha ricevuto un errore inatteso.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dall'interfaccia CICS.

Risposta dell'utente: Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3767I Il terminale PNA 'idterm' viene scollegato

Spiegazione: Il terminale collegato al sistema PNA viene scollegato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, questo messaggio è informativo.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3768E Errore sul terminale 'idterm' collegato al PNA, RC 'codice-ritorno1' / 'codice-ritorno2'

Spiegazione: Il sistema PNA ha restituito un errore relativo al terminale specificato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Il terminale ha perduto contatto con il sistema PNA. Se non c'è un errore hardware associato, riavviare entrambi i sistemi PNA e CICS. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3769E Errore nel liberare la tastiera sul terminale 'idterm' collegato al PNA, RC 'codice-ritorno1' / 'codice-ritorno2'

Spiegazione: L'interfaccia di ricezione del CICS ha tentato di liberare la tastiera sul terminale specificato ed ha ricevuto un codice di errore dal sistema PNA.

Azione del sistema: Il terminale viene scollegato dal sistema CICS.

Risposta dell'utente: Convalidare la connessione e le definizioni del terminale PNA. Se l'errore permane, raccogliere le seguenti informazioni e contattare la propria organizzazione di supporto: La registrazione dei messaggi CICS, il file della traccia binaria del CICS e una copia completa del contenuto della memoria del sistema CICS, insieme ad una traccia PNA di supporto.

Modulo: FAAPNSRP

FAA3850I Server del programma di analisi delle prestazioni avviato

Spiegazione: Il server del programma di analisi delle prestazioni è stato caricato e avviato.

Azione del sistema: Il server del programma di analisi delle prestazioni raccoglie statistiche

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: FAAOMPML

FAA3851I Inizializzazione del programma di analisi delle prestazioni completata

Spiegazione: Il server dell'analizzatore delle prestazioni è stato inizializzato e raccoglierà statistiche durante la sua esecuzione.

Azione del sistema: Le statistiche iniziali sono state impostate durante l'inizializzazione.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTPI

FAA3852I Traccia della transazione del programma di analisi delle prestazioni avviata

Spiegazione: La traccia delle transazioni è stata avviata, i dati verranno memorizzati nel file di traccia delle transazioni.

Azione del sistema: Man mano che le transazioni vengono eseguite, i record iniziali e finali delle transazioni verranno scritti nel file di traccia delle transazioni.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTPI

FAA3853I Traccia dell'applicazione del programma di analisi delle prestazioni avviata

Spiegazione: La traccia delle applicazioni è stata avviata, i dati verranno memorizzati nel file di traccia delle applicazioni.

Azione del sistema: I record verranno scritti nel file di traccia delle applicazioni all'inizio e alla fine di tutte le chiamate in CICS.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTPI

FAA3854E Memoria condivisa del programma di analisi delle prestazioni non assegnata

Spiegazione: L'assegnazione della memoria per le statistiche non ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: Non viene più eseguita la raccolta delle statistiche delle prestazioni.

Risposta dell'utente: Se i dati sulle prestazioni sono necessari, chiudere e riavviare il CICS; in caso contrario, non è richiesta alcuna azione.

Modulo: PA2PLTPI

FAA3855S Il programma di analisi delle prestazioni ha superato la data di scadenza

Spiegazione: Questa copia del programma di analisi delle prestazioni non verrà più eseguita.

Azione del sistema: L'analizzatore delle prestazioni è stato disabilitato.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTPI

FAA3856E Analisi delle prestazioni non avviata, aggiungere /p-pa per startup

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di utilizzare la funzione di analisi delle prestazioni senza prima attivarla.

Azione del sistema: Viene eseguita la raccolta delle statistiche relative alle prestazioni.

Risposta dell'utente: Se sono richieste informazioni sulle prestazioni, chiudere e riavviare il CICS aggiungendo il parametro /p-pa allo specifico richiamo utilizzato; in caso contrario, non è richiesta alcuna azione.

Modulo: PA2BTDSP PA2BUDSP PA2FCDSP PA2FPDSP PA2GQDSP PA2GCDSP PA2ICDSP PA2KCDSP PA2KEDSP PA2KWDSP PA2MCDSP PA2MMDSP PA2OCDSP PA2OSDSP PA2OTDSP PA2PCDSP PA2RCDSP PA2TDDSP PA2TSDSP PA2VWDSP PA2XCDSP PA2XWDS

FAA3857I Impossibile scorrere in avanti

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo di scorrimento in avanti, ma non ci sono più pagine di dati disponibili.

Azione del sistema: Lo schermo corrente viene ripristinato.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2BTDSP, PA2BUDSP, PA2FCDSP, PA2FPDSP, PA2GCDSP, PA2ICDSP, PA2KCDSP, PA2KEDSP, PA2KWDSP, PA2PCDSP, PA2TDDSP, PA2TSDSP, PA2XCDSP, PA2XWDS

FAA3858I Impossibile scorrere all'indietro

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo di scorrimento indietro quando si era nella prima pagina dei dati.

Azione del sistema: Lo schermo corrente viene ripristinato.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2BTDSP, PA2BUDSP, PA2FCDSP, PA2FPDSP, PA2GCDSP, PA2ICDSP, PA2KCDSP, PA2KEDSP, PA2KWDSP, PA2PCDSP, PA2TDDSP, PA2TSDSP, PA2XCDSP, PA2XWDS

FAA3859I Nessun dato dell'orologio utente da visualizzare

Spiegazione: Non sono stati raccolti dati 'bucket'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2BUDSP

FAA3860W Stringa della causa troncata a 120 caratteri nella registrazione dei messaggi

Spiegazione: La stringa della causa che è stata fornita supera i 120 caratteri ed è stata troncata appunto a 120 caratteri.

Azione del sistema: La stringa della causa è stata troncata.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione, il messaggio è solo informativo

Modulo: PA2MCDSP

FAA3861E Il parametro immesso non è Y o N

Spiegazione: La stringa immessa non è "Y" per attivare o "N" per disattivare.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Specificare "Y" oppure "N".

Modulo: PA2OCDSP, PA2OTDSP

FAA3862I Avviata l'emissione del programma di analisi delle prestazioni delle prestazioni

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni ha iniziato l'emissione delle statistiche per il file di dati.

Azione del sistema: Si stanno raccogliendo le statistiche.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTSD

FAA3863I Emissione dell'analizzatore delle prestazioni completata

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni ha terminato l'emissione delle statistiche per il file di dati.

Azione del sistema: E' terminata la raccolta dei dati statistici.

Risposta dell'utente: Nessuna risposta richiesta, il messaggio è solo informativo.

Modulo: PA2PLTSD

FAA3864E Area comandi inviata all'analizzatore delle prestazioni troppo piccola

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni non è in grado di rimandare tutte le statistiche in quanto l'ampiezza dell'area comandi è troppo piccola.

Azione del sistema: Effettuata la restituzione di tutte le statistiche che contenute nell'area comandi.

Risposta dell'utente: Aumentare l'ampiezza dell'area comandi.

Modulo: PA2KCBIN

FAA3865E Richiesta non valida inviata all'emissione binaria del programma di analisi delle prestazioni

Spiegazione: La funzione richiesta di interfaccia programmabile del programma di analisi delle prestazioni non è stata riconosciuta.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Correggere il codice di richiesta.

Modulo: PA2KCBIN

FAA3866E Non riuscito il collegamento al programma per i dati relativi alle statistiche di emissione

Spiegazione: Il collegamento al programma PA2PLTSD non ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il modulo possa essere caricato, per esempio usando CECI EXEC CICS LINK PROGRAM(PA2PLTSD). In caso contrario, controllare le istruzioni CICSWRK e/o LIBPATH.

Modulo: PA2MCDSP

FAA3867I Contatori delle statistiche azzerati

Spiegazione: Tutti i contatori relativi all'utilizzo delle statistiche sono stati azzerati attraverso l'azione dell'operatore oppure perché richiesto dal programma PA2KCBIN fornito.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2KCBIN, PA2MMDSP

FAA3869I Traccia applicazione formattata

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la formattazione della traccia applicazione e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OCDSP

FAA3870I Cancellata traccia applicazione non formattata.

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la cancellazione della traccia dell'applicazione non formattata e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OCDSP

FAA3871I Traccia transazione formattata

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la formattazione della traccia della transazione e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OTDSP

FAA3872I Cancellata traccia transazione non formattata.

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la cancellazione della traccia della transazione non formattata e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OTDSP

FAA3873E Richiesta di visualizzazione traccia formattata negata.

Spiegazione: L'operatore ha richiesto di richiamare in remoto l'uscita utente PA2BTRST. Questa operazione non è stata eseguita perché da un terminale di transazioni dal percorso specificato non è possibile chiudere la finestra risultante creata da un programma per l'editazione.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OCDSP, PA2OTDSP

FAA3874E Il parametro immesso non è Y, N oppure 0

Spiegazione: La stringa immessa non è "Y" per attivare, "N" per disattivare, o "0" per azzerare i contatori delle statistiche.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Selezionare "Y", "N" oppure "0".

Modulo: PA2MMDSP

FAA3875I Cancellata traccia applicazione formattata.

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la cancellazione della traccia applicazione formattata e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OCDSP

FAA3876I Cancellata traccia transazione formattata

Spiegazione: L'operatore ha richiesto la cancellazione della traccia della transazione formattata e questa operazione è stata effettuata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta.

Modulo: PA2OTDSP

FAA3877E Id transazione 'idtran' non trovato

Spiegazione: L'operatore ha richiesto l'avvio del controllo per la transazione 'idtran' ma non è stato possibile individuare il nome di questa transazione.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Immettere un nome di transazione conosciuto.

Modulo: PA2KWDSP

FAA3878I Transazione %1 disponibile per modifica controllo

Spiegazione: La transazione 1% è stata trovata. E' possibile avviare, arrestare o azzerare le statistiche per questa transazione.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2MMDSP

FAA3879S Errore logico relativo al controllo interno KCP nullo per PID 'pid'

Spiegazione:

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione. Se il problema persiste, salvare lo scenario ricreato e raccogliere le seguenti informazioni: file di registrazione messaggi CICS, traccia Applicazione analizzatore delle prestazioni e file della traccia binaria del CICS insieme ad un dump del sistema CICS. Quindi, contattare il servizio di assistenza.

Modulo: FAAPAS30

FAA3880E Errore logico relativo al controllo interno. Nessuna corrispondenza nel codice del punto di sincronizzazione 'codiceminore' codicePID 'codiceminore'

Spiegazione: Errore logico relativo al controllo interno. Durante la cancellazione dallo stack delle azioni in SYNCPOINT, è stata rilevata una mancata corrispondenza tra la voce nello stack e la voce di uscita ricevuta.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione. Se il problema persiste, salvare lo scenario ricreato e raccogliere le seguenti informazioni: file di registrazione messaggi CICS, traccia Applicazione analizzatore delle prestazioni e file della traccia binaria del CICS insieme ad un dump del sistema CICS. Quindi, contattare il servizio di assistenza.

Modulo: FAAPAS30

FAA3881W Numero orologio 'orologio' non arrestato prima della fine della transazione 'idtran', aggiunto

Spiegazione: Il programmatore ha richiesto l'avvio di un orologio utente in una transazione e non ne ha richiesto l'arresto durante la stessa transazione.

Azione del sistema: La conclusione dell'attività di CICS arresta l'orologio utente e aggiunge il valore alle statistiche cumulative.

Risposta dell'utente: Aggiungere il codice appropriato per arrestare l'orologio utente.

Modulo: FAAPAS30

FAA3882W Numero orologio 'orologio' non avviato prima di un arresto nella transazione 'idtran', ignorato

Spiegazione: Il programmatore ha richiesto l'arresto dell'orologio utente prima dell'avvio.

Azione del sistema: La richiesta di arresto viene ignorata.

Risposta dell'utente: Aggiungere il codice appropriato per avviare l'orologio utente oppure eliminarlo per arrestare l'orologio utente.

Modulo: FAAPAS30

FAA3883W Azione 'azione' non valida passata al numero orologio 'orologio' nella transazione 'idtran', ignorata

Spiegazione: L'operatore ha richiesto l'avvio del controllo della transazione 'idtran'.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Correggere il codice per inviare un'azione corretta alla funzione dell'orologio utente.

Modulo: FAAPAS30

FAA3884E Errore di scrittura nel file di traccia della Transazione PID 'pid' rc 'rc'

Spiegazione: Il sistema operativo ha restituito un codice di ritorno rc.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Consultare l'aiuto relativo al sistema operativo per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAPAS30

FAA3885E Errore nell'apertura del file di traccia della Transazione PID 'pid' rc 'rc'

Spiegazione: Il sistema operativo ha restituito un codice di ritorno rc.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Consultare l'aiuto relativo al sistema operativo per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAPAS30

FAA3886E Errore nell'apertura del file di traccia dell'applicazione PID 'pid' rc 'rc'

Spiegazione: Il sistema operativo ha restituito un codice di ritorno rc.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Consultare l'aiuto relativo al sistema operativo per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAPAS30

FAA3887E Errore di scrittura nel file di traccia dell'Applicazione utilizzando %1 rc %2

Spiegazione: Il sistema operativo ha restituito un codice di ritorno rc non nullo per la ChiamataDos specificata.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Consultare l'aiuto relativo al sistema operativo per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAPAS30

FAA3888W Bump di priorità non permesso rc 'rc'

Spiegazione: Il sistema operativo ha restituito un codice di ritorno rc.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2BTREN

FAA3889W Codice di ritorno 'rc' durante il tentativo di raccogliere informazioni statistiche per il file 'filename'

Spiegazione: Il File Manager ha restituito un codice di ritorno rc. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo del File Manager CICS, consultare il messaggio FAA6000I

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2BTREN, PA2PLTPI

FAA3890W Codice di ritorno 'rc' durante il tentativo di apertura del file 'filename'

Spiegazione: Il File Manager ha restituito un codice di ritorno rc. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo del File Manager CICS, consultare il messaggio FAA6000I

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2BTREN

FAA3891W File 'nomefile' non trovato nella tabella di controllo file

Spiegazione: Errore logico relativo al controllo interno. Durante lo scorrimento di un elenco interno è stata rilevata una mancata corrispondenza tra l'elenco e la FCT (File Control Table).

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione. Se il problema persiste, salvare lo scenario ricreato e raccogliere le seguenti informazioni: file di registrazione messaggi CICS, traccia Applicazione analizzatore delle prestazioni e file della traccia binaria del CICS insieme ad un dump del sistema CICS. Quindi, contattare il servizio di assistenza.

Modulo: PA2BTREN

FAA3892E Impossibile acquisire la memoria condivisa del programma di analisi delle prestazioni-rc 'rc'

Spiegazione: Errore logico relativo al controllo interno. Durante il tentativo di inizializzazione della memoria condivisa del programma di analisi delle prestazioni, il sistema operativo ha inviato un codice di ritorno errato 'rc'

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione. Se il problema persiste, salvare lo scenario ricreato e raccogliere le seguenti informazioni: file di registrazione messaggi CICS, traccia Applicazione analizzatore delle prestazioni e file della traccia binaria del CICS insieme ad un dump del sistema CICS. Quindi, contattare il servizio di assistenza.

Modulo: PA2BTREN

FAA3893I Valori di controllo annullati per la transazione %1

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni ha azzerato le statistiche relative al carico di lavoro specifico della transazione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2KWDS

FAA3894I Attivato il controllo per la transazione %1

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni inizia a raccogliere le statistiche relative al carico di lavoro specifico della transazione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2KWDS

FAA3895I Disattivato il controllo per la transazione %1

Spiegazione: Il programma di analisi delle prestazioni arresta la raccolta delle statistiche relative al carico di lavoro per la transazione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna operazione.

Modulo: PA2KWDS

FAA3896W Numero orologio %1 non compreso nell'intervallo nella transazione %2

Spiegazione: Il numero orologio specificato nella chiamata di prova PA2CLOCK non è compreso tra 1 e 4 (4 incluso)

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Correggere l'errore di applicazione

Modulo: FAAPAS30

FAA3897W Numero orologio %1 non arrestato prima di un avvio, non reimpostato, nella transazione %2

Spiegazione: Il numero orologio specificato nella chiamata di prova PA2CLOCK non è stato arrestato prima di incontrare un'altra chiamata di avvio.

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Correggere l'errore di applicazione

Modulo: FAAPAS30

Capitolo 5. Messaggi FAA4xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA4xxx.

FAA4101E ID aiuto non immesso

Spiegazione: Non è stato immesso un operando valido per la transazione CHLP.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Immettere 'CHLP FAAxxxx' dove xxxx è il numero del messaggio relativamente al quale si ha bisogno di aiuto.

Modulo: FAAHLPON

FAA4102E Aiuto non disponibile

Spiegazione: Non è disponibile alcun aiuto per il particolare schermo o messaggio.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, ma se è stato usato il comando CHLP, controllare che sia stato immesso il numero corretto.

Modulo: FAAHLPOF

FAA4103E Aiuto non disponibile

Spiegazione: Non è disponibile alcun aiuto per il particolare schermo o messaggio.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna, ma se è stato usato il comando CHLP, controllare che sia stato immesso il numero corretto.

Modulo: FAAHLPDF

FAA4104E ID aiuto non immesso

Spiegazione: Non è stato immesso un operando valido per la transazione CHLP.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Immettere 'CHLP FAAxxxx' dove xxxx è l'identificativo dello schermo, il numero del messaggio o il codice di fine anomala relativamente al quale si ha bisogno di aiuto.

Modulo: FAAHLPDF

FAA4105E ID aiuto non immesso

Spiegazione: Non è stato immesso un operando valido per la transazione CHLP.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Immettere 'CHLP FAAxxxx' dove xxxx è il numero del messaggio relativamente al quale si ha bisogno di aiuto.

Modulo: FAAHLPOF

FAA4190E La transazione CTRA non è più supportata. Utilizzare la transazione CETR

Spiegazione: La transazione CTRA non è più supportata ed è stata sostituita dalla transazione CETR.

Azione del sistema: La richiesta di transazione viene respinta.

Risposta dell'utente: Immettere la transazione CETR per modificare le opzioni di traccia.

Modulo: FAACTPTA

FAA4192I Opzioni di traccia rese effettive

Spiegazione: Le impostazioni delle opzioni sullo schermo Opzioni di traccia sono state accettate dal sistema.

Azione del sistema: La traccia procede come richiesto.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACTPTA

FAA4193E Selezionare un'azione dalla barra azioni

Spiegazione: E' stato premuto Invio, ma non è stata scelta alcuna azione dalla barra azioni.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Scegliere UPDATE o EXIT dalla barra azioni e premere di nuovo Invio.

Modulo: FAACTPTA

FAA4194E E' necessario selezionare Y o N

Spiegazione: Un'opzione di traccia viene attivata digitando Y e viene disattivata digitando N nel campo. Questi sono i soli indicatori consentiti.

Azione del sistema: Le opzioni di traccia non vengono cambiate finché non vengono immessi i valori corretti.

Risposta dell'utente: Correggere i valori o premere F3 per chiudere la transazione.

Modulo: FAACTPTA

FAA4195E Non è possibile modificare questo campo mentre è attivo il file di traccia

Spiegazione: Si stanno scrivendo i messaggi di traccia nel file di traccia. Non si può passare dall'operazione di sovrascrittura a quella di accodamento o viceversa, senza prima aver reso inattivo il file.

Azione del sistema: Le opzioni di traccia non vengono cambiate finché non vengono immessi i valori corretti.

Risposta dell'utente: Cambiare in N il campo File di traccia attivo per chiudere il file di traccia e premere Invio. Riaprire il file di traccia mettendo Y nel campo File di traccia attivo e modificare, quindi, il campo Sovrascrittura sul file esistente. Premere infine Invio.

Modulo: FAACTPTA

FAA4196E Il file non è ancora chiuso. Attendere prima di riattivare il file

Spiegazione: Non è possibile riaprire il file di traccia se non è stato chiuso in seguito alle modifiche recenti apportate alle opzioni di traccia.

Azione del sistema: Il file verrà chiuso non appena possibile.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo tra breve.

Modulo: FAACTPTA

FAA4197E Apertura del file di traccia non riuscita, codice di errore 'codice'

Spiegazione: Non è possibile aprire il file di traccia. Il codice di errore è stato restituito da una chiamata all'API del sistema.

Azione del sistema: L'esecuzione continua senza che il file di traccia sia attivo.

Risposta dell'utente: Chiudere il sistema e cancellare il file di traccia. Riavviare il CICS e riattivare il file di traccia.

Modulo: FAACTPTA

FAA4198E Accodamento del file di traccia non riuscito, codice di errore 'codice'

Spiegazione: Non possono essere aggiunti nuovi dati di traccia al file di traccia esistente, cioè non può essere aperto. Il codice di errore è stato restituito da una chiamata all'API del sistema.

Azione del sistema: L'esecuzione continua senza che il file di traccia sia attivo.

Risposta dell'utente: Chiudere il sistema e cancellare il file di traccia. Riavviare il CICS e riattivare il file di traccia. Se l'errore permane, controllare lo spazio sul disco di installazione del sistema.

Modulo: FAACTPTA

FAA4199E Eliminare spazi inseriti

Spiegazione: Gli spazi inseriti nel campo di immissione non sono permessi.

Azione del sistema: L'esecuzione è sospesa finché il campo di immissione non viene corretto.

Risposta dell'utente: Eliminare gli spazi inseriti nel campo di immissione e premere di nuovo Invio.

Modulo: FAACTPTA

FAA4200E Eliminare l'asterisco inserito

Spiegazione: L'asterisco inserito nel campo di immissione non è permesso.

Azione del sistema: L'esecuzione è sospesa finché il campo di immissione non viene corretto.

Risposta dell'utente: Eliminare l'asterisco inserito nel campo di immissione e premere di nuovo Invio.

Modulo: FAACTPTA

FAA4201E Non riuscita apertura del file di traccia specificato

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il nomefile di traccia specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: L'esecuzione è sospesa finché il campo di immissione non viene corretto.

Risposta dell'utente: Immettere nel campo di immissione un nomefile valido e premere di nuovo Invio.

Modulo: FAACTPTA

FAA4202E Nome funzione non valido

Spiegazione: Il nome della funzione contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome della funzione può essere lungo al massimo 4 caratteri. Il campo può contenere i caratteri globali '?' e '*' oppure i caratteri A-Z, 0-9, @ # \$.

Modulo: FAACTPTA

FAA4203E Nome della transazione non valido

Spiegazione: Il nome della transazione contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome della transazione può essere lungo al massimo 4 caratteri. Il campo può contenere i caratteri globali '?' e '*' oppure i caratteri A-Z, 0-9, @ # \$.

Modulo: FAACTPTA

FAA4300E Transazione 'tran' non eseguita su terminale 'term' sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione 'tran' che è stata avviata in modo asincrono sul terminale 'term' nel sistema 'idsis' non è stata eseguita.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che nel sistema remoto sia definito il codice di transazione Avviato. Generalmente questo messaggio è seguito dal messaggio FAA4303I.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4301E Transazione 'tran' non eseguita su terminale 'term' sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione 'tran' che è stata avviata in modo asincrono sul terminale 'term' nel sistema 'idsis' non è stata eseguita.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il terminale sul quale deve essere eseguita la transazione avviata sia definito nel sistema remoto. Generalmente questo messaggio è seguito dal messaggio FAA4304I.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4302E Transazione 'tran' non eseguita su terminale 'term' sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione 'tran' che è stata avviata in modo asincrono sul terminale 'term' nel sistema 'idsis' non è stata eseguita.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Immettere di nuovo la richiesta Avviare per la transazione. Normalmente questo messaggio è seguito dal messaggio FAA4305I.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4303I Transazione 'tran' non valida sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione 'tran' che è stata avviata in modo asincrono sul terminale 'term' nel sistema 'idsis' non è stata eseguita.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che nel sistema remoto sia definito il codice di transazione Avviato. Generalmente questo messaggio è preceduto dal messaggio FAA4300E.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4304I Terminale 'term' non valido sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione è stata avviata in modo asincrono sul terminale 'term' nel sistema 'idsis'. ma il terminale non è stato definito o non era un terminale valido per la transazione.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il terminale sia definito nel sistema remoto e che sia un terminale appropriato per eseguire la transazione. Generalmente questo messaggio è preceduto dal messaggio FAA4301E.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4305I Richiesta di pianificazione non riuscita sul sistema 'idsis'

Spiegazione: Una transazione è stata avviata in modo asincrono sul sistema 'idsis', ma il sistema non è stato in grado di pianificare la transazione.

Azione del sistema: La transazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Reimmettere la richiesta Avviare. Generalmente questo messaggio è preceduto dal messaggio FAA4302E.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4306E Errore 'nnn' nella localizzazione del terminale CRSR 'term'

Spiegazione: E' stata ricevuta una richiesta per cancellare il terminale 'term' la cui definizione è stata inviata, ma il sistema non è stato in grado di localizzare il terminale. Il codice di errore 'nnn' è il codice di ritorno emesso dal TCT Manager FAATCPCT.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOIPTD

FAA4400W CSFE già usata su un altro terminale

Spiegazione: La transazione CSFE può essere usata solo da un terminale alla volta ed è già in uso.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Tentare di nuovo la transazione in un secondo momento.

Modulo: FAACTPFE

FAA4401E Tasto non corretto, riprovare

Spiegazione: E' stato premuto un tasto funzione o un tasto attenzione non corretto.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Premere uno dei tasti elencati in fondo allo schermo.

Modulo: FAACTPFE

FAA4402I Transazione CSFE terminata

Spiegazione: La transazione CSFE è stata chiusa perché l'utente ha premuto il tasto F3.

Azione del sistema: Il terminale è disponibile per eseguire la transazione successiva.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACTPFE

FAA4403E Opzione Congelamento memoria deve essere Y o N

Spiegazione: I soli valori corretti per l'opzione Congelamento memoria sono Y per attivarla e N per disattivarla.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata finché non viene ricevuta un'entrata valida.

Risposta dell'utente: Immettere Y o N nel campo di selezione dell'opzione Congelamento memoria.

Modulo: FAACTPFE

FAA4404E Quando l'opzione Congelamento memoria è Y è richiesto un ID transazione

Spiegazione: L'opzione Congelamento memoria si applica ad un ID alla volta e l'ID transazione deve essere specificato al momento in cui viene scelta l'opzione Congelamento memoria.

Risposta dell'utente: Immettere l'ID transazione alla quale si deve applicare l'opzione Congelamento memoria oppure eliminare la scelta del Congelamento memoria.

Modulo: FAACTPFE

FAA4405E L'ID transazione immesso non è definito per il CICS

Spiegazione: L'ID transazione scelto per l'opzione Congelamento memoria non ha una voce nella Tabella controllo programmi (PCT).

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Usare la CEDA per immettere l'ID transazione nella PCT o immettere nello schermo CSFE un altro ID transazione.

Modulo: FAACTPFE

FAA4406E L'opzione Controllo memoria deve essere A, C o N

Spiegazione: I soli valori corretti per l'opzione Controllo memoria sono

- A per attivarla per tutte le attività,
- C per attivarla solo per il terminale corrente o
- N per disattivarla

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Immettere A, C o N nel campo di selezione dell'opzione Controllo memoria.

Modulo: FAACTPFE

FAA4407I Sono state rese effettive delle modifiche alle opzioni di ricerca e correzione errori nella memoria

Spiegazione: Le modifiche alle opzioni Ricerca e correzioni errori nella memoria richieste dall'utente sullo schermo CSFE sono state messe in vigore.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione. Premere F3 per lasciare la CSFE.

Modulo: FAACTPFE

FAA4408E Per transazioni che iniziano con C non può essere impostata l'opzione Congelamento memoria

Spiegazione: Gli ID transazione che iniziano con la lettera 'C' sono riservati per essere utilizzati dal CICS. Non si può impostare l'opzione Congelamento memoria per transazioni interne del CICS.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Cambiare l'ID transazione in modo che inizi con una lettera diversa da 'C'.

Modulo: FAACTPFE

FAA4501I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera procedere con la cancellazione, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPDC

FAA4502E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPDC

FAA4503E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPDC

FAA4504E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPDC

FAA4505E La lunghezza del record non può superare 32767

Spiegazione: La lunghezza del record immessa supera il massimo consentito

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore minore o uguale a 32767

Modulo: FAACTPDC

FAA4506E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPDC

FAA4507E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPDC

FAA4508I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPDC

FAA4509I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPDC

FAA4510I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPDC

FAA4511E Il nome di destinazione indiretta è identico al nome di destinazione

Spiegazione: Il nome di destinazione indiretta fornito non può essere identico al nome della destinazione, altrimenti la coda TD punta su se stessa. Il nome di destinazione indiretta deve essere il nome di un'altra voce di destinazione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Specificare un altro nome di destinazione indiretta.

Modulo: FAACTPDC

FAA4512E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPDC

FAA4513E Il terminale deve esistere nella TCT

Spiegazione: Non c'è alcuna voce nella TCT per questo identificativo di terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Creare una voce nella TCT per questo ID terminale e creare, quindi, l'entrata DCT.

Modulo: FAACTPDC

FAA4514E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPDC

FAA4515E Campo non ammesso per questo tipo di destinazione

Spiegazione: Questo campo non deve essere immesso per il tipo di destinazione scelta per questa voce della DCT.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo e continuare.

Modulo: FAACTPDC

FAA4516E La destinazione indiretta deve esistere nella DCT

Spiegazione: La destinazione indiretta deve avere una voce nella DCT prima che possa essere creata questa voce.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Creare una voce nella DCT per la destinazione indiretta e creare, quindi, la voce DCT per questa destinazione.

Modulo: FAACTPDC

FAA4517E La destinazione specificata deve essere locale, extra-partizione o remota

Spiegazione: Non è possibile avere una destinazione indiretta che punta ad un'altra destinazione indiretta.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Usare un'altra destinazione nella DCT con un tipo di funzione L, E o R.

Modulo: FAACTPDC

FAA4518E La transazione deve esistere nella PCT

Spiegazione: Non c'è alcuna voce nella PCT per questa transazione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Creare una voce nella PCT per questa transazione e, quindi, creare l'entrata per la destinazione. In alternativa, correggere il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPDC

FAA4519E Nome remoto non valido senza ID sistema

Spiegazione: E' stato immesso un nome di file remoto, ma non è stato immesso un ID sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto dello schermo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4520E Valore troppo grande

Spiegazione: Il valore nel campo evidenziato supera il valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo. Usare l'aiuto in linea per verificare il valore massimo ammesso per il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4521E Valore troppo piccolo

Spiegazione: Il valore nel campo evidenziato è inferiore al valore minimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo. Usare l'aiuto in linea per verificare il valore minimo ammesso per il campo.

Modulo: FAACTPDC

FAA4522E Utente non autorizzato ad accedere alle tabelle di controllo

Spiegazione: Il campo Autorizzato ad usare tabelle nella SNT è impostato a N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: La voce della SNT non permette di eseguire la transazione di controllo CEDA. Per usare la transazione CEDA, cambiare in Y il campo Autorizzato ad usare tabelle.

Modulo: FAACTPED

FAA4523E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @ # \$

Modulo: FAACTPDC

FAA4524E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPDC

FAA4525E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPDC

FAA4526E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPDC

FAA4527E La voce Sistema TCS già esiste per questo nome e questo gruppo

Spiegazione: Si sta tentando di aggiungere o di aggiornare la TCT - Voce terminale, ma la voce esiste già nella TCS - Voce sistema. Un ID terminale non deve essere uguale ad un ID sistema (collegamento).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del terminale.

Modulo: FAACTPTC

FAA4528E La voce Terminale TCT già esiste per questo nome e questo gruppo

Spiegazione: Si sta tentando di aggiungere o di aggiornare un sistema (collegamento), ma la voce esiste già nella TCT - Voce terminale. Un ID sistema (collegamento) non deve essere uguale a un ID terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il nome di sistema.

Modulo: FAACTPCN

FAA4530E Selezionare un'azione dalla barra azioni e premere Invio

Spiegazione: Non è stata specificata alcuna azione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Portare il cursore sulla barra azioni premendo F10, tabulare, quindi, sull'azione richiesta e premere Invio.

Modulo: FAACTPDC

FAA4531E La velocità della porta per comunicazioni ASYNC 3151 deve essere un valore numerico

Spiegazione: Nella tabella TCT, l'entrata per i bps ASYNC deve essere numerica. Quelli che seguono sono valori accettabili: 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella TCT l'entrata del campo bps ASYNC.

Modulo: FAACTPTC

FAA4539E Il file non può essere UNENABLED e OPEN

Spiegazione: Un file contrassegnato UNENABLED non può essere aperto automaticamente al momento dell'avvio di una sessione CICS; può essere aperto solo tramite un comando SET OPEN.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo File aperto o del campo File abilitato. Per un file non abilitato, il campo File aperto deve essere N; per file abilitati o disabilitati, il campo File aperto può essere Y o N.

Modulo: FAACTPFC

FAA4540E Se viene immesso l'identificativo di sistema questo campo deve essere N

Spiegazione: Se viene immesso l>ID sistema entrambi i campi File abilitato e File aperto devono essere N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4541E Non è possibile specificare indici in un file di record relativi

Spiegazione: Il tipo di file deve essere E o K se si devono specificare delle chiavi per il file.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Tipo file o i campi Chiave.

Modulo: FAACTPFC

FAA4542E Il campo File aperto deve contenere Y o N

Spiegazione: Le sole entrate valide per il campo File aperto sono Y e N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4543E Questo campo deve essere uguale alla lunghezza minima o a zero

Spiegazione: Per un tipo di file R, il campo Lunghezza massima record deve essere uguale al campo Lunghezza minima record o deve essere zero.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare uno dei due campi.

Modulo: FAACTPFC

FAA4544E Dimensioni CI non valide

Spiegazione: Se il tipo file è A, il campo CI non deve essere usato. Se il tipo file è E, K o R, l'ampiezza deve essere immessa in byte come multiplo di 512. Per i tipi file E e K, se il numero di segmenti di indice è maggiore di 7, il CI deve essere maggiore di 1024 byte.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'entrata.

Modulo: FAACTPFC

FAA4545E Tutti i segmenti di una chiave devono avere gli stessi valori Dup, Mod e Nc

Spiegazione: Tutti i segmenti di una chiave devono avere gli stessi valori per i campi Chiave duplicata, Modificabile e Carattere nullo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare le descrizioni dei segmenti della chiave.

Modulo: FAACTPFC

FAA4546E I segmenti di una chiave superano la lunghezza minima del record

Spiegazione: Le posizioni e le lunghezze combinate dei segmenti della chiave sono maggiori della lunghezza record minima. I segmenti di una chiave devono essere contenuti entro la lunghezza minima specificata del record.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare le ampiezze dei segmenti della chiave o la lunghezza record minima.

Modulo: FAACTPFC

FAA4547E Per questo gruppo non esiste un file base con indice alternativo

Spiegazione: Il file base non è stato immesso nella FCT.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Si deve creare una voce nella FCT per il file base prima che si possa creare una voce per questo indice alternativo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4548E Numero chiavi per file con indice alternativo non supportato dal file base

Spiegazione: Il numero delle chiavi è minore di 1 o maggiore del numero delle chiavi nel file base.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4549E Campo File abilitato deve contenere Y, N o U

Spiegazione: Le sole entrate valide per il campo File abilitato sono Y per un file abilitato, N per un file disabilitato e U per un file non abilitato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4550E Impossibile trovare il programma 'nome programma'

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il programma RDO oppure quella opzione non è disponibile.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Scegliere un'altra opzione dal menu o reinstallare il CICS.

Modulo: FAACTPED

FAA4551E Tabella 'tabella' non valida

Spiegazione: E' stato digitato un identificativo di tabella non corretto nel comando CEDA sulla riga comandi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta.

Modulo: FAACTPED

FAA4552E Opzione 'opzione' non univoca

Spiegazione: E' stata digitata, nella riga comandi di CEDA, un'opzione che non può essere identificata in modo univoco.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta o l'opzione di elaborazione gruppo.

Modulo: FAACTPED

FAA4553E Opzione 'opzione' non riconosciuta

Spiegazione: E' stata digitata, nella riga comandi di CEDA, un'opzione che non è riconosciuta

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta o l'opzione di elaborazione gruppo.

Modulo: FAACTPED

FAA4554E Opzione Gruppo specificata più di una volta

Spiegazione: E' stata digitata più di una volta la parola chiave GROUP sulla riga comandi

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta o l'opzione di elaborazione gruppo.

Modulo: FAACTPED

FAA4555E Specificato più di un nome risorsa

Spiegazione: Sono state digitate nella riga comandi di CEDA due parole chiave di nomi di risorsa

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta o l'opzione di elaborazione gruppo.

Modulo: FAACTPED

FAA4556E Nome risorsa 'nome' non riconosciuto

Spiegazione: Nella riga comandi CEDA è stato immesso un secondo nome di risorsa non valido.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. Viene visualizzato il menu CEDA.

Risposta dell'utente: Selezionare dal menu la tabella richiesta o l'opzione di elaborazione gruppo.

Modulo: FAACTPED

FAA4558E Il file con indice alternativo non può essere non recuperabile

Spiegazione: Un file di tipo A (indice alternativo) deve essere recuperabile o di sola lettura.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cambiare in R o O il contenuto del campo metodo di accesso al file.

Modulo: FAACTPFC

FAA4559E Il file non può essere cancellato, esistono entrate dell'indice alternativo

Spiegazione: Il file che si sta cancellando ha delle entrate dell'indice alternativo che puntano ad esso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Prima di cancellare questa entrata, cancellare le entrate dell'indice alternativo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4560E Questo record non esiste più nella tabella di controllo file

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPFC

FAA4562E Il campo Autorizzazione deve contenere Y o N

Spiegazione: Il campo Autorizzazione non contiene Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Digitare Y se questo utente deve essere autorizzato ad accedere alle tabelle delle definizioni delle risorse usando la transazione CEDA. Altrimenti N. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPSN

FAA4564E E' stato duplicato un valore della chiave dell'operatore

Spiegazione: Possono essere specificati fino a 64 numeri di chiave, nella gamma da 1 a 64, ma ciascuno deve essere univoco.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSN

FAA4565E E' stato duplicato un valore della classe dell'operatore

Spiegazione: Possono essere specificati fino a 24 numeri di classe, nella gamma da 1 a 24, ma ciascuno deve essere univoco.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSN

FAA4566E Code page specificata non valida

Spiegazione: Il valore specificato per la code page non è valido. Deve essere compreso nella gamma da 1 a 65534. Le code page correnti supportate dal CICS sono 00037, 00437, 00930, 00931, 00932 (e qualsiasi code page definita dall'utente), purché siano anche supportate dal sistema operativo. Notare che il CICS per Windows NT non supporta attualmente le code page DBCS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4569E Il tipo di collegamento deve essere APPC, NETB, TCP o MRO.

Spiegazione: La voce del campo Tipo collegamento deve essere:

APPC per collegamenti APPC (LU6.2)
 NETB per collegamenti NetBIOS
 TCP per collegamenti TCP/IP
 MRO per collegamenti Multi Region Operation

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Tipo collegamento.

Modulo: FAACTPCN

FAA4570E Il campo Tipo terminale non è valido

Spiegazione: Il campo Tipo terminale contiene un valore non valido. Questo campo definisce il modulo per comunicazioni usato e deve essere uno dei seguenti:

V = terminale 3270
 P = stampante 3270
 A = terminale ASCII 3151
 J = terminale 3270 DBCS (solo OS/2)
 Q = stampante 3270 DBCS (solo OS/2)
 S = Sequenziale (solo OS/2)

In ambiente CICS per Windows NT, sono supportati soltanto i seguenti sottoinsiemi di valori: V, P e A.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4571E Campo Stampante associata non valido

Spiegazione: Il campo Stampante associata può essere usato solo con Tipi immissione V (terminale 3270) o S (sequenziale) e le sole immissioni valide sono V e S.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4572E Modello deve essere Y o N

Spiegazione: Il terminale è un terminale reale (N, il valore assunto) o un modello (Y). Un terminale modello è un nome di terminale usato da un'iniziazione di transazione esterna.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Modello.

Modulo: FAACTPTC

FAA4575E Il campo Modo chiusura stampante deve contenere T o F

Spiegazione: Il campo Modo chiusura stampante non contiene T o F.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Questo campo specifica quando viene rilasciata la stampante. Digitare T se la stampante deve essere rilasciata al termine della transazione; digitare F se la stampante deve essere rilasciata alla fine del file alla ricezione di /*eof. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPTC

FAA4576E Il campo Conversione maiuscole deve contenere Y, N o T

Spiegazione: Il campo Conversione maiuscole non contiene Y, N o T.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere Y se si desidera che tutta l'immissione in minuscolo venga cambiata in lettere maiuscole. Immettere N se non si desidera alcuna

conversione da lettere minuscole in maiuscole. Immettere T se si desidera che gli ID transazione in lettere minuscole siano convertiti in lettere maiuscole. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPTC

FAA4577E Campo Evidenziazione deve contenere Y o N.

Spiegazione: Il campo Evidenziazione non contiene Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere Y se si desidera che questo terminale impieghi la funzione dei colori estesi, che consente di visualizzare i campi in inversione di fondo, sottolineati o lampeggianti. Altrimenti, immettere N. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPTC

FAA4578E Il campo Colore deve contenere Y o N

Spiegazione: Il campo Colore non contiene Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere Y se si desidera che questo terminale impieghi la funzione dei colori estesi, che consente di scegliere colori per ogni campo o carattere. Altrimenti, immettere N. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPTC

FAA4579E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo caratteri non numerici, lettere o simboli.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPDC

FAA4581E Il campo Immissione/Emissione deve essere specificato come I o E.

Spiegazione: Non è possibile leggere o scrivere nella stessa coda esterna alla partizione. La coda deve essere definita come una coda di scrittura-in (E) oppure di lettura-da (I).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Immissione/Emissione.

Modulo: FAACTPDC

FAA4582E Il campo Fisso/Variabile deve essere specificato come F o V.

Spiegazione: Le code esterne alla partizione possono contenere record di lunghezza fissa (F) o variabile (V).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Fisso/Variabile.

Modulo: FAACTPDC

FAA4583E Il campo Tipo unità deve essere specificato come F o S.

Spiegazione: Il tipo di unità per una coda esterna alla partizione può essere un file (F) oppure un dispositivo seriale (S), come, ad esempio, una stampante.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Tipo unità.

Modulo: FAACTPDC

FAA4584E File base con Indice alternativo deve essere KSDS o ESDS

Spiegazione: In una voce della FCT per un file per indice alternativo, è stato specificato un file base che non è un data set in sequenza per chiave (KSDS) né un data set in sequenza di immissione (ESDS).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nel file base il campo Tipo file.

Modulo: FAACTPFC

FAA4585E Transazione iniziale deve essere Y o N

Spiegazione: Nel campo Transazione iniziale richiesta nella TCT, si può immettere solo Y (Sì) o N (No). Se si immette Y, dopo l'inizializzazione viene eseguita la transazione specificata nella SIT.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella TCT il campo Transazione iniziale richiesta.

Modulo: FAACTPTC

FAA4586E Dettagli comunicazioni ASYNC del 3151 non validi con il tipo di terminale

Spiegazione: Vengono immessi dettagli Porta/BPS per un tipo di terminale ASYNC 3151 per un tipo di terminale non ASYNC 3151.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il Tipo terminale o lasciare in bianco il campo Porta/BPS ASYNC 3151.

Modulo: FAACTPTC

FAA4587E Deve essere COMn dove n è un numero da 1 a 8

Spiegazione: In una voce della TCT relativa ad un terminale ASCII 3151, la voce del campo relativa alla porta ASYNC del 3151 non è valida. Deve essere una delle seguenti: COM1, COM2, COM3, . . . , COM8.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella TCT il campo della porta ASYNC del 3151.

Modulo: FAACTPTC

FAA4588E E' stata specificata una velocità non valida per la porta ASYNC 3151

Spiegazione: In una voce della TCT relativa ad un terminale ASCII 3151, la voce del campo Bps Async non è valida. Deve essere una delle seguenti: 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella TCT il campo Bps Async.

Modulo: FAACTPTC

FAA4589E ' necessario specificare la velocità della porta per comunicazioni ASYNC del 3151

Spiegazione: In una voce della TCT relativa ad un terminale ASCII 3151, il campo bps Async non ha alcuna entrata. Deve essere una delle seguenti: 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Effettuare un'immissione nel campo bps Async nella TCT.

Modulo: FAACTPTC

FAA4590E Il campo Coda recuperabile deve contenere R o U

Spiegazione: L'entrata nel campo della coda recuperabile non è valida. L'entrata deve essere R per recuperabile o U per non recuperabile.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere R se questa coda è recuperabile automaticamente, altrimenti immettere U. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPDC

FAA4591E Identificativo di sistema inesistente in TCS

Spiegazione: Il sistema deve avere una voce nella TCS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Effettuare un'immissione nella TCS o correggere il campo.

Modulo: FAACTPTS

FAA4592E Questo record non esiste più nella tabella della memoria temporanea

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPTS

FAA4593E Contenuto del campo Specifica chiave non valido

Spiegazione: E' stato trovato uno mnemonico non valido in uno dei campi di specifica chiave. Lo mnemonico non deve contenere spazi intermedi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPKB

FAA4595E Sono state specificate più di 75 definizioni di chiavi

Spiegazione: Per un file sono consentite un massimo di 75 definizioni di chiavi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare una o più definizioni di chiavi. Potrebbe essere necessario ridisegnare qualcuna delle chiavi.

Modulo: FAACTPKB

FAA4596E Carattere mnemonico sullo schermo non valido

Spiegazione: Lo mnemonico evidenziato sullo schermo non è uno degli mnemonici a chiave WSU validi, che sono: BBLUE BBROWN BCYAN BGRAY BLBLUE BLCYAN BLGREEN BLMAGEN BLRED BLUE BLWHITE BMAGEN BRED BROWN BYELLOW CYAN GREEN GRAY LBLUE LCYAN LGREEN LMAGEN LRED LWHITE MAGEN RBBLUE RBBROWN RBCYAN RBGREEN RBLUE RBMAGEN RBRED RBROWN RBWHITE RCYAN RED RGREEN RMAGEN RRED RWHITE WHITE YELLOW

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere lo mnemonico dello schermo.

Modulo: FAACTPKB

FAA4597E Voce CICS viene cancellata. Premere Invio per confermare

Spiegazione: E' stato scelto per la cancellazione un file di sistema (nomefile inizia con FAA).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per confermare che si desidera la cancellazione del file. Altrimenti, premere F12 per annullare la cancellazione.

Modulo: FAACTPFC

FAA4598E Stringhe di caratteri dell'Identificativo dati e della Coda remota non uguali

Spiegazione: Il numero di caratteri nel campo Identificativo dati deve essere uguale a quello del campo Coda remota.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Accertarsi che le due stringhe contengano lo stesso numero di caratteri.

Modulo: FAACTPTS

FAA4600E Il campo Tipo programma deve contenere P, M o D

Spiegazione: Il campo Tipo programma non è corretto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere uno dei seguenti valori:

- P per una definizione di programma
- M per una definizione di serie di mappe
- D per un definizione di tabella dati

Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPPP

FAA4601E Il campo Residente deve contenere P, T o N

Spiegazione: Il campo Residente nella PPT ha un'entrata non valida.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella PPT il campo Residente. Immettere uno dei seguenti valori: P per un programma residente in modo permanente. Una volta caricato, questo programma rimane caricato. T per un programma temporaneo. Questo rimane caricato solo fino al termine dell'attività. N per un programma non residente. Questo non è caricato quando viene richiesto un altro modulo.

Modulo: FAACTPPP

FAA4602E Per un programma remoto, è necessario specificare SYSID

Spiegazione: Un SYSID deve essere specificato per tutti i programmi remoti.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Nel campo SYSID nella PPT, immettere l'ID sistema del sistema CICS remoto in cui il programma risiede.

Modulo: FAACTPPP

FAA4603E SYSID valido solo con programma remoto

Spiegazione: Un'entrata nel campo SYSID è richiesta solo per programmi remoti.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare l'entrata nel campo SYSID nella PPT.

Modulo: FAACTPPP

FAA4604E PROGRAM valido solo con programma remoto

Spiegazione: Un'entrata nel campo PROGRAM è richiesta solo per programmi remoti.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare l'entrata nel campo PROGRAM nella PPT.

Modulo: FAACTPPP

FAA4605E TRANSID valido solo con programma remoto

Spiegazione: Un'entrata nel campo TRANSID è richiesta solo per programmi remoti.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare l'entrata nel campo TRANSID nella PPT.

Modulo: FAACTPPP

FAA4606E L'ID sistema deve esistere in TCS

Spiegazione: Non c'è alcuna voce della TCS per questo ID sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Creare una voce nella TCS per questo id sistema e, quindi, creare la voce nella PPT.

Modulo: FAACTPPP

FAA4610E Il terminale specificato è definito come un modello

Spiegazione: Un terminale modello non può essere associato ad una coda dati.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo in modo da usare un terminale che non sia definito come un terminale modello.

Modulo: FAACTPDC

FAA4612E Il campo Protezione deve contenere Y o N

Spiegazione: Il campo Protezione non contiene Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere Y se è necessaria l'operazione di collegamento per eseguire la transazione, cioè se la transazione è protetta. Altrimenti, immettere N.

Modulo: FAACTPPC

**FAA4613E Campo Tipo transazione deve contenere R, U o O.
Il campo Tipo transazione non contiene R, U o O.**

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere uno dei seguenti valori:

- R se la transazione è recuperabile;
- U se la transazione non è recuperabile;
- O se il programma o il file batch specificato nel campo Nome programma deve essere eseguito nel sistema operativo quando viene richiamata questa transazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA4614E Campo Eliminazione possibile deve contenere Y o N

Spiegazione: Questo campo definisce se è possibile eliminare (cancellare) il programma o meno.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Eliminazione possibile.

Modulo: FAACPPC

FAA4615E E' necessario specificare il nome del programma

Spiegazione: In questo campo si definisce il programma iniziale da eseguire quando viene avviata la transazione. Si potrebbe lasciare questo campo in bianco se è stata effettuata un'immissione nel campo ID sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Nome programma oppure effettuare un'immissione nel campo ID sistema, se la transazione deve essere eseguita su un sistema remoto.

Modulo: FAACPPC

FAA4621E E' necessario immettere un valore nel campo Tipo funzione

Spiegazione: Il tipo della funzione non è stato specificato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Questo campo definisce il tipo della destinazione e deve contenere uno dei seguenti valori:

- L per una destinazione locale
- R per una destinazione remota
- I per una destinazione indiretta

Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACPD

FAA4622E ID terminale non valido con questo nome di destinazione

Spiegazione: Il nome della destinazione esiste come un terminale definito nella TCT. Pertanto, deve essere specificato l'ID terminale e deve essere uguale al nome della destinazione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACPD

FAA4623E Questo record non esiste nella tabella di controllo delle destinazioni

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACPD

FAA4628E La memoria di transito della sessione deve essere compresa nella gamma da 512 a 40000

Spiegazione: L'entrata nel campo Ampiezza memoria di transito della sessione è fuori della gamma consentita.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'entrata nel campo.

Modulo: FAACPCN

FAA4629E Formato data non valido

Spiegazione: L'entrata nel campo del formato data deve essere una delle seguenti:

- ggmmaa
- mmggaa
- aammgg

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del formato data.

Modulo: FAACPSI

FAA4630E Dimensioni CWA non valide

Spiegazione: L'ampiezza della CWA deve essere compresa nella gamma da 0 a 32767.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACPSI

FAA4631E Dimensioni TWA non valide

Spiegazione: L'ampiezza della TWA deve essere compresa nella gamma da 0 a 32767.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACPSI

FAA4632E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Questo campo contiene caratteri non numerici.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il contenuto del campo.

Modulo: FAACPSI

FAA4639E Idtrans iniziale non definito in PCT

Spiegazione: Il nome della transazione da avviare dopo l'inizializzazione deve avere una voce nella PCT.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere la transazione nella PCT.

Modulo: FAACPSI

FAA4641E L'intervallo del campo Ampiezza tabella di traccia è compreso tra 16 e 2048

Spiegazione: Il valore nel campo dell'ampiezza della tabella di traccia non è valido. Deve essere numerico e deve essere compreso tra 16 e 2048.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4642E ID terminale PNA iniziale non definito in TCT

Spiegazione: La TCT deve avere una voce che fornisce l'ID del terminale PNA da avviare dopo l'inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere nella TCT l'ID terminale PNA.

Modulo: FAACTPSI

FAA4643E Copia del contenuto della memoria in una fine anomala deve essere Y o N

Spiegazione: Si può immettere solo Y (sì) o N (no) nel campo della SIT Copia del contenuto della memoria in una fine anomala. Se si immette Y, quando si verifica una fine anomala viene generata una copia del contenuto della memoria del sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere nella SIT il campo Copia del contenuto della memoria in una fine anomala.

Modulo: FAACTPSI

FAA4646E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPSI

FAA4647E Nome impostazione stazione di lavoro sconosciuto

Spiegazione: Non c'è alcuna entrata per questo nome nella tabella WSU.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo o creare una voce nella tabella WSU usando questo nome.

Modulo: FAACTPSI

FAA4648E Il numero di attività libere supera il numero massimo delle attività

Spiegazione: L'entrata nel campo 'numero massimo di attività' non deve essere inferiore al valore nel campo 'numero minimo attività libere'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere uno di questi campi.

Modulo: FAACTPSI

FAA4649E Il numero massimo di attività deve essere compreso tra 1 e 99

Spiegazione: Il valore nel campo Numero massimo di attività non è compreso nella gamma.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo in modo che il suo valore rientri nella gamma da 1 a 99. Notare che se si imposta questo campo a 1, non si possono eseguire eventuali attività a bassa priorità.

Modulo: FAACTPSI

FAA4650I Record SIT aggiornato con esito positivo

Spiegazione: E' la conferma che il record SIT è stato aggiornato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAACTPSI

FAA4651E E' necessario specificare un idappl per Collegamento

Spiegazione: Se il Tipo di collegamento è NETB e per il campo dell'adattatore NetBIOS è stato specificato 0 o 1, deve essere fornito un idappl di sistema remoto. Se il tipo di collegamento è MRO, è necessario fornire un idappl di sistema remoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un idappl del sistema remoto lungo non più di 8 caratteri, (non sono ammessi spazi intermedi). Questo è il nome del sistema remoto con il quale sono richieste le comunicazioni NetBIOS o MRO. Deve corrispondere al nome dell'idappl del sistema locale che si trova nella SIT del sistema remoto.

Modulo: FAACTPCN

FAA4652E NetBIOS richiede adattatore 0 o 1

Spiegazione: Se nel campo del Tipo collegamento è stato immesso NetBIOS, deve anche essere specificato il numero dell'adattatore NetBIOS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il numero appropriato dell'adattatore (0 o 1) usato dalla rete locale NetBIOS.

Modulo: FAACTPCN

FAA4654E Valore numero minimo attività libere non valido

Spiegazione: Il valore minimo delle attività libere deve essere compreso nella gamma da 0 al valore del numero massimo di attività. Definisce il numero di attività senza terminali disponibili.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4655E Sistema remoto assunto non può essere uguale al Sistema locale

Spiegazione: Il nome del sistema remoto assunto per instradare le transazioni sconosciute deve essere un sistema nella TCS che sia diverso dal sistema locale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4657E La code page EBCDIC deve essere nella gamma da 0 a 65535

Spiegazione: La code page usata per le transazioni EBCDIC deve essere un valore numerico compreso nell'intervallo stabilito. Questo valore indica la code page sotto la quale il CICS ritiene che venga eseguita una transazione EBCDIC. Il CICS converte alcuni dati da questa code page in quella ASCII la quale viene eseguito il resto del sistema. Sono supportate solo alcune code page EBCDIC, ma questi valori non sono controllati dal sistema quando vengono immessi nel pannello. Le code page supportate comprendono: 00037 (USA), 00500 (Internazionale)

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4658E Il tipo file K richiede almeno un'entrata di un segmento di chiave

Spiegazione: E' stato definito un file a sequenza per chiave senza definire alcun segmento di chiave. Se ne deve definire almeno uno, altrimenti non si può accedere al file.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cambiare il tipo file in R (file di record relativi) o in A (per indice alternativo), oppure definire almeno un'entrata di segmento di chiave. Se si definisce solo una chiave, alla quale verrà assegnato il numero di chiave 0, non occorre impostare una voce della FCT per la chiave. Chiavi successive (numeri chiave da 1 in avanti) devono avere voci nella FCT.

Modulo: FAACTPFC

FAA4659E Valore di Numero chiavi non può essere inferiore a 1

Spiegazione: L'entrata del file per indice alternativo riflette una delle chiavi facoltative nel file base, mai il numero di chiave 0 di un file a sequenza per chiave. Pertanto, il numero in questo campo deve essere uguale o maggiore di 1.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4660E Tipo file non valido. E' richiesto E, K, R o A

Spiegazione: Il campo Tipo file non è corretto. Può contenere solo i seguenti valori:

- E per file a sequenza per immissione
- K per file a sequenza per chiave
- R per file di record relativi
- A per file per indice alternativo

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4661E Metodo di accesso a file non valido - Richiesto R, U o O

Spiegazione: Il campo Tipo accesso file può contenere solo i valori seguenti:

- R Recuperabile, file e risorse ripristinate dopo un malfunzionamento
- U Non recuperabile, file e risorse non ripristinate dopo un malfunzionamento (non ammesso per file per indice alternativo).
- O File di sola lettura

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4662E Per il tipo file A deve essere specificato il nome del file base

Spiegazione: Il campo Tipo file contiene A, che indica un file per indice alternativo, ma non è stato specificato alcun file base.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome del file base o cambiare il tipo di file.

Modulo: FAACTPFC

FAA4663E Non è possibile specificare un nome di file base a meno che il tipo di file non sia A

Spiegazione: E' stato immesso un nome di file base, ma il tipo di file specificato è E, K o R. Un file base può essere specificato solo se il tipo di file è A (per indice alternativo).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il nome del file base o cambiare in A il tipo di file.

Modulo: FAACTPFC

FAA4664E Per il tipo di file A deve essere specificato il numero di chiavi

Spiegazione: Il tipo di file è A (per indice alternativo), ma non è stato immesso nessun numero di chiavi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un numero di chiavi, fino a 2 cifre, corrispondente al numero del file base.

Modulo: FAACTPFC

FAA4665E Non è possibile specificare il numero di chiavi a meno che il tipo di file non sia A

Spiegazione: E' stato immesso un numero chiavi, ma il tipo file non è A (per indice alternativo).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il numero chiavi o modificare il campo del tipo file.

Modulo: FAACTPFC

FAA4666E L'ID sistema specificato è un terminale

Spiegazione: L'ID sistema immesso è definito come un terminale nella TCT. L'ID sistema deve essere definito nella TCS come un sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo ID sistema nella FCT in modo che corrisponda ad una voce nella TCS o fare una nuova entrata nella TCS.

Modulo: FAACTPFC

FAA4667E Non è possibile specificare la lunghezza minima del record per il tipo file A

Spiegazione: Il campo Lunghezza minima record non è valido per file per indice alternativo (tipo A).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto del campo Lunghezza minima record.

Modulo: FAACTPFC

FAA4668E Non è possibile specificare la lunghezza massima del record per il tipo file A

Spiegazione: Il campo Lunghezza massima record non è valido per file per indice alternativo (tipo A).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto del campo Lunghezza massima record.

Modulo: FAACTPFC

FAA4669E Non è possibile specificare le dimensioni di CI per il tipo file A

Spiegazione: Il campo dell'ampiezza dell'intervallo di controllo non è valido per file per indice alternativo (tipo A).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto del campo dell'ampiezza di CI.

Modulo: FAACTPFC

FAA4670E Le dimensioni di CI devono essere un multiplo di 512

Spiegazione: L'ampiezza dell'intervallo di controllo deve essere espressa in byte in multipli di 512, fino ad un massimo di 4096 byte.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il campo dell'ampiezza di CI.

Modulo: FAACTPFC

FAA4671E Segmenti indici non ammessi per tipo file R o A

Spiegazione: I campi segmento indice non sono ammessi per tipi file R (di record relativi) e A (per indice alternativo).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare i campi.

Modulo: FAACTPFC

FAA4672E Il nome del Dataset non è valido - deve essere [percorso]nomefile

Spiegazione: Il nome del Dataset è richiesto per le voci rappresentative dei file locali e dovrebbero essere definito l'intero percorso nel formato [percorso]nomefile. Questo campo non è obbligatorio se è specificato L'ID sistema oppure se l'entrata è per Indice alternativo (AIX).

Azione del sistema: La voce della FCT non viene aggiornata.

Risposta dell'utente: Correggere il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4673E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPFC

FAA4674E La somma di Pos e Lun non deve essere superiore alla lunghezza minima del record

Spiegazione: Il contenuto dei campi Posizione e Lunghezza indica che la chiave è più grande dell'ampiezza minima specificata per l'intero record. I segmenti di una chiave devono essere contenuti entro la lunghezza minima specificata del record.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto dei campi Posizione e/o Lunghezza.

Alternativamente, aumentare l'ampiezza del record dato nel campo Lunghezza minima record.

Modulo: FAACTPFC

FAA4675E La lunghezza deve essere un multiplo di 2 se l'indice è Binario

Spiegazione: La lunghezza dell'indice deve essere un numero pari per un indice binario.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo Lunghezza.

Modulo: FAACTPFC

FAA4676E Entrata Dup (chiave duplicata) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I soli caratteri permessi nel campo Duplicato sono Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4677E Entrata Mod (chiave modificabile) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I soli caratteri permessi nel campo Modificabile sono Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4678E Entrata Bin (chiave binaria) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I soli caratteri permessi nel campo Binario sono Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4679E Entrata Nc (caratteri nulli) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I soli caratteri permessi nel campo dei caratteri nulli sono Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4680E Entrata Sg (stessa chiave) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I soli caratteri permessi nel campo Sg sono Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4681E Entrata Alt (ordinamento alternativo) non valida, richiesto Y o N

Spiegazione: I caratteri nel campo Sequenza di ordinamento alternativa devono essere Y o N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4682E Si aspettava un altro segmento, chiave terminazione con N come valore Sg

Spiegazione: Per l'ultimo segmento in una chiave, il campo Segmento deve essere N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il campo Segmento.

Modulo: FAACTPFC

FAA4683E Non è permessa alcuna voce di indice per i file di tipo A o R

Spiegazione: Si possono avere entrate di indice solo se il tipo file è E o K.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere le entrate dei campi.

Modulo: FAACTPFC

FAA4684E Attributi estesi non validi per la voce Sistema

Spiegazione: Attributi estesi (colore, evidenziazione, ampiezza area utente) possono essere definiti nella TCT solo per una voce di terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare tutte le entrate nei campi Attributi estesi.

Modulo: FAACTPTC

FAA4686E Campo non ammesso per Tipo collegamento APPC

Spiegazione: Il tipo di collegamento è stato identificato come tipo APPC, per il quale questo campo non è valido.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il contenuto di questo campo o modificare il contenuto del campo Tipo collegamento.

Modulo: FAACTPTC

FAA4688E Il conteggio sessione deve essere compreso tra 1 e 99

Spiegazione: Il campo Conteggio sessione deve contenere un numero compreso tra 1 e 99.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cambiare il valore nel campo Conteggio sessione.

Modulo: FAACTPCN

FAA4690E E' necessario specificare il valore del campo.

Spiegazione: Si deve immettere un valore nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore appropriato.

Modulo: FAACTPCN

FAA4692E Campo non ammesso per Tipo collegamento NETB

Spiegazione: Questo campo non deve essere specificato quando si sta trattando con un tipo di collegamento NETB.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare l'entrata da questo campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4694E Il campo non può contenere spazi inseriti

Spiegazione: Il campo contiene degli spazi intermedi. Questo non è permesso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo in modo da eliminare eventuali spazi intermedi.

Modulo: FAACTPTC, FAACTPCN, FAACTPDC, FAACTPCM, FAACTPFC

FAA4695E Annettere riservatezza deve essere L o V

Spiegazione: Il solo contenuto valido del campo Annettere riservatezza è L per locale e V per verificare.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4696E Il tipo di funzione deve essere R, L, E o I

Spiegazione: Il solo contenuto valido del campo Tipo funzione è uno dei valori seguenti:

- E per una destinazione extra-partizione
- I per una destinazione indiretta
- L per una destinazione locale
- R per una destinazione remota

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPDC

FAA4697E Il valore deve essere compreso tra 0 e 255

Spiegazione: Il valore nel campo Ampiezza area utente deve essere compreso nella gamma da 0 a 255.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4699E Entrata KATAKANA non valida per una definizione di terminale non giapponese

Spiegazione: Nella TCT, KATAKANA=Y è valida solo per terminali J e Q con code page 932 o 942.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere KATAKANA=N.

Modulo: FAACTPTC

FAA4700E La voce KATAKANA non è valida

Spiegazione: L'entrata KATAKANA non contiene Y o N. Sul CICS per Windows NT Katakana non è supportata e questa opzione deve essere N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere Y o N per il campo KATAKANA.

Modulo: FAACTPTC

FAA4701E Valore della code page non valido per il tipo terminale

Spiegazione: Per terminali J e Q, i soli valori supportati per "Id globale code page" sono :- OS/2 H: 00934, 00944 OS/2 J: 00932, 00942 OS/2 T: 00938, 00948 E' anche possibile immettere un valore di code page non supportata, per tipi J e Q, deve essere almeno 00930.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il numero immesso in "Id globale code page".

Modulo: FAACTPTC

FAA4702W Code page specificata non riconosciuta. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: E' stata immessa una voce non riconosciuta in "Id globale code page". Le voci CICS supportate sono indicate nei pannelli di aiuto CEDA TCT. Sono consentite altre code page, ammesso che siano supportate anche dal sistema operativo. Notare che attualmente il CICS per Windows NT non supporta code page DBCS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Anche se la voce non viene riconosciuta, è possibile confermarla premendo Invio. Tuttavia, tenere presente che non è garantito che l'instradamento della transazione possa gestire code page non supportate. In caso contrario, selezionare una code page dell'aiuto di CEDA TCT ed immetterla nella TCT.

Modulo: FAACTPTC

FAA4703I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPFC

FAA4704E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPFC

FAA4705E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPFC

FAA4706E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPFC

FAA4707E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPFC

FAA4708E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPFC

FAA4709I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPFC

FAA4710I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPFC

FAA4711I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPFC

FAA4712E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPFC

FAA4713E Valore troppo piccolo

Spiegazione: Il contenuto del campo evidenziato è inferiore al valore minimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4714E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome gruppo può contenere fino a 8 caratteri. I caratteri validi sono dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPFC

FAA4715E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4716E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPFC

FAA4717E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPFC

FAA4718E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo dei caratteri non numerici.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4719I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPPC

FAA4720E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPPC

FAA4721E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPPC

FAA4722E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPPC

FAA4723E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPPC, FAACTPTC

FAA4724E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPPC

FAA4725I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPPC

FAA4726I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPPC

FAA4727I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPPC

FAA4728E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPPC

FAA4729E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPPC

FAA4730E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, #, \$.

Modulo: FAACTPPC

FAA4731E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPPC

FAA4732E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPPC

FAA4733E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPPC

FAA4734I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPPP

FAA4735E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPPP

FAA4736E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record relativo al nome specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore. specificata nel campo di immissione.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPPP

FAA4737E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato.
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato.
- Modificare l'entrata nel campo di immissione.

Modulo: FAACTPPP

FAA4738E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPPP

FAA4739E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPPP

FAA4740I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Risposta dell'utente: Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio.

Modulo: FAACTPPP

FAA4741I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPPP

FAA4742I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPPP

FAA4743E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPPP

FAA4744E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. I caratteri validi sono dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPPP

FAA4745E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPPP

FAA4746E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi di risorsa e di gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPPP

FAA4747E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPPP

FAA4748I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPSN

FAA4749E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPSN

FAA4750E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPSN

FAA4751E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPSN

FAA4752E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPSN

FAA4753E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare voci dalla lista riepilogativa è stato usato un carattere diverso da /.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPSN

FAA4754I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPSN

FAA4755I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPSN

FAA4756I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPSN

FAA4757E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPSN

FAA4758E Valore troppo grande

Spiegazione: Il contenuto del campo evidenziato è superiore al valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPSN

FAA4759E Valore troppo piccolo

Spiegazione: Il contenuto del campo evidenziato è inferiore al valore minimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPSN

FAA4760E Questo record non esiste più nella tabella di collegamento

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPSN

FAA4761E L'ID utente contiene caratteri non validi

Spiegazione: L'ID utente contiene caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'id utente in modo che contenga i caratteri tra questi di seguito riportati: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, %, \$, # o £.

Modulo: FAACTPSN

FAA4762E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo caratteri non numerici, lettere o simboli.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSN

FAA4763I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPTC

FAA4764E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPTC

FAA4765E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPTC

FAA4766E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPTC

FAA4767E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPTC

FAA4768E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare voci dalla lista riepilogativa è stato usato un carattere diverso da /.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPTC

FAA4769I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPTC

FAA4770I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPTC

FAA4771I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPTC

FAA4772E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPTC

FAA4773E Valore troppo grande

Spiegazione: Il contenuto del campo evidenziato è superiore al valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4774E Valore troppo piccolo

Spiegazione: Il contenuto del campo evidenziato è inferiore al valore minimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4775E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPTC

FAA4776E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è ora definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4777E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPTC

FAA4778E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPTC

FAA4779E Questo record non esiste più nella tabella di controllo terminali

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPTC

FAA4780E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo caratteri non numerici, lettere o simboli.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4781I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPTS

FAA4782E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPTS

FAA4783E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPTS

FAA4784E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPTS

FAA4785E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPTS

FAA4786E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPTS

FAA4787I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPTS

FAA4788I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPTS

FAA4789I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPTS

FAA4790E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPTS

FAA4791E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPTS

FAA4792E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPTS

FAA4793E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è ora definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPTS

FAA4794E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACTPTS

FAA4795E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPTS

FAA4796E Il campo Coda recuperabile deve contenere R o U

Spiegazione: Il campo Coda recuperabile non è corretto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Immettere R se questa coda è recuperabile automaticamente. Altrimenti, immettere U. Qualsiasi altro carattere non è valido.

Modulo: FAACTPTS

FAA4797I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPKB

FAA4798E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare,

cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPKB

FAA4799E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPKB

FAA4800E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACTPKB

FAA4801E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPKB

FAA4802E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPKB

FAA4803I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPKB

FAA4804I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPKB

FAA4805I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPKB

FAA4806E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPKB

FAA4807E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, #, \$.

Modulo: FAACTPKB

FAA4808E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una risorsa è ora definita tramite il suo nome di elemento e il suo nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa, deve essere fornito il suo nome di elemento e il suo nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPKB

FAA4809E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi risorsa/gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome della risorsa.

Modulo: FAACPKB

FAA4810E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACPKB

FAA4811E Questo record non esiste più nella tabella di impostazione delle stazioni di lavoro.

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACPKB

FAA4812I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACPCM

FAA4813E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista

riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACPCM

FAA4814E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACPCM

FAA4815E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato
- Modificare l'entrata nel campo di immissione

Modulo: FAACPCM

FAA4816E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACPCM

FAA4817E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare voci dalla lista riepilogativa è stato usato un carattere diverso da /.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACPCM

FAA4818I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACPCM

FAA4819I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPCM

FAA4820I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPCM

FAA4821E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPCM

FAA4822E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo caratteri non numerici, lettere o simboli.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCM

FAA4823I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4824E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo

di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4825E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome che è stato specificato nel campo di immissione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il campo di immissione o scegliere l'azione ADD per aggiungere un nuovo record alla tabella.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4826E Record già esistente

Spiegazione: E' stato scelto ADD ma il contenuto del campo di immissione si riferisce ad un record esistente della tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni:

- Scegliere un'altra azione per accedere al record specificato.
- Scegliere SEARCH per avviare la visualizzazione di riepilogo nel punto del record specificato.
- Modificare l'entrata nel campo di immissione.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4827E Questo campo è obbligatorio

Spiegazione: Si deve immettere un nome nel campo di immissione

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo appropriato per la tabella.

Modulo: FAACTPCN

FAA4828E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4829I Record aggiunto con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato aggiunto alla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene rivisualizzato lo schermo di dettaglio con il campo del nome in bianco, in modo che si possa aggiungere o scegliere un altro record.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4830I Record aggiornato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record è stato aggiornato con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio. Viene visualizzato il successivo record scelto.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4831I Record cancellato con esito positivo. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il record specificato è stato cancellato con successo dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4832E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4833E Valore troppo grande

Spiegazione: Il valore del campo evidenziato supera il valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo. Usare l'aiuto in linea per determinare il valore massimo del campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4834E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4835E E' necessario specificare il nome gruppo

Spiegazione: Una tabella di inizializzazione sistema è definita da un solo nome gruppo; una voce di terminale o una voce di sistema da un nome di elemento e da un nome gruppo. Pertanto, per specificare in modo univoco una risorsa di questo tipo, è necessario fornire il nome gruppo oppure il nome di elemento e suo nome gruppo. (Anche altre risorse, ad eccezione delle voci delle CVT e SNT, richiedono entrambi i nomi di elemento e di gruppo).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un nome gruppo.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4836E Il nome della risorsa già esiste in questo nome gruppo

Spiegazione: La combinazione specificata dei nomi di risorsa e di gruppo esiste già.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo Nome risorsa.

Modulo: FAACTPCN

FAA4837E Con il gruppo è necessario immettere il nome della risorsa

Spiegazione: La risorsa non è stata specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il nome della risorsa (voce).

Modulo: FAACTPCN

FAA4838E Questo record non esiste più nella tabella cui si fa riferimento

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4839E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo caratteri non numerici, lettere o simboli.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4852I Cancellazione del record. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Questo messaggio richiede la conferma che si desidera che il record corrente venga cancellato dalla tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se si desidera che la cancellazione proceda, premere Invio. Altrimenti, per conservare il record, premere F12 e l'azione di cancellazione viene annullata.

Modulo: FAACTPSI

FAA4853E Aggiornamento tabella incoerente

Spiegazione: Un controllo dati interno non ha avuto esito, probabilmente perché è in esecuzione più di una sessione di terminale logico e i dati della tabella sono stati modificati in un'altra sessione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione CEDA solo da un terminale logico.

Modulo: FAACTPSI

FAA4854E Questo campo deve essere numerico

Spiegazione: Sono stati digitati in questo campo dei caratteri non numerici.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4855E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPED

FAA4856E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: Per selezionare voci dalla lista riepilogativa è stato usato un carattere diverso da /.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPED

FAA4857E Campo Stampante associata non valido

Spiegazione: Il campo Stampante associata può essere usato solo con Entrata V (terminale 3270), S (sequenziale) o J (terminale 3270 giapponese) e deve essere una delle seguenti: da 'LPT1' a 'LPT9' o 'PRN'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4858E Nome terminale non valido

Spiegazione: Il nome del terminale contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del terminale può avere una lunghezza massima di 4 caratteri: dalla A alla Z, dalla a alla z, dallo 0 al 9, @, #, \$.

Modulo: FAACTPTC

FAA4859E Nome risorsa non valido

Spiegazione: Il nome della risorsa contiene uno o più caratteri non validi o non riconosciuto come nome di risorsa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome della risorsa può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPKB

FAA4860E Dimensioni CI troppo piccole per il numero di segmenti chiave definiti

Spiegazione: Nella FCT, il numero di segmenti di chiave che si possono definire per un file dipende dall'ampiezza di CI che è stata specificata. Ad esempio, per un'ampiezza di CI di 512 byte, si possono definire al massimo sette segmenti di chiave. Per un numero maggiore di segmenti di chiave, aumentare l'ampiezza di CI.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore nel campo Ampiezza CI (Ricordarsi che l'entrata per questo campo deve essere un multiplo di 512).

Modulo: FAACTPFC

FAA4861E Dimensioni CI troppo piccole per la lunghezza totale della chiave

Spiegazione: Nella FCT, la lunghezza totale della chiave che si può definire per un file dipende dall'ampiezza di CI che è stata specificata. L'ampiezza di CI deve essere in grado di contenere almeno otto chiavi. Più specificatamente (Ampiezza CI - 12) deve essere maggiore o uguale a: (Lunghezza totale chiave + 12) moltiplicato per 8.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore nel campo Ampiezza CI (Ricordarsi che l'entrata per questo campo deve essere un multiplo di 512).

Modulo: FAACTPFC

FAA4862E Dimension CI troppo piccole per la lunghezza minima del record

Spiegazione: La somma della Lunghezza minima record specificata e dei vari sovraccarichi gestionali è superiore all'ampiezza data dell'intervallo di controllo. I sovraccarichi sono la somma di:

- 19 byte per un file a sequenza di immissione
- 6 byte per un file a sequenza per chiave
- 10 byte per un file di record relativi
- 8 byte per ciascuna chiave 'Dup'
- 4 byte se le Lunghezze record minima & massima differiscono.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Aumentare l'ampiezza di CI specificata o rivedere la Lunghezza minima record e il posizionamento dei segmenti di chiave, come necessario.

Modulo: FAACTPFC

FAA4863E La somma di Pos e Lun supera la capacità del CI

Spiegazione: Il contenuto dei campi Posizione e Lunghezza, insieme ai vari sovraccarichi di gestione file, indicano che il segmento di chiave non entra nell'Intervallo di controllo. Il programma di gestione file richiede che tutte le chiavi siano completate nel primo CI di un record. I sovraccarichi sono la somma di:

- 19 byte per un file a sequenza di immissione
- 6 byte per un file a sequenza per chiave
- 10 byte per un file di record relativi
- 8 byte per ciascuna chiave 'Dup'
- 4 byte se le Lunghezze record minima & massima differiscono.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Specificare un'ampiezza del CI maggiore oppure ridurre i valori Pos o Lun, o usare un numero minore di chiavi 'Dup' (ciascuna delle quali comporta un sovraccarico di 8 byte per record).

Modulo: FAACTPFC

FAA4864E ID destinazione non valido

Spiegazione: L'ID destinazione contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. L'ID destinazione può essere lungo al massimo 4 caratteri. I caratteri validi sono dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPDC

FAA4865E Codice Transazione o Transazione remota non valido

Spiegazione: Il campo contiene uno o più spazi in bianco intermedi o altri caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. I codici di transazione possono avere una lunghezza massima di 4 caratteri: dalla A alla Z,

dalla a alla z, dallo 0 al 9, @, #, \$, %, &, £, ?, !, :, ;, ", =, ê, ,, < and >.

Tener presente che l'uso di caratteri speciali diversi da @, # o da \$ è consentito nel CICS ma potrebbe non essere consentito come transazione in entrata attraverso Communications Manager (OS/2) o SNA Server (Windows NT).

Modulo: FAACTPPC

FAA4866E Nome programma non valido

Spiegazione: Il campo Nome programma contiene spazi intermedi oppure uno o più caratteri non validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Un nome di programma può essere lungo al massimo 8 caratteri e non deve contenere spazi in bianco o caratteri di separazione.

Modulo: FAACTPPC, FAACTPPP

FAA4867E ID sistema non valido

Spiegazione: Il campo ID sistema contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. L'ID del sistema può avere una lunghezza massima di 4 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPSI

FAA4868E Identificativo Coda TS o Coda TS remota non valido

Spiegazione: Il campo contiene uno o più spazi intermedi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Identificativi Memoria temporanea possono contenere da 1 a 8 caratteri grafici.

Modulo: FAACTPTS

FAA4869E Valore Stato ATI deve essere Y o N

Spiegazione: Lo Stato ATI può essere impostato a Y per permettere, o a N per vietare, l'iniziazione automatica transazione per questo terminale. Non sono ammessi altri valori.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4870E Il valore di Ampiezza schermo alternativa non è valido

Spiegazione: L'Ampiezza schermo alternativa deve essere impostata a Y per permettere o a N per proibire. Non sono ammessi altri valori. Sul CICS per Windows NT l'ampiezza schermo alternativa non è valida e questa opzione deve essere N.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPPC

FAA4871E L'opzione supporto PNA non è valida

Spiegazione: Il campo dell'opzione relativa a PNA (Programmable Network Architecture) deve essere Y (Sì) o N (No). Sul CICS per Windows NT il supporto PNA (Programmable Network Architecture) non è disponibile e l'opzione deve essere N (No).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4872E Nome terminale specificato non valido

Spiegazione: Il nome del terminale contiene uno o più caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del terminale può avere una lunghezza massima di 4 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPSI

FAA4873E Imnesso nome coda remota, ma nessun ID sistema

Spiegazione: E' stato immesso un nome di coda remota, ma non è stato immesso nulla nel campo ID sistema per identificare il sistema remoto in cui si trova la coda.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Effettuare un'immissione nel campo ID sistema.

Modulo: FAACTPTS

FAA4874E ID sistema non consentito con Nome programma

Spiegazione: Sono stati immessi un ID sistema e un Nome programma e questo non è consentito. Un Nome programma viene usato per associare il codice della transazione ad un programma nel sistema CICS locale. Un ID sistema viene usato per associare il codice della transazione ad una transazione su un sistema CICS remoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Eliminare il Nome programma o l'ID sistema.

Modulo: FAACTPPC

FAA4875E Imnesso Modo chiusura stampante, ma nessuna Stampante associata

Spiegazione: E' stato immesso un valore per il Modo chiusura stampante, ma non è stato immesso alcun valore per la Stampante associata e questo non è consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Se questo terminale non ha una Stampante associata, eliminare il valore del Modo chiusura stampante. Se questo terminale ha una Stampante associata, aggiungerla. Questa dovrà essere da 'LPT1' a 'LPT9' o 'PRN' e il Modo chiusura stampante dovrà essere impostato a 'T' (fine attività) o a 'F' (fine file).

Modulo: FAACTPTC

FAA4876E La priorità deve essere compresa tra 0 e 255

Spiegazione: E' stato immesso un valore Priorità che non è compreso nella gamma consentita, da 0 a 255, per le priorità del CICS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore compreso nella gamma consentita.

Modulo: FAACTPCN, FAACTPPC, FAACTPSI, FAACTPTC

FAA4877E Classe attività deve essere N o nella gamma da 1 a 10

Spiegazione: E' stato immesso un limite della classe di attività che non è N né è compreso nella gamma da 1 a 10. Se esso è N l'attività non appartiene a una classe. Se è tra 1 e 10 l'attività appartiene alla classe specificata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore entro le gamme consentite.

Modulo: FAACTPPC

FAA4878E Limite classe attività deve essere nella gamma da 0 a 99

Spiegazione: E' stato immesso un limite della classe di attività che non è compreso nella gamma consentita da 0 a 99. Il limite è il numero massimo di attività all'interno di una classe che possono essere eseguite simultaneamente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore compreso nella gamma consentita.

Modulo: FAACTPSI

FAA4879E E' necessario che l'opzione supporto FEPI sia Y oppure N

Spiegazione: Il campo relativo all'opzione del supporto FEPI (Front End Programming Interface) deve essere Y (sì) o (no).

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPSI

FAA4880E Nome generico contiene degli asterischi '**

Spiegazione: Il nome della risorsa contiene un '** specificato nella posizione errata. Un '** può solo seguire il nome della risorsa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome della risorsa può essere lungo al massimo 8 caratteri e può essere parzialmente specificato usando un '**.

Modulo: FAACTPCM

FAA4881E Nome risorsa non valido

Spiegazione: Il nome della risorsa è stato impostato a valori alti. Questa è una specifica non corretta del nome della risorsa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome della risorsa può essere lungo al massimo 8 caratteri e può essere parzialmente specificato usando un '*'.
Modulo: FAACTPCM

FAA4890E Il valore di Autoconnessione deve essere Y o N

Spiegazione: L'Autoconnessione può essere impostata a Y in modo che il terminale sia installato e avviato durante l'inizializzazione del sistema, oppure a N per avere il terminale installato ma non avviato. In questo caso, il terminale può essere acquisito in un secondo tempo. Non sono ammessi altri valori.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4891E Per questo Tipo terminale il valore di Autoconnessione deve essere N

Spiegazione: Per le Voci Terminale modello, le Voci Terminale stampante e le Voci Terminale sequenziale, l'Autoconnessione deve essere impostata a N

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4892E Per questo Tipo terminale il valore di Autoconnessione deve essere Y

Spiegazione: Per le Voci Terminale a schermo intero e le Voci Terminale 3151, l'Autoconnessione deve essere impostata a Y

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPTC

FAA4893E Nome Modo non valido

Spiegazione: Il nome deve essere costituito solo dai seguenti caratteri:

- Lettere maiuscole da A a Z
- Cifre da 0 a 9
- @ # \$

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4894E Alias LU non valido

Spiegazione: L'alias deve essere costituito solo dai seguenti caratteri:

- Lettere maiuscole da A a Z
- Cifre da 0 a 9
- @ # \$

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4895E Alias Lu partner non valido

Spiegazione: L'alias deve essere costituito solo dai seguenti caratteri:

- Lettere maiuscole da A a Z
- Cifre da 0 a 9
- @ # \$

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPCN

FAA4896E Per il codice di transazione remota, è necessario specificare l'ID di sistema

Spiegazione: L'ID sistema identifica il sistema CICS remoto, usato per l'instradamento delle transazioni. Il sistema CICS remoto deve già essere immesso nella TCS delle stazioni di lavoro.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere l'ID sistema remoto.

Modulo: FAACTPPC

FAA4897E Nome file non valido

Spiegazione: Il nome del file può consistere di qualsiasi dei seguenti caratteri:

- Lettere maiuscole da A a Z
- Cifre da 0 a 9
- @ # \$

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo.

Modulo: FAACTPFC

FAA4898E La porta del sistema centrale remoto deve essere un asterisco o un numero compreso tra 1 e 65535

Spiegazione: E' stata fatta un'entrata in un campo sullo schermo di definizione TCS che non è valida per un tipo di collegamento TCP. Il campo in questione è evidenziato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il contenuto del campo evidenziato.

Modulo: FAACTPCN

FAA4899E La parola d'ordine contiene caratteri non validi

Spiegazione: La parola d'ordine contiene caratteri che non sono validi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere la parola d'ordine in modo che sia composta da caratteri compresi tra quelli di seguito riportati: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, %, \$, # oppure £.

Modulo: FAACTPSN

FAA4900E Nome file remoto non valido per una voce File AIX

Spiegazione: Un File AIX non può essere definito usando l'opzione del nome di file remoto. Il file deve essere definito come un file che usa un file base che è definito come remoto, se è richiesto l'AIX remoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il contenuto del campo evidenziato.

Modulo: FAACTPFC

FAA4901E Id sistema non valido per una voce File AIX

Spiegazione: Un File AIX non può essere definito usando l'opzione dell'Id sistema. Il file deve essere definito come un file che usa un file base che è definito come remoto, se è richiesto l'AIX remoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare il contenuto del campo evidenziato.

Modulo: FAACTPFC

FAA4902W Si sta utilizzando un programma di gestione della riservatezza esterno, le voci della SNT vengono ignorate

Spiegazione: Il campo Programma di gestione riservatezza della SIT(System Initialization Table) è impostato in modo da utilizzare un programma di gestione della riservatezza esterno. Questo significa che le voci nella SNT non verranno usate per la riservatezza del sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende la conferma dell'azione.

Risposta dell'utente: Proseguire con l'elaborazione delle voci della SNT. Per abilitare la sicurezza SNT, cambiare in 'SNT' il Security Manager nella SIT.

Modulo: FAACTPSN

FAA4910E Il valore Copia del contenuto della memoria in una fine anomala deve essere Y o N

Spiegazione: I valori permessi per Copia del contenuto della memoria in una fine anomala sono Y o N. Specificare Y se deve essere eseguita una copia del contenuto della memoria nel caso di una fine anomala della transazione, N se non è richiesta alcuna copia del contenuto della memoria. Se è specificato Y il tipo della copia del contenuto della memoria effettuata dipende dalla specifica dell'opzione attiva 'Copia del contenuto della memoria in una fine anomala' nella SIT. Se la SIT specifica Y per Copia del contenuto della memoria in una fine anomala, viene eseguita una copia completa del contenuto della memoria del sistema. Se la SIT specifica viene eseguita una copia del contenuto della memoria dell'attività.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPPC

FAA4911E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPPP

FAA4912E Il valore dell'ID di sistema deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Nell'ID sistema è incluso un carattere che non è consentito in un valore dell'ID sistema. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z], quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificato.

Modulo: FAACTPTC

FAA4950E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPGR

FAA4951E Impossibile trovare il gruppo 'nome-gruppo'

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome gruppo che è stato specificato nella riga comandi.

Azione del sistema: Il sistema visualizza un elenco dei gruppi definiti e attende un'azione da parte dell'operatore al terminale.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il nome gruppo di immissione o selezionare un gruppo dall'elenco visualizzato.

Modulo: FAACTPGR

FAA4952E Impossibile trovare il gruppo

Spiegazione: E' stato immesso un nome gruppo e il sistema non ha potuto trovare alcun record che appartiene al gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il nome gruppo e ripetere il comando.

Modulo: FAACTPGR

FAA4953E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPGR

FAA4954E Nome gruppo non valido

Spiegazione: Il nome gruppo contiene uno o più caratteri non validi o non è riconosciuto come nome gruppo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del gruppo può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPGR

FAA4955E Azione non coerente con i campi di immissione

Spiegazione: E' stato tentato di aggiungere un record esistente alla tabella o di cancellare, aggiornare o visualizzare un record inesistente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione sullo schermo. Per aggiungere un record, digitare il nome di un nuovo record nel campo di immissione e scegliere la funzione ADD. Per aggiornare, cancellare o visualizzare un record, scegliere una voce dalla lista riepilogativa o digitare, nel campo di immissione, il nome di un record esistente.

Modulo: FAACTPGR

FAA4956E Utilizzare la barra (/) per selezionare le voci

Spiegazione: E' stato usato un carattere diverso da una barra (/) per selezionare voci da una lista riepilogativa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare di nuovo le voci usando /.

Modulo: FAACTPGR

FAA4957E Impossibile trovare il record

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella tabella un record per il nome gruppo che è stato specificato nella riga comandi.

Azione del sistema: Il sistema visualizza un elenco dei gruppi definiti e attende un'azione da parte dell'operatore al terminale.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome sia corretto. Modificare il nome gruppo di immissione o selezionare un gruppo dall'elenco visualizzato.

Modulo: FAACTPGR

FAA4958E Tipo record non valido

Spiegazione: Il tipo di record specificato non è valido.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il tipo di record e tentare di nuovo l'operazione. I tipi di record validi sono: DCT, FCT, PCT, PPT, SIT, TCS, TCT, TST, WSU.

Modulo: FAACTPGR

FAA4959E Nome record non valido

Spiegazione: Il nome del record contiene uno o più caratteri che non sono validi o non è riconosciuto come un nome di record.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo. Il nome del record può avere una lunghezza massima di 8 caratteri: dalla A alla Z, dallo 0 al 9, @, # e \$.

Modulo: FAACTPGR

FAA4960E Tipo Record interno non valido

Spiegazione: Il formato interno di un record non è valido.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Ripetere la richiesta. Se l'errore permane fare una traccia CICS, usando la transazione CETR, e contattare la propria organizzazione di servizio.

Modulo: FAACTPGR

Capitolo 6. Messaggi FAA5xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA5xxx.

FAA5001E Formato comando non valido

Spiegazione: Il formato del comando CEPN non era corretto.

Azione del sistema: Il comando viene respinto.

Risposta dell'utente: Immettere il comando e un'opzione nel formato corretto. Le opzioni valide sono le seguenti.

'Aprire'
'Chiudere'
'Interrog'

Modulo: FAAPNPPN

FAA5002I Lo stato dell'Interfaccia PNA è 'stato'

Spiegazione: Questa è una risposta ad una richiesta di Interrogazione.

Azione del sistema: Viene visualizzato lo stato attuale dell'interfaccia CICS al PNA. Sono elencati di seguito i possibili tipi di 'stato':

Disabilitata L'interfaccia non è attiva.

In via di disabilitazione L'interfaccia viene disattivata in seguito ad una richiesta di chiusura.

Attiva L'interfaccia è attiva e in grado di elaborare le richieste.

In attivazione L'interfaccia sta elaborando una richiesta di attivazione.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5003E Impossibile attivare l'interfaccia PNA, lo stato non è Disabilitata

Spiegazione: E' stata inoltrata una richiesta di 'apertura' mentre l'interfaccia non era disabilitata.

Azione del sistema: La richiesta viene respinta.

Risposta dell'utente: Verificare lo stato dell'interfaccia. Se è:

In attivazione Attendere che venga portata a termine la precedente richiesta di attivazione.

In via di disabilitazione Attendere che venga completata la Chiusura e ripetere, quindi, la richiesta di Attivazione.

Attiva Chiudere l'interfaccia prima di tentare la relativa attivazione.

Disabilitata Verificare che l'interfaccia PNA sia stata abilitata nell'opzione SIT CEDA.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5004I Attivazione Interfaccia PNA in corso

Spiegazione: E' stata inoltrata una richiesta di attivazione mentre l'interfaccia era in fase di avvio.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Premere F3 per uscire dalla transazione.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5005E Richiesta Apertura interfaccia PNA non riuscita, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Una richiesta 'Aprire' non ha avuto esito a causa di un errore di sistema.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Verificare la registrazione dei messaggi CICS per eventuali messaggi correlati. Riavviare il sistema CICS con l'opzione 'A freddo'. Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza, riportando quanto segue: registrazione dei messaggi CICS e il file di traccia binario del CICS.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5006E Impossibile chiudere l'interfaccia PNA, lo stato non è Attiva

Spiegazione: E' stata fatta una richiesta di chiusura mentre l'interfaccia non era attiva.

Azione del sistema: La richiesta viene respinta. Il sistema attende l'immissione dal terminale.

Risposta dell'utente: Verificare lo stato dell'interfaccia. Se è:

In attivazione Attendere che la precedente richiesta di attivazione venga completata e ripetere la richiesta di chiusura.

In via di disabilitazione Attendere che la precedente richiesta di chiusura venga completata

Disabilitata Per chiuderla è necessario che sia attivata.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5007I Disabilitazione dell'interfaccia PNA in corso

Spiegazione: E' stata inoltrata una richiesta di chiusura durante la chiusura dell'interfaccia.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5008E Richiesta Chiusura interfaccia PNA non riuscita, RC 'codice-ritorno'

Spiegazione: Una richiesta 'Chiudere' non ha avuto esito a causa di un errore di sistema.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Verificare la registrazione dei messaggi CICS per eventuali messaggi correlati. Riavviare il sistema CICS con l'opzione 'A freddo'. Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza, riportando quanto segue: registrazione dei messaggi CICS e il file di traccia binario del CICS.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5009E Opzione specificata non valida, ripetere l'immissione

Spiegazione: E' stata specificata un'opzione che non è valida.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Immettere il comando e un'opzione nel formato corretto. Le opzioni valide sono le seguenti.

'Aprire'
'Chiudere'
'Interrog'

Modulo: FAAPNPPN

FAA5010E Tasto FP non supportato

Spiegazione: E' stato premuto un tasto FP che la transazione non supporta.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Premere 'Invio' o uno dei tasti FP validi. I tasti FP validi sono:

'F1' per visualizzare Aiuto.

'F3' per uscire dalla transazione.

Modulo: FAAPNPPN

FAA5100I Avviata sessione di instradamento al sistema 'idsis'

Spiegazione: La transazione CRTE è stata iniziata con esito positivo.

Azione del sistema: Tutte le transazioni verranno instradate al sistema specificato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5101E Errore nell'elaborazione della riga comandi

Spiegazione: La transazione CRTE non può leggere eventuali parametri specificati.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto dello schermo e tentare di nuovo la transazione. La sintassi corretta per il comando è:

CRTE SYSID=xxxx

dove xxxx è il nome del sistema remoto.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5102E Sintassi non corretta - La sintassi corretta è CRTE SYSID=XXXX

Spiegazione: La transazione ha specificato una sintassi non corretta.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto dello schermo e tentare di nuovo la transazione. La sintassi corretta per il comando è:

CRTE SYSID=xxxx

dove xxxx è il nome del sistema remoto.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5104E Parola chiave SYSID non specificata

Spiegazione: La parola chiave SYSID= manca dal parametro per la transazione CRTE.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto dello schermo e tentare di nuovo la transazione. La sintassi corretta per il comando è:

CRTE SYSID=xxxx

dove xxxx è il nome del sistema remoto.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5106E Nome sistema più lungo di 4 caratteri

Spiegazione: Il parametro SYSID passato alla transazione CRTE contiene un nome di sistema più lungo di 4 caratteri.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Eliminare il contenuto dello schermo e tentare di nuovo la transazione. La sintassi corretta per il comando è:

CRTE SYSID=xxxx

dove xxxx è il nome del sistema remoto.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5108E Sistema 'idsis' non definito

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il nome SYSID specificato per la transazione nella Tabella dei collegamenti e delle sessioni.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome specificato sia corretto e che sia definito nella Tabella dei collegamenti e delle sessioni. Se il nome non è definito, usare la transazione CEDA per aggiungere una nuova voce.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5109E 'idsis' non è un nome di sistema valido

Spiegazione: 'idsis' è un terminale o un sistema client. CRTE può essere avviato solo su un sistema APPC, MRO, NetBIOS o TCP/IP.

Azione del sistema: La richiesta viene respinta.

Risposta dell'utente: Riprovare con il nome corretto del sistema.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5110E Sistema 'idsis' non in servizio

Spiegazione: Il sistema specificato è fuori servizio.

Azione del sistema: La richiesta viene respinta.

Risposta dell'utente: Mettere il sistema in servizio.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5111E Il nome del sistema non può essere uguale a quello del Sistema locale

Spiegazione: Il nome del Sistema remoto specificato nell'opzione SYSID deve essere quello di un sistema nella TCS diverso dal Sistema locale.

Azione del sistema: La richiesta viene ignorata.

Risposta dell'utente: Riprovare con un SYSID valido.

Modulo: FAAOTPTR

FAA5120I Sessione instradamento al sistema 'idsis' terminata

Spiegazione: L'instradamento al sistema remoto specificato è terminato.

Azione del sistema: Le transazioni non vengono più instradate al terminale remoto.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5200W Nessun messaggio nel file di registrazione

Spiegazione: Non è stato individuato alcun messaggio nel file di registrazione del sistema in risposta alla richiesta di richiamare i messaggi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare e premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSMG

FAA5201I Gruppi selezionati installati

Spiegazione: I gruppi selezionati sono stati installati con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'azione e premere Invio oppure un tasto PF, per continuare il processo di elaborazione. Premendo PF9 è possibile visualizzare i messaggi relativi all'installazione dei gruppi selezionati.

Modulo: FAACTPGR

FAA5202W Si sono verificati degli errori durante l'installazione dei gruppi selezionati.

Spiegazione: Sono stati rilevati degli errori nel tentativo di installare i gruppi selezionati.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionando PF9 è possibile visualizzare i messaggi relativi agli errori riscontrati. Questi messaggi aggiuntivi indicano la causa degli errori. Correggere gli errori, se necessario, e avviare nuovamente l'installazione.

Modulo: FAACTPGR

FAA5203I Risorse selezionate installate

Spiegazione: Le risorse selezionate sono state installate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'azione e premere Invio oppure un tasto PF, per continuare il processo di elaborazione. È possibile visualizzare i messaggi relativi all'installazione delle risorse selezionate.

Modulo: FAACTPGR

FAA5204W Si sono verificati degli errori durante l'installazione delle risorse selezionate

Spiegazione: Sono stati rilevati degli errori nel tentativo di installare le risorse selezionate.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionando PF9 è possibile visualizzare i messaggi relativi agli errori riscontrati. Questi messaggi aggiuntivi indicano la causa degli errori. Correggere gli errori, se necessario, e avviare nuovamente l'installazione.

Modulo: FAACTPGR

FAA5206I Cancellate 'numero' definizioni nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Le definizioni nel gruppo selezionato sono state cancellate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'azione e premere Invio oppure un tasto PF, per continuare il processo di elaborazione.

Modulo: FAACTPGR

FAA5207I Cancellate 'numero' definizioni nei gruppi selezionati

Spiegazione: Le definizioni nei gruppi selezionati sono state cancellate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'azione e premere Invio oppure un tasto PF, per continuare il processo di elaborazione. Premendo PF9, è possibile visualizzare i messaggi relativi ai nomi dei gruppi cancellati.

Modulo: FAACTPGR

FAA5208W Il gruppo 'NomeGruppo' non può essere cancellato

Spiegazione: È stata inoltrata una richiesta di cancellazione di un gruppo fornito dal sistema. La richiesta viene respinta in quanto non è possibile cancellare i gruppi forniti dal sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'azione e premere Invio oppure un tasto PF, per continuare il processo di elaborazione.

Modulo: FAACTPGR

FAA5209E Rilevati errori durante la cancellazione del gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il sistema ha rilevato un errore mentre tentava di cancellare il gruppo selezionato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Provare nuovamente l'operazione di cancellazione. Se selezionando più di un gruppo l'errore persiste, provare a selezionare un numero di gruppi inferiore. Riesaminare, inoltre, le impostazioni relative al richiamo per assicurarsi che siano disponibili risorse sufficienti per supportare il numero di record contenuto all'interno del gruppo.

Modulo: FAACTPGR

FAA5210E Rilevati errori durante la cancellazione dei gruppi

Spiegazione: È stato rilevato un errore durante la cancellazione dei gruppi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare tutti i messaggi per individuare la causa dell'errore. Usare PF9 per elencare tutti i messaggi prodotti dall'operazione di cancellazione.

Modulo: FAACTPGR

FAA5211I Il gruppo viene cancellato. Premere Invio per confermare, F12 per annullare.

Spiegazione: Prima di cancellare i gruppi selezionati il sistema richiede una conferma per procedere con la richiesta.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Premere Invio per cancellare i gruppi selezionati. Premere PF12 per confermare la richiesta di cancellazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5221I Transazioni selezionate installate

Spiegazione: Le transazioni selezionate sono state installate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra transazione e un'altra azione per l'esecuzione, oppure premere un tasto PF per continuare il processo di elaborazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA5222W Si sono verificati degli errori durante l'installazione delle transazioni selezionate

Spiegazione: Sono stati riscontrati uno o più errori nella fase di installazione delle transazioni selezionate.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA5223I Transazione 'IDTrans' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La transazione appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA5224I Transazione 'IDtrans' sostituita da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La transazione appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA5225W Transazione 'IDTrans' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la transazione appartenente al gruppo specificato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPC

FAA5231I Programmi selezionati installati

Spiegazione: I programmi selezionati sono stati installati con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un altro programma e un'altra azione per l'esecuzione oppure premere un tasto PF per continuare il processo di elaborazione.

Modulo: FAACTPPP

FAA5232W Si sono verificati degli errori durante l'installazione dei programmi selezionati.

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione dei programmi selezionati. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che il programma selezionato è caricato oppure viene eseguito da una transazione su un altro terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione. Se il programma è installato, ma non in esecuzione, è possibile disinstallarlo mediante la transazione NEWCOPY di CEMT SET PROGRAM(nome).

Modulo: FAACTPPP

FAA5233I Programma 'NomeProgramma' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il programma relativo al gruppo specificato è stato installato sul sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPP

FAA5234I Programma 'NomeProgramma' sostituito da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il programma appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata in precedenza.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPP

FAA5235W Programma 'NomeProgramma' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'Codiceritorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il programma appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che il programma selezionato è caricato oppure viene eseguito da una transazione su un altro terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del programma per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPPP

FAA5236W Il programma 'NomeProgramma' del gruppo 'NomeGruppo' definisce una mappa

Spiegazione: La voce di programma selezionata definisce una mappa. Le voci relative alle mappe vengono utilizzate solo per l'abilitazione dell'applicazione e non vengono inserite nel sistema in esecuzione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPPP

FAA5241I File selezionati installati

Spiegazione: I file selezionati sono stati installati con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un altro file e un'altra azione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPFC

FAA5242W Si sono verificati degli errori durante l'installazione dei file selezionati

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione dei file selezionati. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che il file selezionato è 'aperto'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Per poter aggiornare la definizione di un file è necessario che quest'ultimo sia 'CLOSED e DISABLED'. E' possibile visualizzare e modificare lo stato di un file mediante la transazione CEMT SET FILE (nome).

Modulo: FAACTPFC

FAA5243I File 'NomeFile' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il file appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPFC

FAA5244I File 'NomeFile' sostituito da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il File appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPFC

FAA5245W File 'NomeFile' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il file appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che il file selezionato non è 'CLOSED e DISABLED'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del file per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPFC

FAA5246I Code TS selezionate installate

Spiegazione: Le code TS selezionate sono state installate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra coda TS per l'esecuzione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTS

FAA5247W Si sono verificati degli errori durante l'installazione delle Code Ts selezionate

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione degli Identificativi code TS selezionati. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dalla presenza nell'Identificativo coda TS selezionato di una o più Code TS contenenti dati associati ad esso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Prima dell'aggiornamento di una definizione di Identificativo Coda TS è necessario Cancellare tutte le Code TS associate. E' possibile

visualizzare lo stato delle Code TS usando la transazione CEMT INQUIRE TSQ(nome).

Modulo: FAACTPTS

FAA5248I Installata la Coda TS 'Identificativo TS' del gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: L'Identificativo TS' appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTS

FAA5249I Coda TS 'Identificativo TS' sostituita da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: L'Identificativo TS' appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema e ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTS

FAA5250W Coda TS 'Identificativo TS' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare l'identificativo TS' appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che l'identificativo TS' presenta code TS contenenti dati associati ad esso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della coda TS per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPTS

FAA5251I Destinazioni selezionate installate

Spiegazione: Le destinazioni selezionate sono state installate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra destinazione e un'altra azione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPDC

FAA5252W Si sono verificati degli errori durante l'installazione delle Destinazioni selezionate.

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione delle destinazioni selezionate. o probabilmente il malfunzionamento è dovuto allo stato non corretto della destinazione selezionata corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le destinazioni esterne alla partizione siano 'DISABLED e CLOSED'; le destinazioni interne alla partizione devono essere 'DISABLED e Depleted'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Per poter aggiornare la definizione di destinazione è necessario che il relativo stato sia corretto. E' possibile visualizzare lo stato delle code TD mediante la transazione CEMT INQUIRE TDQ(nome).

Modulo: FAACTPDC

FAA5253I Destinazione 'Destinazione' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La 'destinazione' appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPDC

FAA5254I Destinazione 'Destinazione' sostituita da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La 'destinazione' appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPDC

FAA5255W Destinazione 'Destinazione' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la 'destinazione' appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che lo stato della 'destinazione' selezionata non è corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le destinazioni esterne alla partizione siano 'DISABLED e CLOSED'; le destinazioni interne alla partizione devono essere 'DISABLED e Depleted'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della destinazione per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPDC

FAA5256I Connessioni selezionate installate

Spiegazione: Le connessioni selezionate sono state installate con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra connessione e un'altra azione per l'esecuzione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPCN

FAA5257W Si sono verificati degli errori durante l'installazione delle Connessioni selezionate

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione delle connessioni selezionate. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che la connessione selezionata non si trova nello stato corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le connessioni siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Per poter aggiornare la definizione di una connessione, è necessario che essa si trovi in uno stato corretto. E' possibile visualizzare lo stato delle connessioni mediante la transazione CEMT INQUIRE CONN(nome).

Modulo: FAACTPCN

FAA5258I Connessione 'Connessione' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La 'connessione' appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPCN

FAA5259I Connessione 'Connessione' sostituita da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La 'Connessione' appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPCN

FAA5260W Connessione 'Connessione' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che la connessione selezionata non si trova nello stato corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le connessioni siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della connessione per determinare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPCN

FAA5261I Terminali selezionati installati

Spiegazione: I terminali selezionati sono stati installati con esito positivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un altro terminale e un'altra azione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTC

FAA5262W Si sono verificati degli errori durante l'installazione dei Terminali selezionati.

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante l'installazione dei terminali selezionati. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto lo stato del terminale selezionato non è corretto. Per poter essere sostituiti, è necessario che i terminali siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Riesaminare i messaggi prodotti dal processo di installazione, premendo PF9. Correggere l'errore e avviare nuovamente l'installazione.

Per poter aggiornare la definizione di un terminale è necessario che il relativo stato sia corretto. E' possibile visualizzare lo stato dei terminali mediante la transazione CEMT INQUIRE TERM(nome).

Modulo: FAACTPTC

FAA5263I Terminale 'Terminale' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il 'terminale' appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTC

FAA5264I Terminale 'Terminale' sostituito da risorsa nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il 'terminale' appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTPTC

FAA5265W Terminale 'Terminale' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto lo stato del terminale selezionato non è corretto. Per poter essere sostituiti, è necessario che i terminali siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del terminale per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTPTC

FAA5267I Connessione 'Connessione' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La 'connessione' appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5268I Connessione 'Connessione' sostituita da definizione del gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La 'connessione' appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5269W Connessione 'Connessione' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che la connessione selezionata non si trova nello stato corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le connessioni siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della connessione per determinare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5270W Connessione 'Connessione' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che la connessione selezionata non si trova nello stato corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le connessioni siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della connessione per determinare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5271I Terminale 'Terminale' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il 'terminale' appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5272I Terminale 'Terminale' sostituito da definizione del gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il 'terminale' appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5273W Terminale 'Terminale' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto lo stato del terminale selezionato non è corretto. Per poter essere sostituiti, è necessario che i terminali siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del terminale per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5274W Terminale 'Terminale' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto lo stato del terminale selezionato non è corretto. Per poter essere sostituiti, è necessario che i terminali siano 'RELEASED e OUT of SERVICE'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del terminale per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5275I Destinazione 'Destinazione' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La 'Destinazione' appartenente al 'Gruppo' è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5276I Destinazione 'Destinazione' sostituita da definizione nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La 'destinazione' appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5277W Destinazione 'destinazione' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la 'destinazione' appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che lo stato della 'destinazione' selezionata non è corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le destinazioni esterne alla partizione siano 'DISABLED e CLOSED'; le destinazioni interne alla partizione devono essere 'DISABLED e Depleted'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della destinazione per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5278W Destinazione 'Destinazione' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la 'destinazione' appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che lo stato della 'destinazione' selezionata non è corretto. Per poter essere sostituite, è necessario che le destinazioni esterne alla partizione siano 'DISABLED e CLOSED'; le destinazioni interne alla partizione devono essere 'DISABLED e Depleted'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della destinazione per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5279I Coda TS 'IDCoda' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: L'identificativo TS' appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5280I Coda TS 'IDCoda' sostituita da definizione nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: L'identificativo TS' appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5281W Coda TS 'IDCoda' in uso, definizione del gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare l'identificativo TS' appartenente al 'gruppo'. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che l'identificativo TS' presenta code TS contenenti dati associati ad esso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della coda TS per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5282W Non installata Coda TS 'IDCoda' del gruppo 'NomeGruppo', RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare l'identificativo TS' appartenente al 'gruppo'. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che l'identificativo TS' presenta code TS contenenti dati associati ad esso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della coda TS per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5283I File 'NomeFile' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il file appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5284I File 'NomeFile' sostituito da definizione nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il File appartenente al 'gruppo' è stato installato nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5285W File 'NomeFile' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il file appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che il file selezionato non è 'CLOSED e DISABLED'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del file per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5286W File 'NomeFile' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il file appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è dovuto al fatto che il file selezionato non è 'CLOSED e DISABLED'

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del file per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5287W Il programma 'Programma' del gruppo 'NomeGruppo' definisce una mappa

Spiegazione: La voce di programma selezionata definisce una mappa. Le voci relative alle mappe vengono utilizzate solo per l'abilitazione dell'applicazione e non vengono inserite nel sistema in esecuzione.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5288I Programma 'Programma' del gruppo 'NomeGruppo' installato

Spiegazione: Il programma relativo al gruppo specificato è stato installato sul sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5289I Programma 'Programma' sostituito da definizione nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: Il programma appartenente al gruppo specificato è stato installato nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata in precedenza.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5290W Programma 'Programma' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il programma appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che il programma selezionato è caricato oppure viene eseguito da una transazione su un altro terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del programma per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5291W Programma 'Programma' del gruppo 'NomeGruppo' non installato, RC = 'Codiceritorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare il programma appartenente a 'gruppo'. Molto probabilmente il malfunzionamento è causato dal fatto che il programma selezionato è caricato oppure viene eseguito da una transazione su un altro terminale.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato del programma per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5292I Transazione 'IDTrans' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La transazione appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione per l'esecuzione oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5293I Transazione 'IDTrans' sostituita da definizione del gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La transazione appartenente al gruppo specificato è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5294W Transazione 'IDTrans' in uso, definizione nel gruppo 'NomeGruppo' non installata

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la transazione appartenente al gruppo specificato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5295W Transazione 'IDTrans' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la transazione appartenente al gruppo specificato.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della transazione per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5296I Risorsa 'NomeRisorsa' del gruppo 'NomeGruppo' installata

Spiegazione: La 'risorsa' appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5297I Risorsa 'NomeRisorsa' sostituita da definizione nel gruppo 'NomeGruppo'

Spiegazione: La 'risorsa' appartenente al 'gruppo' è stata installata nel sistema, ed ha sostituito una definizione installata precedentemente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione.

Modulo: FAACTSIR

FAA5298I Risorsa 'NomeRisorsa' del gruppo 'NomeGruppo' non installata, RC = 'CodiceRitorno'

Spiegazione: Il sistema non è riuscito ad installare la 'risorsa' appartenente al gruppo specificato. Molto probabilmente la causa del è da ricercare nello stato non corretto della risorsa. E' possibile determinare lo stato 'risorsa' mediante la transazione CEMT e l'opzione 'Risorsa' di INQUIRE.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Selezionare un'altra azione, oppure premere un tasto PF per continuare l'elaborazione. Riesaminare lo stato della 'risorsa' per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAACTSIR

FAA5401I Numero seg='segmento', dimensione assegnata='dimensione-assegnata', dimensione memoria disponibile='memoria-disponibile'

Spiegazione: Viene emesso durante l'inizializzazione, se è stata selezionata una traccia per registrare informazioni relative alla memoria assegnata alla FCT.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAMLPMC

FAA5402S Errore di avvio. CICS terminato

Spiegazione: E' stato rilevato un errore durante l'inizializzazione del CICS.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Riavviare il CICS.

Modulo: FAAMLPMC

FAA5403W Errore. Premere Invio per continuare o C per annullare.

Spiegazione: Sono stati rilevati degli errori durante l'inizializzazione. Viene richiesto se si desidera continuare l'inizializzazione.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare l'inizializzazione oppure C (annullo) se non si desidera proseguire.

Modulo: FAAMLPMC

FAA5405E Transazione 'idtrans' non valida - inoltrare nuovamente

Spiegazione: E' stato immesso un identificativo di transazione che non è nella PCT.

Azione del sistema: La transazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Immettere un identificativo di transazione valido o inserire la transazione nella PCT.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5406E Non si è autorizzati ad usare l'id transazione

Spiegazione: Non è possibile eseguire la transazione richiesta perché è protetta. E' necessario effettuare il collegamento mediante una parola d'ordine e il proprio ID utente per eseguire una transazione protetta.

Azione del sistema: Non si è autorizzati ad eseguire la transazione richiesta.

Risposta dell'utente: Immettere un altro identificativo di transazione oppure rivolgersi al responsabile di sistema per l'eventuale modifica della propria voce nella SNT.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5407E Il programma 'nome programma' non è disponibile, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è possibile installare il programma, il motivo viene indicato dal codice di ritorno.

Azione del sistema: La transazione non viene avviata.

Risposta dell'utente:

Codice di ritorno	Azione
1 File non trovato	Individuare il programma e correggere il LIBPATH (OS/2), il PATH (Windows NT) o la variabile di ambiente CICSWRK.
34 Programma non trovato	
198 Memoria non sufficiente	
	Cercare di rilasciare altri programmi o lavori a bassa priorità per rendere disponibile una quantità maggiore di memoria.
200 Programma a 16 bit	Il programma installato è a 16 bit, è necessario che venga configurato come programma a 32 bit.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5408E Transazione 'idtrans' è disabilitata - inoltrare nuovamente

Spiegazione: E' stato utilizzato il comando EXEC CICS SET TRANSACTION per disabilitare la transazione.

Azione del sistema: La transazione non viene eseguita.

Risposta dell'utente: Eseguire il comando EXEC CICS SET TRANSACTION per abilitare la transazione specificata.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5409E Transazione 'Transazione' fine anomala 'Fine anomala' durante il collegamento a SYSID 'idsis'

Spiegazione: E' stata rilevata una fine anomala durante l'instradamento della transazione.

Azione del sistema: Il sistema attende la transazione successiva.

Risposta dell'utente: Fare riferimento al codice di fine anomala.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5410E Terminale fuori servizio - immissione ignorata

Spiegazione: Il terminale è stato messo fuori servizio da un comando EXEC CICS SET TERMINAL.

Azione del sistema: Tutta l'immissione viene respinta finché il terminale non viene messo in servizio.

Risposta dell'utente: Passare ad un altro terminale ed usare il comando EXEC CICS SET TERMINAL per riportare il terminale in servizio.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5413E Programma 'Nome programma' disabilitato

Spiegazione: Il programma è stato messo fuori servizio da un comando EXEC CICS SET PROGRAM.

Azione del sistema: La transazione viene chiusa.

Risposta dell'utente: Rivolgere al responsabile di sistema.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5414E Programma 'nome programma' non caricabile, RC = 'codice di ritorno', modulo = 'modulo'

Spiegazione: Non è possibile caricare il programma, poiché il modulo specificato è in errore per la ragione indicata dal codice di ritorno. Il modulo difettoso potrebbe essere un modulo in fase di esecuzione che non può essere trovato nel LIBPATH (OS/2) o nel PATH (Windows NT), ad esempio: moduli IWZ* per COBOL IBM, moduli IBM* per PL/I o moduli DDE* per IBM C Set++ (si osservi che nessuno di questi particolari compilatori sono attualmente supportati dal CICS per Windows NT)

Azione del sistema: La transazione non viene avviata.

Risposta dell'utente: Se il modulo difettoso è un modulo di lingua in fase di esecuzione, accertarsi che i moduli di lingua dati siano installati e che risiedano nel LIBPATH (OS/2) o nel PATH (Windows NT).

Codice di ritorno
1 File non trovato

Azione
Individuare il programma e correggere il LIBPATH (OS/2), il PATH (Windows NT) o la variabile di ambiente CICSWRK.

34 Programma non trovato Vedere il codice di ritorno 1.

198 Memoria non sufficiente Cercare di rilasciare altri programmi o lavori a bassa priorità per rendere disponibile una quantità maggiore di memoria.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5415E Programma 'nome programma' non caricabile, interfaccia di esecuzione 'lingua' non caricata

Spiegazione: Non è possibile caricare il programma, perché l'interfaccia relativa 'lingua' fornita non è stata caricata durante l'avvio di CICS.

Azione del sistema: Il modulo non viene installato con una risposta di PGMIDERR.

Risposta dell'utente: Avviare nuovamente il CICS. E' necessario che durante l'avvio del CICS i moduli runtime lingua richiesti siano presenti nel LIBPATH (OS/2) o nel PATH (Windows NT).

Modulo: FAASRSM

FAA5489E Punto di sincronizzazione non riuscito per la transazione 'transazione'

Spiegazione: Il sistema ha rilevato un errore nel tentativo di contrassegnare una unità di lavoro logica.

Azione del sistema: La registrazione della transazione è terminata. Il sistema viene chiuso.

Risposta dell'utente: Verificare che il parametro per la registrazione della transazione (/L) sia impostato correttamente. Verificare che si disponga di sufficiente spazio su disco per il file di registrazione.

Modulo: FAAMLCTK

FAA5500I 'n' messaggi cancellati dalla registrazione messaggi

Spiegazione: La registrazione messaggi è piena ed è stata ripulita. I primi 'n' messaggi non possono più essere esaminati in linea.

Azione del sistema: La registrazione messaggi non viene interessata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5501S Si sono verificati degli errori gravi durante l'inizializzazione dell'attività globale

Spiegazione: L'attività globale è l'attività di sistema che sovrintende a tutte le altre attività. Questa attività non è riuscita a portare a termine l'inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso in seguito alla visualizzazione della registrazione messaggi.

Risposta dell'utente: Fare riferimento a messaggi di errore di accompagnamento nella registrazione messaggi.

Modulo: FAAOMPML

FAA5502E Errore nell'assegnazione della memoria condivisa per 'nome area memoria', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'area di memoria specificata non può essere assegnata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOMPSI

**FAA5503E Errore nella selezione dell'unità disco
'identificativo', RC = 'codice di ritorno'**

Spiegazione: L'unità disco specificata non può essere selezionata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema che verificherà la registrazione messaggi e l'uso della memoria di impostazione del sistema.

Modulo: FAAOMPSI

**FAA5504E Errore nella selezione dell'indirizzario 'ind', RC =
'codice di ritorno'**

Spiegazione: L'indirizzario specificato non può essere selezionato. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOMPSI

**FAA5505E Errore nell'avvio dell'attività per 'id terminale', RC =
'codice di ritorno'**

Spiegazione: L'attività sul terminale non può essere avviata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOMPML

**FAA5506E Errore nell'avvio dell'attività per 'id terminale'
(DEBUG), RC = 'codice di ritorno'**

Spiegazione: L'attività per la ricerca e la correzione degli errori del terminale non può essere avviata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOMPSI

**FAA5507E Errore nell'avvio dell'attività globale, RC = 'codice
di ritorno'**

Spiegazione: L'attività globale non può essere avviata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema. Probabilmente l'errore è causato da un'impostazione non corretta del PATH. Il sistema sta tentando di collegare il programma FAAOMPML.EXE, ubicato nell'indirizzario RUNTIME. Rivedere le impostazioni nel file di comandi CICSENV per accertarsi che i percorsi siano specificati correttamente.

Modulo: FAAOMPSI

**FAA5508E Errore(i) nella chiusura dell'attività globale. Premere
Invio per continuare.**

Spiegazione: Sono stati rilevati uno o più errori durante il completamento dell'attività globale.

Azione del sistema: Il sistema attende che venga premuto Invio prima di completare la chiusura.

Risposta dell'utente: Premere Invio per continuare.-

Modulo: FAAOMPSD

**FAA5509E Errore nella chiusura del file 'nomefile', RC =
'codice di ritorno'**

Spiegazione: Il File Manager non è stato in grado di chiudere il file.

Azione del sistema: La chiusura del sistema continua, ma lo stato del file è incerto.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno riportato nel messaggio. E' possibile visualizzare le informazioni di aiuto mediante i codici di ritorno, digitando CICSHELP FAA6000 alla richiesta del sistema operativo oppure immettendo CHLP FAA6000 in un pannello CICS vuoto. In tal modo, vengono visualizzati dei pannelli contenenti le informazioni relative ai codici di ritorno. Se il codice di ritorno ricercato non è presente in uno di questi pannelli, rivolgersi al servizio di sistema.

Modulo: FAAOMPSD

FAA5510I Sessione 'attività' terminata

Spiegazione: Un'attività di terminale è terminata normalmente.

Azione del sistema: La chiusura del CICS continua.

Modulo: FAAOMPML

FAA5511I Elaborazione 'attività' terminata

Spiegazione: Un'attività di terminale oppure un'attività non relativa al terminale è stata completata correttamente.

Azione del sistema: La chiusura del CICS continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

**FAA5513E Elaborazione 'id' terminata in modo anormale, RC =
'rc'**

Spiegazione: Un'elaborazione è terminata in modo anormale per uno dei seguenti motivi:

-1 Un'elaborazione è stata interrotta forzatamente durante la chiusura immediata del sistema.

20 La conclusione dell'attività locale è stata forzata dall'attività globale

Altri codici di ritorno Questi codici sono generati dal sistema operativo (DosExitList) e vengono poi passati alla funzione di terminazione.

Azione del sistema: L'elaborazione delle attività non legate a funzioni, viene riavviata automaticamente. Le attività del terminale possono essere riavviate mediante il comando SET TERMINAL() ACQUIRED.

Risposta dell'utente: Chiudere il sistema o continuare. Prendere nota dell'elaborazione che è terminata in modo anormale e del relativo codice di ritorno. che ha avuto una fine anormale e del relativo codice di ritorno.

Modulo: FAAOMPML

FAA5514I In attesa della fine dell'attività

Spiegazione: L'attività globale è in attesa che si concludano una o più attività prima della chiusura del CICS.

Azione del sistema: La chiusura inseguito al completamento di tutte le attività.

Risposta dell'utente: Attendere che la chiusura venga completata.

Modulo: FAAOMPML

FAA5515E Errore durante l'avvio dell'attività del terminale per 'attività', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'attività del terminale non può essere avviata.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua a meno che non venga selezionata l'opzione di chiusura.

Risposta dell'utente: Continuare l'inizializzazione oppure chiudere il sistema. Il codice di ritorno viene emesso dal sistema.

Probabilmente l'errore è dovuto all'assenza nel percorso CICSWRK dell'opzione Inizializzazione ricerca e correzione errori CICS e del modulo richiesto per la ricerca e la correzione degli errori.

Modulo: FAAOMPML

FAA5516W Errore nell'apertura della destinazione extra partizione 'destinazione' RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile aprire una coda dati transienti esterna alla partizione. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Esaminare la DCT per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAOMPML

FAA5517E Errore nella chiusura della destinazione esterna alla partizione 'destinazione', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile chiudere una coda dati transienti esterna alla partizione. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: La chiusura prosegue.

Risposta dell'utente: Esaminare la DCT per individuare la causa dell'errore.

Modulo: FAAOMPML

FAA5518S Errore in 'funzione' durante il caricamento di 'nomeprogramma', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La funzione di caricamento non è in grado di individuare il programma richiesto. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Verificare che il percorso sia impostato correttamente e che il programma sia presente nel percorso.

Modulo: FAAOMPML

FAA5519S Impossibile inizializzare il controllo delle attività

Spiegazione: L'attività globale non è stata in grado di avviare le attività.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOMPML

FAA5520E Errore durante l'avvio dell'attività del terminale per 'attività' (DEBUG), RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'attività del terminale DEBUG non può essere avviata. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua a meno che non venga selezionata l'opzione di chiusura.

Risposta dell'utente: Continuare l'inizializzazione oppure chiudere il sistema.

Modulo: FAAOMPML

FAA5521W Superato il numero di sessioni del sistema operativo per 'nome terminale'

Spiegazione: In ambiente OS/2 è già in esecuzione un numero eccessivo di sessioni a schermo intero o a finestra. In ambiente Windows NT, non è stato possibile effettuare l'elaborazione.

Azione del sistema: Il CICS continua, ma il terminale 'nome terminale' non viene avviato.

Risposta dell'utente: In ambiente OS/2, chiudere una o più sessioni OS/2, in ambiente Windows NT, chiudere una o più applicazioni in esecuzione. Quindi avviare, se necessario, un ulteriore terminale, usando l'ETI con un comando quale il seguente:
'FAAPMSM USAGE=3270 TRAN=CEDA USER=SYSAD PASS=SYSAD'

Modulo: FAAOMPML

FAA5522E Errore nell'apertura della coda di richiesta interna per l'attività 'attività', RC = 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'attività globale non è in grado di aprire la coda di richiesta interna TCA per la determinata attività locale.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore si ripresenta, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5523E Errore nell'apertura del semaforo di richiesta interna per attività 'attività', RC = 'codice-ritorno'

Spiegazione: L'attività globale non è in grado di aprire il semaforo di richiesta interna TCA per la determinata attività locale.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore si ripresenta, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

**FAA5531W Errore durante l'inizializzazione dell'attività globale.
Premere Invio per continuare.**

Spiegazione: Si è verificato un errore durante l'inizializzazione dell'attività globale.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta, in attesa dell'immissione dalla tastiera.

Risposta dell'utente: Riesaminare eventuali messaggi precedenti. Premere Invio per proseguire con l'inizializzazione.

Modulo: FAAOMPML

FAA5532W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOMPML

FAA5533W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOISMM

FAA5534W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAMSSO4

FAA5540E Formato parametro 'xx' non valido

Spiegazione: I parametri di inizializzazione non sono stati digitati nel formato corretto oppure uno dei parametri non è valido.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri. I parametri possono essere in qualsiasi ordine, separati da / o -, seguiti, se è richiesto un valore, da due punti e dal valore del parametro. Possono esserci degli spazi tra parametri successivi. I parametri di inizializzazione validi sono:

C Richiesto avvio a freddo (sono accettati sia E - Emergenza che W - A caldo e forniscono un avvio automatico)

D Richiesta la funzione di ricerca e correzione errori
T Traccia in esecuzione in modo di sovrascrittura
N Richiesta inizializzazione minimizzata
B Ampiezza massima dell'intervallo di controllo, da 512 a 4096, in multipli di 512
F Numero massimo di file recuperabili che possono essere aperti, da 1 a 127
M Ampiezza memoria di transito cache, da 9 a 64
I Ampiezza memoria di transito dell'insieme di dati di registrazione, da 1 a 64
L (L:percorso) Richiesto trasferimento del file di registrazione delle transazioni
V (V-envar) Ripristina il percorso della libreria
Q Avvio rapido - non è richiesto alcun intervento dell'operatore - questo parametro deve essere immesso due volte (/Q /Q) poiché il sistema interpreta la prima Q come uno dei suoi propri parametri.

Esempio: FAAOMPSI /m:54 /f:22 /b:512 /i:8

Modulo: FAAOMPSI

FAA5541E Errore nel parametro del data set di registrazione, carattere non numerico 'num'

Spiegazione: E' necessario che l'ampiezza della memoria di transito dell'insieme di dati di registrazione (il parametro I) sia espressa in valori numerici.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro che, espresso in valori numerici, deve essere compreso tra 1 e 64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5542E Errore nel parametro del data set di registrazione, stringa troppo lunga 'stringa'

Spiegazione: Il parametro I contiene un numero eccessivo di cifre. E' possibile immettere solo 1 o 2 cifre.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa del parametro, immettendo un numero compreso tra 1 e 64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5543E Il parametro dell'insieme di dati di registrazione non è compreso nell'intervallo 1-64

Spiegazione: Il parametro I immesso non è compreso nell'intervallo consentito. nell'intervallo consentito.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro in modo che rientri nell'intervallo 1-64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5544E Errore relativo al parametro Cache, carattere non numerico 'num'

Spiegazione: L'ampiezza della memoria di transito cache (il parametro M) deve essere numerica.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro, che dovrà essere numerico nella gamma da 9 a 64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5545E Errore relativo al parametro Cache, stringa troppo lunga 'stringa'

Spiegazione: Il parametro M contiene troppe cifre. E' possibile immettere solo 1 o 2 cifre.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa del parametro, immettendo un numero compreso tra 9 e 64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5546E Parametro della cache non compreso nell'intervallo 9-64

Spiegazione: Il parametro M immesso non rientra nell'intervallo consentito.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro in modo che rientri nell'intervallo 9-64.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5547E Errore relativo al parametro File, carattere non numerico 'num'

Spiegazione: Il numero massimo di file non recuperabili che possono essere aperti (il parametro F) deve essere numerico.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro che, espresso in valori numerici, deve essere compreso tra 1 e 127.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5548E Errore relativo al parametro File, stringa troppo lunga 'stringa'

Spiegazione: Il parametro F contiene un numero eccessivo di cifre. E' possibile immettere un numero di cifre compreso tra 1 e 3.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa del parametro, immettendo un numero compreso tra 1 e 127.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5549E Parametro File non compreso nell'intervallo 1-127

Spiegazione: Il parametro F immesso non è compreso nell'intervallo consentito.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro, immettendo un valore compreso tra 1 e 127.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5550E Errore relativo al parametro Ampiezza CI, carattere non numerico 'num'

Spiegazione: E' necessario che l'ampiezza massima dell'intervallo di controllo (il parametro B) sia espressa con un valore numerico.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro, immettendo un valore compreso tra 512 e 4096, in multipli di 512.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5551E Errore relativo al parametro Ampiezza CI, stringa troppo lunga 'stringa'

Spiegazione: Il parametro B contiene un numero eccessivo di cifre. E' consentito immettere un numero di cifre compreso tra 3 e 4 cifre.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere la stringa del parametro che, espressa in valori numerici, deve essere compresa tra 512 e 4096, in multipli di 512.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5552E Il parametro Ampiezza CI non è un multiplo di 512

Spiegazione: L'ampiezza dell'intervallo di controllo (il parametro B) deve essere un multiplo di 512.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro B in modo che sia compreso tra 512 e 4096, in multipli di 512.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5553E Parametro Ampiezza CI non compreso nell'intervallo 512-4096

Spiegazione: E' stato immesso un parametro B che non rientra nell'intervallo consentito.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro in modo che sia compreso tra 512 e 4096. Assicurarsi che il numero sia un multiplo di 512.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5554E CICS non supportato in 'Sistema operativo' Versione 'Versione'

Spiegazione: Il CICS per OS/2 Versione 3.1 richiede OS/2 Versione 3 o successive. Il CICS per Windows NT Versione 2.1 richiede Windows NT Versione 3.5 o successive. Il sistema Windows NT corrente è la versione 3.1.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Passare ad un sistema che esegue un Sistema operativo appropriato e riavviare il CICS.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5555E Errore(i) nell'avvio iniziale del sistema. Premere Invio per uscire

Spiegazione: Sono stati rilevati degli errori nei parametri di inizializzazione.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Premere Invio per uscire dall'inizializzazione. Correggere i parametri e tentare di nuovo.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5556I Avvertenza(e) o errore(i) durante l'inizializzazione dell'attività globale

Spiegazione: L'attività globale è quella che sovrintende a tutte le altre attività. Non è riuscita ad eseguire l'inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema attende una risposta.

Risposta dell'utente: Dopo aver esaminato la registrazione dei messaggi, l'utente può scegliere se continuare oppure chiudere il sistema.

Modulo: FAAOMPML

FAA5557I Avvertenze o errori verificatisi nella chiusura dell'attività globale

Spiegazione: L'attività globale è quella che sovrintende a tutte le altre attività. Si è verificato un errore durante la sua chiusura.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso in seguito alla visualizzazione della registrazione dei messaggi.

Risposta dell'utente: Prendere nota degli altri messaggi di errore nella registrazione messaggi.

Modulo: FAAOMPML

FAA5558W Attività locale(i) che non rispondono dopo l'inizializzazione

Spiegazione: Almeno un'attività locale non ha completato l'inizializzazione dopo l'avvio di tale operazione.

Azione del sistema: Il sistema continua l'inizializzazione senza l'attività in errore.

Risposta dell'utente: Fare riferimento agli altri messaggi nella registrazione messaggi.

Modulo: FAAOMPML

FAA5559E Tipo richiesta coda globale ('tipo') da attività 'attività' non riconosciuto

Spiegazione: Un processo ha inviato una richiesta alla coda globale. La richiesta non viene riconosciuta dal CICS.

Azione del sistema: Il sistema ignora la richiesta.

Risposta dell'utente: Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5561I Chiusura di CICS in corso

Spiegazione: Questo messaggio conferma che il CICS è in fase di chiusura.

Azione del sistema: Il CICS viene chiuso.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5562E CICS già attivo

Spiegazione:

- E' stata avviata una sessione CICS ed è stata inoltrata una richiesta di uscita.
- Una precedente sessione CICS è stata interrotta senza attenersi alle normali procedure di chiusura.

Azione del sistema: Il CICS viene chiuso.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti azioni, a seconda del motivo che ha determinato la condizione:

- Immettere EXIT alla richiesta del sistema per tornare al CICS.
- Riavviare il CICS utilizzando il parametro per il riavvio di emergenza '/e'.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5563S Errore relativo all'assegnazione della memoria condivisa per 'area memoria', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Probabilmente la memoria di sistema disponibile per l'area di memoria specificata non è sufficiente. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso.

Risposta dell'utente: Riesaminare le applicazioni che sono in esecuzione nel sistema. Assicurarsi che il file di scambio disponga di sufficiente spazio su disco. Riavviare il CICS.

Modulo: FAAOMPML

FAA5564E Attività di richiesta a coda globale ('elaborazione') non riconosciuta

Spiegazione: Il tipo di richiesta viene riconosciuto, ma l'elaborazione CICS che l'ha inviata non viene riconosciuta.

Azione del sistema: Il sistema ignora la richiesta.

Risposta dell'utente: Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5566E Impossibile aprire il semaforo della coda globale per l'attività 'funzione', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'attività globale non è in grado di aprire il semaforo della richiesta a coda globale creato dalla determinata attività locale.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5567E Richiesta a coda globale, tipo 'tipo' da attività 'funzione' non è valida

Spiegazione: Il tipo di richiesta, originata dall'Attività globale, non è valida nel momento in cui è stata ricevuta.

Azione del sistema: Il sistema ignora la richiesta.

Risposta dell'utente: Se l'errore persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5568I Interfaccia prestazioni attivata

Spiegazione: E' stata ricevuta una richiesta di avvio dell'interfaccia delle prestazioni per SPM.

Azione del sistema: L'interfaccia viene attivata.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAOMPML

FAA5569I Interfaccia prestazioni disattivata

Spiegazione: E' stata ricevuta una richiesta di arresto dell'interfaccia delle prestazioni per SPM.

Azione del sistema: L'interfaccia viene disabilitata.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAOMPML

FAA5570I Avvio del Listener NetBIOS per 'id appl' sull'adattatore 'adattatore' in corso

Spiegazione: Le definizioni di impostazione per il NetBIOS sono state trovate e il modulo del Listener NetBIOS viene avviato.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5571W Carenza di risorse di sistema del Listener NetBIOS

Spiegazione: La causa più probabile è una carenza della capacità di memoria disponibile per il sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per le richieste NetBIOS in entrata.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file di scambio disponga di sufficiente spazio su disco.

Modulo: FAAOMPML

FAA5572W Carenza di risorse di rete del Listener NetBIOS, causa='risorsa', disponibile='conteggio'

Spiegazione: In ambiente OS/2 non è stato definito un numero sufficiente di risorse di rete in MPTS o LAPS (qualunque sia installato). In ambiente Windows NT, non sono disponibili sufficienti risorse di sistema. Sono disponibili 'conteggio' 'risorsa' Risorsa:

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | NCB - minimo 5 |
| 2 | Nomi - minimo 2 |
| 3 | Sessioni - minimo 2 |

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per le richieste NetBIOS in entrata.

Risposta dell'utente: In ambiente OS/2, definire più risorse per il NetBIOS nel profilo caratteristiche nel Communications Manager. In alternativa, riesaminare le definizioni nel file PROTOCOL.INI per assicurarsi che siano definite sufficienti risorse.

In ambiente Windows NT, liberare risorse di sistema, chiudendo una o più applicazioni in esecuzione.

Modulo: FAAOMPML

FAA5573W Nome Listener NetBIOS 'idappl' esiste altrove nell'adattatore '0 o 1'

Spiegazione: 'idappl' viene già usato da un'altra stazione di lavoro della rete.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per le richieste NetBIOS in entrata.

Risposta dell'utente: L'idappl è definito dalla voce Idappl sistema locale nella SIT. E' necessario modificare l'idappl sistema locale in modo che risulti univoco in tutta la rete.

Modulo: FAAOMPML

FAA5574W Adattatore '0 o 1' Listener NetBIOS non esiste

Spiegazione: Manca l'hardware dell'adattatore oppure (OS/2) il programma di controllo dell'unità non è definito correttamente nel file CONFIG.SYS oppure (Windows NT) il software del sistema NetBIOS non è stato installato.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per le richieste NetBIOS in entrata attraverso l'adattatore indicato nel messaggio.

Risposta dell'utente: Verificare che l'hardware dell'adattatore sia appropriato. In ambiente OS/2, verificare che CONFIG.SYS contenga il programma di controllo dell'unità:

DEVICE=C:\CMLIB\LANDD.SYS

In ambiente Windows NT, verificare che il Protocollo NetBEUI e l'Interfaccia NetBIOS si trovino nell'elenco del software di rete installato nell'opzione Rete del Pannello di controllo.

Modulo: FAAOMPML

FAA5575W Errore nella logica interna del CICS NetBIOS

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOMPML

FAA5576W Errore di caricamento del modulo logico NetBIOS, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è stato possibile installare un modulo NetBIOS. Il codice di ritorno è originato da una chiamata di sistema.

Tale malfunzionamento è spesso dovuto all'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK, del LIBPATH (OS/2) o del PATH (Windows NT).

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Controllare che CICSWRK e LIBPATH/PATH siano impostati correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5577W ECI non disponibile

Spiegazione: Per il CICS per OS/2, il file FAACIC32.DLL non è stato ubicato nel LIBPATH e non è stato installato dal CICS. Per il CICS per Windows NT, il file FAACICNT.DLL non è stato ubicato nel PATH e non è stato installato dal CICS. Come risultato, l'ECI non può essere usata.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per l'ECI.

Risposta dell'utente: Per il CICS per OS/2, assicurarsi che FAACIC32.DLL sia nell'indirizzario indicato dal LIBPATH. Per il CICS per Windows NT assicurarsi che FAACICNT.DLL sia nell'indirizzario indicato dal PATH. Si consiglia di inserire FAACIC32.DLL/FAACICNT.DLL nello stesso indirizzario in cui sono contenuti i file del sistema CICS.

Modulo: FAAOMPML

FAA5578W Impossibile avviare il Listener NetBIOS

Spiegazione: La chiamata LISTEN NetBIOS non ha avuto esito positivo. Ciò può essere causato da un malfunzionamento hardware o da un sistema NetBIOS non correttamente installato.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per le chiamate NetBIOS in entrata.

Risposta dell'utente: Verificare l'adattatore di rete ed assicurarsi che NetBIOS sia correttamente installato.

Modulo: FAAOMPML

FAA5579E Impossibile aprire il semaforo ENQ TCA per l'attività 'funzione', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'attività globale non è in grado di aprire il semaforo ENQ TCA creato dalla determinata attività locale.

Azione del sistema: L'inizializzazione non può continuare.

Risposta dell'utente: Riavviare il sistema CICS e se l'errore si ripresenta, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5580E Danneggiamento del file CICSMSG.LOG. I record posteriori potrebbero essere stati danneggiati

Spiegazione: Durante l'inizializzazione del CICS è stata inoltrata una richiesta di avvio a caldo ed è stato individuato nel file CICSMSG.LOG. è stato individuato un record formattato in modo non corretto.

Azione del sistema: L'avvio del sistema prosegue, ma i record che seguono, compreso quello formattato non correttamente, vengono troncati dal file di registrazione. Ciò può verificarsi in sistemi HPFS in seguito ad una chiusura non corretta.

Risposta dell'utente: Nessuna.

E' consigliabile eseguire un avvio a freddo del CICS.

Modulo: FAAOMPML

FAA5581I Avvio dell'Interfaccia PNA CICS

Spiegazione: Il CICS sta inizializzando la relativa interfaccia PNA (Programmable Network Interface).

Azione del sistema: L'inizializzazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5582E Caricamento modulo interfaccia PNA in errore, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il CICS non è riuscito ad installare il modulo di interfaccia PNA FAAPNPML.DLL

Azione del sistema: L'inizializzazione continua senza il supporto PNA.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il modulo sia ubicato nell'indirizzario corretto.

Modulo: FAAOMPML

FAA5583E Errore nell'inizializzazione PNA, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il CICS non è riuscito a stabilire il collegamento con il sistema PNA (Programmable Network Interface).

Azione del sistema: L'inizializzazione continua senza il supporto PNA.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il PNA sia installato correttamente.

Modulo: FAAOMPML

FAA5584I Chiusura dell'Interfaccia PNA CICS in corso

Spiegazione: Il CICS sta chiudendo la relativa interfaccia al sistema PNA (Programmable Network Architecture).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5585I Terminazione PNA completata con esito positivo

Spiegazione: L'interfaccia CICS al sistema PNA (Programmable Network Architecture).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5586E Errore nella terminazione del PNA, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema PNA (Programmable Network Architecture) ha risposto con il codice di ritorno indicato durante la richiesta di chiusura.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5587E Errore di comunicazioni dell'interfaccia PNA, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: Le comunicazioni con il sistema PNA (Programmable Network Interface) hanno presentato un errore. Il codice di ritorno è originato da DosWrite al condotto PNA.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma il PNA non può essere utilizzato.

Risposta dell'utente: Riavviare, se necessario, il CICS e il PNA.

Modulo: FAAOMPML

FAA5588I Caricata Uscita utente 20 (personalizzazione collegamento terminale PNA)

Spiegazione: E' stato installato il programma di uscita utente per la personalizzazione del terminale PNA (Programmable Network Architecture).

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5590E Richiesta interfaccia PNA non valida, tipo 'richiesta'

Spiegazione: L'Attività globale CICS ha ricevuto una richiesta non valida per il sistema PNA (Programmable Network Interface) E' probabilmente un errore interno del CICS.

Azione del sistema: La richiesta non viene inoltrata al PNA.

Risposta dell'utente: Tentare di riprodurre l'errore con la traccia attiva e rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5591E Transazione 'idtrans' terminata a causa di un errore di sistema

Spiegazione: Una transazione in esecuzione su un terminale PNA (Programmable Network Interface) è terminata in modo anomalo con un errore di sistema non recuperabile.

Azione del sistema: L'attività (non la transazione) viene riavviata automaticamente per consentire l'elaborazione di ulteriori transazioni.

Risposta dell'utente: Correggere il programma che ha causato l'errore di sistema non recuperabile. Se si tratta di un modulo del CICS piuttosto che di un programma per l'utente, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5592W Transazione 'idtrans' su terminale 'idterm' terminata a causa di un errore di sistema

Spiegazione: La transazione specificata in esecuzione sul terminale specificato è terminata in modo anomalo a causa di un errore di sistema non recuperabile.

Azione del sistema: L'attività (non la transazione) viene riavviata automaticamente per consentire l'elaborazione di ulteriori transazioni.

Risposta dell'utente: Correggere il programma che ha causato l'errore di sistema non recuperabile. Se si tratta di un modulo del CICS piuttosto che di un programma per l'utente, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5593W Transazione 'idtrans' terminata a causa di un errore di sistema

Spiegazione: Una transazione non generata da una funzione è terminata in modo anomalo a causa di un errore di sistema non recuperabile.

Azione del sistema: L'attività (non la transazione) viene riavviata automaticamente per consentire l'elaborazione di ulteriori transazioni.

Risposta dell'utente: Correggere il programma che ha causato l'errore di sistema non recuperabile. Se si tratta di un modulo del CICS piuttosto che di un programma per l'utente, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5594W Attività 'idattività': TRAP con programma 'nome programma' nel controllo, ultima funzione 'codice funzione'

Spiegazione: Un client CICS è terminato in modo anomalo con un errore di sistema non recuperabile.

Azione del sistema: L'attività (non la transazione) viene riavviata automaticamente per consentire l'elaborazione di ulteriori transazioni.

Risposta dell'utente: Correggere il programma che ha causato l'errore di sistema non recuperabile. Se si tratta di un modulo del CICS piuttosto che di un programma per l'utente, rivolgersi al servizio di assistenza. Per informazioni dettagliate sul codice relativo alla funzione corrente, consultare il manuale CICS Problem Determination.

Modulo: FAAOMPML

FAA5595W Attività 'idattività': TRAP con programma 'nome programma' nel controllo, funzione corrente 'codice funzione'

Spiegazione: Un server CICS è terminato in modo anomalo a causa di un errore di sistema non recuperabile.

Azione del sistema: L'attività (non la transazione) viene riavviata automaticamente per consentire l'elaborazione di ulteriori transazioni.

Risposta dell'utente: Correggere il programma che ha causato l'errore di sistema non recuperabile. Se si tratta di un modulo del CICS piuttosto che di un programma per l'utente, rivolgersi al servizio di assistenza. Per informazioni dettagliate sul codice relativo alla funzione corrente, consultare il manuale CICS Problem Determination.

Modulo: FAAOMPML

FAA5596I Caricata Uscita utente 27 (Ricerca e correzione errori multi-sessione)

Spiegazione: L'Uscita utente 27 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5597I Le opzioni della riga comandi Ricerca e correzione errori sono state modificate dall'uscita utente 27

Spiegazione: Il programma di ricerca e correzione errori o i parametri sulla riga comandi sono stati modificati dall'uscita utente 27.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5598I Il terminale 'idterm' è stato avviato sotto il programma di ricerca e correzione errori 'programma di ricerca e correzione errori'

Spiegazione: Il terminale specificato è stato portato sotto il controllo del programma di ricerca e correzione errori specificato.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5599S Errore grave nell'assegnazione dell'Area di sistema CICS

Spiegazione: L'inizializzazione del CICS ha tentato di assegnare memoria per la relativa area di sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione del CICS viene interrotta.

Risposta dell'utente: Avviare nuovamente il sistema CICS. Se l'errore persiste rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5601I Errore durante l'inizializzazione dell'attività

Spiegazione: Un'attività locale non è riuscita a completare l'inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso che l'utente ha esaminato la registrazione dei messaggi.

Risposta dell'utente: Fare riferimento agli altri messaggi nella registrazione dei messaggi.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5602S Registrazione del gestore di uscita non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La procedura di gestione uscita non viene accettata dal sistema. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso.

Risposta dell'utente: Riavviare il CICS. Se il riavvio non ha esito positivo, prendere nota del codice di ritorno.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5603S Errore nel caricamento del Programma di sistema CICS 'nome', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo 'nome' non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5604S Errore nel caricamento del Programma di supporto API 'nome', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo 'nome' non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5605S Errore nell'apertura della coda di sistema, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Un'attività locale non può accedere alla coda globale durante l'inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5606S Errore nel caricamento dell'inizializzazione del controllo attività, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAOISTT non è riuscito. Si tratta di un errore interno, causato probabilmente da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Se necessario, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5607S Errore nel caricamento dell'Interfaccia del Programma di gestione ICE, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAKCSIN non è riuscito. Si tratta di un errore interno, causato probabilmente da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Se necessario, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5608S Errore nel caricamento del modulo di supporto terminale 'nome modulo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito il caricamento di uno dei moduli di emulazione terminale. Ciò è dovuto probabilmente impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: L'elaborazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di individuare il file nomemodulo.DLL ed accertarsi che sia possibile accedervi.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5609W Errore nel caricamento del supporto EXEX Animator, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito il caricamento del modulo FAAANPIN. Ciò è dovuto probabilmente impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Funzioni di Animator potrebbero non essere operanti.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di localizzare il file FAAANPIN.DLL ed accertarsi che si possa accedere ad esso.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5610W Errore nel caricamento del supporto della sezione di collegamento di Animator, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAANPMC non è riuscito. Ciò è dovuto probabilmente impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Funzioni di Animator potrebbero non essere operanti.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Individuare il file FAAANPMC.DLL ed accertarsi che sia possibile accedervi.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5611I Uscita utente 1/11 (ridenominazione terminale trasferibile) caricata

Spiegazione: Le Uscite utente 1 e 11 sono state individuate e attivate.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5612I Uscita utente 2/3 (personalizzazione interfaccia operatore) caricata

Spiegazione: Le Uscite utente 2 e 3 sono state individuate e attivate.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5613I Uscita utente 4 (personalizzazione interfaccia operatore) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 4 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5614I Uscita utente 5/6 (conversione dati instradamento transazioni) caricata

Spiegazione: Le Uscite utente 5 e 6 sono state individuate e attivate.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5615I Uscita utente 7/10 (riservatezza) caricata

Spiegazione: Le Uscite utente 7, 8, 9 e 10 sono state individuate e attivate.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5616S Errore nel caricamento dell'API (Application Program Interface), Modulo 'Nome modulo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo 'Nome modulo' non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5617S Errore nel caricamento del programma di gestione della tabella TCT, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAATCPCT non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5618W Errore nel caricamento dell'interfaccia LU6.2, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAO6SPH non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma le funzioni di comunicazioni LU6.2 potrebbero non essere operanti.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di individuare il modulo FAO6SPH ed accertarsi che vi si possa accedere.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5619W Errore nel caricamento dell'interfaccia NetBIOS, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAANBSPH non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma le funzioni di comunicazioni NetBIOS potrebbero non essere operanti.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di individuare il modulo FAANBSPH ed accertarsi che vi si possa accedere.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5620W Errore nel caricamento del programma di gestione Display APPC, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAO6DSP non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma le funzioni di comunicazioni LU6.2 potrebbero non essere operanti.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di individuare il modulo FAO6DSP ed accertarsi che vi si possa accedere.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5621S Errore logico nell'indirizzamento della voce di terminale, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si tratta di un errore interno. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5622S Eliminazione del programma di gestione dell'uscita non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante la chiusura dei terminali.

Azione del sistema: La chiusura prosegue.

Risposta dell'utente: Se l'errore si ripresenta, rivolgersi al servizio di assistenza, fornendo il codice di ritorno.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5623W Errore nell'impostazione della priorità della transazione 'idtrans', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Durante l'inizializzazione della transazione è stata eseguita una chiamata a DosSetPrty per impostare la priorità dell'attività, ma è stato ricevuto un codice di ritorno diverso da zero.

Azione del sistema: La transazione continua con la priorità assunta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5625I Caricata Uscita utente 15/16 (collegamento/scollegamento attività utente)

Spiegazione: Le Uscite utente 15 e 16 sono state individuate e attivate.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5626I Uscita utente 25 (instradamento dinamico) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 25 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5627I Uscita utente 17 (fine anomala transazione/errore di sistema) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 17 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5628I Uscita utente 21 (Installazione automatica TCS per APPC, NetBIOS e TCP/IP) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 21 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5629W Errore nel caricamento dell'interfaccia CICS, RC = insert

Spiegazione: La DLL FAAUSER non può essere caricata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Riesaminare tutti i messaggi precedenti. E' possibile scegliere se chiudere il sistema o continuare.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5630W Errore nel caricamento del DBM Coordination API FaaRegisterRM, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il DBM Coordination API FaaRegisterRM nella DLL FAAUSER non può essere caricata e chiamata.

Azione del sistema: Se le operazioni di sistema continuano, il coordinamento DBM viene disabilitato.

Risposta dell'utente: Riesaminare tutti i messaggi precedenti. E' possibile scegliere se chiudere il sistema o continuare.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5631I Errore(i) durante l'attività di inizializzazione.

Spiegazione: Un'attività CICS non è riuscita a portare a termine l'inizializzazione.

Azione del sistema: Se le operazioni di sistema continuano, alcune funzioni potrebbero essere disabilite.

Risposta dell'utente: Riesaminare eventuali messaggi precedenti. E' possibile scegliere se chiudere il sistema o continuare.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5632I Uscita utente 30 (stampa) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 30 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5633I Uscita utente 22 (Installazione terminale) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 22 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5634I Uscita utente 23 (Installazione terminale) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 23 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5635W Uscite utente 22 e 23 caricate; usata uscita 23

Spiegazione: Il sistema ha ubicato e installato entrambe le uscite 22 e 23.

Azione del sistema: Per terminali di tipo client ed EPI sarà usata di preferenza l'uscita 23 anziché l'uscita 22.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che venga utilizzata l'uscita corretta. Si consiglia l'abilitata di una sola uscita.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5636S Errore nel caricamento del modulo di interfaccia thunk di collegamento, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAOTSLK non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH in OS/2 o da un'impostazione non corretta di PATH in Windows NT. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH/PATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5637S Errore nel caricamento del modulo delle funzioni a 32 bit del server API, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAASRSPM non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH in OS/2 o da un'impostazione non corretta di PATH in Windows NT. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH/PATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5638I Interfaccia runtime PL/I IBM caricata

Spiegazione: E' stato installato con esito positivo il modulo di interfaccia in fase di esecuzione PL/I IBM FAAPLSGR, abilitando il supporto per le transazioni PL/I.

Azione del sistema: Il sistema è abilitato per l'esecuzione delle transazioni PL/I.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5639W Errore nel caricamento del modulo di interfaccia del server API PL/I IBM, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito il caricamento del modulo FAAPSTRT. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta del LIBPATH. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME.

Il sistema continua normalmente, tuttavia non è possibile eseguire le transazioni PL/I.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5640W Errore nel caricamento del modulo di gestione delle eccezioni PL/I IBM, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAPLSGR non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta del LIBPATH. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Il sistema continua normalmente, tuttavia non è possibile eseguire le transazioni PL/I.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5641W Errore nel caricamento del modulo di servizio C/C++, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAOTSCC non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH in OS/2 o da un'impostazione non corretta di PATH in Windows NT. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH/PATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME.

Il sistema continua normalmente, tuttavia non è possibile eseguire le transazioni C/C++ a 32 bit OS/2 e tutte le transazioni transazione C/C++ in Windows NT.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5642W Errore nel caricamento del modulo di servizio PL/I IBM, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAOTSPL non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Il sistema continua normalmente, tuttavia non è possibile eseguire le transazioni PL/I.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5643W Errore nel caricamento dell'Interfaccia TCP/IP, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAATPSPH non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione, tuttavia è possibile che le funzioni relative alle comunicazioni TCP/IP non siano attive.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Cercare di individuare il modulo FAATPSPH.DLL ed accertarsi che vi si possa accedere.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5644S Errore nel caricamento del modulo di interfaccia del server API a 16 bit, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAASR16 non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5645S Errore nel caricamento del modulo di interfaccia del server API a 32 bit, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAASR32 non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH in OS/2 o da un'impostazione non corretta di PATH in Windows NT. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH/PATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5646W Errore nel caricamento del modulo di interfaccia ECI/EPI locale, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAANPSPH non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta di LIBPATH in OS/2 o da un'impostazione non corretta di PATH in Windows NT. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH/PATH sia impostato correttamente in modo da includere l'indirizzario CICS RUNTIME. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5647I Uscita utente 29 (Riservatezza API) caricata

Spiegazione: L'Uscita utente 29 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5648I Interfaccia runtime Cobol IBM caricata

Spiegazione: Il modulo di interfaccia in fase di esecuzione IWZCCPM è stato installato con esito positivo, abilitando il supporto per le transazioni create mediante il compilatore Cobol IBM.

Azione del sistema: Il sistema è abilitato per l'esecuzione delle transazioni create mediante il compilatore Cobol IBM.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5649W Errore nel caricamento del modulo di interfaccia Cobol IBM, Fase = 'fase', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo IWZCCPM non è riuscito. Si tratta di un errore interno causato probabilmente da un'impostazione non corretta del LIBPATH. Il numero di fase restituito indica la routine la cui installazione non è riuscita. Il codice di ritorno viene creato dalle chiamate API del sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione.

Risposta dell'utente: Verificare che il LIBPATH sia impostato correttamente per includere l'indirizzario CICS RUNTIME e l'indirizzario che contiene il supporto in fase di esecuzione Cobol IBM. Se i percorsi sono corretti e l'errore permane, raccogliere una traccia CICS, avviando il sistema con l'opzione /T. Inviare la traccia e la registrazione dei messaggi CICS al servizio di assistenza.

Il sistema continua normalmente l'elaborazione, tuttavia non è possibile eseguire le transazioni create con il compilatore Cobol IBM.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5650E Errore relativo all'avvio della transazione 'idtrans' per CSMT TDQ.

Spiegazione: Si è verificato un errore nell'innescare la transazione 'idtransazione' come risultato del livello di scatto per la coda dei dati transienti CSMQ che si sta raggiungendo.

Azione del sistema: Il livello di scatto per CSMT viene reimpostato a 0.

Risposta dell'utente: Verificare che il programma di transazione dato sia disponibile e reimpostare, quindi, il livello di scatto CSMT usando CECI SET TDQUEUE(CSMT) TRIGGERLEVEL(n).

Modulo: FAAOTPTK

FAA5651W Errore nel caricamento del modulo di riservatezza esterna 'modulo', codice di ritorno 'codice di ritorno'

Spiegazione: E' stato specificato nella tabella inizializzazione sistema un programma di gestione riservatezza esterna, ma non è stato possibile installarlo.

Azione del sistema: Il modulo non viene installato. La riservatezza esterna sarà limitata oppure non sarà utilizzabile. Per ulteriori informazioni, esaminare il messaggio che segue (FAA5653W o FAA5655W).

L'inizializzazione continua per l'attività.

Risposta dell'utente: In OS/2: Verificare che il modulo 'modulo' sia disponibile nel LIBPATH del proprio sistema. Il modulo sarà UPM oppure NETAPI ed è normalmente collocato in [BOOTDRIVE]:\MUGLIB\DLL. Il codice di ritorno è il codice di ritorno OS/2 originato nel tentativo di caricare il modulo.

NB. Questo messaggio viene visualizzato soltanto per la prima attività che riporta l'errore.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5652W Errore nell'inizializzazione del modulo di riservatezza esterna 'modulo'

Spiegazione: E' stato specificato nella tabella inizializzazione sistema un programma di gestione riservatezza esterna, ma non è stato possibile iniziarlo.

Azione del sistema: Il modulo non viene inizializzato. La riservatezza esterna sarà limitata oppure non sarà utilizzabile. Per ulteriori informazioni esaminare il messaggio che segue (FAA5653W o FAA5655W). L'inizializzazione continua per l'attività.

Risposta dell'utente: In OS/2: Verificare che il modulo 'modulo' sia disponibile nel LIBPATH del proprio sistema. Il modulo sarà UPM oppure NETAPI ed è normalmente collocato in [BOOTDRIVE]:\MUGLIB\DLL.

NB. Questo messaggio viene visualizzato soltanto per la prima attività che riporta l'errore.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5653W Riservatezza esterna non disponibile, viene utilizzata la riservatezza CICS

Spiegazione: Nella tabella inizializzazione sistema è stato specificato un programma per la gestione della riservatezza esterna, ma non è possibile utilizzarlo.

Azione del sistema: Il sistema userà la riservatezza associata alla SNT del CICS e non il programma per la gestione della riservatezza esterna. Il messaggio precedente FAA5651W o FAA5652W contiene ulteriori informazioni. L'inizializzazione continua per l'attività.

Risposta dell'utente: In OS/2: Verificare che il modulo UPM sia disponibile nel LIBPATH del proprio sistema. Il modulo sarà UPM oppure NETAPI ed è normalmente collocato in [BOOTDRIVE]:\MUGLIB\DLL.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5654E Errore 'codice' nella 'chiamata funzione' verificatosi durante l'inizializzazione dell'attività CICS

Spiegazione: La chiamata di una funzione di sistema ha avuto esito negativo durante l'inizializzazione di un processo di attività CICS.

Azione del sistema: Se le operazioni di sistema continuano, alcune funzioni potrebbero essere disabilitate.

Risposta dell'utente: Riesaminare eventuali messaggi precedenti. E' possibile scegliere se chiudere il sistema o continuare.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5655W Supporto riservatezza esterna estesa non disponibile

Spiegazione: Nella tabella inizializzazione sistema è stato specificato un programma di gestione della riservatezza esterna, ma non è possibile utilizzare tutte le funzioni.

Azione del sistema: Il sistema userà le funzioni base di collegamento/scollegamento del programma per la gestione della riservatezza esterna, ma l'utente non sarà in grado di aggiornare la propria parola d'ordine di collegamento attraverso il CICS. Il messaggio precedente FAA5651W o FAA5652W contiene ulteriori informazioni sul problema.

L'inizializzazione continua per l'attività.

Risposta dell'utente: In OS/2: Verificare che il modulo NETAPI sia disponibile nel LIBPATH del proprio sistema. Il modulo sarà UPM oppure NETAPI ed è normalmente collocato in [BOOTDRIVE]:\MUGLIB\DLL. Eventuali modifiche delle parole d'ordine utente dovranno essere eseguite da un responsabile o da un utente mediante l'interfaccia UPM.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5656S Errore nel caricamento del modulo di interfaccia Cobol CICS IBM 'Nome modulo', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo 'Nome modulo' non è riuscito. Si tratta di un errore interno, probabilmente causato da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5657W Impossibile caricare il CICS License Manager

Spiegazione: Il CICS non è stato in grado di FAALMPI4. Questo modulo fornisce la gestione su licenza del sistema.

Azione del sistema: L'inizializzazione continua per l'attività.

Risposta dell'utente: Accertarsi che il modulo FAALMPI4.DLL sia nel LIBPATH. Il modulo è installato in CICS310\RUNTIME. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza IBM o ad un fornitore.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5661I Elaborazione 'numero', inizializzazione completata per ID attività 'nome'

Spiegazione: Questo messaggio conferma che l'attività è stata inizializzata con successo. Il numero riportato indica l'id processo dell'attività e il nome indica il nome mediante il quale CICS conosce l'attività. Le attività senza una funzione permanentemente acquisita sono indicate con un nome che inizia con un '@'.

Azione del sistema: L'attività è disponibile per l'esecuzione delle transazioni.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5665E Errore nell'inizializzazione della transazione 'idtrans', RC = 'codice-ritorno'

Spiegazione: Questo messaggio segnala un errore verificatosi durante l'inizializzazione di una transazione. Dove 'idtrans' indica il nome della transazione che viene utilizzata o 'Interna' per una transazione interna CICS.

'codice di ritorno' può prendere uno dei seguenti valori:

- | | |
|---|---|
| 1 | E' stata pianificata una richiesta ETI per un terminale che sta attualmente elaborando una richiesta ETI. |
| 2 | E' stata pianificata una transazione interna su un terminale dedicato. |
| 3 | Si è verificato un errore nella pianificazione di una transazione interna. |
| 4 | Un'attività non è riuscita ad acquisire un terminale. |
| 5 | Potrebbe non venire individuata una destinazione richiesta. |
| 6 | Una destinazione specificata era occupata. |
| 7 | Conflitto tra terminale e destinazione. |

Azione del sistema: La transazione viene annullata. Il sistema continuerà a pianificare le transazioni.

Risposta dell'utente: Se il codice di ritorno è 4, assicurarsi che il terminale definito sia installato all'interno del sistema. Se il terminale è installato e per tutti gli altri codici di ritorno, rivolgersi al servizio di assistenza, riferendo le seguenti informazioni.

- File di traccia del CICS.
- Registrazioni messaggi del CICS.
- Copia delle definizioni della tabella di controllo corrente.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5670E Terminale 'idterm' scollegato a causa di un errore di immissione/emissione

Spiegazione: Su un terminale PNA(Programmable Network Architecture) si è verificato un errore di immissione/emissione da parte del terminale. Il terminale è stato scollegato dal CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Ricollegare il terminale per continuare l'elaborazione. Individuare l'errore e stabilire se è stato causato da un malfunzionamento hardware o da un flusso di dati non corretti provenienti da un programma utente.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5672W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5673W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOMPSD

FAA5674W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOISST

FAA5675W Errore nell'accesso al modulo messaggi per 'messaggio'

Spiegazione: Il sistema non è stato in grado di reperire il testo del messaggio indicato. Ulteriori dati seguono il numero id messaggio.

Azione del sistema: Il sistema continua, ma il messaggio richiesto non viene visualizzato.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, tuttavia è possibile che neanche il testo del messaggio successivo venga individuato.

Modulo: FAAOISTT

FAA5698E Si è verificato un errore durante la chiusura del file 'nomefile, EIBRESP = 'codice'

Spiegazione: Il file non può essere chiuso per la ragione indicata nel messaggio.

Azione del sistema: La chiusura prosegue.

Risposta dell'utente: Riprovare il sistema e l'operazione che stava chiudendo il file. Provare, quindi, a riavviare il sistema operativo. In alternativa, ripristinare il file da una copia di riserva.

Se l'errore permane, prendere nota del codice di errore e rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOISST

FAA5699E Si è verificato un errore durante la chiusura

Spiegazione: Questo messaggio conferma che si sono verificati errori durante la chiusura del CICS.

Azione del sistema: La chiusura prosegue.

Risposta dell'utente: Per dettagli sugli errori, vedere i messaggi visualizzati in precedenza.

Modulo: FAAOISST

FAA5701S Il Software Installer sta aggiornando il CICS

Spiegazione: Il processo di installazione sta aggiornando o cancellando il CICS.

Azione del sistema: Il CICS viene chiuso.

Risposta dell'utente: Attendere finché il Software Installer non ha completato l'operazione.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5702S Errore nella creazione del semaforo del Programma di installazione, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il semaforo del Programma di installazione non può essere creato. Il codice di ritorno viene emesso dall'API del sistema.

Azione del sistema: Il CICS viene chiuso.

Risposta dell'utente: Prendere nota del codice di ritorno indicato nel messaggio e rivolgersi al responsabile di sistema.

Modulo: FAAOMPSI

FAA5706I Funzione di traccia interna abilitata

Spiegazione: Durante la sua inizializzazione il sistema ha caricato con successo il modulo FAAPAS30.DLL o FAADKS30.DLL.

Azione del sistema: Il sistema abilita la sua funzione di traccia interna.

Risposta dell'utente: Non richiesta alcuna risposta.

Modulo: FAAOMPML

FAA5707S Errore nel caricamento del modulo Inizializzazione interfaccia ICE, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo FAAKCSIN non è riuscito. Si tratta di un errore interno, causato probabilmente da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Se necessario, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5708S Inizializzazione del Programma di gestione ICE non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscita l'inizializzazione del modulo FAAKCSIC. Si tratta di un errore interno. Il codice di ritorno è generato dal CICS.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5709S Errore nel caricamento del modulo Inizializzazione del Programma di gestione ICE, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito il caricamento del modulo FAAKCSIC. Si tratta di un errore interno, causato probabilmente da un'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK. Il codice di ritorno viene creato dal sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema si arresta.

Risposta dell'utente: Verificare che la variabile di ambiente CICSWRK sia impostata correttamente. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5710S Inizializzazione del programma di pianificazione non riuscita, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione del programma di pianificazione delle attività non è riuscita.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del numero del messaggio e del codice di ritorno forniti in 'codice di ritorno' nel testo del messaggio e rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5711S Errore nel caricamento del modulo Inizializzazione del programma di pianificazione, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo di Inizializzazione del programma di pianificazione delle attività non è riuscito.

Azione del sistema: L'inizializzazione viene interrotta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del numero del messaggio e del codice di ritorno forniti in 'codice di ritorno' nel testo del messaggio e rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5712W Errore nell'Interfaccia ICE, Richiesta = 'tipo', RC = 'Codice di ritorno'

Spiegazione: Il sistema ha tentato di pianificare una transazione interna, ma l'operazione non è riuscita.

Azione del sistema: La transazione interna va perduta.

Risposta dell'utente: Prendere nota del numero del messaggio e del codice di ritorno forniti in 'codice di ritorno' nel testo del messaggio e rivolgersi al servizio di assistenza.

Questo errore interno è probabilmente dovuto alla memoria non sufficiente.

Modulo: FAAOMPML

FAA5715E Il numero massimo dei sistemi NetBIOS deve essere compreso tra 0 e 254

Spiegazione: Questo campo identifica il numero massimo di sistemi remoti con i quali il sistema locale può comunicare. Il valore immesso non è numerico.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Immettere un valore nella gamma da 0 a 254.

Modulo: FAACTPSI

FAA5716E E' necessario specificare l'Idappl del sistema locale

Spiegazione: Se è stato definito il campo dell'adattatore del Listener NetBIOS, è richiesto un Idappl del sistema locale costituito al massimo da 8 caratteri. Questo campo viene usato per costruire il nome NetBIOS quando si iscrive e si riceve la richiesta sulla LAN. 'Idappl locale' deve corrispondere a 'Idappl remoto' nella TCS del sistema remoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un Idappl del sistema locale lungo al massimo 8 caratteri

Modulo: FAACTPSI

FAA5717E Adattatore NetBIOS deve essere specificato come 0, 1 o B

Spiegazione: Se il valore del campo Numero massimo sistemi NetBIOS è maggiore di 0, deve essere definito il campo dell'adattatore del Listener NetBIOS. La scheda adattatore dovrà essere definita come 0, 1 o B per entrambe le schede.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il numero della scheda adattatore NetBIOS come 0, 1 o B.

Modulo: FAACTPSI

FAA5718E Valore dell'adattatore deve essere 0, 1, B o non definito

Spiegazione: Se si utilizzano le comunicazioni NetBIOS, è necessario che il valore dell'adattatore del Listener NetBIOS venga definito come 0, 1 o B (per entrambe le schede). Se non vengono utilizzate comunicazioni NetBIOS, è necessario che questo campo rimanga vuoto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere il numero della scheda adattatore NetBIOS come 0, 1 o B oppure non specificare alcun valore.

Modulo: FAACTPSI

FAA5719E Il campo non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: L'entrata del campo non è valida a causa di spazi intermedi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo in modo da eliminare eventuali spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5720E Il campo non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il campo contiene degli spazi intermedi. Ciò non è ammesso.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il contenuto del campo in modo da eliminare eventuali spazi intermedi.

Modulo: FAACTPCN

FAA5721E In questo caso il valore Numero massimo sistemi NetBIOS non può essere 0

Spiegazione: Il campo dell'adattatore del Listener NetBIOS contiene un valore 0, 1 o B. Per il campo Numero massimo sistemi NetBIOS deve essere specificato un valore maggiore di 0.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Specificare un valore maggiore di 0 per il Numero massimo di sistemi NetBIOS.

Modulo: FAACTPSI

FAA5724E Valore del File Manager esterno deve essere Y o N

Spiegazione: Il campo del File Manager esterno contiene un valore diverso da Y o N, che sono i soli valori permessi.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Specificare un valore 'Y' se deve accedere al file il File Manager esterno o 'N' se deve accedere al file il File Manager di sistema.

Modulo: FAACTPFC

FAA5725E L'ID di sistema locale non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il valore immesso come ID sistema locale contiene degli spazi. L'ID del sistema può contenere solo i caratteri dalla A alla Z, dallo 0 al 9, #, @ e \$.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore eliminando gli spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5726E L'intervallo consentito è 0-254

Spiegazione: E' necessario che il numero di sessioni per NetBIOS sia compreso tra 0 e 254.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il numero delle sessioni.

Modulo: FAACTPSI

FAA5727E L'ID di sistema remoto non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il valore immesso come ID sistema remoto contiene degli spazi. L'ID del sistema può contenere solo i caratteri dalla A alla Z, dallo 0 al 9, #, @ e \$.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore eliminando gli spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5728E Il nome della Tabella conversione utente non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il valore immesso come tabella conversione utente contiene degli spazi. Il nome può contenere solo caratteri ammessi nei nomi dei file.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore eliminando gli spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5729E Il nome del File Manager esterno non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il valore immesso come nome del File Manager esterno contiene degli spazi. Il nome può contenere solo caratteri ammessi nei nomi dei file.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore eliminando gli spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5730E Un File Manager esterno non può accedere al file di controllo del CICS

Spiegazione: E' stata specificata una 'Y' nel campo File Manager esterno e il Nome del file specifica il File di controllo RDO CICS. Un File Manager esterno non può accedere al File di controllo RDO CICS.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo File Manager esterno, specificando un valore 'N'.

Modulo: FAACTPFC

FAA5731E Il nome del sistema centrale locale TCP/IP non può contenere spazi intermedi

Spiegazione: Il valore immesso come Nome Sistema centrale locale TCP/IP contiene degli spazi. Il nome può contenere solo caratteri ammessi all'interno del nome.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore eliminando gli spazi intermedi.

Modulo: FAACTPSI

FAA5732E La porta del Sistema centrale locale TCP/IP deve essere numerica oppure un ''**

Spiegazione: Il valore immesso come Porta del Sistema centrale locale TCP/IP non è numerico, né un '**'.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificando un singolo '**' o un numero nella gamma da 0 a 65535.

Modulo: FAACTPSI

FAA5733E La porta del sistema centrale locale TCP/IP deve essere nella gamma da 1 a 65535

Spiegazione: Il valore immesso come Porta del Sistema centrale locale TCP/IP non è compreso nella gamma corretta.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificando un singolo '**' o un numero nella gamma da 0 a 65535.

Modulo: FAACTPSI

FAA5734E Il numero massimo di sistemi TCP/IP deve essere un valore numerico

Spiegazione: Il valore immesso come numero massimo di sistemi TCP/IP contiene dei dati che non sono numerici.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificando un numero nella gamma da 0 a 999.

Modulo: FAACTPSI

FAA5735E Gamma del Numero massimo sistemi TCP/IP è da 0 a 255

Spiegazione: Il valore immesso come numero massimo di sistemi TCP/IP è al di fuori della gamma permessa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore specificando un numero nella gamma da 0 a 255.

Modulo: FAACTPSI

FAA5736I Uscita utente 'Numero uscita' individuata ma inutilizzabile

Spiegazione: L'Uscita utente è stata individuata, ma si trova in uno stato in cui non è utilizzabile.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5737E Nome del programma di gestione della riservatezza non valido

Spiegazione: Il campo Programma di gestione riservatezza contiene un valore che non è valido come nome di questo programma.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo del nome del programma di gestione della riservatezza. I valori validi per il campo sono:-

SNT Tabella di collegamento CICS

UPM User Profile Management (solo OS/2)

NONE Uscita 7 Security Management

Modulo: FAACTPSI

FAA5740I Richiesta chiusura normale del CICS, causa='motivo'

Spiegazione: E' stata richiesta una chiusura normale del CICS per il seguente motivo:

- 1 L'utente ha chiuso il CICS dalla Registrazione messaggi o dall'OS/2 Window List.
- 2 Si è verificato un errore e l'utente ha scelto l'opzione "Chiudere".

Azione del sistema: La chiusura continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMB

FAA5741I Richiesta chiusura immediata del CICS, causa='motivo'

Spiegazione: E' stata richiesta una chiusura immediata del CICS per il seguente motivo:

- 1 L'utente ha chiuso il CICS dalla Registrazione messaggi o dall'OS/2 Window List.
- 2 Si è verificato un errore e l'utente ha scelto l'opzione "Chiudere".
- 3 L'OS/2 sta chiudendo.

Azione del sistema: La chiusura continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOISMB

FAA5778I Sistema Client ECI/EPI locale 'sistema' numerete 'numerete' installato automaticamente e collegato

Spiegazione: Un sistema Client ECI/EPI locale si è collegato a questo sistema tramite comunicazioni tra processi. E' stata installata automaticamente una definizione TCS per il sistema Client.

Azione del sistema: Il collegamento al sistema Client ECI/EPI locale è ora disponibile per essere utilizzato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5779I Sistema Client ECI/EPI locale 'sistema' numerete 'numerete' rilasciato e disinstallato, RC 'codice di ritorno'

Spiegazione: Un collegamento ad un sistema Client ECI/EPI locale è stato rilasciato. La definizione TCS è stata cancellata. RC:

0 OK; sistema cancellato.

65535 Malfunzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto la cancellazione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, con il collegamento al sistema Client ECI/EPI locale rilasciato e la definizione TCS cancellata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5780I Avvio del Listener TCP/IP in corso

Spiegazione: Le definizioni di impostazione per il TCP/IP sono state trovate e il modulo del Listener TCP/IP viene avviato.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5781I Nomehost TCP/IP: 'nome' ('indirizzo IP')

Spiegazione: Il Listener TCP/IP è avviato. Il Nomehost riporta il nome locale e l'indirizzo IP.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5782W Errore nel caricamento del modulo logico TCP/IP, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Non è riuscito il caricamento di un modulo TCP/IP. Il codice di ritorno è originato da una chiamata di sistema.

Tale malfunzionamento è spesso dovuto all'impostazione non corretta della variabile di ambiente CICSWRK, del LIBPATH (OS/2) o del PATH (Windows NT).

Potrebbero non essere installati la versione o il livello corretti del TCP/IP.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per TCP/IP.

Risposta dell'utente: Controllare che CICSWRK e LIBPATH/PATH siano impostati correttamente. Verificare nella propria

documentazione le versioni e i livelli del TCP/IP che sono supportati. Altrimenti, rivolgersi al servizio di assistenza.

Modulo: FAAOMPML

FAA5783W Errore logico interno CICS TCP/IP

Spiegazione: A causa di un errore logico interno, il CICS non è riuscito ad inizializzare il listener TCP/IP.

Azione del sistema: Il listener TCP/IP non è stato avviato. Il CICS continua l'inizializzazione.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAAOMPML

FAA5784W TCP/IP non può ricevere la chiamata di collegamento sulla porta 'porta, RC = 'codice di ritorno TCP/IP'

Spiegazione: 'porta' viene già usata da un'altra applicazione nella stazione di lavoro.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per TCP/IP.

Risposta dell'utente: La porta è impostata dall'entrata Porta sistema centrale locale TCP/IP nella SIT. Viene assunto 1435 se impostata a '*'. *

Modulo: FAAOMPML

FAA5785W Risorse di sistema TCP/IP non sufficienti

Spiegazione: La causa più probabile è una carenza della capacità di memoria disponibile per il sistema operativo.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per TCP/IP.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file di scambio disponga di sufficiente spazio su disco.

Modulo: FAAOMPML

FAA5786W TCP/IP non disponibile, RC = 'codice di ritorno TCP/IP'

Spiegazione: La causa più probabile è che il TCP/IP non sia stato avviato nella stazione di lavoro.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per TCP/IP. In Windows NT usare l'opzione Rete del Pannello di controllo per assicurarsi che il supporto TCP/IP sia stato installato e configurato in modo corretto.

Modulo: FAAOMPML

FAA5787W Nome sistema centrale locale TCP/IP 'nome' non valido, RC = 'codice di ritorno TCP/IP'

Spiegazione: La causa più probabile è che il nome non è un nome di sistema centrale su questa stazione di lavoro.

Azione del sistema: Il sistema continua senza il supporto per TCP/IP.

Risposta dell'utente: Il nome del sistema centrale locale è impostato dall'entrata Nome sistema centrale locale TCP/IP nella SIT. Viene assunto ANY se impostata a '*'. *

Modulo: FAAOMPML

FAA5788I Ricezione richiesta TCP/IP: 'Indirizzo IP' Porta: 'porta'

Spiegazione: Il modulo Listener TCP/IP sta ricevendo una richiesta di collegamento su indirizzo IP o "ANY" e al numero di porta 'porta'.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOMPML

FAA5790I Sistema remoto 'sistema' numerete 'numerete' collegato

Spiegazione: Un sistema remoto CICS si è collegato a questo sistema tramite TCP/IP. Una definizione TCS per il sistema remoto già esiste ed è stata usata questa.

Azione del sistema: Il collegamento al sistema remoto è ora disponibile per essere utilizzato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5791I Sistema remoto 'sistema' numerete 'numerete' installato automaticamente e collegato

Spiegazione: Un sistema CICS remoto si è collegato a questo sistema tramite TCP/IP. Una definizione TCS per il sistema remoto è stata installata automaticamente.

Azione del sistema: Il collegamento al sistema remoto è ora disponibile per essere utilizzato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5792I Sistema Client 'sistema' numerete 'numerete' installato automaticamente e collegato

Spiegazione: E' stato effettuato il collegamento tra un client CICS questo sistema tramite TCP/IP o SNA/APPC. E' stata installata automaticamente una definizione TCS per il sistema Client.

Azione del sistema: Il collegamento al sistema Client è ora disponibile per essere utilizzato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5793E Installazione automatica del sistema remoto 'sistema' numerete 'numerete' respinta, RC = 'codice-ritorno'

Spiegazione: Un sistema remoto CICS si è collegato a questo sistema tramite TCP/IP. L'installazione automatica della definizione TCS non ha avuto esito. Il collegamento al sistema remoto è stato rilasciato. Non c'è alcuna definizione TCS locale per l'altro sistema, in quanto l'installazione automatica della definizione non è riuscita. RC:

- 1** Già installata; definizione TCS incompatibile
- 4** Installazione annullata; dall'uscita utente o fuori servizio
- 65535** Malfunzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto l'installazione.

Modulo: FAATPPCI

FAA5794E Installazione automatica del sistema Client 'sistema' numerete 'numerete' respinta

Spiegazione: Un sistema client CICS si è collegato a questo sistema. L'installazione automatica della definizione TCS non ha avuto esito. Il collegamento al sistema remoto è stato rilasciato. Non c'è alcuna definizione TCS locale per l'altro sistema, in quanto l'installazione automatica della definizione non è riuscita. RC:

- 1** Già installata; definizione TCS incompatibile
- 4** Installazione cancellata dall'uscita utente o fuori servizio.
- 65535** Malfunzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto l'installazione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, senza il collegamento all'altro sistema.

Risposta dell'utente: Esaminare la ragione del malfunzionamento e modificare possibilmente l'uscita utente.

Modulo: FAATPPCI

FAA5795I Sistema remoto 'sistema' numerete 'numerete' rilasciato

Spiegazione: Un collegamento ad un sistema remoto CICS è stato rilasciato. La definizione CICS rimane installata.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, con il collegamento al sistema remoto in stato di rilasciato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5796I Sistema Client 'sistema' numerete 'numerete' rilasciato e disinstallato, RC = 'codice-ritorno'

Spiegazione: Un collegamento ad un sistema Client CICS è stato rilasciato. La definizione TCS è stata cancellata. RC:

- 0** OK; sistema cancellato.
- 65535** Malfunzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto la cancellazione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, con il collegamento al sistema Client rilasciato e la definizione TCS cancellata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5797I Terminale 'idterm' numerete 'numerete' dal sistema 'sistema' installato

Spiegazione: E' stata installata su questo sistema la definizione di un terminale collegato ad un altro sistema.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, senza la definizione di terminale installata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATPPCI

FAA5798E Installazione del terminale 'idterm' dal sistema 'sistema' respinta, RC = 'motivo dell'errore'

Spiegazione: E' stata respinta l'installazione su questo sistema della definizione di un terminale collegato ad un altro sistema. RC:

- 2 1** Già installata; definizione TCTTE incompatibile
- 2 2** Terminale sconosciuto; nome di terminale non accettato
- 2 3** Modello sconosciuto; Modello non conosciuto
- 2 4** Installazione annullata; dall'uscita utente o fuori servizio
- 2 65535** Malfunzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto l'installazione.

4 65535 Malf funzionamento sconosciuto; collegamento a FAATCPIN impossibile

Azione del sistema: L'elaborazione continua, senza la definizione di terminale che si sta installando.

Risposta dell'utente: Provare con un diverso nome di modello/terminale sull'altro sistema. Cambiare l'uscita utente. Controllare che il programma FAATCPIN sia disponibile.

Modulo: FAATPPCI

FAA5799I Terminale 'idterm' dal sistema 'sistema' disinstallato, RC = 'motivo dell'errore', 'motivo dell'errore'

Spiegazione: E' stata disinstallata su questo sistema la definizione di un terminale collegato ad un altro sistema. RC:

0,0 OK; terminale disinstallato
1,1 Già installato; terminale non ancora rilasciato
2,2 Terminale sconosciuto; nome del terminale non trovato
2,65535 Malf funzionamento sconosciuto; il programma di gestione TCT ha respinto la disinstallazione.
4,65535 Malf funzionamento sconosciuto; collegamento a FAATCSDE impossibile

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Controllare che il programma FAATCSDE sia disponibile.

Modulo: FAATPPCI

FAA5801W Il sistema remoto ha provato ad usare la versione obsoleta del protocollo

Spiegazione: Un altro sistema CICS ha tentato di collegarsi a questo server usando una versione del server CICS che è stata sostituita da una versione successiva.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: L'uso di una vecchia versione del protocollo non dovrà essere motivo di preoccupazione poiché il CICS assicura compatibilità all'indietro tra nuove e vecchie versioni del protocollo.

Prendere in considerazione l'opportunità di migrare ad un livello successivo del CICS per le prestazioni o i miglioramenti nelle funzioni offerti dalla più recente versione del protocollo.

Modulo: FAANBSIN

FAA5802I Sistema 'idsistema' collegato con le sessioni 'sessioni', la definizione è stata installata automaticamente

Spiegazione: Un altro sistema CICS si è collegato a questo server ed ha installato una definizione di voce di sistema TCS poiché non è stata installata in precedenza da CEDA alcuna definizione. Il numero di sessioni è costituito dal valore assunto oppure dal valore definito dall'uscita Utente 21.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Non viene richiesta alcuna azione da parte dell'utente. Si tratta di un messaggio informativo che notifica semplicemente all'utente che la definizione viene spedita da un utente all'altro e che la memoria viene utilizzata in modo proporzionale al numero di sessioni.

Dopo l'installazione della definizione del sistema, è possibile comunicare in entrambe le direzioni, tra il server che riceve la definizione inviata e il server che l'ha originata.

Modulo: FAANBSIN

FAA5803I Sistema 'idsis' rilasciato, la definizione è stata liberata

Spiegazione: Una definizione di sistema TCS installata automaticamente in precedenza è stata rilasciata in quanto il sistema remoto di è scollegato dal server.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza il sistema scollegato.

Risposta dell'utente: Non viene richiesta alcuna azione da parte dell'utente. Questo messaggio è informativo e notifica semplicemente all'utente che la definizione è stata rilasciata e che le risorse sono state rese disponibili per altri collegamenti.

Non sono possibili ulteriori comunicazioni con la macchina remota finché questa non viene ricollegata.

Modulo: FAANBSIN

FAA5804E Definizione per 'idsis' incompatibile, collegamento respinto

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo da parte di una macchina remota di collegarsi a questo server, ma la definizione di sistema inviata era incompatibile con la definizione CEDA attualmente attiva. Sono stati controllati i seguenti tre campi -

- Idappl del sistema remoto
- Numero adattatore NetBIOS
- Livello di riservatezza del collegamento

Azione del sistema: Il collegamento viene respinto. L'altra elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Verificare la compatibilità delle definizioni locali e remote e cambiare una o entrambe le definizioni per essere sicuri che tutti i campi siano corretti su entrambi i sistemi.

Se la definizione inviata è incompleta o manca dell'identificazione del sistema o dell'idappl, i nomi generati automaticamente potrebbero essere in conflitto con le definizioni CEDA. Assicurarsi che il nome remoto sia univoco e che sia operante l'Uscita 21.

Modulo: FAANBSIN

FAA5805E Impossibile collegarsi al 'server', la definizione inviata è stata respinta

Spiegazione: E' stato fatto un tentativo di collegarsi ad un server remoto, ma questo ha respinto la definizione di sistema TCS inviata in quanto incompatibile con una definizione CEDA attualmente attiva, definita precedentemente presso il server remoto.

Azione del sistema: Il collegamento viene respinto. L'altra elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Verificare la compatibilità delle definizioni locali e remote e cambiare una o entrambe le definizioni per essere sicuri che tutti i campi siano corretti su entrambi i sistemi.

Se la definizione inviata è incompleta o manca dell'identificazione del sistema o dell'idappl, i nomi generati automaticamente potrebbero essere in conflitto con le definizioni CEDA. Assicurarsi che il nome remoto sia univoco e che sia operante l'Uscita 21.

Modulo: FAANBSIN

FAA5806W Risorse NetBIOS non sufficienti, i collegamenti potrebbero essere respinti

Spiegazione: Il server sta eseguendo fuori dai blocchi di controllo del collegamento o delle risorse NetBIOS e, pertanto, potrebbe non essere in grado di accogliere collegamenti in entrata. Il numero di blocchi di controllo dei collegamenti è determinato dal valore specificato per i collegamenti NetBIOS nelle definizioni della tabella SIT CEDA.

Azione del sistema: Il collegamento viene respinto. L'altra elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di sistemi remoti che tentano di accedere a questo server ripartendo il carico tra i server in maniera più equa oppure aumentare le risorse disponibili per questo server.

Modulo: FAANBSIN

FAA5807I E' stato creato il file Registrazione attività NetBIOS

Spiegazione: E' stato creato il file di contabilità NetBIOS. Tale file è tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e gli altri server CICS e client CICS.

Azione del sistema: Tutti i collegamenti NetBIOS con questo sistema vengono registrati.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAANBSBC

FAA5808E Il file Registrazione attività NetBIOS è danneggiato, il contenuto del file di registrazione è stato eliminato

Spiegazione: Nel file di contabilità NetBIOS sono state trovate delle incompatibilità che non sono state al momento risolte. Il file di contabilità NetBIOS viene tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e gli altri server CICS e client CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAANBSBC

FAA5809I E' stato caricato il file Registrazione attività NetBIOS

Spiegazione: Il file di contabilità NetBIOS è stato caricato nella memoria di lavoro. Tutta l'attività NetBIOS viene ora registrata. Il file di contabilità NetBIOS viene tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e gli altri server CICS e client CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua. Tutti i collegamenti vengono registrati.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione.

Modulo: FAANBSBC

FAA5810W File Registrazione attività NetBIOS non disponibile, registrazione sospesa

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di contabilità NetBIOS oppure, se il file non esisteva in precedenza, non è stato possibile creare un nuovo file di contabilità. Il file di contabilità NetBIOS viene tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e gli altri server CICS e client CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua. Non viene registrato alcun collegamento.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che sia disponibile all'interno dell'indirizzario CICS dello spazio su disco su cui scrivere.

Modulo: FAANBSBC

FAA5811W File Registrazione attività NetBIOS non disponibile, registrazione sospesa

Spiegazione: Non è stato possibile riscrivere il file di contabilità NetBIOS dalla memoria di lavoro sul disco. Il file di contabilità NetBIOS viene tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e gli altri server CICS e client CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione continua. Non viene registrato alcun collegamento.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che sia disponibile all'interno dell'indirizzario CICS dello spazio su disco su cui scrivere.

Modulo: FAANBSBC

FAA5812I Al server 'server' hanno avuto accesso 'n' Distributed Feature Client(s)

Spiegazione: Il CICS ha calcolato il numero di client CICS Distributed Feature che sono state collegate a questo server. Tale valore può essere utilizzato per la contabilità, se i prezzi delle licenze devono essere calcolati in base al livello di attività.

Il file di contabilità NetBIOS viene tenuto per registrare il livello di attività tra un server CICS e client CICS Distributed Feature.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Usare il numero secondo l'attuale accordo di licenza.

Modulo: FAANBSBC

FAA5815E Definizione per sistema client 'sistema' respinta

Spiegazione: Un client NetBIOS ha tentato di collegarsi ad un sistema ad utente singolo. E' stato respinto dal server.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, senza il collegamento al client.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAANBSIN

FAA5820I Avvio del server CICS TELNET in corso.

Spiegazione: Il daemon del server CICS TELNET è in fase di avvio.

Azione del sistema: Il daemon del server CICS TELNET viene inizializzato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5821I Chiusura del server CICS TELNET in corso.

Spiegazione: Il daemon del server CICS TELNET è in fase di chiusura.

Azione del sistema: Il daemon del server CICS TELNET viene chiuso.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5822I Terminale 'Nomerete' da 'Nometcpip' collegato

Spiegazione: Il collegamento del terminale telnet con nomerete 'Nomerete' è stato effettuato dalla macchina con nome tcpip 'Nometcpip'.

Azione del sistema: Il terminale telnet viene installato come terminale CICS TELNET.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5823I Terminale 'Nomerete' scollegato

Spiegazione: Il terminale telnet con nomerete 'Nomerete' è stato scollegato dal server CICS TELNET.

Azione del sistema: Il terminale telnet viene disinstallato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5824I Impostazione di 'Parametro' su 'valore'

Spiegazione: " LNET fornito viene impostato sul 'valore' dato. Per 'parm' si intende ad esempio:

- PORT - la porta cui è collegato il daemon del server CICS TELNET
- SERVERCP - la codepage utilizzata dal server CICS TELNET.
- CLIENTCP - la codepage utilizzata dai terminali telnet del client.

Azione del sistema: Il parametro ha il valore dato.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5825I Traccia abilitata.

Spiegazione: La traccia di CICS TELNET viene abilitata.

Azione del sistema: La traccia di CICS TELNET viene abilitata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5826I Traccia disabilitata.

Spiegazione: La traccia di CICS TELNET viene disabilitata.

Azione del sistema: La traccia di CICS TELNET viene disabilitata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5827E Non riconosciuta opzione 'opzione'

Spiegazione: L'opzione 'opzione' CICSTELD non viene considerata valida.

Azione del sistema: L'opzione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5828E Valore 'valore' non valido per l'impostazione di 'parametro'

Spiegazione: Il parametro CICSTELD 'parametro' definisce un valore 'valore' che non è valido.

Azione del sistema: L'impostazione viene ignorata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATNSUI

FAA5869E Errore - Funzione: 'funzione' Riga : 'numero riga' RC: 'rc'

Spiegazione: Si è verificato un errore interno relativo al CICS TELNET nella routine 'func' alla riga numero 'numero riga', con un codice di ritorno di 'rc'.

Azione del sistema: Il sistema tenta di continuare l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Prendere nota del messaggio e contattare il proprio rappresentante IBM.

Modulo: FAATNSUI

FAA5901I 'sottosistema' 'id terminale' installato

Spiegazione: E' stata installata una definizione di terminale per uno dei sottosistemi Server EPI, Client o Client EPI.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATCPIN

FAA5902W Installazione terminale 'sottosistema' respinta - id terminale 'id terminale' non valido

Spiegazione: L'installazione di un terminale per il sistema secondario Server EPI o Client EPI non ha avuto esito positivo. Non viene fornita una definizione per l'id terminale specificato oppure è già in uso.

Azione del sistema: La richiesta di installazione del terminale viene respinta.

Risposta dell'utente: Controllare la propria applicazione EPI per essere sicuri che si sta passando un ID terminale valido. In alternativa, immettere la definizione del terminale usando CEDA.

Modulo: FAATCPIN

FAA5903W Installazione terminale 'sottosistema' respinta - id modello 'id modello' non valido

Spiegazione: L'installazione di un terminale per uno dei sistemi secondari Server EPI, Client o Client EPI non ha avuto esito positivo. Non è stata specificata alcuna definizione per il modello.

Azione del sistema: La richiesta di installazione del terminale viene respinta.

Risposta dell'utente: Per essere sicuri che si sta passando un ID modello valido, controllare quanto segue:

- la propria applicazione EPI.
- il proprio file di inizializzazione client.
- l'uscita utente 22.

In alternativa, immettere la definizione del modello usando CEDA.

Modulo: FAATCPIN

FAA5904W Installazione del terminale 'sottosistema' respinta dall'uscita utente 22

Spiegazione: L'installazione di un terminale per uno dei sistemi secondari Server EPI, Client o Client EPI non ha avuto esito positivo. L'installazione è stata annullata dall'Uscita utente 22.

Azione del sistema: La richiesta di installazione del terminale viene respinta.

Risposta dell'utente: Contattare il responsabile del sistema per determinare il motivo per cui l'uscita utente ha annullato l'installazione.

Modulo: FAATCPIN

FAA5905W Installazione del terminale per 'sottosistema' non riuscita

Spiegazione: L'installazione di un terminale per uno dei sistemi secondari Server EPI, Client o Client EPI non ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: La richiesta di installazione del terminale viene respinta.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAATCPIN

FAA5906I Terminale 'sottosistema' 'id term' scollegato

Spiegazione: E' stata disconnessa l'installazione di un terminale per uno dei sottosistemi Server EPI, Client o Client EPI.

Azione del sistema: Se in origine il terminale è stato installato automaticamente da una definizione di modello o da una definizione assunta, la definizione del terminale viene cancellata. Per terminali EPI - se il terminale è stato installato specificando un id terminale, la definizione non viene cancellata, ma è disponibile per essere riutilizzata.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATCPIN

FAA5920I Avviata sessione di instradamento al sistema 'idsis'

Spiegazione: E' stata avviata una sessione di instradamento ad un altro sistema.

Azione del sistema: E' stata avviata una sessione di instradamento ad un altro sistema.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSRT

FAA5921I Sessione instradamento al sistema 'idsis' terminata

Spiegazione: E' stata terminata una sessione di instradamento ad un altro sistema.

Azione del sistema: E' stata terminata una sessione di instradamento ad un altro sistema.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSRT

FAA5922E 'insert' Sintassi non corretta - La sintassi corretta è FEPI POOL=XXXXXXXX

Spiegazione: Il comando di immissione utente non è corretto.

Azione del sistema: La richiesta viene respinta.

Risposta dell'utente: Correggere la richiesta ed eseguire nuovamente l'immissione.

Modulo: FAAFPSRT

FAA5923E FEPI RESP2 = insert

Spiegazione: E' stato impostato un codice di risposta secondario diverso da zero.

Azione del sistema: Il comando continua.

Risposta dell'utente: Correggere la richiesta ed eseguire nuovamente l'immissione.

Modulo: FAAFPSRT

FAA5950I Avvio del Listener LU0 in corso

Spiegazione: Il modulo del listener FEPI LU0 è in fase di installazione e di inizializzazione.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSGI

FAA5951W Errore nel caricamento del modulo logico LU0, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo del listener FEPI LU0 non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il Server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAFPSGI

FAA5952E LU0 non disponibile, RC='codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione del modulo del listener FEPI LU0 non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAFPSGI

FAA5953I Uscita utente 31 (Invio/Ricezione FEPI) caricata

Spiegazione: L'uscita utente 31 è stata individuata e attivata.

Azione del sistema: Viene richiamata l'uscita utente.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5956E Caricamento del modulo di inizializzazione FEPI non riuscito, RC='codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo di inizializzazione FEPI sull'attività locale non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5957E Caricamento del modulo di interfaccia FEPI non riuscito, RC='codice di ritorno'

Spiegazione: Il caricamento del modulo di interfaccia del server FEPI sull'attività locale non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAOTPTK

FAA5958I Avvio dell'inizializzazione FEPI in corso

Spiegazione: Il modulo di inizializzazione globale FEPI(Front End Programming Interface) è in fase di avvio.

Azione del sistema: Il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSGI

FAA5959E L'attività locale non è riuscita ad inizializzare l'interfaccia FEPI, RC='codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione dell'attività locale FEPI non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAOISTT

FAA5960E Inizializzazione di FEPI non riuscita, RC='codice di ritorno'

Spiegazione: L'inizializzazione globale di FEPI non ha avuto esito positivo a causa del 'codice di ritorno' OS/2 indicato.

Azione del sistema: Il supporto FEPI LU0 viene disabilitato e il sistema continua l'elaborazione.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il server delle comunicazioni IBM per OS/2 Warp sia installato correttamente e abilitato, quindi riavviare il sistema.

Modulo: FAAOMPML

FAA5961I Nodo FEPI 'nodo' installato

Spiegazione: Il 'nodo' FEPI indicato è stato installato con esito positivo.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5962E Installazione del nodo FEPI 'nodo' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'installazione del 'nodo' FEPI non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta 'risp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5963I Installato destinazione FEPI 'destinazione'

Spiegazione: La 'destinazione' FEPI indicata è stata installata con esito positivo.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5964E Installazione della destinazione FEPI 'destinazione' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'installazione della 'destinazione' FEPI data non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta 'risp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5965I Installato insieme di proprietà FEPI 'insieme di proprietà'

Spiegazione: L'installazione di 'insieme di proprietà' FEPI ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5966E Installazione dell'insieme di proprietà FEPI 'insieme di proprietà' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'installazione di 'insieme di proprietà' FEPI dato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta 'risp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5967I Lotto FEPI 'lotto' installato

Spiegazione: Il 'lotto' FEPI dato è stato installato con esito positivo.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5968E Installazione del lotto FEPI 'lotto' non riuscita, risp2='resp2'

Spiegazione: L'installazione del 'lotto' FEPI non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta 'resp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5969I Destinazione FEPI 'destinazione' aggiunta al lotto 'lotto'

Spiegazione: La 'destinazione' FEPI specificata è stata aggiunta al 'lotto' indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5970E Destinazione FEPI 'destinazione' non aggiunta al lotto 'lotto', risp2='resp2'

Spiegazione: Non è stato possibile aggiungere al 'lotto' la 'destinazione' FEPI specificata al 'lotto' a causa del codice di risposta 'resp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5971I Nodo FEPI 'nodo' aggiunto al lotto 'lotto'

Spiegazione: Il 'nodo' FEPI specificato è stato aggiunto al 'lotto' indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5972E Non aggiunto nodo FEPI 'nodo' al lotto 'lotto', risp2='resp2'

Spiegazione: Non è stato possibile aggiungere al 'lotto' il 'nodo' FEPI specificato a causa del codice di risposta 'resp2' FEPI indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5973E Rilascio del nodo FEPI 'nodo' non riuscito, RC='motivazione comandi'

Spiegazione: Il rilascio del 'nodo' FEPI specificato non ha avuto esito positivo a causa del codice di errore delle comunicazioni indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5974E Acquisizione del nodo FEPI 'nodo' non riuscita, RC='motivazione comunicazioni'

Spiegazione: L'acquisizione del 'nodo' FEPI specificato non ha avuto esito positivo a causa del codice di errore delle comunicazioni indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5975E Rilascio nodo di connessione FEPI 'nodo' destinazione 'destinazione' non riuscito, RC='motivazione delle comunicazioni'

Spiegazione: La connessione FEPI indicata ha avuto esito negativo a causa del codice di errore delle comunicazioni indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5976E Acquisizione nodo di connessione FEPI 'nodo' destinazione 'destinazione', RC='motivazione delle comunicazioni'

Spiegazione: L'acquisizione della connessione FEPI specificata non ha avuto esito positivo a causa del codice di errore delle comunicazioni indicato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5977I Nodo FEPI 'nodo' eliminato

Spiegazione: Il 'nodo' FEPI indicato è stato eliminato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPi

FAA5978I Programmata l'eliminazione del nodo FEPI 'nodo'

Spiegazione: L'eliminazione del 'nodo' FEPI specificato è stata programmata dopo il completamento di tutte le conversazioni attive che lo utilizzavano.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5979E Non riuscita l'eliminazione del nodo FEPI 'nodo', risp2='risp2'

Spiegazione: L'eliminazione del 'nodo' FEPI indicato non è riuscita a causa del codice di risposta FEPI 'risp2'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5980I Eliminata la destinazione FEPI 'destinazione'

Spiegazione: La 'destinazione' FEPI indicata è stata eliminata.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5981I Programmata l'eliminazione della destinazione FEPI 'destinazione'

Spiegazione: L'eliminazione della 'destinazione' FEPI specificata è stata programmata dopo il completamento di tutte le conversazioni attive che la utilizzavano.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5982E Eliminazione della destinazione FEPI 'destinazione' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'eliminazione della 'destinazione' FEPI indicata non è riuscita a causa del codice di risposta FEPI 'risp2'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5983I Insieme di proprietà FEPI 'insieme di priorità' eliminato.

Spiegazione: L'insieme di proprietà FEPI è stato eliminato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5984E Eliminazione dell'insieme di proprietà FEPI 'insieme di priorità' non riuscito, risp2='risp2'

Spiegazione: L'eliminazione dell'insieme di proprietà FEPI indicato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5985I Lotto FEPI 'lotto' eliminato

Spiegazione: Il 'lotto' FEPI indicato è stato eliminato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5986I Programmata l'eliminazione del lotto FEPI 'lotto'

Spiegazione: L'eliminazione del 'lotto' FEPI specificato è stata programmata dopo il completamento di tutte le conversazioni attive che lo utilizzavano.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5987E Eliminazione del lotto FEPI 'lotto' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'eliminazione del 'lotto' FEPI indicato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5988E Impostazione nodo di connessione FEPI 'nodo' destinazione 'destinazione' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'impostazione della connessione FEPI indicata non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5989E Impostazione nodo FEPI 'nodo' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'impostazione del 'nodo' FEPI indicato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2' specificato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5990E Impostazione del lotto FEPI 'lotto' non riuscita, risp2='risp2'

Spiegazione: L'impostazione del 'lotto' FEPI indicato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2' specificato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5991E Impostazione della destinazione FEPI 'destinazione', risp2='risp2'

Spiegazione: L'impostazione della 'destinazione' FEPI indicata non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2' specificato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5992I Cancellato nodo 'nodo' da lotto 'lotto'

Spiegazione: Il 'nodo' FEPI indicato è stato cancellato dal 'lotto' con successo.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5993E Nodo FEPI 'nodo' non cancellato dal lotto 'lotto', risp2='risp2'

Spiegazione: La cancellazione dal 'lotto' del 'nodo' FEPI indicato non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2' specificato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5994I Destinazione FEPI 'destinazione' cancellata dal lotto 'lotto'

Spiegazione: La 'destinazione' FEPI specificata è stata cancellata con successo dal 'lotto'.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5995E Destinazione FEPI 'destinazione' non cancellata dal lotto 'lotto', risp2='risp2'

Spiegazione: La cancellazione dal 'lotto' della 'destinazione' FEPI indicata non ha avuto esito positivo a causa del codice di risposta FEPI 'risp2' specificato.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Consultare la Guida utenti FEPI per ricercare il codice di risposta risp2 FEPI per individuare l'errore.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5996E E' stato rilasciato il nodo FEPI 'nodo', RC='motivazione comunicazioni'

Spiegazione: Il codice di errore delle comunicazioni indicato ha consentito il rilascio del 'nodo' FEPI.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPI

FAA5997E E' stato rilasciato il nodo di connessione FEPI 'nodo' destinazione 'destinazione', RC='motivazione delle comunicazioni'

Spiegazione: Il codice di errore delle comunicazioni indicato ha consentito il rilascio del 'nodo' FEPI.

Azione del sistema: Nessuna.

Risposta dell'utente: Per individuare il problema cercare il codice di errore specificato nella pubblicazione Conventional LU Programming Reference del Communications Server per OS/2 Warp della IBM.

Modulo: FAAFPSPI

Capitolo 7. Messaggi FAA6xxx e codici di ritorno

Questa sezione contiene i messaggi FAA6xxx e i codici di ritorno del messaggio FAA6000.

FAA6000

Spiegazione: Consiste in un elenco di codici di ritorno che possono comparire nei messaggi di errore.

1001

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1002

Spiegazione: Un'operazione di lettura/scrittura su disco non è riuscita, perché il file è stato danneggiato o perché il file non esiste.

Risposta dell'utente: Se il file esiste, ripristinarlo da una copia di riserva o crearlo di nuovo. Se il file non esiste, verificare che il nome del file sia valido. In tal caso, creare il file.

1003

Spiegazione: Non è riuscita l'apertura del file oppure è stato danneggiato un blocco di controllo.

Risposta dell'utente: Ritentare l'apertura. Se l'errore si ripresenta, assicurarsi di disporre dell'autorizzazione per l'accesso al file. In tal caso, riavviare l'applicazione.

1004

Spiegazione: Non è possibile individuare la chiave richiesta nel percorso specificato.

Risposta dell'utente: Verificare che la chiave e il percorso siano corretti.

1005

Spiegazione: La voce FCT relativa al file specifica 'duplicati non ammessi', ma è stato effettuato un tentativo di aggiunta di una chiave duplicata.

Risposta dell'utente: Se si desidera ancora aggiungere una chiave duplicata, modificare la voce FCT in modo che questo sia consentito.

1006

Spiegazione: Il numero di chiave specificato quando si richiama il File Manager, non è riconosciuto dal file. Ciò potrebbe essere causato dalla modifica di una voce di base FCT alla quale puntano degli indici alternativi.

Risposta dell'utente: Controllare la voce FCT del file pertinente.

1007

Spiegazione: E' stato letto un record per l'aggiornamento e quindi riscritto oppure cancellato utilizzando un codice differente. I record letti mediante un indice alternativo possono essere aggiornati solo mediante lo stesso indice.

Risposta dell'utente: Correggere il comando di aggiornamento.

1008

Spiegazione: I dati di posizionamento interno presenti in File Manager sono stati danneggiati. Ciò può verificarsi quando un programma applicativo scrive in memoria al di fuori dello spazio relativo all'applicazione.

Risposta dell'utente: Controllare il programma applicativo.

1009

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di lettura in un'area successiva alla fine del file.

Risposta dell'utente: Modificare il programma per impedire che ciò avvenga oppure utilizzare il comando HANDLE CONDITION per correggere il problema.

1010

Spiegazione: La voce FCT relativa al file specifica 'chiave non modificabile' ma è stato effettuato un tentativo di modifica delle chiave.

Risposta dell'utente: Non tentare di modificare la chiave oppure sostituire la voce FCT.

1011

Spiegazione: Il nome dell'insieme di dati specificato nella voce FCT del file non è conforme alle convenzioni relative al nome dei file del sistema operativo.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo al nome dell'insieme di dati nella tabella FCT.

1012

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di apertura di un file che non è possibile rilevare nel percorso specificato.

Risposta dell'utente: Verificare che il nome del file sia valido.

1013

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1014

Spiegazione: Non è stato possibile creare o aprire il file dell'insieme di dati di registrazione (nomefile.PRE), perché l'indirizzario su disco è pieno o perché il file è danneggiato o cancellato.

Risposta dell'utente: Se l'indirizzario su disco non è pieno, ripristinare il file dalla copia di riserva più recente. In caso contrario, liberare dello spazio di memoria su disco.

1015

Spiegazione: Il disco potrebbe essere pieno o il file dell'insieme dei dati di registrazione (nomefile.PRE) potrebbe essere danneggiato.

Risposta dell'utente: Se il disco è pieno, cancellare eventuali file che non sono più necessari o rendere disponibile ulteriore spazio su disco. Se il file dei dati di registrazione è stato danneggiato, ripristinarlo da una copia di riserva o crearlo nuovamente.

1016

Spiegazione: Non è stato possibile aggiornare una voce dell'indirizzario. Verificare che non vi sia un disco danneggiato. Ciò può verificarsi anche se l'applicazione scrive al di fuori dello spazio ad esso assegnato e danneggia i dati di posizionamento interni del File Manager.

Risposta dell'utente: Verificare che non vi sia un disco danneggiato.

1017

Spiegazione: Si è verificato un errore durante la chiusura del file.

- Non è stato possibile chiudere il file.
- E' stata aggiunta una pagina nuova al file e non è stato possibile chiudere e quindi riaprire il file, in modo da aggiornare la struttura dell'indirizzario.

Risposta dell'utente: Verificare che non vi sia un disco danneggiato.

1018

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di aggiunta di un record ad un file ed il disco è pieno.

Risposta dell'utente: Eliminare i file e le voci non necessarie.

1019

Spiegazione: Si è verificato un errore non recuperabile e non è possibile garantire l'integrità del file.

Risposta dell'utente: Utilizzare la copia di riserva più recente.

1020

Spiegazione: Il File Manager non è attivo.

Risposta dell'utente: In OS/2 accertarsi che il file BTRCALLS.DLL si trovi nel LIBPATH. In Windows NT, avviare il File Manager.

1021

Spiegazione: Il CICS non ha creato una memoria di transito per le chiavi sufficiente per il File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1022

Spiegazione: Il CICS non ha creato una memoria di transito per i dati sufficiente per il File Manager.

Risposta dell'utente: Verificare che l'ampiezza specificata per la memoria di transito sia sufficientemente grande per la memorizzazione dei record più lunghi presenti nel file.

1023

Spiegazione: Il CICS non ha fornito il File Manager con i parametri corretti.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1024

Spiegazione: L'ampiezza CI specificata per il file non è un multiplo di 512 oppure è maggiore di 4096.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo all'ampiezza CI nella tabella FCT.

1025

Spiegazione: Non è stato possibile creare il file in quanto:

- l'indirizzario è pieno
- il disco è pieno
- il disco è protetto da scrittura
- il file è già aperto

Risposta dell'utente: Verificare se si è verificata una di queste condizioni ed intraprendere le azioni correttive appropriate.

1026

Spiegazione: Il numero di segmenti di chiavi specificato nella voce FCT è maggiore di 8 e l'ampiezza CI è pari a 512.

Risposta dell'utente: Impostare l'ampiezza CI su 1024.

1027

Spiegazione: Nella voce FCT, la posizione della chiave è maggiore della lunghezza del record oppure la posizione e la lunghezza della chiave superano la lunghezza del record.

Risposta dell'utente: Correggere la voce FCT ed eseguire nuovamente il programma.

1028

Spiegazione: La lunghezza del record specificata nella voce FCT è fissa ed è maggiore dell'ampiezza CI meno 6, oppure la lunghezza del record è inferiore a 4.

Risposta dell'utente: Correggere la voce FCT ed eseguire nuovamente il programma.

1029

Spiegazione: La voce FCT contiene uno dei seguenti errori:

- La lunghezza specificata per la chiave non è compresa tra 0 e 255.
- La lunghezza di una chiave binaria è un numero dispari.
- L'ampiezza CI specificata non è sufficientemente grande per contenere otto chiavi.

Risposta dell'utente: Correggere la voce FCT ed eseguire nuovamente il programma.

1030

Spiegazione: Il nome del file non è valido.

Risposta dell'utente: Controllare e correggere il nome del file. Se l'errore si ripresenta utilizzare una copia di riserva del file.

1031

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1032

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1034

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1035

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1036

Spiegazione: Si è verificato un errore durante l'accesso al file di registrazione delle transazioni.

Risposta dell'utente: Verificare che il parametro di registrazione delle transazioni, specificato all'avvio, sia valido. Il parametro assunto è DATA\TRANS.LOG.

1037

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1038

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di accesso al file di registrazione delle transazioni.

Risposta dell'utente: Verificare che il disco non sia pieno e che non sia stato cancellato il file di registrazione delle transazioni. Se non diversamente specificato all'avvio, a questo file viene attribuito il percorso assunto DATA\TRANS.LOG.,

1039

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1040

Spiegazione: Il numero massimo di file ammessi in una transazione protetta è 18. Questo limite è stato superato.

Risposta dell'utente: Modificare il programma.

1041

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1042

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di apertura di un file non recuperabile che non era stato possibile chiudere dopo l'ultimo accesso. Non è possibile garantire l'integrità del file.

Risposta dell'utente: Ripristinare l'ultima copia di riserva del file oppure ricrearlo.

1043

Spiegazione: L'RBA specificato in un'operazione READ non è valido per uno dei seguenti motivi:

- L'RBA non è contenuto nel file.
- L'RBA non è un limite di record all'interno di un CI.
- L'RBA non è in un CI.

Risposta dell'utente: Modificare l'RBA richiesto.

1044

Spiegazione: Un'operazione READ ha tentato di accedere ad un record utilizzando una chiave che è il valore nullo specificato.

Risposta dell'utente: Modificare il valore della chiave richiesto.

1045

Spiegazione: Nella tabella FCT, è stata specificata una chiave con più segmenti. Tutti i segmenti in una chiave di questo tipo devono avere gli stessi valori per i campi Dup, Mod e Nc.

Risposta dell'utente: Correggere la voce FCT del file pertinente.

1046

Spiegazione: Un'applicazione ha tentato di scrivere o aggiornare un file definito come file di sola lettura nella tabella FCT.

Risposta dell'utente: Modificare il programma oppure la voce relativa al metodo di accesso ai file per il file della tabella FCT.

1047

Spiegazione: E' stato raggiunto il numero massimo di file aperti non recuperabili. Il numero dipende dai parametri di avvio /M, /F e /B:

$$\text{Max} = (M \cdot 1024 - F \cdot 128) / (B - 6)$$

Risposta dell'utente: Modificare i parametri di avvio e riavviare il CICS.

1048

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1049

Spiegazione: Nella tabella FCT è stata specificata una sequenza di ordinamento alternativa, per un campo definito come binario.

Risposta dell'utente: Impostare la voce Segmento delle chiavi - Alt nella tabella FCT su N(No).

1050

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1051

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1052

Spiegazione: Si stava rendendo disponibile una memoria di transito cache ma è stato effettuato un tentativo di scrittura in un disco da un file non recuperabile. Il sistema operativo ha restituito un errore I/E.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione. Se il problema si ripresenta, ricreare il file.

1053

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1054

Spiegazione: Non è stato possibile leggere tutte le porzioni di un record di lunghezza variabile perché nel file sono danneggiati uno o più intervalli di controllo.

Risposta dell'utente: Ripristinare l'ultima copia di riserva del file oppure ricrearlo.

1055

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1056

Spiegazione: Un file di indice alternativo è danneggiato.

Risposta dell'utente: Ricreare il file di base.

1057

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1058

Spiegazione: Errore interno del File Manager

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1059

Spiegazione: Un tentativo di sovrascrivere un file esistente non è riuscito.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che nel file esistente non sia impostato l'attributo di lettura.

1080

Spiegazione: Nell'intervallo di tempo tra la lettura e la scrittura in un record, un'altra transazione ha modificato il record.

Risposta dell'utente: Il record deve essere letto nuovamente prima di eseguire l'operazione di scrittura.

1081

Spiegazione: Sono stati emessi troppi blocchi di record.

Risposta dell'utente: Aumentare il valore del parametro relativo ai blocchi del file nel file di configurazione.

1082

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di accesso ad un record che è stato cancellato o modificato da un altro utente.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione.

1083

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1084

Spiegazione: Una transazione ha tentato di bloccare un record che è già bloccato o ha tentato di accedere ad un file già bloccato da un'altra transazione.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per verificare la condizione e gestirla utilizzando il comando HANDLE CONDITION.

1085

Spiegazione: Una transazione ha tentato di aprire un file o accedere ad un record mentre il file è già utilizzato da un'altra transazione, oppure una transazione ha tentato di aprire un file non recuperabile che è già aperto.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione successivamente.

1086

Spiegazione: La tabella dei file è piena.

Risposta dell'utente: Se è stato limitato il numero di file non recuperabili, aumentare il numero di file che è possibile aprire oppure ridurre il numero di file non recuperabili definito nella tabella FCT. Se il numero di file non recuperabili definito nella tabella FCT ha superato il numero massimo consentito pari a 245, modificare lo stato di alcuni dei file in apertura differita. Impostare su Y il campo File abilitato e su N il campo File aperto.

1087

Spiegazione: Il File Manager non dispone di handle liberi per un file.

Risposta dell'utente: Controllare il valore del parametro relativo agli handle nel file di configurazione del File Manager ed aumentare il numero.

1088

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1092

Spiegazione: E' stato superato il numero massimo di transazioni attive.

Risposta dell'utente: Riconfigurare il File Manager e specificare un valore più elevato per le opzioni "Numero massimo transazioni simultanee". Fare riferimento alla Guida Operativa.

1093

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1094

Spiegazione: Un tentativo di accedere ad un file non è riuscito.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che l'utente disponga di sufficienti autorizzazioni per accedere al sistema operativo e, delle autorizzazioni per l'accesso alla LAN, se applicabili.

1096

Spiegazione: Il numero di client attivi supera il numero massimo.

Risposta dell'utente: Riconfigurare il File Manager e specificare un valore più elevato per le opzioni "Numero massimo client attivi". Fare riferimento alla Guida Operativa.

1097

Spiegazione: L'applicazione ha tentato di scrivere o leggere un record più lungo della lunghezza massima gestibile dal File Manager.

Risposta dell'utente: Riconfigurare il File Manager e specificare un valore più elevato per l'opzione "Numero massimo record". Fare riferimento alla Guida Operativa.

1101

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1102

Spiegazione: La voce per il parametro d'avvio M non è compresa nell'intervallo da 9 a 64 o la memoria disponibile non è sufficiente per ricevere la quantità specificata. Il parametro M specifica, in kilobyte, l'ampiezza delle memorie di transito cache.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro M oppure liberare memoria aggiuntiva.

1103

Spiegazione: I parametri di avvio M e B non sono compatibili. Quanto più grande è l'ampiezza CI specificata dal parametro B, tanto più basso è il numero di memorie di transito assegnate all'interno della memoria definita dal parametro M. Se B è impostato su 4.096 byte, M deve essere impostato almeno su 36 KB.

Risposta dell'utente: Aumentare il parametro di avvio M (ampiezza memoria di transito cache) o diminuire il parametro di avvio B (massima ampiezza CI).

1104

Spiegazione: Il parametro di avvio B (massima ampiezza CI) deve essere un multiplo di 512 ed essere compreso nell'intervallo da 512 a 4.096.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro di avvio B.

1105

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1106

Spiegazione: Il parametro di avvio I (ampiezza memoria di transito insieme dati di registrazione in kilobyte) deve essere compreso nell'intervallo da 1 a 64.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro di avvio I.

1107

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

1110

Spiegazione: Il CICS non ha potuto accedere ad un file durante il recupero di una transazione incompleta. Le cause possibili sono:

- Il file non è disponibile
- Il file è danneggiato
- Il file si trova su un disco danneggiato.

Risposta dell'utente: Controllare che tutti i file nella transazione siano accessibili dal CICS. In caso affermativo, eseguire la copia di riserva di tutti i file utilizzati nella transazione.

1111

Spiegazione: Errore interno del File Manager.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

FAA6201E Alias LU corrispondente non rilevato in TCS

Spiegazione: Il nome alternativo della LU corrispondente specificato per una connessione in Communications Manager (OS/2) o SNA Server (Windows NT) non corrisponde ad una voce della TCS.

Azione del sistema: La richiesta in arrivo viene respinta.

Risposta dell'utente: Controllare e correggere la voce TCS.

Modulo: FAAO6SPH

FAA6202E Terminale utente non definito come trasferibile

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di instradamento remoto di una transazione da un terminale che non è definito come trasferibile.

Azione del sistema: La richiesta in arrivo viene respinta.

Risposta dell'utente: Modificare la definizione del terminale nel sistema CICS remoto.

Modulo: FAAOTPTK

FAA6203E Nessuna sessione libera per le comunicazioni in arrivo

Spiegazione: Quando è stata ricevuta una richiesta di comunicazioni in arrivo tutte le sessioni di un altro sistema erano occupate.

Azione del sistema: La richiesta inviata dal sistema remoto viene respinta.

Risposta dell'utente: Aumentare il numero di sessioni nella voce TCS relativa al sistema implicato.

Modulo: FAAO6SPH

FAA6204E Errore 'codice errore' nelle comunicazioni in arrivo del CICS

Spiegazione: Di seguito è riportato l'elenco dei possibili codici di errore interno nel messaggio:

1	Errore RECEIVE ALLOCATE in arrivo
6	Terminale già installato in un altro sistema remoto
7	Errore interno
11	Errore di memoria
13	Tipo di terminale inoltrato non supportato
14	Errore di inserimento terminale inoltrato
15	Impossibile acquisire sessione in ricezione
16	Errore di memoria
19	Cancellazione terminale in formato non corretto
23	Intestazione collegamento in formato non corretto
25	Formato FMH ricevuto non valido
26	ID transazione richiesto non valido, controllare voci PCT
27	Programma DTP back-end richiesto non rilevato

Azione del sistema: La richiesta inviata dal sistema remoto viene respinta.

Risposta dell'utente: Controllare tutti i parametri del sistema remoto e locale. Controllare che siano state applicate tutte le PTF specificate nell'indirizzario del programma.

Modulo: FAAOTPTK

FAA6205E CICS non attivo

Spiegazione: Nel sistema remoto non è in esecuzione il CICS.

Azione del sistema: La richiesta di connessione ha esito negativo.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione, quando il sistema CICS remoto è attivo.

Modulo: FAACLPIN

FAA6206E Errore CICS relativo all'elaborazione della richiesta

Spiegazione: Il sistema remoto non ha potuto elaborare la richiesta di connessione.

Azione del sistema: La richiesta di connessione ha esito negativo.

Risposta dell'utente: Verificare che il CICS sia installato correttamente nel sistema remoto.

Modulo: FAACLPIN

FAA6220E Errore 'codice errore' relativo all'Instradamento transazione in arrivo

Spiegazione: Di seguito è riportato l'elenco dei possibili codici di errore interno nel messaggio:

1	Impossibile individuare la voce TCT
2	Impossibile individuare la voce relativa alla sessione
3	Ampiezza memoria di transito della sessione troppo piccola

4	Errore nei dati immessi dal sistema remoto
5	Errore di inizializzazione
6	Conversione stringa non riuscita
7	Errore di terminazione
8	Errore di comunicazione
9	Ricezione comando inviato dal terminale non riconosciuto
10	Errore di assegnazione memoria
11	Errore di gestione della memoria

Azione del sistema: La richiesta inviata dal sistema remoto viene respinta.

Risposta dell'utente: Controllare tutti i parametri del sistema remoto e locale. Controllare che siano state applicate tutte le PTF specificate nell'indirizzario del programma.

Modulo: FAAO6STR

FAA6230E Il sistema 'nome' ha ricevuto il seguente messaggio

Spiegazione: Il sistema ha ricevuto un messaggio di errore FMH-7 da un sistema remoto.

Azione del sistema: All'applicazione viene restituito un errore, per l'invio di una funzione in uscita. Ciò potrebbe causare la chiusura in modo anomalo dell'applicazione. Per l'instradamento delle transazioni viene chiusa la relativa sessione.

Risposta dell'utente: Esaminare il messaggio di errore ricevuto dal sistema remoto per stabilire l'azione correttiva necessaria.

Modulo: FAASRCRS

FAA6500W La code page specificata non viene riconosciuta. Premere Invio per continuare.

Spiegazione: Il campo indica la code page per la conversione dei dati. Le code page supportate sono:

Code page locale:	437, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 863, 865, 866, 915, 932, 934, 936, 938, 942, 944, 946, 948, 949, 950, 1381, 1386
Code page remota:	037, 273, 280, 284, 285, 297, 500, 870, 930, 931, 933, 935, 937

a condizione che la code page sia supportata anche dal sistema operativo. Notare che il CICS per Windows NT non supporta correntemente le code page DBCS.

Per le coppie di code page definite dall'utente, immettere USR nel campo della code page locale e lasciare in bianco il campo della code page remota.

Per la coppia di code page DBCS definite dall'utente, immettere USRD nel campo della code page locale e lasciare in bianco il campo della code page remota.

Risposta dell'utente: Correggere il campo della code page o premere Invio per accettare il valore.

Modulo: FAACTPCM

FAA6501E Esistono ancora altre maschere; la maschera assunta potrebbe non essere cancellata.

Spiegazione: La maschera assunta può essere cancellata solo se sono state cancellate anche tutte le altre maschere relative alla combinazione tipo risorsa/nome risorsa.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Cancellare le altre maschere.

Modulo: FAACTPCM

FAA6502E Maschere tasti consentite solo per tipo di risorsa FC

Spiegazione: E' stata specificata una maschera tasto per un tipo di risorsa IC, TS, TD o PC.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Scegliere un'altra maschera o modificare il tipo di risorsa da FC a IC, TS, TD o PC.

Modulo: FAACTPCM

FAA6503E Non è possibile definire dati di confronto per una maschera tasti o assunta

Spiegazione: Sono stati definiti dati di confronto per una maschera numerata.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il numero di sequenza oppure rimuovere i dati di confronto.

Modulo: FAACTPCM

FAA6504E La maschera non esiste più

Spiegazione: Un altro utente ha cancellato la maschera.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Non è necessario cancellare la maschera.

Modulo: FAACTPCM

FAA6505E Il tipo di risorsa deve essere FC, IC, PC, TS o TD

Spiegazione: Il tipo di risorsa non è corretto. Sono ammessi solo i seguenti tipi di risorsa:

FC	File Control (Controllo file)
IC	Interval Control (Controllo intervallo)
PC	Program Commarea
TS	Temporary Storage (Memoria temporanea)
TD	Transient Data (Dati transienti)

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo al tipo di risorsa.

Modulo: FAACTPCM

FAA6506E Il numero di sequenza deve essere K, D, o un numero compreso tra 1 e 254

Spiegazione: Il campo Numero di sequenza non è corretto. Le maschere Sequenza possono essere K (=Chiave), D (=Valore assunto) o un determinato numero di sequenza.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo al numero di sequenza.

Modulo: FAACTPCM

FAA6507E La code page deve essere un numero compreso tra 1 e 65535

Spiegazione: Il campo indica la code page per la conversione dei dati. Le code page valide sono:

Code page locale: 437, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 863, 865, 866, 915, 932, 934, 936, 938, 942, 944, 946, 948, 949, 950, 1381, 1386

Code page remota: 037, 273, 280, 284, 285, 297, 500, 870, 930, 931, 933, 935, 937, 1025

a condizione che la code page sia supportata anche dal sistema operativo. Notare che il CICS per Windows NT non supporta correntemente le code page DBCS. Per le coppie di code page definite dall'utente, immettere USR nel campo della code page locale e lasciare in bianco il campo della code page remota. Per la coppia di code page DBCS definite dall'utente, immettere USRD nel campo della code page locale e lasciare in bianco il campo della code page remota.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo della code page.

Modulo: FAACTPCM

FAA6508E Il campo deve essere uguale alla lunghezza dei dati di confronto

Spiegazione: La voce nel campo relativo alla lunghezza del confronto deve essere uguale alla lunghezza dei dati nel campo dei dati di confronto.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo alla lunghezza del confronto o il campo dei dati di confronto.

Modulo: FAACTPCM

FAA6509E Il campo deve essere uguale al numero di voci di maschere immesse

Spiegazione: La voce nel campo delle voci relative alle maschere deve essere uguale al numero di voci nella tabella.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo delle voci relative alle maschere oppure modificare il numero di voci nella tabella.

Modulo: FAACTPCM

FAA6510E Il tipo deve essere B, P, C, I, D o un numero compreso tra 50 e 80

Spiegazione: La voce nel campo del tipo deve essere una delle seguenti:

B	dati binari
P	dati confezionati
C	carattere
I	Intel
D	DBCS
da 50 a 80	definito dall'utente

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il campo relativo al tipo nella tabella.

Modulo: FAACTPCM

FAA6511E Il campo ricopre il campo precedente

Spiegazione: La fine di un campo sta ricoprendo l'inizio del campo successivo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il punto iniziale di un campo modificando la voce relativa all'offset oppure correggere la posizione finale del campo precedente modificando la voce relativa alla lunghezza precedente.

Modulo: FAACTPCM

FAA6512E La lunghezza deve essere maggiore di zero.

Spiegazione: Non è consentita una lunghezza di campo pari a zero

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Modificare il valore zero del campo relativo alla lunghezza.

Modulo: FAACTPCM

FAA6513E Maschera già esistente per questa risorsa

Spiegazione: Le maschere vengono definite dal tipo di risorsa, dal nome di risorsa e dal numero di sequenza. In precedenza è stata utilizzata la stessa combinazione di valori.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere uno o più tipi di risorsa, nomi di risorsa e numero di sequenza per assegnare una nuova combinazione e definire una nuova maschera.

Modulo: FAACTPCM

FAA6514E Per una nuova risorsa è necessario definire prima una maschera assunta

Spiegazione: La prima maschera definita deve essere quella assunta.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Definire una maschera assunta oppure correggere il tipo ed il nome delle risorse.

Modulo: FAACTPCM

FAA6515W Errore nel file 'file'. Le tabelle definite dall'utente non sono caricate

Spiegazione: Il file contenente tabelle di conversione definite dall'utente non è valido. Pertanto, non è disponibile alcuna tabella.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Eseguire nuovamente CICS/CTB, il file di conversione che convalida le maschere di conversione definite dall'utente.

Modulo: FAAOISMM

FAA6516S Errore nell'accesso alla memoria che è possibile ottenere per 'tabella', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: Si è verificato un errore durante il tentativo di accesso alle tabelle di conversione definite dall'utente.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Verificare che le tabelle di conversione definite dall'utente siano state generate correttamente e senza errori durante il caricamento.

Modulo: FAAOISTT

FAA6517E La lunghezza dei dati di confronto non può essere maggiore di 255 caratteri

Spiegazione: La figura immessa nel campo relativo alla lunghezza di confronto è maggiore di 255 caratteri, vale a dire il valore massimo consentito in questo campo.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore immesso nel campo relativo alla lunghezza di confronto in modo da farlo corrispondere alla lunghezza dei dati di confronto, che è 255 o un valore inferiore.

Modulo: FAACTPCM

FAA6518E La somma dell'offset e della lunghezza dei dati di confronto non può essere maggiore di 32767

Spiegazione: La somma dei valori immessi nell'Offset confronto e Lunghezza confronto è maggiore di 32767. La somma di questi valori non può essere superiore a 32767.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Correggere il valore relativo all'Offset confronto o alla Lunghezza confronto in modo da ridurre la somma ad un valore inferiore o uguale a 32767.

Modulo: FAACTPCM

FAA6519E La lunghezza del campo di tipo 'I' deve essere 2 o 4

Spiegazione: Il valore immesso per un campo di tipo 'I' deve essere 2 o 4.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Impostare il valore immesso nel campo Lunghezza su 2 o 4.

Modulo: FAACTPCM

FAA6520E Riga 'riga': non inizia con 'nome'

Spiegazione: Il formato di una tabella di conversione definita dall'utente non è corretto.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6521E Dati non sufficienti nel file di immissione

Spiegazione: Il formato di una tabella di conversione definita dall'utente non è corretto. Per una tabella SBCS (Single Byte Character Set) è necessario fornire almeno un'intera serie di conversioni di carattere.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6522E Seconda tabella DBCS non contenuta nel file di immissione

Spiegazione: Un file di immissione che include una serie di caratteri a doppio byte (DBCS) deve comprendere quanto segue:

- Tabelle di conversione SBCS da EBCDIC-a-ASCII
- Tabelle di conversione SBCS da ASCII-a-EBCDIC
- Tabelle di conversione DBCS da EBCDIC-a-ASCII
- Tabelle di conversione DBCS da ASCII-a-EBCDIC

Il messaggio indica che manca la terza o la quarta parte.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6523E La 'tabella2', voce 'voce1' nella tabella DBCS, non corrisponde ad alcuna sotto-tabella

Spiegazione: Nel file di immissione delle tabelle di conversione definite dall'utente, la parte DBCS inizia nel seguente modo:

```
DBEBTOAS DC AL4(nome1)
          DC AL4(nome2) e così via per 256 righe.
```

Ciascun nome1, nome2, ... deve apparire, quindi, come l'etichetta di una sotto-tabella posizionata più avanti nella tabella. Lo stesso vale per la parte DBASTOEB della tabella.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6524E Riga 'riga': l'etichetta contiene caratteri non alfanumerici

Spiegazione: Nel file di immissione delle tabelle di conversione definite dall'utente, la parte DBCS inizia nel seguente modo:

```
DBEBTOAS DC AL4(nome1)
          DC AL4(nome2) e così via per 256 righe.
```

Ciascun nome1, nome2, ... deve apparire, quindi, come l'etichetta di una sotto-tabella posizionata più avanti nella tabella. Queste etichette devono contenere solo caratteri alfanumerici. Lo stesso vale per la parte DBASTOEB della tabella.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6525W Riga 'riga': è stata rilevata un'etichetta duplicata di una sotto-tabella

Spiegazione: Nel file di immissione delle tabelle di conversione definite dall'utente, la parte DBCS inizia nel seguente modo:

```
DBEBTOAS DC AL4(nome1)
          DC AL4(nome2) e così via per 256 righe.
```

Ciascun nome1, nome2, ... deve apparire, quindi, come l'etichetta di una sotto-tabella posizionata più avanti nella tabella. Queste etichette devono essere univoche. Lo stesso vale per la parte DBASTOEB della tabella.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6526W Riga 'riga': etichetta di sotto-tabella alla quale non viene fatto riferimento nella tabella DBCS principale

Spiegazione: Nel file di immissione delle tabelle di conversione definite dall'utente, la parte DBCS inizia nel seguente modo:

```
DBEBTOAS DC AL4(nome1)
          DC AL4(nome2) e così via per 256 righe.
```

Ciascun nome1, nome2, ... deve apparire, quindi, come l'etichetta di una sotto-tabella posizionata più avanti nella tabella. Una di queste etichette non compare come un nome nella tabella principale.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6527S Nome del file di immissione non specificato

Spiegazione: La transazione per la convalida CICS/SLCTB dovrebbe essere eseguita immettendo:

```
CICS/SLCTB infile outfile
```

dove infile è il nome del file contenente la tabella di conversione. Questo file non è stato immesso nel comando. Outfile è il nome del file di emissione risultante.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Eseguire nuovamente CICS/SLCTB, specificando sia infile che outfile.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6528S Nome del file di emissione non specificato

Spiegazione: La transazione per la convalida CICS/SLCTB dovrebbe essere eseguita immettendo:

```
CICS/SLCTB infile outfile
```

dove outfile è il nome che si desidera assegnare al file di emissione risultante. Questo file non è stato immesso nel comando. Infile è il nome del file della tabella di conversione.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Eseguire nuovamente CICSLETB, specificando sia infile che outfile.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6529S File di immissione vuoto

Spiegazione: La transazione per la convalida CICSLETB dovrebbe essere eseguita immettendo:

CICSLETB infile outfile

dove infile è il nome del file contenente la tabella di conversione. Questo file è stato rilevato privo di dati in un formato riconoscibile.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Verificare che il file di immissione contenga dati correttamente formattati. Per i dettagli sul formato corretto per questo file, consultare il manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6530E Seconda tabella SBCS non contenuta nel file di immissione

Spiegazione: Nel file di immissione della tabella di conversione definita dall'utente, la parte SBCS (Single Byte Character Set) è suddivisa in due parti:

blocco etichettato EBT0AS (definisce la conversione da EBCDIC ad ASCII)

blocco etichettato AST0EB (definisce la conversione da ASCII ad EBCDIC)

Uno di questi blocchi manca.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6531E Riga 'riga': la voce della tabella contiene caratteri non alfanumerici

Spiegazione: Il file di immissione per la tabella di conversione definita dall'utente contiene caratteri non alfanumerici.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere l'immissione nella tabella di conversione definita dall'utente. Il formato corretto è descritto nel manuale Intercommunication.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6532S Errore di assegnazione della memoria

Spiegazione: Non è stato possibile assegnare sufficiente memoria per la memorizzazione delle tabelle definite dall'utente.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Liberare della memoria aggiuntiva.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6533S Apertura del file di immissione non riuscita

Spiegazione: Il sistema operativo non ha potuto aprire il file di immissione per le tabelle di conversione definite dall'utente.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Controllare che il file esista e che ne è stato specificato il nome correttamente nella transazione CICSLETB.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6534S I nomi dei file di immissione e di emissione sono uguali

Spiegazione: La transazione per la convalida CICSLETB dovrebbe essere eseguita immettendo:

CICSLETB infile outfile

dove infile è il nome del file che contiene la tabella di conversione e outfile è il nome che si desidera assegnare al file di emissione risultante. Infile e outfile devono avere nomi diversi.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Eseguire nuovamente CICSLETB con infile specificato in modo diverso da outfile.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6535S Apertura del file di emissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di emissione specificato nel comando CICSLETB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file non esista già come file di sola lettura.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6536E Chiusura del file di immissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile chiudere il file contenente la tabella di conversione definita dall'utente.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Se il messaggio di errore viene visualizzato nuovamente, verificare che non vi sia un disco danneggiato.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6537E Chiusura del file di emissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile chiudere il file di emissione specificato nel comando CICSLETB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Verificare che non vi sia un disco danneggiato.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6538I Convalida della tabella utente terminata con errore 'errore', RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La transazione per la convalida CICS/LCTB è stata eseguita ed ha generato l'errore indicato nel messaggio.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Fare riferimento ai messaggi di errore precedenti.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6539I Convalida della tabella utente terminata con 'errore' errori, RC = 'codice di ritorno'

Spiegazione: La transazione per la convalida CICS/LCTB è stata eseguita ed ha generato il numero di errori indicato nel messaggio.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Fare riferimento ai messaggi di errore precedenti.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6540S Lettura del file di immissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile leggere il file di immissione contenente la tabella di conversione definita dall'utente.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Verificare che il file non sia danneggiato.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6541E Riga 'riga': trovato carattere non esadecimale

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente contiene un carattere esadecimale nel codice di conversione. I caratteri esadecimali sono i numeri da 0 a 9 e le lettere da A a F.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere la riga indicata nella tabella di conversione.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6542E Riga 'riga': è necessario che la lunghezza della riga sia uguale a 'lunghezza'

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente deve essere scritta in un formato descritto nel manuale Intercommunication. Ciascuna riga del codice di conversione nella tabella deve contenere 16 byte (o 32 caratteri esadecimale) di codice.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Nella tabella di conversione correggere la lunghezza della riga indicata nel messaggio.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6543E Riga 'riga': in questa riga manca 'car'

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente deve essere scritta in un formato preciso, come descritto nel manuale Intercommunication. Il messaggio si riferisce a 'DC XL16' che deve precedere ciascuna riga del codice di conversione (o 'DC AL4' nella tabella principale DBCS).

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere la riga indicata nella tabella di conversione.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6544E Riga 'riga': manca l'apice di chiusura nella colonna 'col'

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente deve essere scritta in un formato preciso, come descritto nel manuale Intercommunication. Il messaggio fa riferimento alla necessità che ciascuna riga del codice di conversione termini con un singolo apice (').

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere la riga indicata nel messaggio.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6545E Riga 'riga': è necessario che la lunghezza della riga sia compresa tra 'lun1' e 'lun2'

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente deve essere scritta in un formato preciso, come descritto nel manuale Intercommunication. Il messaggio fa riferimento alla necessità che ciascuna riga della tabella DBCS della forma:

DC AL4(nome)

termini in base alle lunghezze indicate.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere la riga indicata nel messaggio.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6546E Riga 'riga': mancano le parentesi di chiusura tra le colonne 'col1' e 'col2'

Spiegazione: La tabella di conversione definita dall'utente deve essere scritta in un formato preciso, come descritto nel manuale Intercommunication. Il messaggio fa riferimento alla necessità che ciascuna riga della tabella DBCS della forma:

DC AL4(nome)

termini con una parentesi.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Correggere la riga indicata nel messaggio.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6547S Scrittura nel file di emissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile scrivere nel file di emissione specificato nel comando CICSCLTB.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Verificare che il disco non sia danneggiato.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6548S Errore nell'apertura del file di testo messaggi (codificato)

Spiegazione: Non è stato possibile accedere al file di testo relativo ai messaggi FAAMGFMG.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file FAAMGFMG sia disponibile.

- Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSTEXT imposti correttamente il percorso e che il File Manager sia ancora attivo.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6549S Errore nell'accesso al file di testo messaggi (codificato)

Spiegazione: Non è stato possibile accedere al file di testo relativo ai messaggi FAAMGFMG.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file FAAMGFMG sia disponibile.

- Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSTEXT imposti correttamente il percorso e che il File Manager sia ancora attivo.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6550S Chiusura del file di testo messaggi non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile accedere al file di testo relativo ai messaggi FAAMGFMG.

Azione del sistema: L'elaborazione continua senza le tabelle definite dall'utente.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file FAAMGFMG sia disponibile.

- Assicurarsi che la variabile di ambiente CICSTEXT imposti correttamente il percorso e che il File Manager sia ancora attivo.

Modulo: FAAUTPLC

FAA6551E L'offset dei dati non può essere superiore a 32767

Spiegazione: L'offset dei dati immesso supera il valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore inferiore o uguale a 32767.

Modulo: FAACTPCM

FAA6552E La lunghezza dei dati non può essere superiore a 32767

Spiegazione: La lunghezza dei dati immessa è superiore al valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore inferiore o uguale a 32767.

Modulo: FAACTPCM

FAA6553E L'offset di confronto non può essere superiore a 32767

Spiegazione: L'offset di confronto immesso è superiore al valore massimo consentito.

Azione del sistema: Il sistema attende un'azione da parte dell'operatore.

Risposta dell'utente: Immettere un valore inferiore o uguale a 32767.

Modulo: FAACTPCM

FAA6554E La somma dell'offset e della lunghezza dei dati non può essere superiore a 32767

Spiegazione: La somma dei valori immessi nell'offset e nella lunghezza dei dati è superiore a 32767. La somma di questi valori non può essere superiore a 32767.

Risposta dell'utente: Correggere il valore relativo all'offset o alla lunghezza dei dati in modo da ridurre la somma ad un valore inferiore o uguale a 32767.

Modulo: FAACTPCM

FAA6555E I dati di confronto esadecimale devono contenere solo caratteri da 0 a 9 e da A a F

Spiegazione: Sono stati immessi dei dati esadecimali nel campo dati di confronto del cvt che non sono validi. Un'entrata esadecimale può contenere solo i caratteri da 0 a 9 e da A a F.

Risposta dell'utente: Correggere i dati di confronto in modo che i caratteri siano voci esadecimali valide.

Modulo: FAACTPCM

Capitolo 8. Messaggi FAA7xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA7xxx.

FAA7200I Processore file .INI del Client CICS. (C) Copyright IBM Corp 1991, 1994.

Spiegazione: Questo messaggio viene emesso quando il processore dei file .INI del Client CICS avvia l'esecuzione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS continua.

Risposta dell'utente: Solo per informazione, non è richiesta alcuna azione.

Modulo: FAARQP01

FAA7201E Apertura del file di emissione non riuscita

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di emissione. Il processore dei file .INI del Client CICS legge un file di immissione, lo elabora e scrive un file di emissione. Per una qualche ragione, non è stato possibile aprire il file di emissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Se si stanno usando i parametri assunti della riga comandi, controllare che l'unità disco corrente non sia di sola lettura. Se è stato specificato, come un parametro della riga comandi, il nome del file di emissione, controllare che questo parametro sia corretto.

Modulo: FAARQP01

FAA7202E Impossibile scrivere dati nel file di emissione

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si stava scrivendo nel file di emissione. Il processore dei file .INI del Client CICS legge un file di immissione, lo elabora e scrive un file di emissione. Per una qualche ragione, non è stato possibile scrivere nel file di emissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare che ci sia spazio sufficiente nell'unità disco che riceve il file di emissione.

Modulo: FAARQP01

FAA7203E Impossibile chiudere il file di emissione.

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si stava chiudendo il file di emissione. Il processore dei file .INI del Client CICS legge un file di immissione, lo elabora e scrive un file di emissione. Per una qualche ragione, non è stato possibile chiudere il file di emissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che non ci sia alcun problema nell'unità disco che riceve il file di emissione.

Modulo: FAARQP01

FAA7204E Impossibile aprire il file di immissione

Spiegazione: Non è stato possibile aprire il file di immissione. Il processore dei file .INI del Client CICS legge un file di immissione, lo elabora e scrive un file di emissione. Per una qualche ragione, non è stato possibile aprire il file di immissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Se è stato specificato, come un parametro della riga comandi, il nome del file di immissione, verificare che questo parametro sia corretto.

Modulo: FAARQP01

FAA7205E Nome parametro troppo lungo o manca '=' nel file di immissione

Spiegazione: Una riga del file di immissione non è conforme alla specifica del formato. La riga deve avere un nome di parametro seguito da un segno di uguale, seguito a sua volta da un valore del parametro.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare se ci sono eventuali errori di sintassi nel file di immissione (FAARQ.INI assunto nell'indirizzario corrente).

Modulo: FAARQP01

FAA7206E Simbolo '=' mancante nel file di immissione

Spiegazione: Una riga del file di immissione non è conforme alla specifica del formato. La riga deve avere un nome di parametro seguito da un segno di uguale, seguito a sua volta da un valore del parametro. In questo caso, manca il segno di uguale da una riga nel file di immissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare se ci sono eventuali errori di sintassi nel file di immissione (FAARQ.INI assunto nell'indirizzario corrente).

Modulo: FAARQP01

FAA7207E Nel file di immissione manca il valore del parametro

Spiegazione: Una riga del file di immissione non è conforme alla specifica del formato. La riga deve avere un nome di parametro seguito da un segno di uguale, seguito a sua volta da un valore del parametro. In questo caso particolare, manca il valore del parametro da una riga nel file di immissione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare se ci sono eventuali errori di sintassi nel file di immissione (FAARQ.INI assunto nell'indirizzario corrente).

Modulo: FAARQP01

FAA7208E Riga troppo lunga nel file di immissione

Spiegazione: Una riga del file di immissione non è conforme alla specifica del formato. La riga deve avere un nome di parametro seguito da un segno di uguale, seguito a sua volta da un valore del parametro. Il questo caso particolare, la riga del file di immissione ha superato i 256 caratteri.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare se ci sono eventuali errori di sintassi nel file di immissione (FAARQ.INI assunto nell'indirizzario corrente).

Modulo: FAARQP01

FAA7209E Valore NetBiosBufferSize non numerico

Spiegazione: Il valore del parametro NetBiosBufferSize non è valido. Deve essere un valore numerico.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare il valore di questo parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7210E Valore NetBiosBufferSize troppo grande

Spiegazione: Il valore del parametro NetBiosBufferSize non è valido. Deve essere minore o uguale a 33279.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare il valore di questo parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7211E Valore LogicalSessionLimit non numerico

Spiegazione: Il valore del parametro LogicalSessionLimit non è valido. Deve essere un valore numerico.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare il valore di questo parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7212E Valore LogicalSessionLimit non corretto - deve essere compreso tra 1 e 16

Spiegazione: Il valore del parametro LogicalSessionLimit non è valido. Deve essere maggiore di 0 e minore di 17.7.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore di questo parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7214E Un nome di parametro ricorre più volte nel file di immissione

Spiegazione: Il file di immissione è comprende righe nella forma generale:

<NomeParametro> = <Valore>

Nel file di immissione un nome di parametro non deve essere presente più di una volta, mentre i nomi di parametro nel file di immissioni si presentano più di una volta.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Editare il file di immissione in modo che contenga una sola presenza per ciascun nome di parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7216E Valore NetBiosBufferSize troppo piccolo

Spiegazione: Il valore del parametro NetBiosBufferSize non è valido. Deve essere maggiore o uguale a 4096.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare il valore di questo parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7217E Troppi o troppo pochi parametri nella riga comandi

Spiegazione: La riga comandi usata per richiamare il processore dei file non è valida. La corretta riga comandi è:

FAARQPx1 <NomeFileImmissione <NomeFileEmissione>>

Dove FAARQPx1 è il nome del programma del processore dei file .INI e x è:

'O' per OS/2

'W' per Microsoft Windows

'D' per DOS

NomeFileImmissione è un nome facoltativo del file di immissione. Se non viene specificato, si assume FAARQ.INI nell'indirizzario corrente. NomeFileEmissione è un nome di file facoltativo. Può essere specificato solo quando è specificato il parametro del nome del file di immissione. Se non viene specificato, si assume FAARQ.SYS nell'indirizzario corrente.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere la propria riga comandi e tentare di nuovo.

Modulo: FAARQP01

FAA7219E Il valore TRInitialTransid deve comprendere caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Il valore TRInitialTransid include un carattere che non è ammesso in un valore TRInitialTransid. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z] sia in maiuscolo che in minuscolo, quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro TRInitialTransid.

Modulo: FAARQP01

FAA7220E Il valore SysId deve essere costituito da caratteri alfanumerici o nazionali

Spiegazione: Il valore SysId comprende un carattere che non è ammesso in un valore SysId. I caratteri consentiti sono quelli alfabetici [A-Z] sia in maiuscolo che in minuscolo, quelli numerici [0-9] e i tre caratteri '@', '#' e '\$'.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro SysId.

Modulo: FAARQP01

FAA7221E Il valore SysId ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore SysId ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima del valore di SysId è uno e la lunghezza massima è quattro.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro SysId.

Modulo: FAARQP01

FAA7222E Il valore ServerName ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro ServerName ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di otto caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7223E Il valore TRInitialTransId ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro TRInitialTransId ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di quattro caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7224E Il valore TRModelName ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro TRModelName ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di quattro caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7225E Il valore TRExitTerm ha un numero di caratteri non corretto.

Spiegazione: Il valore del parametro TRExitTerm ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di quattro caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7226E Il valore TRClientTerm ha un numero di caratteri non corretto.

Spiegazione: Il valore del parametro TRClientTerm ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di quattro caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7227E Il valore TRTraceControl contiene un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro TRTraceControl ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di quattro caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7228E Il valore AdapterNumber contiene un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il parametro AdapterNumber deve essere costituito da un carattere.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7229E Il valore AdapterNumber non è '0' o '1'

Spiegazione: Il valore del parametro AdapterNumber non è corretto. I valori validi sono i caratteri '0' o '1'.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7230E Parametro sconosciuto nel file di immissione

Spiegazione: Nel file di immissione c'è un identificativo di parametro sconosciuto. La riga del file di immissione non valida viene visualizzata subito prima di questo messaggio.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere l'identificativo del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7244I Processore file .INI Client CICS completato con successo

Spiegazione: Il processore dei file .INI del Client CICS ha completato la convalida del file di immissione, ha creato il file di emissione e ha terminato senza rilevare alcun errore. Questo messaggio è solo per informazione.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQP01

FAA7245E Processore file .INI Client CICS ha terminato in errore

Spiegazione: Il processore dei file .INI del Client CICS ha rilevato un errore, ha visualizzato il problema con un messaggio di errore precedente e si è arrestato.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il problema come descritto nel messaggio di errore precedente ed eseguire di nuovo il processore dei file .INI del Client CICS.

Modulo: FAARQP01

FAA7246E Valore del parametro LocalNetName ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro LocalNetName ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di otto caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7249E Valore TraceFileName ha un numero di caratteri non corretto

Spiegazione: Il valore del parametro TraceFileName ha un numero di caratteri non corretto. La lunghezza massima per il valore di questo parametro è di 127 caratteri e quella minima è di uno.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Correggere il valore del parametro.

Modulo: FAARQP01

FAA7250E Il file di emissione non può essere uguale al file di immissione

Spiegazione: Il nome dato per il file di emissione si riferisce allo stesso file come il file di immissione. Il file di emissione deve avere un nome diverso dal file di immissione in modo che l'immissione non venga sovrascritta e vada perduta.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare i parametri della riga comandi usati per specificare i nomi dei file di immissione e di emissione e assicurarsi che essi facciano riferimento a file diversi.

Modulo: FAARQP01

FAA7299E Il numero del messaggio precedente non è stato trovato nel file messaggi

Spiegazione: Il file messaggi FAARQ.MSG è in errore. Il numero del messaggio riportato prima di questo messaggio manca dal file messaggi.

Azione del sistema: L'elaborazione dei file .INI del Client CICS termina.

Risposta dell'utente: Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQP01

FAA7401I CICS Client Transaction Router. (C) Copyright IBM Corp 1991, 1994.

Spiegazione: Messaggio di copyright visualizzato su uno schermo di emulatore client CICS.

Azione del sistema: L'elaborazione del CICS Client Transaction Router continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7402E Lunghezza della richiesta non valida nella chiamata Invio - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha tentato di inviare un messaggio con una lunghezza non valida.

Azione del sistema: L'invio viene respinto e l'emulatore termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7403E Il Client CICS non è disponibile - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha tentato di inviare un messaggio al Client mentre questo stava chiudendo o aveva già chiuso. L'invio è stato respinto e l'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del Client. Riavviare il Client se ha chiuso, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se questo ancora non ha esito positivo, riavviare il Client con la traccia attivata, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7404E FaarqStart non chiamato prima di Send/Get - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore Client ha tentato di inviare un messaggio al Client prima di avviare il servizio di trasporto del Client. L'invio è stato respinto e l'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se si verifica lo stesso errore, attivare la traccia del Client, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7405E Trasporto Client non disponibile - Sessione terminata.

Spiegazione: Non è stato possibile avviare l'Emulatore Client in quanto non era disponibile l'interfaccia di trasporto Client. L'avvio non riesce e l'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: In un sistema DOS assicurarsi che il programma di interfaccia di trasporto FAARQPDR sia stato eseguito e, quindi, ripetere l'operazione. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7407E Impossibile assegnare memoria per i blocchi di controllo - Sessione terminata.

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto un errore in fase di assegnazione della memoria per i blocchi di controllo. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Indagare la ragione della carenza di memoria. Quando è stata rimossa la condizione di carenza di memoria, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7408E FaarqStart non ha restituito il Client - Sessione terminata.

Spiegazione: L'Emulatore Client ha tentato di avviare il servizio di trasporto Client quando era già avviato. L'emulatore terminerà.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Arrestare e riavviare il Client e riavviare l'emulatore. Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7410E Parametro non valido restituito da FaarqStart, FaarqStop o FaarqGetMsg

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto un errore di parametro durante l'uso di uno dei servizi di trasporto FaarqStart, FaarqStop o FaarqGetMsg.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7413W Ampiezza schermo ricevuta dal server troppo grande - usati valori assunti (43,132).

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto un'ampiezza dello schermo che è più grande dell'ampiezza massima consentita per questo tipo di terminale. L'emulatore ha usato un'ampiezza di terminale assunta di 43 righe in altezza e di 132 colonne in larghezza.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Controllare per l'uscita utente del terminale (FAAEXP22) o per il modello del terminale siano impostati i valori corretti. Una volta effettuate le correzioni, riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7414E Get ha restituito lunghezza blocco all'installazione non valida - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto dal Client un messaggio per una lunghezza non valida (nell'installazione del terminale). L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare

l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7415E Get ha restituito lunghezza blocco non valida - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto dal Client un messaggio per una lunghezza non valida. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7417I Ricevuta dal Client Chiusura immediata - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto notizia che il Client sta chiudendo immediatamente. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: La chiusura immediata del Client è stata richiamata dall'utente. Riavviare il Client e l'emulatore Client, quando necessario.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7418I Ricevuta dal Client Chiusura normale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto notizia che il Client sta chiudendo normalmente. L'emulatore rimarrà attivo finché non termina la transazione corrente.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: La chiusura normale del Client è stata richiamata dall'utente. Il Client e l'emulatore Client potrebbero essere riavviati dopo che sono terminati la transazione corrente e l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7419E Tabella delle sessioni Client piena, conteggio tentativi eliminato - Sessione terminata.

Spiegazione: Tutte le sessioni logiche del Client sono usate da applicazioni ECI di utente o da altri emulatori Client. Non sarà consentito di avviare un altro emulatore finché non si rende disponibile una sessione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Il limite delle sessioni Client è definito nel file FAARQ.INI. Aumentare il limite delle sessioni o liberare una sessione esistente. Riavviare l'emulatore quando è disponibile una sessione. Se si richiama la chiusura del Client, si libereranno tutte le sessioni.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7420E Send ha restituito Reqtype non valido - Sessione terminata

Spiegazione: Tutto il Client ha ricevuto un comando non valido dall'emulatore del terminale o dall'applicazione utente. Ciò potrebbe essere dovuto ad un errore interno di elaborazione. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7421E Il Client sta terminando o ha terminato - Sessione terminata

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto notizia che il Client ha terminato. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del Client. Riavviare il Client se ha chiuso, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se questo ancora non ha esito positivo, riavviare il Client con la traccia attivata, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7422E Lunghezza blocco dati restituita da Send non valida - Sessione terminata.

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto dal Client un messaggio di errore per una lunghezza non valida, mentre eseguiva un invio. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7423E Lunghezza blocco dati restituita da Send non valida - Sessione terminata.

Spiegazione: L'Emulatore Client ha ricevuto dal Client un messaggio di errore per una lunghezza non valida, mentre eseguiva un invio. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7424E Installazione della TCT non riuscita sul server - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS della definizione del terminale emulatore Client non è riuscita. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Ricerare nella registrazione dell'operatore sul server CICS la causa del malfunzionamento. Dopo aver risolto il problema, riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7425E Lunghezza memoria di transito TIOA restituita da Send non valida - Sessione terminata.

Spiegazione: L'ampiezza configurata della memoria di transito del Client NetBIOS è troppo piccola per gestire l'ampiezza dello schermo che usa l'emulatore. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Modificare il file di configurazione Client FAARQ.INI e aumentare il valore di NetBiosBufSize. Arrestare e riavviare il Client e riavviare l'emulatore. Ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7426E Terminale già installato sul server - Installazione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. L'installazione è stata respinta dal server in quanto c'era già installata sul server una definizione di terminale con lo stesso nome.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare il server per determinare il motivo per cui c'è una definizione duplicata. Se è in uso l'uscita utente di terminale (FAAEXP22), assicurarsi che essa stia impostando correttamente l'ID terminale. Riavviare l'emulatore Client.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7427E Nessuna sessione disponibile o client in chiusura - Sessione terminata.

Spiegazione: Il client è nella fase di terminazione oppure tutte le sessioni logiche del client sono al momento usate da applicazioni ECI utente o da altri emulatori client. Non è consentito di avviare un altro emulatore finché non si rende disponibile una sessione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare che il Client sia ancora operante e, in caso negativo, riavviarlo e riavviare l'emulatore. Se il Client è operante, allora è probabile che si stiano usando tutte le sessioni. Il limite delle sessioni Client è definito nel file FAARQ.INI. Aumentare il limite delle sessioni o liberare una sessione esistente, chiudendo un'applicazione in esecuzione al momento. Se si richiama la chiusura del Client, si libereranno tutte le sessioni. Riavviare l'emulatore quando è disponibile una sessione.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7428E Lunghezza blocco FMH restituita da Get non valida - Sessione terminata

Spiegazione: Il client ha ricevuto un messaggio dal server CICS con una lunghezza non valida.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Esiste un problema di integrità interna tra il Client e il server CICS. Assicurarsi che il client e il server siano dello stesso release. Attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7429E Errore di spaccettamento restituito dal Client in un'operazione Get - Sessione terminata.

Spiegazione: E' stato riscontrato un errore mentre il Client stava spaccettando un messaggio in arrivo dal server CICS. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7430E Codice di fine anomala AEYQ restituito da Get - Sessione terminata.

Spiegazione: Il server CICS con il quale il client è in conversazione ha terminato o sta per terminare.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del server CICS e risolvere eventuali problemi esistenti. Riavviare l'emulatore quando si rende disponibile il server.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7431E Codice di fine anomala AZI4 restituito da Get - Sessione terminata.

Spiegazione: Il collegamento di comunicazioni con il server CICS non è più disponibile.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare che sia disponibile l'accesso alle comunicazioni LAN dal Client al server. Quando l'accesso LAN è disponibile, riavviare l'emulatore e ripetere l'operazione. Se il problema permane, attivare la traccia del Client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7432E Codice di fine anomala AZI6 restituito da Get - Sessione terminata.

Spiegazione: L'operazione corrente ha ricevuto una fine anomala. Questa è stata emessa dall'attività del server dopo una fine anomala della transazione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Individuare la causa della fine anomala della transazione del server e ripetere l'operazione sull'emulatore Client.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7433E Codice di fine anomala AXTL restituito da Get - Sessione terminata.

Spiegazione: L'ampiezza configurata della memoria di transito del client NetBIOS è troppo piccola per gestire l'ampiezza dello schermo che usa l'emulatore. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Modificare il file di configurazione client FAARQ.INI e aumentare il valore di NetBiosBufSize. Arrestare e riavviare il client e riavviare l'emulatore. Ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7434W Ampiezza schermo ricevuta dal server troppo piccola - usati valori assunti (1,1).

Spiegazione: L'emulatore client ha ricevuto un'ampiezza di schermo che è più piccola della minima consentita per questo tipo di terminale. L'emulatore ha usato un'ampiezza di terminale assunta di una riga in altezza e di 1 colonna in larghezza.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Controllare per l'uscita utente del terminale (FAAEXP22) o per il modello del terminale siano impostati i valori corretti. Una volta effettuate le correzioni, riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7435I Traccia attivata dalla transazione

Spiegazione: La traccia del Client è stata avviata da un codice di transazione immesso dall'utente.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7437W Malfunzionamento nella scrittura della traccia

Spiegazione: Il codice di transazione della traccia del client è stato immesso dall'utente ed è stato respinto dal client per le seguenti ragioni:

- Il Client ha ricevuto un errore nell'aprire il file di traccia.
- Il Client ha ricevuto un errore nello scrivere nel file di traccia.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS continua senza la traccia.

Risposta dell'utente: Verificare che ci sia sufficiente spazio su disco per l'emissione del file di traccia. Verificare che il file di configurazione del client (FAARQ.INI) abbia il percorso e il nome file corretti per il file di traccia.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7438E Collegamento con Server CICS perduto.

Spiegazione: Le comunicazioni tra il client CICS e il server CICS sono terminate. Il server ha terminato o sta per terminare. L'emulatore accetta ancora immissione per l'elaborazione del client locale, anche se emetterà un bip ad ogni battuta di tasto.

Azione del sistema: Quando il server diventa disponibile, viene reinstallata sul server la definizione del terminale emulatore. Dopo l'installazione del terminale, lo schermo diventa vuoto. Se viene definita una transazione iniziale, questa appare sull'emulatore, altrimenti l'emulatore è pronto ad elaborare l'immissione dalla tastiera.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del server CICS e correggerlo. Si possono ottenere ulteriori informazioni diagnostiche da una traccia del client CICS. Consultare anche il Problem Determination Manual.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7440E Installazione terminale non riuscita, richiesta al server non valida - sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS della definizione del terminale emulatore client non è riuscita.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS eventuali messaggi relativi al malfunzionamento. L'errore è causato da un errore interno di elaborazione del CICS. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7441E Installazione terminale non riuscita, errore ID terminale - sessione terminata.

Spiegazione: L'applicazione ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. L'installazione è stata respinta dal server in quanto non esiste alcuna definizione per l'ID terminale oppure l'ID è già usato da un altro terminale.

Azione del sistema: La richiesta di installazione del terminale viene respinta.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS eventuali messaggi che descrivano il malfunzionamento. Se è in uso l'Uscita utente 22, controllare che l'uscita non stia riutilizzando un nome già in uso. Controllare la propria applicazione per essere sicuri che si sta passando un ID terminale valido o contattare il responsabile del sistema.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7442E Installazione terminale non riuscita, errore ID sistema - sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. L'ID sistema passato al server non corrisponde a quello del client per il quale si sta eseguendo l'installazione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS eventuali messaggi che descrivano il malfunzionamento. L'errore è causato da un errore interno di elaborazione del CICS. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7443E Installazione terminale non riuscita, nome modello sconosciuto - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. L'installazione è stata respinta dal server in quanto il nome del modello fornito per l'installazione non è definito sul server. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore eventuali messaggi che descrivono il malfunzionamento e controllare il file di inizializzazione del client per essere sicuri che il nome del modello specificato sia una definizione di modello valida sul server. Correggere il file di inizializzazione, correggere l'Uscita utente 22 o definire per il server la definizione del modello di terminale richiesto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7444E Installazione terminale non riuscita, annullata dalla voce 22 - sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. L'installazione è stata annullata dalla voce dall'installazione di terminale CICS, installata sul server.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Stabilire il motivo per cui l'uscita 22 sul server CICS ha annullato l'installazione del terminale. Correggere l'uscita e riprovare l'esecuzione di un emulatore di terminale del client.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7446E Installazione terminale non riuscita, errore non previsto - sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS della definizione del terminale emulatore Client non è riuscita. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS eventuali messaggi che descrivano il malfunzionamento. L'errore è causato da un errore interno di elaborazione del CICS. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7447E DosCreateThread ha restituito ERROR_NO_PROC_SLOTS - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per i sistemi operativi OS/2. L'emulatore Client non ha potuto avviare il sottoprocesso della tastiera a causa di insufficienti alloggiamenti del processore. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Eliminare il problema della carenza di risorse chiudendo altre applicazioni. Riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7448E DosCreateThread ha restituito ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per i sistemi operativi OS/2. L'emulatore Client non ha potuto avviare il sottoprocesso della tastiera a causa di insufficiente memoria disponibile. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Eliminare il problema della carenza di risorse chiudendo altre applicazioni. Riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7449E Errore restituito da GlobalLock - Sessione terminata.

Spiegazione: Questo vale solo per i sistemi Microsoft Windows 3.x. E' stato restituito un errore mentre l'emulatore client stava tentando di vincolare della memoria. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore Client. Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPWT

FAA7450E Errore restituito da GlobalFree - Sessione terminata.

Spiegazione: Questo vale solo per i sistemi Microsoft Windows 3.x. E' stato restituito un errore mentre l'emulatore client stava tentando di liberare della memoria.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore Client. Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPWT

FAA7451E Ampiezza TIOA massima nella TCT troppo piccola - Sessione terminata.

Spiegazione: Durante l'installazione sul server CICS del terminale emulatore client, è stato rilevato che l'ampiezza massima TIOA specificata è troppo piccola.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Se è in uso l'uscita utente di terminale (FAAEXP22), controllare che il valore massimo TIOA specificato sia un valore sensibile. Se l'uscita utente del terminale non è in uso, verificare che il valore TIOA nel record della SIT sul server CICS sia grande abbastanza per assumere l'ampiezza di schermo definita. Usare la transazione CEDA per un ulteriore aiuto sull'ampiezza TIOA raccomandata. Riavviare l'emulatore quando il problema è stato eliminato.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7452E Specificata larghezza di stampa non valida - Operazione di stampa ignorata.

Spiegazione: Durante l'operazione di stampa dell'emulatore client è stata specificata una larghezza di stampa WCC non valida. L'operazione di stampa viene ignorata.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua ignorando l'operazione di stampa.

Risposta dell'utente: Verificare che l'applicazione che provoca l'operazione di stampa stia inviando una mappa BMS valida. Ripetere l'operazione quando il problema dell'applicazione è risolto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7453E Impossibile aprire la stampante o il file di stampa - Operazione di stampa ignorata.

Spiegazione: Durante l'operazione di stampa dell'emulatore client è stato specificato un ID stampante o un nome del file di stampa non validi. L'operazione di stampa viene ignorata.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua ignorando l'operazione di stampa.

Risposta dell'utente: Controllare se è in uso l'uscita utente di terminale (FAAEXP22), se il nome della stampante specificato corrisponde ad una stampante conosciuta sulla stazione di lavoro client. E' necessario arrestare e riavviare l'emulatore client per poter usare un diverso ID stampante.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7456E Restituita una lunghezza dati non valida in fase di installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Durante l'installazione sul server CICS del terminale emulatore client, è stato rilevato che la lunghezza dell'area di comunicazioni non era valida. L'emulatore termina.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7457E Modalità estensione non valida restituita durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Durante l'installazione sul server CICS del terminale emulatore client, è stato rilevato che il modo estensione non era valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7458E Nessun CICS restituito durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa dell'indisponibilità del server.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del server CICS e correggerlo. Riavviare l'emulatore quando si rende disponibile il server.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7459E CICS terminato durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa dell'indisponibilità del server.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare lo stato del server CICS e correggerlo. Riavviare l'emulatore quando si rende disponibile il server.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7460E Supero tempo della richiesta durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa del supero tempo dell'operazione. Questo non dovrebbe essere possibile in quanto non è in uso alcun supero tempo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare che il server CICS sia in esecuzione senza problemi. Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7461E Supero tempo nella risposta durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa del supero tempo dell'operazione. Questo non dovrebbe essere possibile in quanto non è in uso alcun supero tempo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Verificare che il server CICS sia in esecuzione senza problemi. Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7462E Errore di fine anomala della transazione durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa di una fine anomala della transazione sul server.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS la causa del malfunzionamento. Dopo aver risolto il problema, riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7463E Errore non residente di esecuzione in fase di installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. la richiesta è stata respinta a causa di un parametro di installazione non valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7465E Errore di sistema durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. E' stato incontrato sul server un errore di sistema che ha causato l'esito negativo dell'installazione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Cercare nella registrazione dell'operatore sul server CICS la causa del malfunzionamento. Dopo aver risolto il problema, riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7466E Gestione finestra nulla durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per sistemi Microsoft Windows 3.x. L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. la richiesta è stata respinta a causa di un parametro di installazione non valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riavviare l'emulatore Client. Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7467E Errore IDmessaggio nullo durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per sistemi Microsoft Windows 3.x. L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. la richiesta è stata respinta a causa di un parametro di installazione non valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7468E Errore di creazione del sottoprocesso durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per i sistemi operativi OS/2. Il client non ha potuto avviare il sottoprocesso ECI a causa di insufficiente memoria o di insufficienti alloggiamenti del processore.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Eliminare il problema della carenza di risorse chiudendo altre applicazioni. Riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7469E Tipo di chiamata non valido durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. la richiesta è stata respinta a causa di un parametro di installazione non valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7470E Terminale già attivo durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'emulatore ha tentato di installare sul server una definizione di terminale. la richiesta è stata respinta a causa di un parametro di installazione non valido.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Riprovare l'operazione e, se il problema permane, attivare la traccia del client e riavviare l'emulatore. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7471E Risorse insufficienti durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: Tutte le sessioni logiche client sono usate da applicazioni ECI utente o da altri emulatori client. Non è consentito di avviare un altro emulatore finché non si rende disponibile una sessione.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Il limite delle sessioni client è definito nel file FAARQ.INI. Aumentare il limite delle sessioni o liberare una sessione esistente. Riavviare l'emulatore quando è disponibile una sessione. Se si richiama la chiusura del client, si libereranno tutte le sessioni.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7472E Supero tempo CICS durante l'installazione del terminale - Sessione terminata.

Spiegazione: L'installazione sul server CICS del terminale emulatore client non è riuscita a causa del supero tempo dell'operazione. Questo non dovrebbe essere possibile in quanto non è in uso alcun supero tempo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Controllare che il CICS sia in esecuzione senza problemi. Riprovare l'operazione e, se fallisce ancora, riprovare dopo aver attivato la traccia del client. Contattare per aiuto la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7473E Assegnazione della memoria dell'accumulo della tastiera non riuscita - Sessione terminata.

Spiegazione: Solo per i sistemi operativi OS/2. L'emulatore client non ha potuto avviare la tastiera a causa di insufficiente memoria.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Eliminare il problema della carenza di risorse chiudendo altre applicazioni. Riavviare l'emulatore.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7474E Scrittura difettosa durante la stampa, verificare la produzione della stampa - la stampa continua

Spiegazione: Durante l'operazione di stampa dell'emulatore client un'operazione di scrittura non ha scritto correttamente tutti i caratteri nella memoria di transito della riga.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Verificare la validità della produzione di stampa. Se questa non è corretta, rilanciare ancora l'operazione di stampa. Se l'errore permane, controllare che la stampante sia in grado di stampare liberamente senza errori attraverso un metodo alternativo (modo prova).

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7475E Errore di scrittura durante la stampa. Controllare la produzione della stampa. La stampa continua.

Spiegazione: Durante l'operazione di stampa dell'emulatore client un'operazione di scrittura non ha scritto correttamente tutti i caratteri nella memoria di transito della riga.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Verificare la validità della produzione di stampa. Se questa non è corretta, rilanciare ancora l'operazione di stampa. Se l'errore permane, controllare che la stampante sia in grado di stampare liberamente senza errori attraverso un metodo alternativo (modo prova).

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7476E Errore di scrittura durante la stampa. Controllare la produzione della stampa. La stampa continua.

Spiegazione: Durante l'operazione di stampa dell'emulatore client un'operazione di scrittura non ha scritto correttamente tutti i caratteri nella memoria di transito della riga.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Verificare la validità della produzione di

stampa. Se questa non è corretta, rilanciare ancora l'operazione di stampa. Se l'errore permane, controllare che la stampante sia in grado di stampare liberamente senza errori attraverso un metodo alternativo (modo prova).

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7477W Eccedenza nella tabella di accumulo delle ATI - ultima ATI cancellata.

Spiegazione: Nella tabella di accumulo dell'emulatore client è stato memorizzato il numero massimo di codici 'EXEC CICS START TRANSACTION'. L'ultima ATI ricevuta è stata eliminata.

Azione del sistema: L'elaborazione del client CICS continua.

Risposta dell'utente: Prima che nuove ATI possano essere memorizzate nella tabella, deve essere elaborato l'accumulo arretrato delle transazioni ATI dell'emulatore. Allo scopo di eliminare il contenuto dell'intera tabella di accumulo delle ATI, l'emulatore deve essere arrestato e riavviato.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7478W Puntatore della tabella di accumulo delle ATI danneggiato - ultima ATI eliminata.

Spiegazione: La tabella di accumulo arretrato che mantiene i codici 'EXEC CICS START TRANSACTION' si è danneggiata.

Azione del sistema: L'ultima ATI ricevuta è stata eliminata. L'elaborazione del client CICS continua.

Risposta dell'utente: Prima che nuove ATI possano essere memorizzate nella tabella, deve essere cancellato l'accumulo arretrato delle transazioni ATI dell'emulatore. Per ripristinare la tabella di accumulo delle ATI, l'emulatore deve essere arrestato e riavviato.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7480E Eccedenza TIOA nella compattazione dei dati dello schermo prima di Send - Sessione terminata.

Spiegazione: Mentre l'emulatore client sta compattando i dati dello schermo nel TIOA (per poterli inviare al server CICS) è stato trovato che il numero massimo di TIOA specificato è troppo piccolo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Si tratta di un errore interno. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7481E Eccedenza TIOA nella compattazione dei dati dello schermo prima di Send - Sessione terminata.

Spiegazione: Mentre l'emulatore client sta compattando i dati dello schermo nel TIOA (per poterli inviare al server CICS) è stato trovato che il numero massimo di TIOA specificato è troppo piccolo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Si tratta di un errore interno. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAARQPOT, FAARQPD, FAARQPWT

FAA7482E Eccedenza TIOA nella compattazione dei dati dello schermo prima di Send - Sessione terminata.

Spiegazione: Mentre l'emulatore client sta compattando i dati dello schermo nel TIOA (per poterli inviare al server CICS) è stato trovato che il numero massimo di TIOA specificato è troppo piccolo.

Azione del sistema: L'emulatore del terminale client CICS termina.

Risposta dell'utente: Si tratta di un errore interno. Contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAATATPD

FAA7493W Rilevati errori nella memoria di transito dello schermo DBCS - eseguita azione di correzione

Spiegazione: Dopo l'elaborazione del flusso dati 3270, la memoria di transito dello schermo risultante conteneva delle incoerenze. Ad esempio, sono stati trovati dei dati SBCS all'interno di un campo solo DBCS oppure sono stati trovati due caratteri SO senza un SI intermedio. La memoria di transito dello schermo è stata corretta, ma i dati potrebbero essere andati perduti.

Azione del sistema: L'elaborazione dell'emulatore del terminale client CICS continua.

Risposta dell'utente: Correggere il programma applicativo per essere certi che i dati inviati ad uno schermo 3270 produrranno una corretta immagine dello schermo.

Modulo: FAARQPOD, FAARQPDD, FAARQPWD

Capitolo 9. Messaggi FAA8xxx

Questa sezione contiene i messaggi FAA8xxx.

FAA8000S Tipo di file messaggi NLS non corretto

Spiegazione: Il formato del file messaggi FAARQ001.MSG non è corretto.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQSR0

FAA8001S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Si è verificato un errore interno inatteso nel sottosistema di reperimento messaggi NLS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una nuova versione del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQSR0

FAA8002S Versione non corretta del file messaggi NLS.

Spiegazione: La versione del file di messaggi FAARQ001.MSG non è corretta.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQSR0

FAA8003S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Si è verificato un errore interno inatteso, nel sottosistema di reperimento messaggi NLS, durante il posizionamento del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT. Provare di nuovo l'applicazione.

Modulo: FAARQSR0

FAA8004S File di messaggi Supporto della lingua nazionale non trovato

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file messaggi FAARQ001.MSG.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQSR0

FAA8005S Messaggio Supporto della lingua nazionale non trovato

Spiegazione: Non è stato possibile trovare un messaggio dal file FAARQ001.MSG.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQSR0

FAA8006S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Si è verificato un errore interno inatteso nel sottosistema di reperimento messaggi NLS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT. Provare di nuovo l'applicazione.

Modulo: FAARQSR0

FAA8007S E' stata esaurita tutta la memoria disponibile.

Spiegazione: La memoria disponibile sulla propria stazione di lavoro non è sufficiente per portare a termine questa attività.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la memoria disponibile sulla stazione di lavoro sia sufficiente. Tentare di chiudere un'altra applicazione e provare di nuovo questa applicazione.

Modulo: FAARQSR0

FAA8008S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Si è verificato un errore interno inatteso, nel sottosistema di reperimento messaggi NLS, mentre si leggeva dal disco.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT. Provare di nuovo l'applicazione.

Modulo: FAARQSR0

FAA8101I Programma interfaccia riga comandi Client.

Spiegazione: Questo è il messaggio normale che viene visualizzato nella fase di inizializzazione dell'Interfaccia della riga comandi Client.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8102I Si sta avviando il Client.

Spiegazione: E' stata richiamata l'Interfaccia riga comandi Client per avviare il Client CICS. E' stato richiamato il Client CICS; tuttavia, l'Interfaccia riga comandi Client non attende per vedere se l'avvio del Client CICS ha esito positivo.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8103S Il file di configurazione è scaduto o alterato.

Spiegazione: Il Client CICS usa un file di configurazione per controllarne le operazioni ed i valori assunti. Questo file può essere specificato solo quando il Client CICS deve essere avviato, assumendo FAARQ.SYS se ciò non viene fatto. E' stato rilevato che la versione del file di configurazione binario che deve essere utilizzato dal Client CICS appartiene ad un precedente rilascio, oppure non è un file di configurazione valido.

Azione del sistema: Il Client CICS non verrà avviato.

Risposta dell'utente: Assicurarsi innanzitutto che siano stati specificati correttamente il PATH e il NAME del file di configurazione. Se il file è scaduto o alterato, può essere generato un nuovo file usando il Processore .INI del Client CICS.

Modulo: FAARQPAL

FAA8104E Il file di configurazione non è stato trovato.

Spiegazione: Il client CICS usa un file di configurazione per controllarne le operazioni ed i valori assunti. Questo file può essere specificato solo quando il client CICS deve essere avviato, assumendo FAARQ.SYS se ciò non viene fatto. Il file di configurazione binario che deve essere usato dal CICS potrebbe non essere localizzato.

Azione del sistema: Il client CICS non viene avviato.

Risposta dell'utente: Assicurarsi innanzitutto che siano stati specificati correttamente il PATH e il NAME del file di configurazione. Se il file manca, può essere generato un nuovo file usando il Processore '.INI' del Client CICS.

Modulo: FAARQPAL

FAA8105S Si è verificato un errore nella memoria mentre si tentava di avviare il Client.

Spiegazione: L'Interfaccia riga comandi del Client CICS non ha potuto avviare il Client CICS perché la memoria è insufficiente.

Azione del sistema: Il client CICS non viene avviato, il programma termina.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione dopo aver tentato di liberare della memoria sul proprio sistema.

Modulo: FAARQPAL

FAA8106E Non è stato possibile avviare il Client.

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre si tentava di richiamare il client CICS dall'Interfaccia riga comandi del Client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il client CICS sia presente nello stesso indirizzario in cui si trova l'Interfaccia riga comandi del Client CICS e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8107E Si è verificato un errore mentre si tentava di avviare il Client.

Spiegazione: Si è verificato un errore inatteso mentre si tentava di richiamare il client CICS dall'Interfaccia riga comandi del Client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il client CICS sia presente nello stesso indirizzario in cui si trova l'Interfaccia riga comandi del Client CICS e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8108E E' stato fornito un parametro sconosciuto.

Spiegazione: Uno dei parametri della riga comandi usato durante il richiamo dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS non era valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che i parametri della riga comandi usati durante il richiamo dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS siano solo i seguenti- /S, /I, /X, /T, /O, /Q, /F.

Modulo: FAARQPAL

FAA8109E E' stato fornito un parametro non valido.

Spiegazione: Uno dei parametri della riga comandi usato durante il richiamo dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS era troppo lungo o non aveva il corretto carattere iniziale.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che i parametri della riga comandi usati durante il richiamo dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS inizino con il carattere '/' e, ad eccezione del comando /F, che siano tutti costituiti solo dal carattere iniziale e dal carattere del comando.

Modulo: FAARQPAL

FAA8110E Il nome del file di configurazione deve presentarsi solo una volta.

Spiegazione: E' stato specificato il comando '/F' più di una volta nei parametri della riga comandi durante il richiamo dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri della riga comandi e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8111W Inizializzazione del Client annullata dall'utente.

Spiegazione: Il processo di avvio del client CICS è stato annullato dall'utente durante la visualizzazione del Logo del Client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8112E L'inizializzazione del Client è già in esecuzione.

Spiegazione: Nella piattaforma OS/2 può essere presente un solo tipo di Logo del Client CICS, visualizzato dal programma di Interfaccia riga comandi del Client CICS.

Azione del sistema: Questo esempio dell'Interfaccia riga comandi del Client CICS terminerà, l'esempio già in esecuzione non verrà interessato.

Risposta dell'utente: Passare alla sessione che contiene il Logo del Client CICS e proseguire con quell'esempio.

Modulo: FAARQPAL

FAA8113S Non è stato possibile avviare il pannello di visualizzazione del LOGO.

Spiegazione: Il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS non ha potuto avviare il programma di visualizzazione del Logo del Client CICS OS/2.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il programma di visualizzazione del Logo del Client CICS OS/2 sia presente nello stesso indirizzario in cui si trova il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8114S Errore nella memoria mentre si costruisce il Percorso Visualizzazione Logo.

Spiegazione: Non è stato possibile richiamare il programma di visualizzazione del Logo del Client CICS perché la memoria è insufficiente.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione dopo aver tentato di liberare della memoria sul proprio sistema.

Modulo: FAARQPAL

FAA8115S Errore DOS inatteso mentre si costruiva il Percorso Visualizzazione Logo.

Spiegazione: Si è verificato un errore del sistema operativo riferito ad una lettura del disco mentre si creavano informazioni necessarie per avviare il programma di visualizzazione del Logo del Client CICS OS/2.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione. Se l'errore permane, contattare il proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQPAL

FAA8116W Il Client è già in esecuzione.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per avviare il client CICS, ma è stato rilevato che il client CICS era già in esecuzione.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8117S Errore di trasporto mentre si tentava di comunicare con il Client.

Spiegazione: Il programma Interfaccia Client CICS ha rilevato un errore mentre tentava di comunicare con il Client CICS.

Azione del sistema: L'operazione richiesta non viene eseguita e il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il sistema sia configurato correttamente e ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8118I Il Client sta eseguendo la chiusura.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma di Interfaccia riga comandi CICS per fermare il client CICS. L'azione richiesta è stata messa in atto e il client CICS sta tentando di eseguire la chiusura.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8119W Il Client non è in esecuzione.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per modificare lo stato del client CICS, ma il client CICS non è attualmente in esecuzione.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Avviare il client CICS se doveva essere impostato lo stato di Traccia, altrimenti non è richiesta alcuna azione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8120I Si è sicuri di voler arrestare il Client? (Y o N)

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per arrestare il client CICS senza il modo selezionato di Quiet Operations, 'Q'. Questa domanda viene posta per assicurarsi che l'utente desideri proseguire con l'operazione.

Azione del sistema: Il programma attenderà l'immissione dell'utente senza limiti di tempo.

Risposta dell'utente: Immettere, come richiesto, 'Y' o 'N'.

Modulo: FAARQPAL

FAA8121I La chiusura del Client è stata annullata dall'utente.

Spiegazione: L'utente ha risposto 'N' al messaggio FAA8353 visualizzato prima di chiudere il client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8122I E' stata avviata la traccia.

Spiegazione: Il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS ha abilitato con esito positivo lo stato di traccia del client CICS.

Azione del sistema: Il client CICS sarà ora in esecuzione con la traccia abilitata. Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8123I La traccia è stata arrestata.

Spiegazione: Il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS ha disabilitato con esito positivo lo stato di traccia del client CICS.

Azione del sistema: Il client CICS non sarà più in esecuzione con la traccia abilitata. Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8124W La traccia è già avviata.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per abilitare lo stato di traccia del client CICS, ma è stato rilevato che lo stato di traccia era già abilitato.

Azione del sistema: Il client CICS continua ad operare con la traccia abilitata e il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8125W La traccia è già fermata.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per disabilitare lo stato di traccia del client CICS, ma è stato rilevato che lo stato di traccia era già disabilitato.

Azione del sistema: Il Client CICS continua ad operare con la traccia disabilitata e il programma termina.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAARQPAL

FAA8126E Impostazione della traccia non riuscita.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per cambiare lo stato della traccia del client CICS, ma l'operazione non è riuscita.

Azione del sistema: Il client CICS continua ad operare con il suo stato di traccia attuale e il programma termina.

Risposta dell'utente: Ripetere l'operazione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8127W Il Client non è in esecuzione.

Spiegazione: E' stato richiamato il programma Interfaccia riga comandi del Client CICS per modificare lo stato della traccia del client CICS, ma il client CICS non è attualmente in esecuzione.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Avviare il client CICS con l'impostazione richiesta dello stato della traccia.

Modulo: FAARQPAL

FAA8128E E' stata fornita una combinazione di parametri non valida.

Spiegazione: I parametri della riga comandi forniti durante il richiamo del programma Interfaccia riga comandi del Client CICS sono in conflitto tra loro.

Azione del sistema: Non viene eseguita alcuna azione e il programma termina.

Risposta dell'utente: Esaminare i parametri della riga comandi e

controllare che non siano stati specificati dei parametri che si escludono reciprocamente. Ad esempio, è incompatibile la presenza contemporanea del parametro di abilitazione della traccia '/T' e di quello di disabilitazione della traccia '/O'.

Modulo: FAARQPAL

FAA8129E Non è stata specificata alcuna azione nei parametri.

Spiegazione: Tra i parametri della riga comandi forniti durante il richiamo del programma Interfaccia riga comandi del Client CICS non è presente uno dei seguenti: /S, /I, /X, /T o /O

Azione del sistema: Non viene eseguita alcuna azione e il programma termina.

Risposta dell'utente: Fornire, come richiesto, l'appropriata riga comandi e riprovare.

Modulo: FAARQPAL

FAA8130E Non è stato fornito alcun parametro.

Spiegazione: Non è stato fornito alcun parametro della riga comandi durante il richiamo del programma Interfaccia riga comandi del Client CICS.

Azione del sistema: Non viene eseguita alcuna azione, il programma termina.

Risposta dell'utente: Fornire, come richiesto, gli appropriati parametri della riga comandi e riprovare.

Modulo: FAARQPAL

FAA8131I Premere qualsiasi tasto per continuare.

Spiegazione: E' richiesta l'azione dell'utente prima che il programma termini.

Azione del sistema: Il programma attende senza limiti di tempo l'azione dell'utente e, quindi, termina.

Risposta dell'utente: Premere qualsiasi tasto.

Modulo: FAARQPAL

FAA8132I (C) Copyright IBM Corporation 1988, 1994. Tutti i diritti riservati.

Spiegazione: Questo messaggio viene emesso quando il programma di controllo della riga comandi del Client CICS avvia l'esecuzione.

Azione del sistema: L'elaborazione di controllo della riga comandi del client CICS continua.

Risposta dell'utente: Solo per informazione, non è richiesta alcuna azione.

Modulo: FAARQPAL

FAA8301S File dei messaggi Supporto della lingua nazionale non trovato o non valido.

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file messaggi FAARQ001.MSG oppure non è una versione corretta.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Procurarsi una versione corretta del file FAARQ001.MSG e copiarla nell'indirizzario cui fa riferimento la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAARQPOP, FAARQPWP

FAA8303S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Si è verificato un errore interno inatteso

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo l'applicazione e, se l'errore permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQPOP, FAARQSO2, FAARQPWP

FAA8304S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: Inizializzazione del livello di trasporto interno delle comunicazioni non riuscita.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo l'applicazione e, se l'errore permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQSO2, FAARQPWP

FAA8305S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: La funzione del livello di trasporto interno delle comunicazioni FaarqPutMsg ha avuto esito negativo.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo l'applicazione e, se l'errore permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQSOP, FAARQSO2, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8306S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: La funzione del livello di trasporto interno delle comunicazioni FaarqGetMsg ha avuto esito negativo.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo l'applicazione e, se l'errore permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQSO2, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8307S Si è verificato un errore interno al Pannello di controllo CICS

Spiegazione: La funzione del livello di trasporto interno delle comunicazioni FaarqFreeMsg ha avuto esito negativo.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo l'applicazione e, se l'errore permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQSO2, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8309I Un Pannello di controllo CICS è già in esecuzione.

Spiegazione: Il CICS è già in esecuzione sulla propria stazione di lavoro.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Localizzare sulla propria stazione di lavoro l'altro tipo del Pannello di controllo CICS e operare con quello.

Modulo: FAARQPOP, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8310E Non è stato possibile trovare il file richiesto.

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file specificato.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del file e il nome del percorso forniti e provare di nuovo.

Modulo: FAARQSO3

FAA8311E L'unità minidisco non è pronta

Spiegazione: Nell'unità minidisco non è stato inserito un minidisco oppure è aperto il suo sportello.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che nell'unità sia inserito il minidisco corretto e che l'unità stessa sia pronta.

Modulo: FAARQSO3

FAA8312E L'unità minidisco non è pronta

Spiegazione: Nell'unità minidisco non è stato inserito un minidisco oppure è aperto il suo sportello.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che nell'unità sia inserito il minidisco corretto e che l'unità stessa sia pronta.

Modulo: FAARQSO3

FAA8313E Il nome del percorso del file specificato non è valido

Spiegazione: Il nome del percorso per il file fornito contiene caratteri non validi o è specificato in modo non corretto.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del percorso del file e provare di nuovo.

Modulo: FAARQSO3

FAA8314E Immettere una specifica di file nella casella di elenco dei nomi di file.

Spiegazione: E' richiesta l'immissione di un nome di file nella casella di elenco dei nomi di file.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Immettere un nome di file e provare di nuovo.

Modulo: FAARQSO3

FAA8315S La memoria disponibile non è sufficiente.

Spiegazione: La memoria disponibile sulla propria stazione di lavoro è stata esaurita.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la propria stazione di lavoro abbia sufficiente memoria disponibile, chiudendo un'altra applicazione e provando di nuovo questa applicazione.

Modulo: FAARQSO3

FAA8316I Nessun aiuto in linea disponibile.

Spiegazione: Non è stato possibile trovare il file dell'aiuto in linea.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file dell'aiuto in linea sia disponibile. La reinstallazione dell'applicazione fornisce un nuovo file di aiuto in linea.

Modulo: FAARQPOP, FAARQOGP

FAA8340W Selezionare una voce di menu abilitata

Spiegazione: E' stata selezionata una voce di menu che non è attualmente disponibile.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Selezionare solo quelle voci di menu che sono abilitate nell'elenco delle selezioni di menu.

Modulo: FAARQOGP

FAA8341E Selezione di menu non valida.

Spiegazione: E' stata effettuata una selezione che non è attualmente disponibile.

Azione del sistema: Il programma continua.

Risposta dell'utente: Selezionare solo quelle voci di menu che sono disponibili nell'elenco delle selezioni di menu.

Modulo: FAARQOGP

FAA8351S Non è stata trovata la DLL usata per caricare le risorse.

Spiegazione: Non è stata trovata la Libreria a collegamento dinamico (DLL) dalla quale caricare le risorse del Pannello di controllo.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che la DLL delle risorse del Pannello di controllo sia disponibile reinstallando l'applicazione. Se il problema permane, rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAARQPOP, FAARQPWP

FAA8352E Il Pannello di controllo del Client CICS è già in esecuzione.

Spiegazione: Sulla propria stazione di lavoro può essere attivo solo un tipo alla volta di Pannello di controllo del Client CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Localizzare sulla propria stazione di lavoro l'altro tipo di Pannello di controllo del Client CICS e operare con quello.

Modulo: FAARQPWP

FAA8353W Conferma di arresto immediato del Client CICS

Spiegazione: L'arresto immediato del client CICS potrebbe lasciare eventuali transazioni Client/Server in uno stato di indeterminazione.

Azione del sistema: Il programma attende la conferma.

Risposta dell'utente: La scelta dell'arresto immediato del Client CICS porrà termine a tutte le transazioni, lasciando incomplete tutte le Unità di lavoro logiche. Cercare sempre di fermare il client CICS usando l'opzione Arresto controllato, consentendo così il completamento di eventuali LUW.

Modulo: FAARQPOP, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8355S Errore nell'avvio del trasporto per le comunicazioni client

Spiegazione: Durante l'inizializzazione, il trasporto del client non è riuscito. Il Pannello di controllo non può comunicare con il client.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Nell'ambiente DOS, verificare che sia già stato caricato il Transport TSR, ponendolo in esecuzione. In altri ambienti, prendere una traccia.

Modulo: FAARQPOP, FAARQPWP, FAARQOGP

FAA8401S Errore nell'apertura del file, impossibile aprire il file errori di traccia <fn>

Spiegazione: Non si è potuto aprire in modo accodamento il file errori (fn, che ha lo stesso nome del file di immissione, ma ha un'estensione .ERR). Saranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del file errori sia un nomefile/percorso valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8407S Errore di funzione, impossibile analizzare i parametri

Spiegazione: Il programma non è stato in grado di analizzare i parametri di immissione.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere i parametri di immissione e provare di nuovo. Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8408S Errore di funzione, elaborazione della traccia non completata

Spiegazione: Il programma non è in grado di portare a termine l'elaborazione della traccia.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Controllare l'integrità del file dati FAAUTAMK.DAT e del file di immissione della traccia e provare di nuovo l'operazione.

Modulo: FAATATPD

FAA8409E Errore di analisi, ":" non contenuto nel parametro '<param>'

Spiegazione: Ci dovrebbero essere due punti prima del parametro indicato.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire i due punti e provare di nuovo. Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8410E Errore di analisi, nome file di immissione troppo lungo

Spiegazione: La lunghezza del nome del file di immissione supera il numero di caratteri consentito.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del file di immissione e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8412E Errore di analisi, nome file di emissione troppo lungo

Spiegazione: La lunghezza del nome del file di emissione supera il numero di caratteri consentito.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il nome del file di emissione e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8414E Errore di analisi, parametro del numero di riga non valido

Spiegazione: Il parametro del numero di riga non è un numero valido.

Azione del sistema: Il parametro del numero di riga viene ignorato e la formattazione continua.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro del numero di riga e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8415E Errore di analisi, numero di riga non compreso nell'intervallo

Spiegazione: Il parametro del numero di riga non è compreso nell'intervallo 0-999.

Azione del sistema: Il numero di riga è limitato all'intervallo 0-999 e la formattazione continua.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro del numero di riga e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8416E Errore di analisi, manca ":" prima del parametro dell'ora

Spiegazione: Prima del parametro dell'ora ci dovrebbero essere due punti.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire i due punti e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8417E Errore di analisi, manca "(" prima dei parametri dell'ora

Spiegazione: Prima del parametro dell'ora ci dovrebbe essere una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi aperta e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8418E Errore di analisi, cifra non valida nell'ora di avvio

Spiegazione: Il parametro dell'ora di avvio non è un numero valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere la cifra dell'ora di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8419E Errore di analisi, simbolo non valido nell'ora di avvio

Spiegazione: Il secondo carattere nel parametro dell'ora di avvio non è valido. Deve essere una cifra, una virgola, due punti o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8420E Errore di analisi, ora di avvio non compresa nell'intervallo 0-23

Spiegazione: Il parametro dell'ora di avvio non è compreso nell'intervallo 0-23.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8421E Errore di analisi, simbolo non valido dopo l'ora di avvio

Spiegazione: Il simbolo che segue l'ora di avvio non sono due punti, una parentesi chiusa o una virgola.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il simbolo che segue l'ora di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8422E Errore di analisi, cifra non valida nei minuti di avvio

Spiegazione: Il parametro dei minuti di avvio non è una cifra valida.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8423E Errore di analisi, simbolo non valido nei minuti di avvio

Spiegazione: Il secondo carattere nel parametro dell'ora di avvio non è valido. Deve essere una cifra, due punti, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8424E Errore di analisi, minuti di avvio non compresi nell'intervallo 0-59

Spiegazione: Il parametro dei minuti di avvio non è compreso nell'intervallo 0-59.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8425E Errore di analisi, simbolo non valido dopo i minuti di avvio

Spiegazione: Il simbolo che segue i minuti di avvio deve essere una cifra, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il simbolo non ammesso e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8426E Errore di analisi, cifra non valida nei secondi di avvio

Spiegazione: La cifra nei secondi di avvio non è un numero valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8427E Errore di analisi, simbolo non valido nei secondi di avvio

Spiegazione: Il secondo carattere nel parametro dei secondi di avvio deve essere una cifra, una virgola, due punti o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8428E Errore di analisi, secondi di avvio non compresi nell'intervallo 0-59

Spiegazione: Il parametro dei secondi di avvio non è compreso nell'intervallo 0-59.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di avvio e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8429E Errore di analisi, cifra non valida nell'ora di fine

Spiegazione: La cifra nel parametro dell'ora di fine non è un numero valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora di fine e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8430E Errore di analisi, simbolo non valido nell'ora di fine

Spiegazione: Il secondo simbolo nel parametro dell'ora di fine deve essere una cifra, due punti, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora di fine e provare di nuovo.

Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8431E Errore di analisi, ora di fine non compresa nell'intervallo 0-23

Spiegazione: Il parametro dell'ora di fine non è compreso nell'intervallo 0-23.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora di fine e provare di nuovo. Immettere CICS FMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8432E Errore di analisi, simbolo non valido dopo l'ora di fine

Spiegazione: Il simbolo che segue il parametro dell'ora di fine deve essere due punti, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il simbolo non ammesso e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8433E Errore di analisi, cifra non valida nei minuti di fine

Spiegazione: Il parametro dei minuti di fine non è un numero valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8434E Errore di analisi, simbolo non valido nei minuti di fine

Spiegazione: Il secondo simbolo nel parametro dei minuti di fine deve essere una cifra, due punti, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8435E Errore di analisi, minuti di fine non compresi nell'intervallo 0-59

Spiegazione: Il parametro dei minuti di fine non è compreso nell'intervallo 0-59.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di fine e provare di nuovo. Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8436E Errore di analisi, simbolo non valido dopo i minuti di fine

Spiegazione: Il simbolo che segue i minuti di fine deve essere due punti o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei minuti di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8437E Errore di analisi, cifra non valida nei secondi di fine

Spiegazione: Il parametro dei secondi di fine non è un numero valido.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8438E Errore di analisi, simbolo non valido nei secondi di fine

Spiegazione: Il secondo simbolo nel parametro dei secondi di fine deve essere una cifra, due punti, una virgola o una parentesi chiusa.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8439E Errore di analisi, secondi di fine non compresi nell'intervallo 0-59

Spiegazione: Il parametro dei secondi di fine non è compreso nell'intervallo 0-59.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dei secondi di fine e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8440E Errore di analisi, parametro dell'ora non riconosciuto

Spiegazione: Il programma non ha potuto riconoscere come valido il parametro dell'ora.id.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro dell'ora e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8441E Errore di analisi, manca ":" prima dei parametri '<param>'

Spiegazione: Prima dell'elenco dei parametri per l'opzione indicata ci dovrebbero essere due punti.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire i due punti e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8442E Errore di analisi, manca "(" prima dei terminali exclude

Spiegazione: Prima dell'elenco dei parametri dei terminali exclude dovrebbe esserci una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi aperta e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8443E Errore di analisi, manca ")" dopo i terminali exclude

Spiegazione: Dopo l'elenco dei parametri dei terminali exclude dovrebbe esserci una parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8445E Errore di analisi, manca "(" prima dei terminali select

Spiegazione: Prima dell'elenco dei parametri dei terminali select dovrebbe esserci una parentesi aperta.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi aperta e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8446E Errore di analisi, manca ")" dopo i terminali select

Spiegazione: Dopo l'elenco dei parametri dei terminali select dovrebbe esserci una parentesi di chiusura.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Inserire la parentesi di chiusura e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8447W Terminali 'exclude' ignorati perché specificati terminali 'Include'

Spiegazione: L'elenco dei terminali 'exclude' viene sostituito temporaneamente con l'elenco dei terminali 'include' e, pertanto, verrà ignorato. Se si specifica un elenco di terminali da includere, non si può specificare anche un elenco di terminali da escludere.

Azione del sistema: L'elaborazione continua, ma i terminali 'exclude' vengono ignorati.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna risposta, ma occorre tenere presente che l'emissione potrebbe essere diversa da quella prevista.

Modulo: FAATATPD

FAA8448E Errore di analisi, parametro del numero di caratteri non valido

Spiegazione: Il parametro del numero di caratteri per riga non è un numero valido.

Azione del sistema: Il parametro viene ignorato e la formattazione continua.

Risposta dell'utente: Correggere il parametro del numero dei caratteri e provare di nuovo.

Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8449I Errore di analisi, il numero di caratteri non è compreso nell'intervallo consentito; viene utilizzato il valore assunto

Spiegazione: Il valore del numero di caratteri per riga non è compreso nell'intervallo consentito e, pertanto, viene utilizzato il valore assunto di 80 caratteri.

Azione del sistema: L'elaborazione continua.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAATATPD

FAA8450E Errore di analisi, argomento <arg> non valido

Spiegazione: E' stato immesso un argomento diverso da quelli elencati dal file comandi.

Azione del sistema: La formattazione continua.

Risposta dell'utente: Eliminare l'argomento non valido. Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8451E Errore di analisi, i nomi dei file di immissione e di emissione sono identici

Spiegazione: Se i nomi dei file di immissione ed emissione sono identici l'elaborazione del formattatore di traccia non continuerà.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che i nomi dei file di immissione e di emissione non siano identici. Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8452S Errore di memoria, memoria non sufficiente per memorizzare i dati di traccia

Spiegazione: Non è disponibile memoria sufficiente per il programma.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Modulo: FAATATPD

FAA8453S Errore nell'apertura del file, non riuscita l'apertura del file dati FAAUTAMK.DAT

Spiegazione: Il programma non ha potuto aprire per la lettura il file dati FAAUTAMK.DAT.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file dati FAAUTAMK.DAT esista nell'indirizzario corrente o in quello al quale punta la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAATATPD

FAA8454S Errore di funzione, impossibile leggere il file dati FAAUTAMK.DAT

Spiegazione: Il programma non ha potuto leggere il testo di spiegazione della traccia dal file dati FAAUTAMK.DAT.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file dati FAAUTAMK.DAT esista nell'indirizzario corrente o in quello al quale punta la variabile di ambiente CICSTEXT.

Modulo: FAATATPD

FAA8455S Errore nell'apertura del file, impossibile aprire il file di emissione <file>

Spiegazione: Il programma non è in grado di aprire il file di emissione specificato in modo scrittura. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il parametro del nome del file di emissione sia un nomefile/percorso valido. Se non è specificato alcun nome del file di emissione, il file di emissione ha un nome uguale a quello di emissione con un'estensione .RPT.

Modulo: FAATATPD

FAA8456S Errore nell'apertura del file, impossibile aprire il file di immissione <file>

Spiegazione: Il programma non è in grado di aprire il nome del file di emissione specificato in modo lettura. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il parametro del nome del file di immissione sia un nomefile/percorso valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8457S Errore nell'accesso al file, impossibile aprire il file di immissione <file>

Spiegazione: Il programma non è in grado di aprire il file di immissione a causa di un errore nell'operazione di accesso. Questo è provocato da un altro processo già in fase di accesso al file. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Controllare che il file non sia già in uso. In particolare, controllare che non sia attiva la traccia CICS e che usi questo file di traccia (ad esempio, tramite la transazione CETR). Il formattatore di traccia non può essere eseguito su un file che viene usato dal CICS. La traccia del CICS deve essere fermata prima che possa essere elaborato il file di traccia.

Modulo: FAATATPD

FAA8459S Errore di funzione, impossibile decodificare il punto di traccia

Spiegazione: Il programma non è in grado di elaborare il file di immissione di traccia.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file di immissione di traccia sia un file di traccia valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8460S Errore di funzione, impossibile formattare il punto di traccia

Spiegazione: Il programma non è in grado di elaborare il file di immissione di traccia.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il file di immissione sia un file di traccia valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8464S Errore in scrittura, impossibile scrivere nel file di emissione <file>

Spiegazione: Il programma non ha potuto scrivere nel file di emissione. In alcuni casi, potrebbe essere stata scritta un'emissione parziale. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio su disco per il file di emissione di traccia.

Modulo: FAATATPD

FAA8465S Errore di analisi, l'ora di avvio è successiva all'ora di fine

Spiegazione: L'ora di avvio è successiva a quella di fine e, pertanto, non è valida.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che l'ora di avvio sia precedente a quella di fine e provare di nuovo.
Immettere CICSFMT per un elenco di opzioni valide.

Modulo: FAATATPD

FAA8467S Errore in lettura, impossibile leggere il file di traccia di immissione <file>

Spiegazione: Il programma non è riuscito a leggere i dati nel file di traccia di immissione. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del file di immissione sia un file di traccia valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8468S Errore, il file di immissione <file> non è un file di traccia valido

Spiegazione: Il file di immissione specificato non può essere elaborato in quanto non è un file di traccia valido. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del file di immissione sia un file di traccia valido.

Modulo: FAATATPD

FAA8469S Errore, impossibile copiare il contenuto della memoria del file di immissione <file>

Spiegazione: Il file di immissione specificato non può essere elaborato. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del file di immissione sia un file di copia del contenuto della memoria valido e provare di nuovo.

Modulo: FAATATPD

FAA8470S Errore in lettura, impossibile leggere il file di immissione <file>

Spiegazione: Il programma non è riuscito a leggere i dati nel file di immissione. Nota: verranno visualizzate un massimo di 60 lettere del nome del file.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del file di immissione sia un file di copia del contenuto della memoria valido e provare di nuovo.

Modulo: FAATATPD

FAA8471S Errore nell'apertura del file di testo messaggi

Spiegazione: Il formattatore di traccia non è stato in grado di localizzare il file messaggi nell'ambiente CICS.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che l'ambiente sia impostato correttamente. Correggere indirizzari ed unità. In particolare, la variabile di ambiente CICSTEXT dovrebbe puntare all'indirizzario che contiene il file di messaggi, FAAMGFMG.BTR.

Modulo: FAATATPD

FAA8472S Errore nell'accesso al file di testo messaggi

Spiegazione: Il formattatore di traccia ha tentato di reperire il testo di un messaggio, ma non è stato in grado di leggere il file messaggi.

Azione del sistema: Il programma termina.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che l'ambiente sia impostato correttamente. Correggere indirizzari ed unità. In particolare, la variabile di ambiente CICSTEXT dovrebbe puntare all'indirizzario che contiene il file di messaggi, FAAMGFMG.BTR.

Modulo: FAATATPD

FAA8800W Non sono disponibili sufficienti licenze

Spiegazione: Non ci sono abbastanza licenze per questa sessione del CICS

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il valore dell'utente con licenza immesso in IFOR/LS sia corretto. Questo valore può essere controllato usando il Nodelock Administration Tool all'interno della cartella IFOR/LS. Se il problema permane, contattare il rappresentante IBM per ottenere assistenza in merito alla licenza.

Modulo: FAALMPI4

FAA8801W Non sono state trovate licenze valide per questo prodotto.

Spiegazione: Non è stata sottoscritta alcuna licenza per questo prodotto.

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso

Risposta dell'utente: Per poter eseguire questo prodotto è richiesta una licenza valida. Se questa è una versione di prova, la licenza si trova nel sottoindirizzario RUNTIME\DATA. Se è stata acquistata una licenza completa, per poterla sottoscrivere si dovrà usare il Nodelock Administration Tool nella cartella IFOR/LS. La licenza viene fornita su minidisco. Se i problemi continuano a presentarsi, contattare il rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato per un'assistenza in merito all'ottenimento delle licenze.

Modulo: FAALMPI4

FAA8804W Questo è l'ultimo giorno del periodo di Prova

Spiegazione: Il periodo di Prova per questa copia del CICS è ora terminato

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione e l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Questa copia del CICS ha una licenza che ne consente l'utilizzo solo per un periodo limitato. Per ulteriori dettagli sull'accordo relativo al periodo di Prova, fare riferimento al file EVALUATE.AGR nell'indirizzario radice CICS310. L'esecuzione di questa copia del CICS proseguirà per la sessione corrente, ma non verrà eseguita in futuro. Si può acquistare una licenza completa per un utilizzo illimitato del prodotto contattando il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8805I C'è ancora un giorno nel periodo di Prova

Spiegazione: Il periodo di Prova per questa copia del CICS ha ancora un giorno di esecuzione prima della scadenza

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione e l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Questa copia del CICS ha una licenza che ne consente l'utilizzo solo per un periodo limitato. Per ulteriori dettagli sull'accordo relativo al periodo di Prova, fare riferimento al file EVALUATE.AGR nell'indirizzario radice CICS310. L'esecuzione di questa copia del CICS proseguirà ancora per un giorno, dopo di che scadrà e non verrà eseguita in futuro. Si può acquistare una licenza completa per un utilizzo illimitato del prodotto contattando il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8806I Ci sono ancora n giorni nel periodo di Prova

Spiegazione: Il periodo di Prova per questa copia del CICS ha ancora il numero di giorni specificato nei quali può essere eseguito prima della scadenza

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione e l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Questa copia del CICS ha una licenza che ne consente l'utilizzo solo per un periodo limitato. Per ulteriori dettagli sull'accordo relativo al periodo di Prova, fare riferimento al file EVALUATE.AGR nell'indirizzario radice CICS310. L'esecuzione di questa copia del CICS proseguirà ancora per il numero specificato di giorni; allo scadere di questi giorni, scadrà e non verrà eseguita in futuro. Si può acquistare una licenza completa per un utilizzo illimitato del prodotto contattando il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8807E Il periodo di Prova è scaduto

Spiegazione: Il periodo di Prova per questa copia del CICS è ora terminato

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso.

Risposta dell'utente: Questa copia del CICS ha una licenza che ne consente l'utilizzo solo per un periodo limitato. Per ulteriori dettagli sull'accordo relativo al periodo di Prova, fare riferimento al file EVALUATE.AGR nell'indirizzario radice CICS310. Questa copia del CICS ha ora superato il periodo per il quale aveva la licenza e non verrà più eseguita. Si può acquistare una licenza completa per un utilizzo illimitato del prodotto contattando il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8814W Avviso ! Il periodo di Prova sta per scadere

Spiegazione: Il periodo di Prova per questa copia del CICS ha quasi raggiunto la data di scadenza

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione e l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Questa copia del CICS ha una licenza che ne consente l'utilizzo solo per un periodo limitato. Per ulteriori dettagli sull'accordo relativo al periodo di Prova, fare riferimento al file EVALUATE.AGR nell'indirizzario radice CICS310. Questa copia del CICS ha quasi raggiunto la data di scadenza. Se si desidera continuare ad utilizzare questo prodotto oltre la data di scadenza, occorrerà sottoscrivere una nuova licenza. Si può acquistare una licenza completa per un utilizzo illimitato del prodotto contattando il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8820I Contattare il proprio rappresentante IBM per ottenere la necessaria assistenza in merito alle licenze

Spiegazione: I problemi relativi all'ottenimento delle licenze dovranno essere discussi con il proprio rappresentante IBM o con un rivenditore autorizzato

Azione del sistema: Non viene eseguita alcuna azione.

Risposta dell'utente: Questo messaggio compare insieme ad altri messaggi che descrivono la natura del problema o della condizione. Per poter usare il CICS, occorre accertarsi che sia sottoscritta una licenza valida. Per ottenere tale licenza, rivolgersi al proprio rappresentante IBM o ad un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8821W La gestione della licenza non è disponibile per questa sessione CICS

Spiegazione: Il sistema non è in grado di inizializzare, per questa sessione del CICS, la gestione della licenza

Azione del sistema: Il sistema prosegue con l'inizializzazione e l'esecuzione.

Risposta dell'utente: Questo messaggio indica che il sistema non è stato in grado di verificare una condizione valida della licenza. Ciò potrebbe accadere se non è disponibile la verifica fornita dall'IFOR/LS. Assicurarsi che i moduli dell'IFOR/LS e l'ambiente siano corretti. Se si verificano ancora problemi, rivolgersi al proprio rappresentante IBM o ad un rivenditore autorizzato.

Modulo: FAALMPI4

FAA8825I Il numero massimo di licenze utente simultanee è ora 'licenze', il numero massimo precedente era 'precedente'

Spiegazione: E' stato aggiornato il numero di licenze disponibili

Azione del sistema: Il messaggio è solo per informazione

Risposta dell'utente: Il numero di licenze disponibili determina il numero massimo di utenti che dispongono simultaneamente della licenza di utilizzo del CICS. Questo messaggio segnala che il valore è stato modificato e indica il nuovo valore massimo consentito, come pure il valore massimo in vigore in precedenza. Il numero di licenze disponibili viene impostato usando il Nodelock Administration Tool che si trova nella cartella IFOR/LS.

Modulo: FAALMPI4

FAA8826W Il numero di utenti simultanei ('utenti') supera il numero di licenze installate ('licenze')

Spiegazione: Il numero di utenti simultanei supera il numero delle licenze che sono state sottoscritte

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Il numero di licenze disponibili determina il numero massimo di utenti che dispongono simultaneamente della licenza di utilizzo del CICS. Quando in una sessione viene superato il numero delle licenze, si dovrà aggiornare la propria licenza contattando il rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato. Quando è stato superato il numero di licenze, il sistema continuerà la sua esecuzione normale, ma verranno registrati dei messaggi di avviso nella registrazione dei messaggi CICS.

Modulo: FAALMPI4

FAA8827I Utenti attuali: 'utenti', licenze installate: 'licenze'

Spiegazione: Il numero di utenti attuali è 'utenti' e il numero di licenze sottoscritte è 'licenze'

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Questo messaggio è solo per informazione. Riporta il numero di utenti simultanei all'interno del sistema e il numero di licenze che sono state sottoscritte.

Modulo: FAALMPI4

FAA8828I Utilizzo del CICS per questa sessione: utenti totali: 'utenti', media degli utenti: 'media'

Spiegazione: Questo messaggio visualizza gli utenti totali per la sessione e un carico medio simultaneo

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Questo messaggio viene visualizzato al termine della sessione. Indica quanti utenti hanno in totale utilizzato il CICS per la sessione e un numero medio di utenti simultanei.

Modulo: FAALMPI4

FAA8829I Superato il numero massimo di licenze utente simultanee per questa sessione del CICS

Spiegazione: Il numero di picco degli utenti simultanei ha superato il numero di licenze disponibili per questa sessione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Questo messaggio viene visualizzato al termine della sessione. Segnala che durante la sessione il numero di picco degli utenti che operavano simultaneamente ha superato il numero delle licenze sottoscritte.

Modulo: FAALMPI4

FAA8830I Numero di licenze simultanee disponibili per questa sessione: 'licenze'

Spiegazione: Questo messaggio indica il numero di licenze che sono disponibili per questa sessione del CICS

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Questo messaggio viene visualizzato durante l'installazione. Riporta il numero di licenze d'uso simultanee che sono disponibili per questa sessione del CICS.

Modulo: FAALMPI4

FAA8831I Numero massimo di utenti simultanei per questa sessione: 'utenti', licenze 'licenze'

Spiegazione: Questo messaggio indica il numero di utenti simultanei ed il numero di licenze disponibili durante la sessione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Questo messaggio viene visualizzato al termine della sessione. Riporta il numero di picco degli utenti simultanei durante la sessione del CICS e il numero delle licenze disponibili.

Modulo: FAALMPI4

FAA8832S L'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova non è stato accettato

Spiegazione: E' stato selezionato 'EXIT' dal pannello che visualizza l'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso

Risposta dell'utente: L'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova viene visualizzato quando il CICS viene avviato per la prima volta. Se è stata acquistata questa copia del CICS, è disponibile sul minidisco una licenza completa. Per sottoscrivere questa licenza, si dovrà usare il Nodelock Administration Tool nella cartella IFOR/LS. Se questa copia del CICS non è stata acquistata, per poter usare il sistema è necessario accettare l'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova. Tale accordo è contenuto nel file EVALUATE.AGR dell'indirizzario radice CICS310.

Modulo: FAALMPI4

FAA8833I Il numero di utenti simultanei è ora entro i limiti delle licenze consentite 'licenze'

Spiegazione: Il numero di utenti simultanei rientra ora nel numero di licenze disponibili per questa sessione

Azione del sistema: Non è stata eseguita alcuna azione

Risposta dell'utente: Il numero di licenze sottoscritte determina il numero di utenti simultanei per questa sessione. Se il numero di utenti supera il numero delle licenze, viene emesso un messaggio di errore. Questo messaggio viene visualizzato quando il numero di utenti è una volta ancora inferiore al numero delle licenze.

Modulo: FAALMPI4

FAA8834S Si è verificato un errore nella visualizzazione dell'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova

Spiegazione: Si è verificato un errore mentre il sistema tentava di visualizzare l'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova

Azione del sistema: Il sistema viene chiuso

Risposta dell'utente: L'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova viene visualizzato quando il CICS viene avviato per la prima volta. Se è stata acquistata questa copia del CICS, è disponibile sul minidisco una licenza completa. Per sottoscrivere questa licenza, si dovrà usare il Nodelock Administration Tool nella cartella IFOR/LS. Se questa copia del CICS non è stata acquistata, per poter usare il sistema è necessario accettare l'accordo relativo alla licenza per il periodo di Prova. Tale accordo è contenuto nel file EVALUATE.AGR dell'indirizzario radice CICS310. Accertarsi che questo file sia presente nel sistema installato e riavviare il CICS. Se il problema si ripresenta, contattare il proprio rappresentante IBM o un rivenditore autorizzato per avere assistenza in merito alla gestione delle licenze.

Modulo: FAALMPI4

Capitolo 10. Codici di Abend

Questa sezione contiene i codici di abend.

FAAUSER

Spiegazione: E' stato emesso un comando EXEC CICS WRITE OPERATOR in un programma applicativo.

Azione del sistema: Il testo del messaggio viene visualizzato dal comando 'Write Operator' nella registrazione messaggi. La gravità del messaggio è determinata dall'opzione ACTION nel comando CICS, nel modo che segue.

S CRITICA
E EVENTUALE
W IMMEDIATA

Se non è specificata una ACTION, al messaggio non verrà associato un livello di gravità.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione per quanto riguarda il sistema CICS, in quanto questo messaggio riguarda il programma applicativo dell'utente.

Modulo: Programma applicativo

1037

Condizione: 1037

Spiegazione: In un programma applicativo il controllo ha oltrepassato l'ultima istruzione senza incontrare una EXEC CICS RETURN. Generalmente ciò è dovuto ad un errore di programma.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere il programma applicativo, includendo un'istruzione EXEC CICS RETURN.

Modulo: Programma applicativo

1099

Condizione: 1099

Spiegazione: Il sistema ha rilevato un errore nella fase di esecuzione del COBOL IBM.

Azione del sistema: Viene registrato un messaggio di errore dal sistema in fase di esecuzione nella Coda dati transienti, CCBL. Questo messaggio fornisce maggiori dettagli sulla condizione d'errore. La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella PCT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Rivedere entrambi i messaggi registrati nella Coda TD e nel programma applicativo.

Modulo: Programma applicativo

ABMA

Condizione: ABMA

Comando: SEND TEXT

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di inviare del testo con la lunghezza impostata a zero o ad un valore negativo.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere l'operando LENGTH del comando SEND TEXT.

Modulo: FAASRSM

ABMX

Condizione: ABMX

Spiegazione: Una stringa di testo passata al BMS conteneva un ordine di 'Set Attribute' non valido per uno dei seguenti motivi:

1. La sequenza di 'Set Attribute' era inferiore a 3 caratteri.
2. Il tipo di attributo non era valido.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere il programma applicativo che genera l'errore.

Modulo: FAASRSM

ABM0

Condizione: ABM0

Spiegazione: Non è stato possibile localizzare la mappa specificata per una richiesta di BMS (basic mapping support).

Azione del sistema: La transazione che richiede la mappa è terminata in modo anomalo.

Risposta dell'utente: Verificare che la mappa sia stata specificata in modo corretto e che sia stata aggiunta al sistema. Usare la transazione CSCA per visualizzare le file mappe.

Modulo: FAASRCMS

ADPL

Condizione: ADPL

Spiegazione: Un programma, al quale si è collegato un altro sistema CICS (un programma server DPL), ha emesso un comando EXEC CICS che non è ammesso in un ambiente DPL. I comandi vietati sono generalmente comandi di controllo terminali diretti alla funzione principale o comandi SYNCPOINT emessi quando non è stata specificata, nel comando LINK, l'opzione SYNCONRETURN. Per un elenco completo dei comandi vietati, consultare il manuale Application Programming. Da notare che questa fine anomala è una forma di richiesta non valida (INVREQ).

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Eliminare il comando vietato o modificare il programma di collegamento (client) in modo che specifichi l'opzione SYNCONRETURN, se sono richiesti punti di sincronizzazione utente.

Modulo: FAASRSML

AEIA

Condizione: AEIA (CONDIZIONE ERRORE)

Comando: Tutti i comandi.

Spiegazione: Si è presentata una condizione di errore nel programma che non è interessato esplicitamente da un comando HANDLE CONDITION.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEID

Condizione: AEID (CONDIZIONE EOF)

Comando: CONVERSE, RECEIVE

Spiegazione: Questo codice si presenta quando viene ricevuto un indicatore di fine file.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAASRSML

AEIE

Condizione: AEIE (CONDIZIONE EODS)

Comando: CONVERSE, RECEIVE, RECEIVE MAP

Spiegazione: Questo codice si presenta quando è stato ricevuto un indicatore di fine 'data set'.

Risposta dell'utente: Nessuna.

Modulo: FAASRSML

AEIK

Condizione: AEIK (CONDIZIONE TERMIDERR)

Comando: START, INQUIRE TERMINAL/NETNAME, SET TERMINAL

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella TCT (Terminal control table) l'identificativo di terminale presente in uno dei comandi riportati sopra.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIL

Condizione: DSIDERR (CONDIZIONE FILE NON TROVATO)

Comando: DELETE, ENDBR, READ, READNEXT, READPREV, RESETBR, REWRITE, STARTBR, UNLOCK, WRITE, INQUIRE FILE, SET FILE

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella FCT (File control table) il nome del file cui si fa riferimento nell'opzione FILE.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Cambiare il nome del file nel programma, in modo che corrisponda ad una voce della FCT, oppure immettere il file nella FCT.

Modulo: FAASRSML

AEIM

Condizione: AEIM (CONDIZIONE NOTFND)

Comando: CANCEL, DELETE, READ, READNEXT, READPREV, RESETBR, RETRIEVE, STARTBR

Spiegazione: Questa condizione è il risultato di un errore di controllo file o di controllo intervallo.

CONTROLLO FILE: E' stato effettuato un tentativo di richiamare o cancellare un record in base all'argomento di ricerca fornito, ma l'esito è stato negativo. Ciò potrebbe verificarsi in un comando READPREV che segue immediatamente un comando STARTBR, il quale specifica la chiave di un record inesistente nel 'data set'.

CONTROLLO INTERVALLO: Questa condizione potrebbe presentarsi in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

- L'identificativo di richiesta in un comando CANCEL non corrisponde ad un comando di controllo intervallo non superato.
- Viene emesso un comando RETRIEVE, ma una qualche attività precedente ha richiamato i dati memorizzati sotto l'identificativo di richiesta, direttamente mediante richieste di memoria temporanea e ha, quindi, rilasciato i dati.
- L'identificativo di richiesta associato al comando START non è univoco; quando viene emesso un comando RETRIEVE, il CICS non è in grado di trovare i dati.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIN**Condizione:** AEIN (CONDIZIONE DUPREC)**Comando:** REWRITE, WRITE**Spiegazione:**

1. E' stato effettuato un tentativo di aggiungere un record, o ad un 'data set', tramite un file, o ad un indice alternativo con l'attributo UNIQUEKEY, in cui esiste già la stessa chiave.
Oppure
2. E' stato effettuato un tentativo di aggiungere un record ad un 'data set', l'impostazione di aggiornamento del quale ha un indice alternativo con l'attributo UNIQUEKEY, se la corrispondente chiave alternativa esiste già nell'indice alternativo.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEIO**Condizione:** AEIO (CONDIZIONE DUPKEY)**Comando:** DELETE, READ, READNEXT, READPREV

Spiegazione: E' stato richiamato, per mezzo di un indice alternativo con l'attributo NONUNIQUEKEY un record che è seguito da un altro record di collegamento dell'indice alternativo con la stessa chiave. Questa condizione non si verifica come risultato di un'istruzione READNEXT che legge l'ultimo dei record che hanno la chiave non univoca.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEIP**Condizione:** AEIP (CONDIZIONE INVREQ)

Comando: ALLOCATE, ASSIGN, CHANGE PASSWORD, CHANGE TASK, CONNECT PROCESS, CONVERSE, DELAY, DELETE, DELETEQ TD, DELETEQ TS, DEQ, DUMP TRANSACTION, ENDBR, ENQ, ENTER TRACENUM, EXTRACT ATTRIBUTES, EXTRACT PROCESS, FORMATTIME, FREE, FREEMAIN, HANDLE AID, ISSUE ABEND, ISSUE CONFIRMATION, ISSUE ERROR, ISSUE PRINT, ISSUE SIGNAL, LINK, POP HANDLE, POST, READ, READNEXT, READPREV, READQ TD, READQ TS, RECEIVE, RECEIVE MAP, RESETBR, RETRIEVE, RETURN, REWRITE, SEND, SEND CONTROL, SEND

MAP, SEND TEXT, SIGNOFF, SIGNON, START, STARTBR, SYNCPOINT, UNLOCK, VERIFY PASSWORD, WAIT CONVID, WAIT EVENT, WRITE, WRITE OPERATOR, WRITEQ TD, WRITEQ TS, XCTL

Spiegazione: Questo codice deriva da una richiesta non valida relativa ad uno dei comandi elencati sopra.

Per dettagli sui singoli comandi, consultare il manuale in linea Application Programming fornito con il prodotto.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEIQ**Condizione:** AEIQ (CONDIZIONE IOERR)

Comando: DELETE, READ, READNEXT, READPREV, READQ TD, READQ TS, RESETBR, RETRIEVE, REWRITE, START, STARTBR, UNLOCK, WRITE, WRITEQ TD, WRITEQ TS

Spiegazione: Questa condizione può derivare da errori nelle seguenti aree:

Controllo file
Controllo intervallo
Memoria temporanea
Dati transienti

Le cause possibili dell'errore per ciascuna area sono riportate negli schermi che seguono.

CONTROLLO FILE: Si è verificato un errore I/E durante un'operazione di controllo file.

CONTROLLO INTERVALLO: Si è verificato un errore I/E durante un'operazione RETRIEVE o START. L'operazione può essere ripetuta, emettendo di nuovo il comando RETRIEVE. Questa condizione si verifica anche se una operazione START tenta di scrivere nella memoria temporanea e il 'data set' della memoria temporanea è pieno.

MEMORIA TEMPORANEA: Si è verificato un errore I/E durante un'operazione READQ TS o WRITEQ TS.

DATI TRANSIENTI: Si è verificato un errore I/E e il record dati in errore è stato saltato. Si verifica anche se la lunghezza dei dati supera quella massima consentita. Questa condizione si verifica finché può essere letta la coda; quando la coda non può essere letta si verifica una condizione QZERO, nel qual caso potrebbe essere tentato un riavvio.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIR

Condizione: AEIR (CONDIZIONE NOSPACE)

Comando: REWRITE, WRITE, WRITEQ TD, WRITEQ TS

Spiegazione:

REWRITE, WRITE: Non c'era spazio disponibile su un'unità ad accesso diretto per aggiungere record ad un 'data set'.

WRITEQ TD: Non c'era più spazio sulla coda. Non verranno scritti altri dati nella coda, in quanto potrebbero andare perduti.

WRITEQ TS: Non era disponibile sufficiente memoria, nel 'data set' di memoria temporanea, per contenere i dati.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIS

Condizione: AEIS (CONDIZIONE NOTOPEN)

Comando: DELETE, READ, READQ TD, STARTBR, UNLOCK, WRITE, WRITEQ

Spiegazione: Questa condizione può essere il risultato di errori nelle seguenti aree:

- Controllo file
- Controllo dati transienti

Le cause del verificarsi della condizione sono riportate in questo schermo e in quelli seguenti.

CONTROLLO FILE: Questa condizione si verifica in una delle situazioni seguenti:

- Il file richiesto è CLOSED e UNENABLED. Questo stato è specificato come lo stato iniziale per mezzo dello schermo CEDA FCT.
- Il file richiesto è ancora aperto e viene usato da altre richieste, mentre è stata ricevuta per il file una richiesta di chiusura. Agli utenti esistenti è consentito di portare a termine la loro operazione.

Questa situazione può verificarsi solo durante l'esecuzione dei seguenti comandi: READ, WRITE, il primo comando in una sequenza WRITE MASSINSERT, il primo comando in una sequenza DELETE GENERIC, STARTBR. Altri comandi non possono dar luogo a questa condizione in quanto fanno parte di una richiesta attiva. Questa condizione potrebbe verificarsi anche quando un comando di controllo file fa riferimento ad un file definito come REMOTE, nel caso in cui il sistema remoto è un release del CICS precedente all'1.7. La condizione può, quindi, verificarsi in risposta a qualsiasi comando di controllo file.

Questa condizione non si verifica se la richiesta viene effettuata per un file che sia CLOSED ed ENABLED oppure CLOSED e DISABLED. Nel primo caso, il file viene aperto come parte dell'esecuzione della richiesta. Nel secondo caso, si verifica la condizione di DISABLED.

CONTROLLO DATI TRANSIENTI: La destinazione è chiusa.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIT

Condizione: AEIT (CONDIZIONE ENDFILE)

Comando: READNEXT, READPREV

Spiegazione: È stata rilevata una condizione di fine-file durante un'operazione di analisi.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRCFC

AEIU

Condizione: AEIU (CONDIZIONE ILLOGIC)

Comando: DELETE, ENDBR, INQUIRE, READ, READNEXT, READPREV, RESETBR, REWRITE, STARTBR, UNLOCK, WRITE

Spiegazione: Si è verificato un errore che non rientra in una delle altre categorie di risposta CICS.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEIV

Condizione: AEIV (CONDIZIONE LENGERR)

Comando: BIF DEEDIT, CONNECT PROCESS, CONVERSE, DEQ, ENQ, ENTER TRACENUM, EXTRACT PROCESS, GETMAIN, LINK, LOAD, READ, READNEXT, READPREV, READQ TD, READQ TS, RECEIVE, RETRIEVE, RETURN, REWRITE, SEND, SEND TEXT, START, WRITE, WRITE OPERATOR, WRITEQ TD, WRITEQ TS, XCTL

Spiegazione: Questo codice deriva da una lunghezza non valida relativa ad uno dei comandi elencati sopra.

Per dettagli sui singoli comandi, consultare il manuale in linea Application Programming fornito con il prodotto.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEIW

Condizione: AEIW (CONDIZIONE QZERO)

Comando: READQ TD

Spiegazione: Si è determinata una delle seguenti condizioni:

1. La coda di destinazione alla quale ha avuto accesso il comando READQ TD è vuota.
2. E' stata raggiunta la fine della coda dati transienti.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEIZ

Condizione: (CONDIZIONE ITEMERR)

Comando: READQ TS, WRITEQ TS

Spiegazione: Il numero di voce specificato, o implicito, da un comando READQ TS o da un comando WRITEQ TS con l'opzione REWRITE non era valido (cioè, al di fuori della gamma di numeri di voce assegnata per la coda).

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEI0

Condizione: AEI0 (CONDIZIONE PGMIDERR)

Comando: HANDLE ABEND, LINK, LOAD, RELEASE, XCTL

Spiegazione: Controllo programma - Non è stato possibile trovare un programma nella PPT o in uno qualsiasi degli indirizzari nel percorso CICSWRK, LIBPATH o nell'indirizzario corrente, oppure il programma DLL non era valido per essere caricato dal Sistema operativo.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEI1

Condizione: AEI1 (CONDIZIONE TRANSIDERR)

Comando: START

Spiegazione: Non è stato possibile trovare nella PCT (Program control table) l'identificativo di transazione specificato in un comando START.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEI2

Condizione: AEI2 (CONDIZIONE ENDDATA)

Comando: RETRIEVE

Spiegazione: Questa condizione si verifica se:

1. Non ci sono più dati memorizzati per un'attività che emette un comando RETRIEVE
2. Il comando RETRIEVE è emesso da un'attività che viene avviata da un comando START che non ha specificato un'opzione FROM
3. Il comando RETRIEVE è emesso da un'attività che non è stata avviata da un comando START

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

AEI3 • AEXL

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEI3

Condizione: AEI3 (CONDIZIONE INVTSREQ)

Comando: RETRIEVE

Spiegazione: Non c'era alcun supporto per una richiesta di lettura della memoria temporanea, emessa durante l'esecuzione di un comando RETRIEVE.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEI4

Condizione: AEI4 (CONDIZIONE EXPIRED)

Comando: DELAY, POST

Spiegazione: L'ora specificata nel comando è già passata.

Azione del sistema: La transazione continua normalmente. Questa non è considerata generalmente una condizione di errore.

Risposta dell'utente: Se si ritiene che ci sia un problema, controllare che l'ora specificata nel comando sia corretta.

Modulo: FAASRCIC

AEI9

Condizione: AEI9 (CONDIZIONE MAPFAIL)

Comando: RECEIVE MAP

Spiegazione: Le cause possibili del verificarsi di questa fine anomala sono due:

1. I dati a mappa hanno una lunghezza zero e non contengono una sequenza SBA (set-buffer-address). Ciò vale solo per unità 3270. L'area dati in ricezione mantiene il flusso dati di immissione non a mappa. La quantità di dati non a mappa spostati nell'area dell'utente è limitato dalla lunghezza specificata nell'opzione LENGTH del comando RECEIVE MAP.
2. Il programma ha emesso un comando RECEIVE MAP al quale l'operatore al terminale ha risposto premendo (a) un tasto CLEAR o PA, (b) INVIO o (c) un tasto funzione senza immettere dei dati.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEXJ

Condizione: AEXJ (CONDIZIONE ROLLEDBACK)

Comando: LINK, SYNCP

Spiegazione: Si è verificato un errore durante l'elaborazione del comando EXEC CICS SYNCPOINT. La malfunzione potrebbe essersi verificata durante l'elaborazione da parte di un sistema remoto, da parte di un programma di gestione risorse esterno o localmente. Aggiornamenti successivi all'interno dell'unità di lavoro logica verranno riportati alla situazione precedente.

Per un comando LINK con l'opzione SYNCONRETURN, questo significa che il SYNCPOINT del server non ha avuto esito positivo.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Controllare la registrazione CSMT per stabilire la natura del malfunzionamento. Controllare lo stato dei propri file, in quanto potrebbero contenere degli errori. Ripristinare i file, se necessario.

Modulo: FAASRSM

AEXK

Condizione: AEXK (CONDIZIONE END)

Comando: INQUIRE tipo-risorsa NEXT

Spiegazione: E' stata raggiunta la definizione di fine tabella durante un'operazione di analisi INQUIRE.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Controllare il proprio programma; o HANDLE CONDITION END o codificare le opzioni NOHANDLE o RESP nel comando INQUIRE NEXT.

Modulo: FAASRSM

AEXL

Condizione: AEXL (CONDIZIONE DISABLED)

Comando: DELETE, DELETEQ TD, READ, READQ TD, STARTBR, UNLOCK, WRITE, WRITEQ TD

Spiegazione: Il file è disabilitato in quanto è stato definito come tale nella FCT (File control table) e da allora non è stato abilitato oppure è disabilitata la coda Dati transienti della partizione extra.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEXX**Condizione:** AEXX (CONDIZIONE TASKIDERR)**Comando:** SET TASK, INQUIRE TASK**Spiegazione:** Il numero di attività specificato dal comando SET TASK o INQUIRE TASK non era valido.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere l'operando del comando.**Modulo:** FAASRSML

AEX0**Condizione:** AEX0 (CONDITION TCIDERR)**Comando:** INQUIRE TCLASS, SET TCLASS**Spiegazione:** Il valore specificato nell'opzione TCLASS è inferiore ad 1 o maggiore di 10.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma applicativo in modo che il valore dell'opzione TCLASS rientri nella gamma 1-10.**Modulo:** FAASRSML

AEX1**Condizione:** AEX1 (CONDIZIONE DSNNOTFOUND)**Comando:** INQUIRE DSNNAME**Spiegazione:** Non è stato possibile trovare il 'data set' specificato nell'opzione DSNNAME.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma applicativo in modo che nell'opzione DSNNAME sia specificato un nome valido di 'data set'.**Modulo:** FAASRSML

AEYB**Condizione:** AEYB (CONDIZIONE INVMPSTZ)**Comando:** RECEIVE MAP, SEND MAP**Spiegazione:** La mappa specificata era troppo larga per il terminale oppure, se era attivo un comando HANDLE CONDITION OVERFLOW, la mappa era troppo lunga per il terminale.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEYH**Condizione:** AEYH (CONDIZIONE QIDERR)**Comando:** DELETEQ TD, DELETEQ TS, READQ TD, READQ TS, WRITEQ TD, WRITEQ TS**Spiegazione:** Non è stato possibile trovare nella DCT (Destination control table) la destinazione simbolica da usare con un comando di dati transienti oppure non esiste la coda della memoria temporanea.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSML

AEYQ**Condizione:** AEYQ (CONDIZIONE SYSIDERR)**Comando:****Comandi DTP:** ALLOCATE, CONNECT PROCESS**Comandi FS:** CANCEL, DELETE, DELETEQ TD, DELETEQ TS, ENDBR, LINK, READ, READNEXT, READPREV, READQ TD, READQ TS, RESETBR, REWRITE, START, STARTBR, UNLOCK, WRITE, WRITEQ TD, WRITEQ TS**Spiegazione:** Una transazione ha tentato di avviare una sessione DTP (Distributed Transaction Processing) oppure di inviare (Function Shipping) un comando CICS ad un altro sistema che non è definito per il sistema locale o non è attualmente accessibile per una qualche ragione.

Alcuni possibili problemi che potrebbero causare una condizione SYSIDERR sono:

- Il nome specificato nell'opzione SYSID non è definito per il CICS o non è il nome di un'entrata TCS (Terminal Control System).
- L'entrata TCS non è attiva.
- Il Communications Server non è attivo (CICS per OS/2) oppure non è attivo lo Server SNA (CICS per Windows NT).
- Il Nome modo, Il Nome alternativo LU partner (uno o più di essi) non è definito per il Communications Server/SNA Server.
- Il Numero delle sessioni nell'entrata TCS è maggiore del Limite delle sessioni nell'entrata Modo, definita per il Communications Server/SNA Server e sono attive tutte le sessioni
- Il collegamento con il sistema remoto non è disponibile. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi hardware o software.
- Il sistema remoto non è in esecuzione.
- Il sistema remoto non ha una definizione compatibile del sistema locale.
- ALLOCATE specificava il nome di un sistema NetBIOS.

Da tener presente che non tutte le possibilità sopra riportate si riferiscono a tutti i comandi; inoltre, alcune si riferiscono solo a collegamenti NetBIOS, TCP/IP, MRO o APPC.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Se i collegamenti con il sistema remoto hanno funzionato in precedenza, accertarsi che non siano presenti

problemi hardware o software di rete e controllare tutte le definizioni nel CICS, Communications Server, VTAM, SNA Server e nel sistema remoto perchè potrebbero essere state modificate. Se questo è un nuovo collegamento, controllare che tutte le definizioni siano al loro posto e attive. Per dettagli sulle definizioni richieste, consultare il manuale Intercommunications.

Controllare che il programma stia usando il corretto SYSID. Il campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC potrebbe contenere ulteriori informazioni per stabilire il tipo di errore.

Modulo: FAASRSM

AEYR

Condizione: AEYR (CONDIZIONE ISCINVREQ)

Comando: CANCEL, DELETE, DELETEQ TD, DELETEQ TS, ENDBR, READ, READNEXT, READPREV, READQ TD, READQ TS, RESETBR, REWRITE, START, STARTBR, UNLOCK, WRITE, WRITEQ TD, WRITEQ TS

Spiegazione: Il sistema remoto ha indicato una malfunzione che non corrisponde ad una condizione conosciuta.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere l'errore nel sistema remoto, modificando il relativo programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEYT

Condizione: AEYT (CONDIZIONE ENVDEFERR)

Comando: RETRIEVE

Spiegazione: Un comando RETRIEVE ha specificato un'opzione non specificata dal corrispondente comando START.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il comando RETRIEVE o il comando START.

Modulo: FAASRSM

AEYX

Condizione: AEYX (CONDIZIONE USERIDERR)

Comando: CHANGE PASSWORD, SIGNON, VERIFY PASSWORD

Spiegazione: L'ID utente specificato dal comando SIGNON non era valido.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere l'idutente specificato nel comando oppure definire l'utente nella SNT (Signon Table) o nell'External Security Manager, se utilizzato.

Modulo: FAASRSM

AEYY

Condizione: AEYY (CONDIZIONE NOTALLOC)

Comando: CONNECT PROCESS, CONVERSE, EXTRACT ATTRIBUTES, EXTRACT PROCESS, FREE, ISSUE ABEND, ISSUE CONFIRMATION, ISSUE ERROR, ISSUE SIGNAL, RECEIVE, SEND, WAIT CONVID

Spiegazione: L'APPC CONVID, usato nelle applicazioni DTP (Elaborazione transazioni distribuita), specificato nel comando, non apparteneva all'attività che ha emesso il comando.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Correggere il programma applicativo.

Modulo: FAASRSM

AEYZ

Condizione: AEYZ (CONDIZIONE CBIDERR)

Comando: ALLOCATE, CONVERSE, SEND

Spiegazione: Non è stato possibile trovare la serie specificata di opzioni di elaborazione controllo terminali.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEY3

Condizione: AEY3 (CONDIZIONE PARTNFAIL)

Comando: RECEIVE MAP

Spiegazione: L'operatore al terminale continua ad immettere dati in una partizione diversa da quella specificata tramite l'opzione INPARTN del comando RECEIVE MAP.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Modificare il programma applicativo per:

- Prevenire che si ripresenti la condizione
- Controllare la condizione usando l'opzione RESP
- Gestire la condizione usando il comando HANDLE CONDITION

Se necessario, usare il contenuto del campo EIBRCODE nel Blocco di interfaccia EXEC (EIB), quale ausilio per stabilire la causa della condizione di fine anomala.

Modulo: FAASRSM

AEY7**Condizione:** AEY7 (CONDIZIONE NOTAUTH)**Comando:** CANCEL, CHANGE PASSWORD, DELETE, DELETEQ, ENDBR, LINK, LOAD, READ, READNEXT, READQ, READPREV, RESETBR, RETRIEVE, REWRITE, SIGNON, START, STARTBR, UNLOCK, VERIFY PASSWORD, WRITE, WRITEQ, XCTL**Spiegazione:** Un'attività ha cercato di accedere ad una transazione remota, ma il controllo di riservatezza della risorsa non ha avuto esito positivo.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Se è necessario accedere alla transazione remota, occorrerà eliminare il problema derivante dal controllo di riservatezza della risorsa.**Modulo:** FAASRSM

AEY9**Condizione:** AEY9**Spiegazione:** Una delle due condizioni:

- è stato emesso un comando CICS EXEC che non è supportato dall'interfaccia EXEC o
- è stato passato un comando non-CICS al supporto del livello comandi CICS.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Notificare la situazione al programmatore di sistema. Il comando è stato alterato oppure occorre che venga generata la funzione non disponibile.**Modulo:** FAASRSM

AFCF**Condizione:** AFCF**Spiegazione:** Il sistema ha rilevato una condizione di stallo tra due o più attività che emettono richieste di controllo file.**Azione del sistema:** L'attività che avrebbe immesso la condizione di stallo viene chiusa in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Esaminare questa e altre transazioni nel sistema che aggiornano gli stessi file, per trovare la causa della condizione di stallo e correggere, quindi, l'errore. Quando delle transazioni aggiornano più file all'interno della stessa unità di lavoro, tutte le transazioni aggiorneranno questi file nello stesso ordine.**Modulo:** FAASRSM

AISD**Condizione:** AISD**Spiegazione:** E' stato ricevuto un comando START inviato da un altro sistema con l'opzione NOCHECK, ma l'avvio sul sistema locale non ha avuto esito (a causa, ad esempio, di un TRANSID non corretto). Lo stato del controllo del collegamento tra sistemi è tale che le informazioni non possono essere restituite al sistema remoto.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il comando sul sistema remoto oppure correggere le definizioni delle risorse sul sistema locale.**Modulo:** FAAMIR

AISP**Condizione:** AISP**Spiegazione:** Il Programma di 'mirror' FAAMIR è stato avviato da un terminale di un altro sistema, che ha immesso, ad esempio, un codice di transazione CPML o CVML. Il Programma di 'mirror' può essere eseguito solo su un'attività 'non-facility' (a bassa priorità).**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Eliminare il contenuto dello schermo ed immettere il corretto codice della transazione. Non immettere codici di transazione che avviino FAAMIR.**Modulo:** FAAMIR

AKC3**Condizione:** AKC3**Spiegazione:** Un operatore di terminale ha eliminato l'attività.**Azione del sistema:** L'attività termina ed eventuali aggiornamenti in sospeso vengono annullati.**Risposta dell'utente:** Nessuna.**Modulo:** FAASRSM

APCO**Condizione:** APCO**Spiegazione:** Un programma ha superato l'ampiezza massima consentita di 64K della memoria di lavoro.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Ridurre l'ampiezza del programma per adeguarsi alla limitazione dell'ampiezza oppure convertire il programma specificando l'opzione /B.

Nota: L'opzione /B disabilita il ripristino della memoria di lavoro.

Modulo: FAASRSM

APLS**Condizione:** APLS**Spiegazione:** Una transazione PL/I è terminata a causa del verificarsi di una condizione PL/I ERROR, mentre non c'è alcuna unità-ERROR ON oppure l'unità-ERROR ON ha avuto un ritorno normale.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Il programma della transazione PL/I è in errore. Se viene eseguito con l'opzione in fase di esecuzione PL/I NOTEST, esaminare la CPLI della coda dei dati transienti CICS per trovare un messaggio di errore che segnerà la specifica condizione PL/I ERROR. Se viene eseguito con l'opzione in fase di esecuzione PL/I TEST, la specifica condizione PL/I ERROR verrà segnalata dai messaggi di errore del dialogo concatenato, originati dal PL/I.**Modulo:** FAAPLSGR

APLT**Condizione:** APLT**Spiegazione:** E' stata causata una condizione PL/I ERROR nella CEEFXITA del programma di uscita utente della transazione PL/I.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** La CEEFXITA del programma di uscita utente della transazione PL/I è in errore. Se viene eseguito con l'opzione in fase di esecuzione PL/I NOTEST, esaminare la CPLI della coda dei dati transienti CICS per trovare un messaggio di errore che segnalerà la specifica condizione PL/I ERROR. Se viene eseguito con l'opzione in fase di esecuzione PL/I TEST, la specifica condizione PL/I ERROR verrà segnalata dai messaggi di errore del dialogo concatenato, originati dal PL/I.**Modulo:** FAAPLSGR

ASCA**Condizione:** ASCA**Spiegazione:** E' stata rilevata un'area di contabilità memoria (SAA) alterata in una richiesta di tipo GETMAIN. Un'area di contabilità memoria è un'area di 8 byte, prima e dopo la parte utilizzabile del blocco di memoria, ed ha la funzione di rilevare un'applicazione che scrive al di fuori dei limiti del blocco.

Questa condizione di fine anomala si verificherà solo quando è abilitato il controllo della memoria, tramite la transazione CSFE. Quando il controllo della memoria è abilitato, tutte le aree di contabilità memoria per quel sottoinsieme di memoria vengono controllate per ciascuna richiesta del programma di gestione della memoria.

Azione del sistema: L'attività che emette la GETMAIN viene chiusa in modo anomalo. Verrà effettuato un dump se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma che ha alterato l'area di contabilità memoria prima della richiesta GETMAIN.**Modulo:** FAASRSML

ASCB**Condizione:** ASCB**Spiegazione:** E' stata rilevata una SAA (Storage accounting area) alterata in una richiesta di tipo FREEMAIN. Un'area di contabilità memoria è un'area di 8 byte, prima e dopo la parte utilizzabile del blocco di memoria, ed ha la funzione di rilevare un'applicazione che scrive al di fuori dei limiti del blocco.

Questa fine anomala si verifica se la SAA per il blocco di memoria da liberare è alterata. Quando viene abilitato il controllo della memoria usando la transazione CSFE, tutte le aree contabilità memoria per quel sottoinsieme di memoria vengono controllate per ciascuna richiesta del programma di gestione memoria e quando tutta la memoria viene liberata al termine dell'attività.

Azione del sistema: L'attività che emette la FREEMAIN viene chiusa in modo anomalo. Verrà effettuato un dump se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma che ha alterato l'area di contabilità memoria prima della richiesta FREEMAIN.**Modulo:** FAASRSML

ASCF**Condizione:** ASCF**Spiegazione:** L'indirizzo specificato in una richiesta FREEMAIN non è valido, in quanto:

1. L'indirizzo non si trova in una pagina di memoria attualmente assegnata.
2. L'indirizzo non si trova nella catena di memoria per questa attività.

Azione del sistema: L'attività che emette la FREEMAIN viene chiusa in modo anomalo. Verrà effettuato un dump se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma che emette la FREEMAIN non valida.**Modulo:** FAASRSML

ASCR**Condizione:** ASCR**Spiegazione:** Una richiesta presentata al controllo memoria non era valida per una delle due seguenti ragioni:

1. Il numero di byte richiesti è zero.
2. Il numero di byte richiesti supera il massimo consentito per il tipo di memoria richiesta

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Correggere il programma che emette la GETMAIN non valida.**Modulo:** FAASRSML

ASCZ**Condizione:** ASCZ**Comando:** SEND TEXT**Spiegazione:** Si è verificato un errore di assegnazione per un comando SEND TEXT, a causa di mancanza di memoria.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Liberare della memoria aggiuntiva.**Modulo:** FAASRSML

ASFB**Condizione:** ASFB**Spiegazione:** E' stato fatto un tentativo di eseguire il programma di scollegamento CICS senza un terminale associato.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Usare il programma di scollegamento solo quando esiste un terminale correlato.**Modulo:** FAALSPSF

ASPL**Condizione:** ASPL**Comando:** SYNCPOINT ROLLBACK**Spiegazione:** Si è verificato un errore durante l'elaborazione del comando EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK. La malfunzione potrebbe essersi verificata durante l'elaborazione da parte di un sistema remoto, da parte di un programma di gestione risorse esterno o localmente. Aggiornamenti successivi all'interno dell'unità di lavoro logica continueranno ad essere riportati alla situazione precedente.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Controllare la registrazione CSMT per stabilire la natura del malfunzionamento. Controllare lo stato dei propri file, in quanto potrebbero contenere degli errori. Ripristinare i file, se necessario.**Modulo:** FAASRSM

ATCH**Condizione:** ATCH**Spiegazione:** Un operatore di terminale ha eliminato la transazione.**Azione del sistema:** Poiché l'attività si trovava in un punto critico dell'elaborazione, il CICS deve attendere prima di chiudere l'attività in modo anomalo. L'attività viene chiusa quando ciò può essere fatto senza mettere a rischio l'integrità del sistema. Viene fornito un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Nessuna.**Modulo:** FAASRSM

ATCV**Condizione:** ATCV**Spiegazione:** Una transazione ha emesso un verbo DTP (Distributed transaction processing) e la sessione è nello stato di errore.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Controllare gli indicatori EIB per stabilire lo stato corrente e correggere il programma.**Modulo:** FAASRCRS

ATNI**Condizione:** ATNI**Spiegazione:** Il codice del sistema collegato è terminato in modo anomalo e pertanto il CICS ha chiuso in modo anomalo la transazione locale.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Ciò si verifica generalmente quando il codice del sistema ha chiuso in modo anomalo in un sistema collegato ed esso rifiuta il flusso dati che gli viene inviato. Lo stesso sistema collegato può indicare un codice di errore che fornirà un motivo specifico per la mancata accettazione.

Per possibili ulteriori informazioni, esaminare la registrazione CSMT di entrambi i sistemi. Eseguire di nuovo la transazione con una traccia del Communications Server (OS/2) o dello SNA Server (Windows NT). Esaminare il flusso dei dati e la risposta di errore per stabilire la causa dell'errore. Questo tipo di errore si verificherà se le definizioni nella TCS non corrispondono agli attributi del sistema collegato.

Modulo: FAAMIR

AXTE**Condizione:** AXTE**Spiegazione:** Sono stati ricevuti dei dati non corretti originati da un sistema remoto (dati non sufficientemente lunghi).**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Conservare il dump e contattare la propria organizzazione di supporto.**Modulo:** FAASRCRS

AXTG**Condizione:** AXTG**Spiegazione:** Le due cause più probabili sono:

1. E' stata specificata per il terminale una code page non valida.
2. La code page specificata non è supportata sulla stazione di lavoro.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Controllare le code page relative al terminale che ha richiamato l'instradamento della transazione.**Modulo:** FAASRSM

AXTL**Condizione:** AXTL**Spiegazione:** Lo spazio nella memoria di transito di trasmissione è insufficiente per costruire la struttura FMH (Function management error).**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Definire nella TCS un'ampiezza maggiore per la memoria di transito e riavviare il sistema o ridurre la lunghezza delle richieste di trasmissione dei dati. Questa fine anomala potrebbe anche verificarsi (nel CICS per OS/2) qualora non sia grande abbastanza, nel profilo LU Partner del Communications Server, la lunghezza massima del record logico correlato.**Modulo:** FAASRCRS

AZCP**Condizione:** AZCP**Spiegazione:** E' stato effettuato un tentativo di assegnare una sessione del sistema, tentativo che non ha avuto esito positivo.**Azione del sistema:** La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.**Risposta dell'utente:** Impostare la sessione in servizio:

- emettendo il comando SET CONNECTION SERVSTATUS (INSERVICE), oppure
- emettendo il comando SET CONNECTION ACQSTATUS (ACQUIRED),

e ripetere di nuovo la transazione non andata a buon fine.

Modulo: FAASRSM

AZI4

Condizione: AZI4

Spiegazione: Il sistema remoto o il collegamento con esso non è più disponibile. Potrebbe essersi verificata una chiusura anomala del sistema remoto o potrebbe essersi presentato un errore nella rete. Per un collegamento su APPC, potrebbe verificarsi un problema con il Communications Server (OS/2) o con lo SNA Server (Windows NT). Per un collegamento NetBIOS, MRO o TCP/IP la definizione di sistema remoto potrebbe essere respinta dall'uscita utente 21 o dal CICS: ad esempio se due sistemi Client cercano di collegarsi con lo stesso nome.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Eseguire di nuovo l'attività quando si è reso disponibile il sistema remoto o il collegamento. Controllare le definizioni del sistema remoto e/o l'elaborazione dell'Uscita utente 21.

Modulo: FAASRSM

AZI6

Condizione: AZI6

Spiegazione: L'attività è stata collegata ad una transazione, in esecuzione su un sistema remoto, che è terminata in modo anomalo.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Eliminare la causa della fine anomala della transazione remota.

Modulo: FAASRSM

AZRO

Condizione: AZRO

Spiegazione: Il modulo logico NetBIOS FAANBSPH ha richiamato il modulo d'interfaccia FAANBSIN passando un primo parametro non corretto. Il primo parametro deve essere il codice della funzione da eseguire. Si tratta di un errore logico interno.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Se il problema si ripresenta, tentare con la traccia attivata e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAANBSIN

AZTA

Condizione: AZTA

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di instradare una transazione da un'attività senza un terminale.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Eseguire la transazione da un terminale o correggere il programma che ha emesso l'instradamento della transazione.

Modulo: FAASRCRS

AZTI

Condizione: AZTI

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di collegare un'attività ad un terminale di proprietà remota, che non è stato definito come remoto nella TCT.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Contattare il programmatore di sistema per controllare le definizioni TCT.

Modulo: FAASRSM

AZTS

Condizione: AZTS

Spiegazione: Un tentativo di inviare dati ad un sistema remoto non ha avuto esito positivo.

Se il problema si verifica quando si avvia l'Instradamento della transazione, può accadere che il terminale che si sta usando abbia lo stesso nome di un terminale esistente nel sistema remoto.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Ricercare la causa della mancata riuscita della conversazione con il sistema remoto. La transazione sul sistema remoto è terminata in modo anomalo oppure la sessione non ha avuto esito positivo.

Se il problema è causato dalla duplicazione del nome di un terminale, accertarsi che i nomi dei terminali siano univoci su tutta la rete oppure attuare un programma Uscita utente per la ridenominazione dei terminali.

Ricercare nella registrazione CSMT di entrambi i sistemi eventuali ulteriori informazioni che siano di ausilio nella diagnosi del problema.

Modulo: FAASRSM

AZTW

Condizione: AZTW

Spiegazione: E' stato effettuato un tentativo di collegare un'attività ad un collegamento tra sistemi che era già in uso. Si tratta probabilmente di un errore logico interno nel supporto NetBIOS.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Se il problema si ripresenta, tentare con la traccia attivata e contattare la propria organizzazione di supporto.

Modulo: FAANBSIN

AZTY

Condizione: AZTY

Spiegazione: Un tentativo di comunicare con un sistema remoto su un collegamento NetBIOS non ha avuto esito positivo in quanto sarebbe stato superato il numero massimo di collegamenti o sessioni NetBIOS.

Azione del sistema: La transazione termina in modo anomalo, con un dump della transazione CICS, se il campo 'Dump per fine anomala', nella SIT, è impostato a Y.

Risposta dell'utente: Provare di nuovo quando il sistema è meno carico. Se il problema permane, incrementare la voce "Numero massimo sistemi NetBIOS" o il campo "Numero sessioni" nella voce TCS relativa al sistema remoto.

Modulo: FAANBSIN

FAANOTFD Messaggio 'numero' non nella libreria messaggi

Spiegazione: Nel file messaggi non esiste alcun testo per il numero di messaggio.

Risposta dell'utente:

1. Prendere nota del numero di messaggio (FAAnnnn) riportato in questo messaggio;
2. Localizzare il campo che presenta l'errore, che sarà evidenziato in rosso;
3. Se possibile, correggere l'errore, digitando nel campo in errore dei dati validi. Se necessario, ricorrere all'AIUTO relativo a questo pannello, usando FP1;
4. Se non è possibile correggere l'errore, abbandonare la funzione corrente;
5. In entrambi i casi, informare il responsabile di sistema del messaggio di errore riportato nel passo 1.

FAANOTFD



SC13-2566-01

